

成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法、装置

技术领域

本公开涉及通信技术领域，尤其涉及一种成功主辅小区 PSCell (Primary Secondary Cell, 主辅小区) 添加或更换报告的上报方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

在通信系统中，网络侧设备可以向终端设备配置 PSCell 添加或改变的触发条件，终端设备在满足条件时可以进行 PSCell 的添加或改变。

但是，在 PSCell 改变或添加后，暂不支持 PSCell 记录添加或改变的成功报告，因此会导致若出现 PSCell 的添加或改变失败的情况则后续传输业务可能受到影响，比如掉话等。因此，亟需一种“成功 PSCell 添加或更换报告的上报”方法，以提供额外的确认机会，确保 PSCell 添加或改变的成功率。

发明内容

本公开提出的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法、装置、设备及存储介质，以提供额外的确认机会，提高 PSCell 添加或改变的成功率。

本公开一方面实施例提出的成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法，应用于终端设备，包括：在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述上报触发条件为：

所述终端设备将所述 PSCell 添加或更换的相关信息记录至所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述向网络侧设备发送指示信息，包括：

通过 UEAssistanceInformation 消息发送所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述向网络侧设备发送指示信息，包括：

通过媒体接入控制控制单元 MAC CE 消息发送所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述 MAC CE 消息的优先级低于缓存状态报告 BSR MAC CE 消息的优先级。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述向网络侧设备发送指示信息，包括：

通过测量报告发送所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，在所述向网络侧设备发送指示信息之后，还包括：

启动禁止计时器，其中，在所述禁止计时器到达预设阈值时，所述终端设备不再发送所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述上报触发条件为：

所述终端设备接入网络，且所述成功 PSCell 添加或更换报告之中具有所述 PSCell 添加或更换的相关信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述向网络侧设备发送指示信息，包括：

通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息发送所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，还包括：

接收所述网络侧设备发送的响应消息，其中，所述响应消息具有请求指示；

根据所述请求指示，向所述网络侧设备发送所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，在所述向所述网络侧设备发送所述成功 PSCell 添加或更换报告之后，还包括：

释放所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述响应消息包括 UEInformationRequest 消息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，还包括：

获取将所述 PSCell 添加或更换的相关信息记录至所述成功 PSCell 添加或更换报告的时间；

在所述事件超过预设时间之后，释放所述成功 PScell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，还包括：

向所述网络侧设备发送所述终端设备的能力信息，其中，所述能力信息用于指示所述终端设备是否支持成功 PScell 添加或更换报告。

本公开另一方面实施例提出的成功 PScell 添加或更换报告的上报方法，应用于网络侧设备，包括：接收所述终端设备发送的指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告；获取成功 PScell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，还包括：

向所述终端设备发送响应消息，其中，所述响应消息具有请求指示；

接收终端设备发送的所述成功 PScell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述响应消息包括 UEInformationRequest 消息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，还包括：

接收所述终端设备发送的终端设备能力信息，其中，所述能力信息用于指示所述终端设备是否支持成功 PScell 添加或更换报告；

基于所述能力信息判断所述终端设备能否配置所述上报成功 PScell 添加或更换报告。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述接收所述终端设备发送的指示信息，包括：

通过 UEAssistanceInformation 消息接收所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述接收所述终端设备发送的指示信息，包括：

通过 MAC CE 消息接收所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述 MAC CE 消息的优先级低于缓存状态报告 BSR MAC CE 消息的优先级。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述接收所述终端设备发送的指示信息，包括：

通过测量报告接收所述指示信息。

可选地，在本公开的一个实施例之中，所述接收所述终端设备发送的指示信息，包括：

通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息接收所述指示信息。

本公开又一方面实施例提出的一种成功 PScell 添加或更换报告的上报装置，包括：

发送模块，用于在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。

本公开又一方面实施例提出的一种成功 PScell 添加或更换报告的上报装置，包括：

接收模块，用于接收所述终端设备发送的指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述网络侧设备获取成功 PScell 添加或更换报告。

本公开又一方面实施例提出的一种通信装置，所述装置包括处理器和存储器，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序，以使所述装置执行如上一方面实施例提出的方法。

本公开又一方面实施例提出的一种通信装置，所述装置包括处理器和存储器，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序，以使所述装置执行如上另一方面实施例提出的方法。

本公开又一方面实施例提出的通信装置，包括：处理器和接口电路；

所述接口电路，用于接收代码指令并传输至所述处理器；

所述处理器，用于运行所述代码指令以执行如一方面实施例提出的方法。

本公开又一方面实施例提出的通信装置，包括：处理器和接口电路；

所述接口电路，用于接收代码指令并传输至所述处理器；

所述处理器，用于运行所述代码指令以执行如另一方面实施例提出的方法。

本公开又一方面实施例提出的计算机可读存储介质，用于存储有指令，当所述指令被执行时，使如一方面实施例提出的方法被实现。

本公开又一方面实施例提出的计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被执行时,使如另一方面实施例提出的方法被实现。

综上所述,在本公开实施例之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PSCell 添加或改变的成功率。

附图说明

本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

- 图 1 为本公开一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 2 为本公开另一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 3 为本公开再一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 4 为本公开又一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 5 为本公开又一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 6 为本公开又一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 7 为本公开又一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 8 为本公开又一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 9 为本公开又一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图;
- 图 10 为本公开一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报装置的结构示意图;
- 图 11 为本公开另一个实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报装置的结构示意图;
- 图 12 是本公开一个实施例所提供的一种用户设备的框图;
- 图 13 为本公开一个实施例所提供的一种网络侧设备的框图。

具体实施方式

这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开实施例相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。

在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。

应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”及“若”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。

下面参考附图对本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法、装置、设备及存储介质进行详细描述。

图 1 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图,该方法由终端设备执行,如图 1 所示,该方法可以包括以下步骤:

步骤 101、在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,该指示信息可以用于指

示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

需要说明的是, 在本公开的一个实施例之中, 终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备。终端设备可以经 RAN(Radio Access Network, 无线接入网)与一个或多个核心网进行通信, 终端设备可以是物联网终端, 如传感器设备、移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有物联网终端的计算机, 例如, 可以是固定式、便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的装置。例如, 站(Station, STA)、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station), 移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点、远程终端(remoteterminal)、接入终端(access terminal)、用户装置(user terminal)或用户代理(useragent)。或者, 终端设备也可以是无人飞行器的设备。或者, 终端设备也可以是车载设备, 比如, 可以是具有无线通信功能的行车电脑, 或者是外接行车电脑的无线终端。或者, 终端设备也可以是路边设备, 比如, 可以是具有无线通信功能的路灯、信号灯或者其它路边设备等。

其中, 在本公开的一个实施例之中, 该上报触发条件可以为终端设备将 PSCell 添加或更换的相关信息记录至成功 PSCell 添加或更换报告。

以及, 在本公开的一个实施例之中, 在上报触发条件满足后, 终端设备可以发起 PSCell 添加或改变, 其中, PSCell 添加或改变可以包括以下一种或多种: CPA (conditional PSCell Addition, 条件主辅小区添加); CPC (conditional PSCell Change, 条件主辅小区改变); CPAC (conditional PSCell Addition/change, 条件主辅小区添加或改变)。以及, 网络侧设备可以直接配置 CPAC 以外的 PSCell 添加或改变。

以及, 在本公开的一个实施例之中, 终端设备可以将具有成功 PSCell 添加或更换报告的相关信息记录在 VarSuccessPAC-Report 中。在本公开的一个实施例之中, 成功 PSCell 添加或更换报告可为 successPAC-Report, 以及成功 PSCell 添加或更换可为 successPAC。

以及, 在本公开的一个实施例之中, 该上报触发条件还可以为:

终端设备接入网络, 且成功 PSCell 添加或更换报告之中具有 PSCell 添加或更换的相关信息。

以及, 在本公开的一个实施例之中, 向网络侧设备发送指示信息的方法可以有很多种, 具体方法会在后续实施例进行详细描述。

进一步地, 在本公开的一个实施例之中, 终端设备可以获取将 PSCell 添加或更换的相关信息记录至成功 PSCell 添加或更换报告的时间; 在事件超过预设时间之后, 释放成功 PSCell 添加或更换报告。

示例地, 在本公开的一个实施例之中, 该预设时间可以为 48 小时, 终端设备可以在最后一次添加 successPAC 相关信息至 VarSuccessPAC-Report 之后, 再经过 48 小时, 此时终端设备可以释放成功 PSCell 添加或更换报告。以及, 在本公开的其他实施例之中, 该预设时间可以为网络侧设备配置或由系统约定的, 即可以通过其他的预设时间来释放成功 PSCell 添加或更换报告。

综上所述, 在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报方法之中, 终端设备可在满足上报触发条件之后, 向网络侧设备发送指示信息, 其中, 指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中, 终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法, 以提供额外的确认机会, 提高 PSCell 添加或改变的成功率。

需要说明的是, 以下实施例所提供的成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法均可以区分网络 NR (New Ration, 新空口) 和 EUTRA (Evolved UMTS (Universal Mobile Telecommunications System, 通用移动通信系统) Terrestrial Radio Access Network, 演进的 UMTS 陆地无线接入网), 并可以在 NR 网络和 EUTRA 网络中分别对成功 PSCell 添加或更换报告进行上报。

图 2 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图, 该方法由终端设备执行, 如图 2 所示, 该方法可以包括以下步骤:

步骤 201、在满足上报触发条件之后, 通过 UEAssistanceInformation 消息向网络侧设备发送指示信息, 其中, 指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

其中, 在本公开的一个实施例之中, 该满足上报触发条件可以为终端设备每次(包括第一次)记录 successPAC 相关信息到 VarSuccessPAC-Report 之后。以及, 该第一次记录 successPAC 相关信息到 VarSuccessPAC-Report 可以为终端设备在释放 VarSuccessPAC-Report 之后, 再次记录 successPAC 相关信

息到 VarSuccessPAC-Report。

以及,在本公开的一个实施例之中,在终端设备第一次上报 PSCell 添加或更换报告之后,当通过 UEAssistanceInformation 消息向网络侧设备发送指示信息之后,可以启动禁止计时器,其中,在禁止计时器到达预设阈值时,终端设备不再发送指示信息。以及,该禁止计时器的预设阈值可以采用系统约定的阈值或者为网络侧设备配置的阈值。此外,当禁止计时器不再运行时,则终端设备可以在满足上报触发条件之后,再次通过 UEAssistanceInformation 消息向网络侧设备发送指示信息。

综上所述,在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报方法之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过不同的发送方法,发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PSCell 添加或改变的成功率。

图 3 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图,该方法由终端设备执行,如图 3 所示,该方法可以包括以下步骤:

步骤 301、在满足上报触发条件之后,通过 MAC CE (Medium Access Control-Control Element, 媒体接入控制控制单元) 消息向网络侧设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

需要说明的是,在本公开的一个实施例之中,RRC (Ratio Resource Control, 无线资源控制) 可以指示 MAC 发送 MAC CE 消息。以及,当没有可以使用的上行资源时,则 MAC CE 可以选择触发 SR (Status Report, 状态报告) 或者不允许触发 SR。

其中,在本公开的一个实施例之中,该满足上报触发条件可以为终端设备每次(包括第一次)记录 successPAC 相关信息到 VarSuccessPAC-Report 之后。

以及,在本公开的一个实施例之中,该 MAC CE 消息的优先级低于 BSR (Buffer Status Report, 缓存状态报告) MAC CE 消息的优先级。

示例地,在本公开的一个实施例之中,在终端设备第一次上报 PSCell 添加或更换报告之后,如果终端设备发送了 MAC CE 消息,则取消所有触发的 MAC CE 消息。

其中,关于步骤 301 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述,本公开实施例在此不做赘述。

综上所述,在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报方法之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过不同的发送方法,发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PSCell 添加或改变的成功率。

图 4 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图,该方法由终端设备执行,如图 4 所示,该方法可以包括以下步骤:

步骤 401、在满足终端设备接入网络,且成功 PSCell 添加或更换报告之中具有 PSCell 添加或更换的相关信息之后,通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息向网络侧设备发送指示信息,其中指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

其中,在本公开的一个实施例之中,该满足上报触发条件可以为终端设备每次(包括第一次)记录 successPAC 相关信息到 VarSuccessPAC-Report 之后。

以及,在本公开的一个实施例之中,终端设备在后续接入网络时,若 VarsuccessPAC-Report 里记录有 successPAC 相关信息,终端设备通过连接建立完成消息或连接恢复完成消息或连接重建完成消息中携带有可用的 successPAC-Report 的指示信息。

其中,关于步骤 401 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述,本公开实施例在此不做赘述。

综上所述,在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报方法之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过不同的发送方法,发送指示信息以告知网络侧设备

上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法，以提供额外的确认机会，提高 PSCell 添加或改变的成功率。

图 5 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图，该方法由终端设备执行，如图 5 所示，该方法可以包括以下步骤：

步骤 501、在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

步骤 502、接收网络侧设备发送的响应消息，其中，该响应消息具有请求指示。

其中，在本公开的一个实施例之中，该响应消息包括 UEInformationRequest 消息。

以及，在本公开的一个实施例之中，该请求指示可以区分连接的网络，比如 NR 和 EUTRA。

示例地，在本公开的一个实施例之中，当网络设备在收到终端设备指示的 successPAC-Report 之后，则终端设备可以通过网络侧设备发送的 UEInformationRequest 消息中具有的请求指示 successPAC-ReportReq 来请求获取成功 PSCell 添加或更换报告。

步骤 503、根据请求指示，向网络侧设备发送成功 PSCell 添加或更换报告。

其中，在本公开的一个实施例之中，在向网络侧设备发送成功 PSCell 添加或更换报告之后，可以释放成功 PSCell 添加或更换报告。

其中，关于步骤 501-步骤 503 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述，本公开实施例在此不做赘述。

综上所述，在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报方法之中，终端设备可在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中，终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。以及终端设备不仅可以上报此报告而且可以释放此报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法，以提供额外的确认机会，提高 PSCell 添加或改变的成功率。

图 6 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图，该方法由终端设备执行，如图 6 所示，该方法可以包括以下步骤：

步骤 601、向网络侧设备发送终端设备的能力信息，其中，能力信息用于指示终端设备是否支持成功 PSCell 添加或更换报告。

步骤 602、在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。

其中，关于步骤 601-步骤 602 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述，本公开实施例在此不做赘述。

综上所述，在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报方法之中，终端设备可在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中，网络侧设备可以先通过能力信息告知终端设备是否支持成功 PSCell 添加或更换报告，当终端设备不支持成功 PSCell 添加或更换报告时，可以不进行上报从而节省资源。以及，当终端设备支持成功 PSCell 添加或更换报告时，终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法，以提供额外的确认机会，提高 PSCell 添加或改变的成功率。

图 7 为本公开实施例所提供的一种成功 PSCell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图，该方法由网络侧设备执行，如图 7 所示，该方法可以包括以下步骤：

步骤 701、接收终端设备发送的指示信息，其中，指示信息用于指示网络侧设备获取成功 PSCell 添加或更换报告。

其中，在本公开的一个实施例之中，网络侧设备可以通过 UEAssistanceInformation 消息接收指示信息。

以及，在本公开的一个实施例之中，网络侧设备可以通过 MAC CE 消息接收指示信息，以及，该

MAC CE 消息的优先级低于缓存状态报告 BSR MAC CE 消息的优先级。

以及,在本公开的一个实施例之中,网络侧设备可以通过测量报告接收指示信息。

以及,在本公开的一个实施例之中,网络侧设备可以通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息接收指示信息。

其中,关于步骤 701 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述,本公开实施例在此不做赘述。

综上所述,在本公开实施例提供的 PScell 添加或更换报告的上报方法之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PScell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PScell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PScell 添加或改变的成功率。

图 8 为本公开实施例所提供的一种成功 PScell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图,该方法由网络侧设备执行,如图 8 所示,该方法可以包括以下步骤:

步骤 801、接收终端设备发送的指示信息,其中,指示信息用于指示网络侧设备获取成功 PScell 添加或更换报告。

步骤 802、向终端设备发送响应消息,其中,响应消息具有请求指示。

步骤 803、接收终端设备发送的成功 PScell 添加或更换报告。

其中,关于步骤 801-步骤 803 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述,本公开实施例在此不做赘述。

综上所述,在本公开实施例提供的 PScell 添加或更换报告的上报方法之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PScell 添加或更换报告。以及终端设备不仅可以上报此报告而且可以释放此报告。本公开针对于“暂不支持记录 PScell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PScell 添加或改变的成功率。

图 9 为本公开实施例所提供的一种成功 PScell 添加或更换报告的上报方法的流程示意图,该方法由网络侧设备执行,如图 9 所示,该方法可以包括以下步骤:

步骤 901、接收终端设备发送的终端设备能力信息,其中,能力信息用于指示终端设备是否支持成功 PScell 添加或更换报告。

步骤 902、基于能力信息判断终端设备能否配置上报成功 PScell 添加或更换报告。

步骤 903、接收终端设备发送的指示信息,其中,指示信息用于指示网络侧设备获取成功 PScell 添加或更换报告。

其中,关于步骤 901-步骤 903 的其他详细介绍可以参考上述实施例描述,本公开实施例在此不做赘述。

综上所述,在本公开实施例提供的 PScell 添加或更换报告的上报方法之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,网络侧设备可以先通过能力信息告知终端设备是否支持成功 PScell 添加或更换报告,当终端设备不支持成功 PScell 添加或更换报告时,可以不进行上报从而节省资源。以及,当终端设备支持成功 PScell 添加或更换报告时,终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PScell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PScell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PScell 添加或改变的成功率。

图 10 为本公开实施例所提供的一种成功 PScell 添加或更换报告的上报装置的结构示意图,如图 10 所示,该装置可以包括:

发送模块,用于在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。

综上所述,在本公开实施例提供的 PScell 添加或更换报告的上报装置之中,终端设备可在满足上

报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PSCell 添加或改变的成功率。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述上报触发条件为:

所述终端设备将所述 PSCell 添加或更换的相关信息记录至所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述发送模块,还用于:

通过 UEAssistanceInformation 消息发送所述指示信息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述发送模块,还用于:

通过媒体接入控制控制单元 MAC CE 消息发送所述指示信息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述 MAC CE 消息的优先级低于缓存状态报告 BSR MAC CE 消息的优先级。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述发送模块,还用于:

通过测量报告发送所述指示信息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述装置,还用于:

启动禁止计时器,其中,在所述禁止计时器到达预设阈值时,所述终端设备不再发送所述指示信息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述上报触发条件为:

所述终端设备接入网络,且所述成功 PSCell 添加或更换报告之中具有所述 PSCell 添加或更换的相关信息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述发送模块,还用于:

通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息发送所述指示信息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述装置,还用于:

接收所述网络侧设备发送的响应消息,其中,所述响应消息具有请求指示;

根据所述请求指示,向所述网络侧设备发送所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述装置,还用于:

释放所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述响应消息包括 UEInformationRequest 消息。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述装置,还用于:

获取将所述 PSCell 添加或更换的相关信息记录至所述成功 PSCell 添加或更换报告的时间;

在所述事件超过预设时间之后,释放所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述装置,还用于:

向所述网络侧设备发送所述终端设备的能力信息,其中,所述能力信息用于指示所述终端设备是否支持成功 PSCell 添加或更换报告。

图 11 为本公开实施例所提供的一种 PSCell 添加或更换报告的上报装置的结构示意图,如图 11 所示,该装置可以包括:

接收模块,用于接收所述终端设备发送的指示信息,其中,所述指示信息用于指示所述网络侧设备获取成功 PSCell 添加或更换报告。

综上所述,在本公开实施例提供的 PSCell 添加或更换报告的上报装置之中,终端设备可在满足上报触发条件之后,向网络侧设备发送指示信息,其中,指示信息用于指示终端设备具有成功 PSCell 添加或更换报告。在本公开实施例之中,终端设备通过发送指示信息以告知网络侧设备上报成功 PSCell 添加或更换报告。本公开针对于“暂不支持记录 PSCell 添加或改变的成功报告”这一情形提供了一种处理方法,以提供额外的确认机会,提高 PSCell 添加或改变的成功率。

可选地,在本公开的一个实施例之中,所述装置,还用于:

向所述终端设备发送响应消息,其中,所述响应消息具有请求指示;

接收终端设备发送的所述成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述响应消息包括 UEInformationRequest 消息。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述装置, 还用于:

接收所述终端设备发送的终端设备能力信息, 其中, 所述能力信息用于指示所述终端设备是否支持成功 PSCell 添加或更换报告;

基于所述能力信息判断所述终端设备能否配置所述上报成功 PSCell 添加或更换报告。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述接收模块, 还用于:

通过 UEAssistanceInformation 消息接收所述指示信息。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述接收模块, 还用于:

通过 MAC CE 消息接收所述指示信息。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述 MAC CE 消息的优先级低于缓存状态报告 BSR MAC CE 消息的优先级。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述接收模块, 还用于:

通过测量报告接收所述指示信息。

可选地, 在本公开的一个实施例之中, 所述接收模块, 还用于:

通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息接收所述指示信息。

图 12 是本公开一个实施例所提供的一种用户设备 UE1200 的框图。例如, UE1200 可以是移动电话, 计算机, 数字广播终端设备, 消息收发设备, 游戏控制台, 平板设备, 医疗设备, 健身设备, 个人数字助理等。

参照图 12, UE1200 可以包括以下至少一个组件: 处理组件 1202, 存储器 1204, 电源组件 1206, 多媒体组件 1208, 音频组件 1210, 输入/输出(I/O)的接口 1212, 传感器组件 1213, 以及通信组件 1216。

处理组件 1202 通常控制 UE1200 的整体操作, 诸如与显示, 电话呼叫, 数据通信, 相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件 1202 可以包括至少一个处理器 1220 来执行指令, 以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外, 处理组件 1202 可以包括至少一个模块, 便于处理组件 1202 和其他组件之间的交互。例如, 处理组件 1202 可以包括多媒体模块, 以方便多媒体组件 1208 和处理组件 1202 之间的交互。

存储器 1204 被配置为存储各种类型的数据以支持在 UE1200 的操作。这些数据的示例包括用于在 UE1200 上操作的任何应用程序或方法的指令, 联系人数据, 电话簿数据, 消息, 图片, 视频等。存储器 1204 可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现, 如静态随机存取存储器(SRAM), 电可擦除可编程只读存储器(EEPROM), 可擦除可编程只读存储器(EPROM), 可编程只读存储器(PROM), 只读存储器(ROM), 磁存储器, 快闪存储器, 磁盘或光盘。

电源组件 1206 为 UE1200 的各种组件提供电力。电源组件 1206 可以包括电源管理系统, 至少一个电源, 及其他与为 UE1200 生成、管理和分配电力相关联的组件。

多媒体组件 1208 包括在所述 UE1200 和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中, 屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板, 屏幕可以被实现为触摸屏, 以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括至少一个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界, 而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的唤醒时间和压力。在一些实施例中, 多媒体组件 1208 包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当 UE1200 处于操作模式, 如拍摄模式或视频模式时, 前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。

音频组件 1210 被配置为输出和/或输入音频信号。例如, 音频组件 1210 包括一个麦克风(MIC), 当 UE1200 处于操作模式, 如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时, 麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器 1204 或经由通信组件 1216 发送。在一些实施例中, 音频组件 1210 还包括一个扬声器, 用于输出音频信号。

I/O 接口 1212 为处理组件 1202 和外围接口模块之间提供接口, 上述外围接口模块可以是键盘, 点击轮, 按钮等。这些按钮可包括但不限于: 主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。

传感器组件 1213 包括至少一个传感器，用于为 UE1200 提供各个方面的状态评估。例如，传感器组件 1213 可以检测到设备 1200 的打开/关闭状态，组件的相对定位，例如所述组件为 UE1200 的显示器和小键盘，传感器组件 1213 还可以检测 UE1200 或 UE1200 一个组件的位置改变，用户与 UE1200 接触的存在或不存在，UE1200 方位或加速/减速和 UE1200 的温度变化。传感器组件 1213 可以包括接近传感器，被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件 1213 还可以包括光传感器，如 CMOS 或 CCD 图像传感器，用于在成像应用中使用。在一些实施例中，该传感器组件 1213 还可以包括加速度传感器，陀螺仪传感器，磁传感器，压力传感器或温度传感器。

通信组件 1216 被配置为便于 UE1200 和其他设备之间有线或无线方式的通信。UE1200 可以接入基于通信标准的无线网络，如 WiFi，2G 或 3G，或它们的组合。在一个示例性实施例中，通信组件 1216 经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中，所述通信组件 1216 还包括近场通信(NFC)模块，以促进短程通信。例如，在 NFC 模块可基于射频识别(RFID)技术，红外数据协会(IrDA)技术，超宽带(UWB)技术，蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。

在示例性实施例中，UE1200 可以被至少一个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现，用于执行上述方法。

图 13 是本公开实施例所提供的一种网络侧设备 1300 的框图。例如，网络侧设备 1300 可以被提供为一网络侧设备。参照图 13，网络侧设备 1300 包括处理组件 1311，其进一步包括至少一个处理器，以及由存储器 1332 所代表的存储器资源，用于存储可由处理组件 1322 的执行的指令，例如应用程序。存储器 1332 中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外，处理组件 1310 被配置为执行指令，以执行上述方法前述应用在所述网络侧设备的任意方法，例如，如图 1 所示方法。

网络侧设备 1300 还可以包括一个电源组件 1326 被配置为执行网络侧设备 1300 的电源管理，一个有线或无线网络接口 1350 被配置为将网络侧设备 1300 连接到网络，和一个输入输出(I/O)接口 1358。网络侧设备 1300 可以操作基于存储在存储器 1332 的操作系统，例如 Windows Server™，Mac OS X™，Unix™，Linux™，Free BSD™ 或类似。

上述本公开提供的实施例中，分别从网络侧设备、UE 的角度对本公开实施例提供的方法进行了介绍。为了实现上述本公开实施例提供的方法中的各功能，网络侧设备和 UE 可以包括硬件结构、软件模块，以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能可以以硬件结构、软件模块、或者硬件结构加软件模块的方式来执行。

上述本公开提供的实施例中，分别从网络侧设备、UE 的角度对本公开实施例提供的方法进行了介绍。为了实现上述本公开实施例提供的方法中的各功能，网络侧设备和 UE 可以包括硬件结构、软件模块，以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能可以以硬件结构、软件模块、或者硬件结构加软件模块的方式来执行。

本公开实施例提供的一种通信装置。通信装置可包括收发模块和处理模块。收发模块可包括发送模块和/或接收模块，发送模块用于实现发送功能，接收模块用于实现接收功能，收发模块可以实现发送功能和/或接收功能。

通信装置可以是终端设备（如前述方法实施例中的终端设备），也可以是终端设备中的装置，还可以是能够与终端设备匹配使用的装置。或者，通信装置可以是网络设备，也可以是网络设备中的装置，还可以是能够与网络设备匹配使用的装置。

本公开实施例提供的另一种通信装置。通信装置可以是网络设备，也可以是终端设备（如前述方法实施例中的终端设备），也可以是支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等，还可以是支持终端设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置可用于实现上述方法实施例中描述的方法，具体可以参见上述方法实施例中的说明。

通信装置可以包括一个或多个处理器。处理器可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理，中央处理器可以用于

对通信装置（如，网络侧设备、基带芯片，终端设备、终端设备芯片，DU或CU等）进行控制，执行计算机程序，处理计算机程序的数据。

可选地，通信装置中还可以包括一个或多个存储器，其上可以存有计算机程序，处理器执行所述计算机程序，以使得通信装置执行上述方法实施例中描述的方法。可选地，所述存储器中还可以存储有数据。通信装置和存储器可以单独设置，也可以集成在一起。

可选地，通信装置还可以包括收发器、天线。收发器可以称为收发单元、收发机、或收发电路等，用于实现收发功能。收发器可以包括接收器和发送器，接收器可以称为接收机或接收电路等，用于实现接收功能；发送器可以称为发送机或发送电路等，用于实现发送功能。

可选地，通信装置中还可以包括一个或多个接口电路。接口电路用于接收代码指令并传输至处理器。处理器运行所述代码指令以使通信装置执行上述方法实施例中描述的方法。

通信装置为终端设备（如前述方法实施例中的终端设备）：处理器用于执行图1-图6任一所示的方法。

在一种实现方式中，处理器中可以包括用于实现接收和发送功能的收发器。例如该收发器可以是收发电路，或者是接口，或者是接口电路。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的，也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写，或者，上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。

在一种实现方式中，处理器可以存有计算机程序，计算机程序在处理器上运行，可使得通信装置执行上述方法实施例中描述的方法。计算机程序可能固化在处理器中，该种情况下，处理器可能由硬件实现。

在一种实现方式中，通信装置可以包括电路，所述电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。本公开中描述的处理器和收发器可实现在集成电路（integrated circuit, IC）、模拟 IC、射频集成电路 RFIC、混合信号 IC、专用集成电路（application specific integrated circuit, ASIC）、印刷电路板（printed circuit board, PCB）、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种 IC 工艺技术来制造，例如互补金属氧化物半导体（complementary metal oxide semiconductor, CMOS）、N 型金属氧化物半导体（nMetal-oxide-semiconductor, NMOS）、P 型金属氧化物半导体（positive channel metal oxide semiconductor, PMOS）、双极结型晶体管（bipolar junction transistor, BJT）、双极 CMOS（BiCMOS）、硅锗（SiGe）、砷化镓（GaAs）等。

以上实施例描述中的通信装置可以是网络设备或者终端设备（如前述方法实施例中的终端设备），但本公开中描述的通信装置的范围并不限于此，而且通信装置的结构可以不受的限制。通信装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信装置可以是：

- (1) 独立的集成电路 IC，或芯片，或，芯片系统或子系统；
- (2) 具有一个或多个 IC 的集合，可选地，该 IC 集合也可以包括用于存储数据，计算机程序的存储部件；
- (3) ASIC，例如调制解调器（Modem）；
- (4) 可嵌入在其他设备内的模块；
- (5) 接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等；
- (6) 其他等等。

对于通信装置可以是芯片或芯片系统的情况，芯片包括处理器和接口。其中，处理器的数量可以是一个或多个，接口的数量可以是多个。

可选地，芯片还包括存储器，存储器用于存储必要的计算机程序和数据。

本领域技术人员还可以了解到本公开实施例列出的各种说明性逻辑块（illustrative logical block）和步骤（step）可以通过电子硬件、电脑软件，或两者的结合进行实现。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用，可以使用各种方法实现所述的功能，但这种实现不应被理解为超出本公开实施例保护的范围。

本公开还提供一种可读存储介质，其上存储有指令，该指令被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。

本公开还提供一种计算机程序产品，该计算机程序产品被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。

在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机程序。在计算机上加载和执行所述计算机程序时，全部或部分地产生按照本公开实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输，例如，所述计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线（例如同轴电缆、光纤、数字用户线（digital subscriber line, DSL））或无线（例如红外、无线、微波等）方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质（例如，软盘、硬盘、磁带）、光介质（例如，高密度数字视频光盘（digital video disc, DVD））、或者半导体介质（例如，固态硬盘（solid state disk, SSD））等。

本领域普通技术人员可以理解：本公开中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分，并不用来限制本公开实施例的范围，也表示先后顺序。

本公开中的至少一个还可以描述为一个或多个，多个可以是两个、三个、四个或者更多个，本公开不做限制。在本公开实施例中，对于一种技术特征，通过“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”等区分该种技术特征中的技术特征，该“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”描述的技术特征间无先后顺序或者大小顺序。

本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后，将容易想到本发明的其它实施方案。本公开旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化，这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的，本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。

应当理解的是，本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构，并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

权利要求书

1、一种成功主辅小区 PScell 添加或更换报告的上报方法，其特征在于，所述方法由终端设备执行，所述方法包括：

在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。

2、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述上报触发条件为：

所述终端设备将所述 PScell 添加或更换的相关信息记录至所述成功 PScell 添加或更换报告。

3、如权利要求 2 所述的方法，其特征在于，所述向网络侧设备发送指示信息，包括：

通过测量报告发送所述指示信息。

4、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，在所述向网络侧设备发送指示信息之后，还包括：

启动禁止计时器，其中，在所述禁止计时器到达预设阈值时，所述终端设备不再发送所述指示信息。

5、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述上报触发条件为：

所述终端设备接入网络，且所述成功 PScell 添加或更换报告之中具有所述 PScell 添加或更换的相关信息。

6、如权利要求 5 所述的方法，其特征在于，所述向网络侧设备发送指示信息，包括：

通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息发送所述指示信息。

7、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收所述网络侧设备发送的响应消息，其中，所述响应消息具有请求指示；

根据所述请求指示，向所述网络侧设备发送所述成功 PScell 添加或更换报告。

8、如权利要求 7 所述的方法，其特征在于，在所述向所述网络侧设备发送所述成功 PScell 添加或更换报告之后，还包括：

释放所述成功 PScell 添加或更换报告。

9、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，还包括：

获取将所述 PScell 添加或更换的相关信息记录至所述成功 PScell 添加或更换报告的时间；

在所述事件超过预设时间之后，释放所述成功 PScell 添加或更换报告。

10、如权利要求 1 所述的方法，其特征在于，还包括：

向所述网络侧设备发送所述终端设备的能力信息，其中，所述能力信息用于指示所述终端设备是否支持成功 PScell 添加或更换报告。

11、一种成功 PScell 添加或更换报告的上报方法，其特征在于，所述方法由网络侧设备执行，所述方法包括：

接收所述终端设备发送的指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述网络侧设备获取成功 PScell 添加或更换报告。

12、如权利要求 11 所述的方法，其特征在于，还包括：

向所述终端设备发送响应消息，其中，所述响应消息具有请求指示；
接收所述终端设备发送的所述成功 PScell 添加或更换报告。

13、如权利要求 11 所述的方法，其特征在于，还包括：

接收所述终端设备发送的终端设备能力信息，其中，所述能力信息用于指示所述终端设备是否支持成功 PScell 添加或更换报告；

基于所述能力信息判断所述终端设备是否配置所述上报成功 PScell 添加或更换报告。

14、如权利要求 11 所述的方法，其特征在于，所述接收所述终端设备发送的指示信息，包括：
通过测量报告接收所述指示信息。

15、如权利要求 11 所述的方法，其特征在于，所述接收所述终端设备发送的指示信息，包括：
通过连接建立完成消息、连接恢复完成消息或连接重建完成消息接收所述指示信息。

16、一种成功 PScell 添加或更换报告的上报装置，其特征在于，包括：

发送模块，用于在满足上报触发条件之后，向网络侧设备发送指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述终端设备具有成功 PScell 添加或更换报告。

17、一种成功 PScell 添加或更换报告的上报装置，其特征在于，包括：

接收模块，用于接收所述终端设备发送的指示信息，其中，所述指示信息用于指示所述网络侧设备获取成功 PScell 添加或更换报告。

18、一种通信装置，其特征在于，所述装置包括处理器和存储器，其中，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序，以使所述装置执行如权利要求 1 至 10 中任一项所述的方法。

19、一种通信装置，其特征在于，所述装置包括处理器和存储器，其中，所述存储器中存储有计算机程序，所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序，以使所述装置执行如权利要求 11 至 15 中任一项所述的方法。

20、一种通信装置，其特征在于，包括：处理器和接口电路，其中

所述接口电路，用于接收代码指令并传输至所述处理器；

所述处理器，用于运行所述代码指令以执行如权利要求 1 至 10 中任一项所述的方法。

21、一种通信装置，其特征在于，包括：处理器和接口电路，其中

所述接口电路，用于接收代码指令并传输至所述处理器；

所述处理器，用于运行所述代码指令以执行如权利要求 11 至 15 中任一项所述的方法。

22、一种计算机可读存储介质，其特征在于，用于存储有指令，当所述指令被执行时，使如权利要求 1 至 10 中任一项所述的方法被实现。

23、一种计算机可读存储介质，其特征在于，用于存储有指令，当所述指令被执行时，使如权利要求 11 至 15 中任一项所述的方法被实现。