

明 細 書

発明の名称：情報通信方法

技術分野

[0001] 本発明は、スマートフォン、タブレット、携帯電話等の携帯端末と、エアコン、照明機器、炊飯器などの家電機器との通信方法に関する。

背景技術

[0002] 近年のホームネットワークでは、Ethernet（登録商標）や無線LAN（Local Area Network）でのIP（Internet Protocol）接続によるAV家電の連携に加え、環境問題に対応した電力使用量の管理や、宅外からの電源ON/OFFといった機能を持つホームエネルギーマネジメントシステム（HEMS）によって、多様な家電機器がネットワークに接続される家電連携機能の導入が進んでいる。しかしながら、通信機能を有するには、演算力が十分ではない家電や、コスト面で通信機能の搭載が難しい家電などもある。

[0003] このような問題を解決するため、特許文献1では、光を用いて自由空間に情報を伝達する光空間伝送装置において、照明光の単色光源を複数用いた通信を行うことで、限られた送信装置のなかで、効率的に機器間の通信を実現する技術が記載されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特開2002-290335号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] しかしながら、前記従来方式では、適用される機器が照明のような3色光源を持つ場合に限定される。本発明は、このような課題を解決し、演算力が少ないような機器を含む多様な機器間の通信を可能とする情報通信方法を提供する。

課題を解決するための手段

[0006] 本発明の一形態に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信ステップと、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むＩＤリストを受信するリスト受信ステップと、前記イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、取得された前記情報を含む識別情報を前記ＩＤリストから検索する検索ステップとを含む。

[0007] なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。

発明の効果

[0008] 本発明によれば、演算力が少ないような機器を含む多様な機器間の通信を可能とする情報通信方法を実現できる。

図面の簡単な説明

[0009] [図1]実施の形態１における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。

[図2]実施の形態１における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。

[図3]実施の形態１における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。

[図4A]実施の形態１における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。

。

[図4B]実施の形態１における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。

。

[図4C]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図4D]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図4E]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図4F]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図4G]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図4H]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図4I]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である

。

[図5]実施の形態1における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。

[図6]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図7]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図8]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図9]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図10]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図11]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図12]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図13]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図14]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図15]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図16]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図17]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図18]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図19]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図20]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図21]実施の形態1における信号変調方式の一例を示す図である。

[図22]実施の形態1における発光部の検出方法の一例を示す図である。

[図23]実施の形態1における発光部の検出方法の一例を示す図である。

[図24]実施の形態1における発光部の検出方法の一例を示す図である。

[図25]実施の形態1における発光部の検出方法の一例を示す図である。

[図26]実施の形態1における発光部の検出方法の一例を示す図である。

[図27]実施の形態1における送信信号のタイムラインと、発光部を撮像した画像を示す図である。

[図28]実施の形態1における位置パターンによる信号の伝送の一例を示す図である。

[図29]実施の形態1における受信装置の一例を示す図である。

[図30]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図31]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図32]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図33]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図34]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図35]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図36]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図37]実施の形態1における送信装置の一例を示す図である。

[図38]実施の形態1における発光部の構造の一例を示す図である。

[図39]実施の形態1における信号搬送波の一例を示す図である。

[図40]実施の形態1における撮像部の一例を示す図である。

[図41]実施の形態1における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。

[図42]実施の形態1における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。

[図43]実施の形態1における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。

[図44]実施の形態1における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。

[図45]実施の形態1における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。

[図46]実施の形態1における送信情報の設定の一例を示す図である。

[図47]実施の形態1における送信情報の設定の一例を示す図である。

[図48]実施の形態1における送信情報の設定の一例を示す図である。

[図49]実施の形態1における受信装置の構成要素の一例を示すブロック図である。

[図50]実施の形態1における送信装置の構成要素の一例を示すブロック図である。

[図51]実施の形態1における受信の手順の一例を示す図である。

[図52]実施の形態1における自己位置推定の手順の一例を示す図である。

[図53]実施の形態1における送信制御の手順の一例を示す図である。

[図54]実施の形態1における送信制御の手順の一例を示す図である。

[図55]実施の形態1における送信制御の手順の一例を示す図である。

[図56]実施の形態1における駅構内での情報提供の一例を示す図である。

[図57]実施の形態1における乗車サービスの一例を示す図である。

[図58]実施の形態1における店舗内サービスの一例を示す図である。

[図59]実施の形態1における無線接続の確立の一例を示す図である。

[図60]実施の形態1における通信範囲の調整の一例を示す図である。

[図61]実施の形態1における屋内での利用の一例を示す図である。

[図62]実施の形態1における屋外での利用の一例を示す図である。

[図63]実施の形態1における道順の指示の一例を示す図である。

[図64]実施の形態1における複数の撮像装置の利用の一例を示す図である。

[図65]実施の形態1における送信装置自律制御の一例を示す図である。

[図66]実施の形態1における送信情報の設定の一例を示す図である。

[図67]実施の形態1における送信情報の設定の一例を示す図である。

[図68]実施の形態1における送信情報の設定の一例を示す図である。

[図69]実施の形態1における2次元バーコードとの組み合わせの一例を示す

図である。

[図70]実施の形態1における地図の作成と利用の一例を示す図である。

[図71]実施の形態1における電子機器の状態取得と操作の一例を示す図である。

[図72]実施の形態1における電子機器の認識の一例を示す図である。

[図73]実施の形態1における拡張現実オブジェクトの表示の一例を示す図である。

[図74]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図75]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図76]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図77]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図78]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図79]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図80]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図81]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図82]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図83]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図84]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図85]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図86]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図87]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図88]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図89]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図90]実施の形態1におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。

[図91]実施の形態2におけるITSへの応用例を示す図である。

[図92]実施の形態2におけるITSへの応用例を示す図である。

[図93]実施の形態2における位置情報報知システムおよび施設システムへの応用例を示す図である。

[図94]実施の形態2におけるスーパーマーケットのシステムへの応用例を示す図である。

[図95]実施の形態2における携帯電話端末とカメラの通信への応用例を示す図である。

[図96]実施の形態2における水中通信への応用例を示す図である。

[図97]実施の形態3におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図である。

[図98]実施の形態3におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図である。

[図99]実施の形態3における受信機が送信機から受信した複数の信号を同時に処理する場合を示すフローチャートである。

[図100]実施の形態3における相互通信により機器間のコミュニケーションを実現する場合の一例を示す図である。

[図101]実施の形態3における指向性の特性を利用したサービスを説明するための図である。

[図102]実施の形態3におけるユーザへのサービス提供例の別の例を説明するための図である。

[図103]実施の形態3における送信機が発する光源に含まれる信号のフォーマット例を示す図である。

[図104]実施の形態4の原理を示す図である。

[図105]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図106]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図107]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図108]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図109A]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図109B]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図109C]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図110]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図111]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図112]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図113]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図114]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図115]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図116]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図117]実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[図118]実施の形態5の情報通信装置における送信信号のタイミング図である。
。

[図119]実施の形態5における送信信号と受信信号の関係を示す図である。

[図120]実施の形態5における送信信号と受信信号の関係を示す図である。

[図121]実施の形態5における送信信号と受信信号の関係を示す図である。

[図122]実施の形態5における送信信号と受信信号の関係を示す図である。

[図123]実施の形態5における送信信号と受信信号の関係を示す図である。

[図124]実施の形態6における宅内の環境の例を示す図である。

[図125]実施の形態6における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。

[図126]実施の形態6における送信側装置の構成の1例を示す図である。

[図127]実施の形態6における受信側装置の構成の1例を示す図である。

[図128]実施の形態6における送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを示す図である。

[図129]実施の形態6における送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを示す図である。

[図130]実施の形態6における送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを示す図である。

[図131]実施の形態6における送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを示す図である。

[図132]実施の形態6における送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置

に情報を送信する処理の流れを示す図である。

[図133]実施の形態7における可視光を用いてユーザと機器の通信を行う手順を説明するための図である。

[図134]実施の形態7における可視光を用いてユーザと機器の通信を行う手順を説明するための図である。

[図135]実施の形態7におけるユーザが機器を購入して、機器の初期設定を行うまでの手順を説明するための図である。

[図136]実施の形態7における機器が故障した場合の、サービスマン専用のサービスについて説明するための図である。

[図137]実施の形態7における掃除機と可視光通信を用いた、掃除状況を確認するためのサービスについて説明するための図である。

[図138]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援の概略図である。

[図139]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。

[図140]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。

[図141]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。

[図142]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。

[図143]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。

[図144]実施の形態8における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。

[図145]実施の形態9におけるサーバへユーザと使用中の携帯電話を登録する処理を説明するための図である。

[図146]実施の形態9におけるユーザ音声特性の解析を行う処理を説明するた

めの図である。

[図147]実施の形態9における音声認識処理の準備を行う処理を説明するための図である。

[図148]実施の形態9における周辺の集音機器からの集音を行う処理を説明するための図である。

[図149]実施の形態9における環境音特性の解析処理を説明するための図である。

[図150]実施の形態9における周辺に存在する音声出力機器からの音声をキャンセルする処理を説明するための図である。

[図151]実施の形態9における調理メニューの選択と電子レンジへの運転内容設定を行う処理を説明するための図である。

[図152]実施の形態9における電子レンジ用の通知音をサーバ等のDBから取得し電子レンジへ設定する処理を説明するための図である。

[図153]実施の形態9における電子レンジの通知音の調整を行う処理を説明するための図である。

[図154]実施の形態9における電子レンジに設定する通知音の波形の例を示す図である。

[図155]実施の形態9における調理内容の表示を行う処理を説明するための図である。

[図156]実施の形態9における電子レンジの通知音の認識を行う処理を説明するための図である。

[図157]実施の形態9における周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識を行う処理を説明するための図である。

[図158]実施の形態9における電子レンジの運転終了をユーザへ通知する処理を説明するための図である。

[図159]実施の形態9における携帯電話操作状態の確認を行う処理を説明するための図である。

[図160]実施の形態9におけるユーザ位置の追跡を行う処理を説明するための

図である。

[図161]音声出力装置からの音声をキャンセルしつつ、家電の通知音を認識し、通信可能な電子機器にユーザ（操作者）の現在位置を認識させ、ユーザ位置の認識結果から、ユーザ位置に近い位置にある機器にユーザへの通知を行わせることを示した図である。

[図162]実施の形態9におけるサーバ、または、携帯電話、または、電子レンジに保持するデータベースの内容を示す図である。

[図163]実施の形態9におけるユーザが携帯電話に表示された調理手順を基に調理を行い、また、「次へ」「戻る」等の音声によって携帯電話の表示内容をユーザが操作することを示す図である。

[図164]実施の形態9における電子レンジの運転を開始し、運転終了を待っている間や、煮物を煮込んでいる間等の時間に、ユーザが他の場所へ移動していることを示す図である。

[図165]ネットワークを介して携帯電話と接続されており、かつ、カメラやマイクや人感センサ等の、ユーザの位置の認識やユーザが存在していることを認識することができる機器に対して、携帯電話からユーザを探知する命令を送信することを示す図である。

[図166]実施の形態9におけるユーザの探知の例として、テレビに付属したカメラでユーザの顔を認識し、また、エアコンの人感センサでユーザの移動や存在を認識していることを示す図である。

[図167]ユーザを探知した機器から、ユーザを探知したことや、探知した機器からユーザまでの相対位置を、携帯電話に送信することを示す図である。

[図168]実施の形態9における電子レンジの運転終了音を、携帯電話が認識することを示す図である。

[図169]電子レンジの運転終了を認識した携帯電話が、ユーザを探知している機器のうち、画面表示機能や音声出力機能を持った機器に、電子レンジの運転終了をユーザへ通知させる命令を送信することを示す図である。

[図170]実施の形態9における命令を受け取った機器が、通知内容をユーザへ

通知することを示す図である。

[図171]電子レンジの運転終了音を、ネットワークを介して携帯電話と接続されており、マイクを備えており、電子レンジの付近に存在する機器が認識することを示す図である。

[図172]電子レンジの運転終了を、これを認識した機器から携帯電話へ通知することを示す図である。

[図173]携帯電話が電子レンジの運転終了の通知受け取ったとき、携帯電話がユーザの付近にあれば、携帯電話の画面表示や音声出力等を用いて、電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。

[図174]電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。

[図175]電子レンジの運転終了の通知を受けたユーザがキッチンに移動することを示す図である。

[図176]電子レンジから無線通信で携帯電話に、運転終了等の情報を送信し、携帯電話から、ユーザのしているテレビに通知命令を行い、テレビの画面表示や音声でユーザに通知を行うことを示す図である。

[図177]電子レンジから無線通信で、ユーザのしているテレビに運転終了などの情報を送信し、テレビの画面表示や音声を用いてユーザに通知を行うことを示す図である。

[図178]テレビの画面表示や音声でユーザに通知を行うことを示す図である。

[図179]遠隔地にいるユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。

[図180]電子レンジから、ハブとなる携帯電話へ直接通信が行えない場合に、パソコン等を経由して、携帯電話に情報を送信することを示した図である。

[図181]図180の通信を受けた携帯電話から、情報通信経路を逆に辿って電子レンジに操作命令等の情報を送信することを示す図である。

[図182]情報ソース機器であるエアコンから、ハブとなる携帯電話に直接の通信が不可能である場合に、ユーザに情報の通知を行なうことを示した図である。

[図183]700～900MHzの電波を用いた通信装置を利用したシステムに

ついて説明するための図である。

[図184]遠隔地の携帯電話がユーザに情報を通知することを示す図である。

[図185]遠隔地の携帯電話がユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。

[図186]図185と同様の場合において、通知認識機器と情報通知機器の中継を行う機器に代わって、2階のテレビが中継機器の役割を果たした場合の図である。

[図187]実施の形態10における宅内の環境の例を示す図である。

[図188]実施の形態10における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。

[図189]実施の形態10における送信側装置の構成を示す図である。

[図190]実施の形態10における受信側装置の構成を示す図である。

[図191]図187において、送信側端末(TV)が受信側端末(タブレット)と光通信を用いて無線LAN認証を行う場合のシーケンス図である。

[図192]実施の形態10におけるアプリケーションでの認証を行う場合のシーケンス図である。

[図193]実施の形態10における送信側端末の動作を表すフローチャートである。

[図194]実施の形態10における受信側端末の動作を表すフローチャートである。

[図195]実施の形態11におけるモバイルAV端末1がモバイルAV端末2にデータを送信するシーケンス図である。

[図196]実施の形態11におけるモバイルAV端末1がモバイルAV端末2にデータを送信する場合の画面遷移図である。

[図197]実施の形態11におけるモバイルAV端末1がモバイルAV端末2にデータを送信する場合の画面遷移図である。

[図198]実施の形態11におけるモバイルAV端末1がデジタルカメラである場合のシステム概略図である。

[図199]実施の形態11におけるモバイルAV端末1がデジタルカメラである

場合のシステム概略図である。

[図200]実施の形態 1 1 におけるモバイル A V 端末 1 がデジタルカメラである場合のシステム概略図である。

[図201]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図202]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図203]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図204]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図205]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図206]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図207]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図208]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図209]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図210]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図211]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図212]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図213]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図214]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図215]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図216]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図217]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図218]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図219]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図220]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図221]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図222]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図223]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図224]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図225]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図226]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図227]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図228]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図229]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図230]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図231]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図232]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図233]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図234]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図235]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図236]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図237]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図238]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図239]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図240]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図241]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図242]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図243]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図244]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図245]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図246]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図247]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図248]実施の形態 1 2 における送信機の輝度変化を示す図である。

[図249]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図250]実施の形態 1 2 における送信機の輝度変化を示す図である。

[図251]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図252]実施の形態 1 2 における送信機の輝度変化を示す図である。

[図253]実施の形態 1 2 における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図254]実施の形態 1 2 における送信機の輝度変化を示す図である。

[図255]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図256]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図257]実施の形態 1 2 における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図258]実施の形態 1 2 における送信機の構成例を示す図である。

[図259]実施の形態 1 2 における送信機の構成例を示す図である。

[図260]実施の形態 1 2 における送信機の構成例を示す図である。

[図261]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図262]実施の形態 1 2 における受信機と送信機による表示と撮影の例を示す図である。

[図263]実施の形態 1 2 における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図264]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図265]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図266]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図267]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図268]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図269]実施の形態 1 2 における受信機の状態を示す図である。

[図270]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図271]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図272]実施の形態 1 2 における送信機の波長の一例を示す図である。

[図273]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図274]実施の形態 1 2 における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示

す図である。

[図275]実施の形態 1 2 におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図276]実施の形態 1 2 における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[図277]実施の形態 1 2 におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図278]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図279]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図280]実施の形態 1 2 における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[図281]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図282]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[図283]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図284]実施の形態 1 2 における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[図285]実施の形態 1 2 におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図286]実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図287A]実施の形態 1 2 における送信機の構成の一例を示す図である。

[図287B]実施の形態 1 2 における送信機の構成の他の例を示す図である。

[図288]実施の形態 1 2 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図289]実施の形態 1 3 における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図290]実施の形態 1 3 における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図291]実施の形態 1 3 における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図292]実施の形態 1 3 における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図293]実施の形態 1 3 における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[図294]実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[図295]実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[図296]実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[図297]実施の形態 1 3 における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[図298]実施の形態 1 3 における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[図299]実施の形態 1 3 における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[図300]実施の形態 1 3 における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[図301A]実施の形態 1 3 における送信信号の例を示す図である。

[図301B]実施の形態 1 3 における送信信号の他の例を示す図である。

[図302]実施の形態 1 3 における送信信号の例を示す図である。

[図303A]実施の形態 1 3 における送信信号の例を示す図である。

[図303B]実施の形態 1 3 における送信信号の他の例を示す図である。

[図304]実施の形態 1 3 における送信信号の例を示す図である。

[図305A]実施の形態 1 3 における送信信号の例を示す図である。

[図305B]実施の形態 1 3 における送信信号の例を示す図である。

[図306]実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[図307]実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[図308]実施の形態 1 3 における撮像素子を説明するための図である。

[図309]実施の形態 1 3 における撮像素子を説明するための図である。

[図310]実施の形態 1 3 における撮像素子を説明するための図である。

[図311A]各実施の形態の変形例に係る受信装置（撮像装置）の処理動作を示すフローチャートである。

[図311B]各実施の形態の変形例に係る通常撮像モードとマクロ撮像モードとを対比して示す図である。

[図312]各実施の形態の変形例に係る、映像などを表示する表示装置を示す図である。

[図313]各実施の形態の変形例に係る表示装置の処理動作の一例を示す図である。

[図314]各実施の形態の変形例に係る表示装置における信号を送信する部分の例を示す図である。

[図315]各実施の形態の変形例に係る表示装置の処理動作の他の例を示す図である。

[図316]各実施の形態の変形例に係る表示装置における信号を送信する部分の他の例を示す図である。

[図317]各実施の形態の変形例に係る表示装置による処理動作のさらに他の例を示す図である。

[図318]各実施の形態の変形例に係る送信機および受信機を含む通信システムの構成を示す図である。

[図319]各実施の形態の変形例に係る通信システムの処理動作を示すフローチャートである。

[図320]各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。

[図321]各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。

[図322]各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。

[図323A]各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。

[図323B]各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。

[図323C]各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。

[図323D]各実施の形態の変形例に係る、ディスプレイまたはプロジェクタと受信機とを含む通信システムの処理動作を示すフローチャートである。

[図324]各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。

[図325]各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。

[図326]各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。

[図327A]各実施の形態の変形例に係る受信機の撮像素子の一例を示す図である。

[図327B]各実施の形態の変形例に係る受信機の撮像装置の内部回路の構成例を示す図である。

[図327C]各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。

[図327D]各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。

[図328A]各実施の形態の変形例に係る受信機の撮像モードを説明するための図である。

[図328B]各実施の形態の変形例に係る受信機の特別撮像モードAを用いた処理動作を示すフローチャートである。

[図329A]各実施の形態の変形例に係る受信機の他の撮像モードを説明するための図である。

[図329B]各実施の形態の変形例に係る受信機の特別撮像モードBを用いた処理動作を示すフローチャートである。

[図330A]各実施の形態の変形例に係る受信機のさらに他の撮像モードを説明するための図である。

[図330B]各実施の形態の変形例に係る受信機の特別撮像モードCを用いた処理動作を示すフローチャートである。

[図331A]本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[図331B]本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[図331C]本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[図331D]本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[図332]本発明の一態様に係る情報通信方法によって得られる画像の一例を示

す図である。

[図333A]本発明の他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[図333B]本発明の他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[図334A]本発明のさらに他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[図334B]本発明のさらに他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[図335]図335は、実施の形態14における受信機の各モードの一例を示す図である。

[図336]図336は、実施の形態14における受信機の撮影動作の一例を示す図である。

[図337]図337は、実施の形態14における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[図338A]図338Aは、実施の形態14における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[図338B]図338Bは、実施の形態14における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[図338C]図338Cは、実施の形態14における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[図339A]図339Aは、実施の形態14における受信機のカメラ配置の一例を示す図である。

[図339B]図339Bは、実施の形態14における受信機のカメラ配置の他の例を示す図である。

[図340]図340は、実施の形態14における受信機の表示動作の一例を示す図である。

[図341]図341は、実施の形態14における受信機の表示動作の一例を示す図である。

[図342]図342は、実施の形態14における受信機の動作の一例を示す図である。

[図343]図343は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図344]図344は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図345]図345は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図346]図346は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図347]図347は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図348]図348は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図349]図349は、実施の形態14における受信機と送信機とサーバとの動作の一例を示す図である。

[図350]図350は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図351]図351は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図352]図352は、実施の形態14における受信機の初期設定の例を示す図である。

[図353]図353は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図354]図354は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図355]図355は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図356]図356は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図357]図357は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図358]図358は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図359A]図359Aは、実施の形態14における受信機の操作に用いられるペンを示す図である。

[図359B]図359Bは、実施の形態14におけるペンを用いた受信機の動作を示す図である。

[図360]図360は、実施の形態14における受信機の外観の一例を示す図である。

[図361]図361は、実施の形態14における受信機の外観の他の例を示す図である。

[図362]図362は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図363A]図363Aは、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図363B]図363Bは、実施の形態14における受信機を用いた応用例を示す図である。

[図364A]図364Aは、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図364B]図364Bは、実施の形態14における受信機を用いた応用例を示す図である。

[図365A]図365Aは、実施の形態14における送信機の動作の一例を示す図である。

[図365B]図365Bは、実施の形態14における送信機の動作の他の例を示す図である。

[図366]図366は、実施の形態14における送信機の動作の他の例を示す図である。

[図367]図367は、実施の形態14における送信機の動作の他の例を示す図である。

[図368]図368は、実施の形態14における複数の送信機と受信機との間の通信形態の一例を示す図である。

[図369]図369は、実施の形態14における複数の送信機の動作の一例を示す図である。

[図370]図370は、実施の形態14における複数の送信機と受信機との間の通信形態の他の例を示す図である。

[図371]図371は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図372]図372は、実施の形態14における受信機の応用例を示す図である。
。

[図373]図373は、実施の形態14における受信機の応用例を示す図である。
。

[図374]図374は、実施の形態14における受信機の応用例を示す図である。
。

[図375]図375は、実施の形態14における送信機の応用例を示す図である。
。

[図376]図376は、実施の形態14における送信機の応用例を示す図である。
。

[図377]図377は、実施の形態14における受信方法の応用例を示す図である。

[図378]図378は、実施の形態14における送信機の応用例を示す図である。
。

[図379]図379は、実施の形態14における送信機の応用例を示す図である。
。

[図380]図380は、実施の形態14における送信機の応用例を示す図である。
。

[図381]図381は、実施の形態14における受信機の動作の他の例を示す図である。

[図382]図382は、実施の形態15における受信機の動作の一例を示すフローチャートである。

[図383]図383は、実施の形態15における受信機の動作の他の例を示すフローチャートである。

[図384A]図384Aは、実施の形態15における送信機の一例を示すブロック図である。

[図384B]図384Bは、実施の形態15における送信機の他の例を示すブロック図である。

[図385]図385は、実施の形態15における複数の送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[図386]図386は、実施の形態15における送信機の他の例を示すブロック図である。

[図387A]図387Aは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[図387B]図387Bは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[図387C]図387Cは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[図388A]図388Aは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[図388B]図388Bは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[図389]図389は、実施の形態15における受信機、送信機およびサーバの処理動作の一例を示す図である。

[図390]図390は、実施の形態15における受信機、送信機およびサーバの処理動作の一例を示す図である。

[図391]図391は、実施の形態15における受信機、送信機およびサーバの処理動作の一例を示す図である。

[図392A]図392Aは、実施の形態15における複数の送信機の同期を説明するための説明図である。

[図392B]図392Bは、実施の形態15における複数の送信機の同期を説明するための説明図である。

[図393]図393は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図394]図394は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図395]図395は、実施の形態15における送信機、受信機およびサーバの動作の一例を示す図である。

[図396]図396は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図397]図397は、実施の形態15における受信機の外観の一例を示す図である。

[図398]図398は、実施の形態15における送信機、受信機およびサーバの動作の一例を示す図である。

[図399]図399は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図400]図400は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図401]図401は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図402]図402は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図403A]図403Aは、実施の形態15における送信機によって送信される情報の構成の一例を示す図である。

[図403B]図403Bは、実施の形態15における送信機によって送信される情報の構成の他の例を示す図である。

[図404]図404は、実施の形態15における送信機による4値PPM変調方式の一例を示す図である。

[図405]図405は、実施の形態15における送信機によるPPM変調方式の一例を示す図である。

[図406]図406は、実施の形態15における送信機におけるPPM変調方式の一例を示す図である。

[図407A]図407Aは、実施の形態15におけるヘッダ（プリアンブル部）に対応する輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[図407B]図407Bは、実施の形態15における輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[図408A]図408Aは、実施の形態15における輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[図408B]図408Bは、実施の形態15における輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[図409]図409は、実施の形態16におけるテレビとして構成される送信機の動作の一例を示す図である。

[図410]図410は、実施の形態16における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図411]図411は、実施の形態16における送信機、受信機およびサーバの動作の一例を示す図である。

[図412]図412は、実施の形態16における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[図413]図413は、実施の形態16における送信機の動作の一例を示す図である。

[図414]図414は、実施の形態16における送信機の動作の一例を示す図である。

[図415]図415は、実施の形態16における送信機の動作の一例を示す図である。

[図416]図416は、実施の形態16における撮像を説明するための図である。

[図417]図417は、実施の形態16における送信および撮像を説明するための図である。

[図418]図418は、実施の形態16における送信を説明するための図である。

[図419]図419は、実施の形態17の送信信号の一例を示す図である。

[図420]図420は、実施の形態17の送信信号の一例を示す図である。

[図421A]図421Aは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図421B]図421Bは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図421C]図421Cは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図422A]図422Aは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図422B]図422Bは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図423A]図423Aは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図423B]図423Bは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図423C]図423Cは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図424]図424は、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[図425]図425は、実施の形態17における送信信号の一例を示す図である。

[図426]図426は、実施の形態17における受信機の動作の一例を示す図である。

[図427]図427は、実施の形態17における受信機のスクリーンに表示するユーザへの指示の一例を示す図である。

[図428]図428は、実施の形態17における受信機のスクリーンに表示するユーザへの指示の一例を示す図である。

[図429]図429は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。

[図430]図430は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。

[図431]図431は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。

[図432]図432は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。

[図433]図433は、実施の形態17におけるユースケースを説明するための図である。

[図434]図434は、実施の形態17におけるスマートフォンがサーバーに送信する情報テーブルを示す図である。

[図435]図435は、実施の形態17におけるサーバーのブロック図である。

[図436]図436は、実施の形態17におけるシステムの全体の処理を示すフローチャートである。

[図437]図437は、実施の形態17におけるサーバーがスマートフォンへ送信する情報テーブルを示す図である。

[図438]図438は、実施の形態17におけるユーザーが店舗前でサーバーから情報を受け取ってから実際に商品を購入するまでのウェアラブルデバイスに表示される画面フローを示す図である。

[図439]図439は、実施の形態17における他のユースケースを説明するための図である。

[図440]図440は、既に説明した実施の形態に記載の受信方法を用いたサービス提供システムを示す図である。

[図441]図441は、サービス提供のフローを示すフローチャートである。

[図442]図442は、他の例におけるサービス提供を示すフローチャートである。図441と重複するステップについては説明を省略する。

[図443]図443は、他の例におけるサービス提供を示すフローチャートである。

[図444A]図444Aは、本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[図444B]図444Bは、本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。

発明を実施するための形態

[0010] 本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信ステップと、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むIDリストを受信するリスト受信ステップと、前記イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、取得された前記情報を含む識別情報を前記IDリストから検索する検索ステップとを含む。

[0011] これにより、被写体の輝度変化によって送信される情報が、イメージセン

サの露光ラインの露光によって取得されるため、例えば無線通信を行うための特別な通信デバイスを必要とすることなく、多様な機器間の通信を可能とすることができる。さらに、例えば後述する図389などに示すように、予めIDリストが受信されているため、取得された情報「 b c 」が識別情報の一部だけであっても、IDリストに基づいて適切な識別情報「 a b c d 」を特定することができる。

[0012] また、前記検索ステップにおいて、取得された前記情報を含む識別情報が一意に特定されない場合には、前記画像取得ステップおよび前記情報取得ステップを繰り返し行うことによって、新たな情報を取得し、前記情報通信方法は、さらに、取得された前記情報と、前記新たな情報とを含む識別情報を前記IDリストから検索する再検索ステップを含んでもよい。

[0013] これにより、例えば後述する図389などに示すように、取得された情報「 b 」が識別情報の一部だけであって、その情報だけでは識別情報が一意に特定されない場合であっても、新たな情報「 c 」が取得されるため、その新たな情報とIDリストに基づいて適切な識別情報「 a b c d 」を特定することができる。

[0014] また、前記情報通信方法は、さらに、取得された前記情報を送信する送信ステップと、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた前記IDリストに、取得された前記情報を含む識別情報がない場合には、エラーを通知するためのエラー通知情報を受信するエラー受信ステップとを含んでもよい。

[0015] これにより、例えば後述する図391などに示すように、取得された識別情報がIDリストにない場合には、エラー通知情報を受信するため、そのエラー通知情報を受信した受信機のユーザは、その取得された識別情報に関連付けられた情報を得ることができないことを容易に把握することができる。

[0016] また、前記画像取得ステップでは、前記イメージセンサが移動されている期間に、複数の前記被写体を撮影することによって、前記輝線が現われた部位を複数含む前記輝線画像を取得し、前記情報取得ステップでは、前記部位

ごとに、当該部位の前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することによって、複数の前記被写体のそれぞれの位置を取得し、前記情報通信方法は、さらに、取得された複数の前記被写体のそれぞれの位置、および前記イメージセンサの移動状態に基づいて、前記イメージセンサの位置と撮像方向を推定する位置推定ステップを含んでもよい。

[0017] これにより、例えば後述する図350などに示すように、複数の照明などの被写体による輝度変化によって、イメージセンサを含む受信機の位置と撮像方向を正確に推定することができる。

[0018] また、前記画像取得ステップでは、反射面に映る複数の前記被写体を撮影することによって前記輝線画像を取得し、前記情報取得ステップでは、前記輝線画像に含まれる輝線の強度に応じて、前記輝線を、複数の前記被写体のそれぞれに対応する輝線に分離し、前記被写体ごとに、当該被写体に対応する輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得してもよい。

[0019] これにより、例えば後述する図370などに示すように、複数の照明などの被写体がそれぞれ輝度変化する場合でも、被写体のそれぞれから適切な情報を取得することができる。

[0020] また、前記情報通信方法は、さらに、前記識別情報をサーバに送信し、前記識別情報に関連付けられている関連情報を前記サーバから取得する関連情報取得ステップを含み、前記画像取得ステップでは、放送されて受信されたコンテンツを表示している前記被写体を撮影し、前記検索ステップでは、前記被写体によって表示されているコンテンツの放送に用いられたチャンネルと、前記コンテンツが表示されている時刻である基準時刻とを含む前記識別情報を検索し、前記関連情報取得ステップでは、前記チャンネルと、前記基準時刻および当該基準時刻の周辺の少なくとも1つの時刻である周辺時刻のそれぞれとに関連付けられている複数の関連情報を前記サーバから取得してもよい。

[0021] これにより、例えば後述する図412などに示すように、輝度変化する被

写体である送信機から送信された情報（チャンネルおよび基準時刻）に関連付けられた関連情報だけでなく、周辺時刻に関連付けられた関連情報も取得される。したがって、その送信機を撮像するタイミングがずれてしまうことによって、第1の情報取得ステップにおいて、ユーザが所望する情報をその送信機から取得することができなかった場合でも、その情報に関連付けられた関連情報をサーバから取得することができる。

[0022] また、前記情報通信方法は、さらに、信号を送信するための前記輝度変化を行わずに点灯している前記被写体を撮影することによって、前記被写体の点灯が行われている点灯範囲を示す点灯画像を取得する点灯画像取得ステップと、前記輝線画像の中から、前記点灯画像における点灯範囲と同じ位置にあり、且つ前記点灯範囲と同じサイズおよび形状を有する範囲を信号送信範囲として特定する範囲特定ステップとを含み、前記情報取得ステップでは、特定された前記信号送信範囲に含まれる前記輝線のパターンによって特定される前記データを復調してもよい。

[0023] これにより、例えば後述する図410などに示すように、点灯範囲（通常点灯範囲）に基づいて信号送信範囲が輝線画像から特定されるため、その輝線画像の中から信号が送信されている範囲を正確に特定することができる。例えば、その信号送信範囲内の端に暗い部分がある場合でも、その部分からは信号が送信されていないと誤認することなく、その部分からは、輝線がないことを示す信号が送信されていることを、適切に認識することができる。

[0024] また、前記情報通信方法は、さらに、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、前記被写体であるディスプレイが、画像を表示しながら、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、前記送信ステップでは、前記ディスプレイのうち、前記画像を表示するために、予め定められた明るさ以上の明るさで発光している部分のみが、前記パターンにしたがって輝度変化してもよい。

[0025] これにより、例えば後述する図413などに示すように、ディスプレイの

うち、画像を表示するために、予め定められた明るさ未満の明るさに設定された部分、つまり暗い部分は輝度変化しないため、暗さを安定させることができるとともに、より暗い階調を表現することができる。

[0026] また、前記ディスプレイはバックライトを備え、前記情報通信方法は、さらに、前記ディスプレイが、前記バックライトによって所定の明るさで照らされる左眼用の画像と右眼用の画像とを順に表示する３次元画像表示ステップを含み、前記送信ステップと前記３次元画像表示ステップとは交互に繰り返されてもよい。

[0027] これにより、例えば後述する図４０９などに示すように、送信ステップで輝度変化が行われているときには、３Ｄグラスによってユーザの両眼の視界を閉ざし、３次元画像表示ステップで左目用の画像と右目用の画像とが順に表示されるときには、３Ｄグラスによってそれらの画像に対応するユーザの眼の視界だけを開けることを行えば、そのユーザは、輝度変化によるちらつきが抑えられた３次元画像を視認することができる。

[0028] また、前記情報通信方法は、さらに、前記ディスプレイの視野角の範囲内にいる人、または、前記視野角の周辺にいる人をセンサが検知する検知ステップを含み、前記送信ステップでは、前記周辺にいる人が検知された場合には、前記視野角の範囲内にいる人が検知された場合よりも、大きな変化量で輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信し、前記視野角の範囲内にいる人も、前記周辺にいる人も検知されない場合には、輝度変化による信号の送信を停止してもよい。

[0029] これにより、例えば後述する図４１４などに示すように、視野角の周辺にいる人が検知された場合には、ディスプレイは通常の変化量（視野角の範囲内にいる人が検知された場合の輝度変化の変化量）よりも大きい変化量で輝度変化する。したがって、その人が携帯する受信機は、視野角の外にあって、その輝度変化するディスプレイの撮像により、信号を適切に受信することができる。

[0030] また、前記情報通信方法は、さらに、放送されるコンテンツに含まれる複

数の画像と、前記複数の画像のそれぞれに対応付けて放送される信号とを受信して記録するとともに、前記信号のそれぞれに関連付けられている関連情報をサーバから取得して記録媒体に格納する記録ステップと、前記信号のそれぞれを変調することによって、前記信号のそれぞれに対応する輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、前記被写体であるディスプレイが、記録されている前記コンテンツに含まれる画像を表示するごとに、当該画像に対応付けられた信号に対して決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記信号を送信する表示送信ステップと、前記検索ステップで、前記コンテンツに含まれる複数の画像のうちの何れか1つの画像に対応付けられた信号が前記識別情報として検索されたときには、前記信号に関連付けられている関連情報を、前記記録媒体に格納されている複数の関連情報の中から選択する関連情報選択ステップとを含み、前記コンテンツに含まれる画像ごとに、当該画像に対応付けて放送される信号は、当該画像が放送される放送時刻と、前記コンテンツの放送に用いられるチャンネルとを示してもよい。

[0031] これにより、録画されたコンテンツを再生するときにも、そのコンテンツに含まれる複数の画像のそれぞれに対応付けられた放送時刻とチャンネルとが輝度変化によって送信されるため、それらの画像に関連する関連情報を適切に取得することができる。

[0032] また、前記情報通信方法は、さらに、放送されるコンテンツに含まれる複数の画像と、前記複数の画像のそれぞれに対応付けて放送される信号とを受信して記録するとともに、前記信号のそれぞれに関連付けられている関連情報をサーバから取得して記録媒体に格納する記録ステップと、前記信号のそれぞれを変調することによって、前記信号のそれぞれに対応する輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、前記被写体であるディスプレイが、記録されている前記コンテンツに含まれる画像を表示するごとに、当該画像に対応付けられた信号に対して決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記信号を送信する表示送信ステップと、前記検索ステッ

プで、前記コンテンツに含まれる複数の画像のうちの何れか1つの画像に対応付けられた信号が前記識別情報として検索されたときには、前記信号に関連付けられている関連情報を、前記記録媒体に格納されている複数の関連情報の中から選択する関連情報選択ステップとを含み、前記コンテンツに含まれる画像ごとに、当該画像に対応付けて放送される信号は、前記コンテンツにおいて当該画像を識別するための画像識別情報を示してもよい。

[0033] これにより、録画されたコンテンツを再生するときにも、そのコンテンツに含まれる複数の画像のそれぞれに対応付けられた画像識別情報が輝度変化によって送信されるため、それらの画像に関連する関連情報を適切に取得することができる。

[0034] なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なCD-ROMなどの記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。

[0035] 以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。

[0036] なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものである。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。

[0037] (実施の形態1)

以下、実施の形態1について説明する。

[0038] (発光部の輝度の観測)

1枚の画像を撮像するとき、全ての撮像素子を同一のタイミングで露光させるのではなく、撮像素子ごとに異なる時刻に露光を開始・終了する撮像方法を提案する。図1は、1列に並んだ撮像素子は同時に露光させ、列が近い順に露光開始時刻をずらして撮像する場合の例である。ここでは、同時に露

光する撮像素子の露光ラインと呼び、その撮像素子に対応する画像上の画素のラインを輝線と呼ぶ。

- [0039] この撮像方法を用いて、点滅している光源を撮像素子の全面に写して撮像した場合、図2のように、撮像画像上に露光ラインに沿った輝線（画素値の明暗の線）が生じる。この輝線のパターンを認識することで、撮像フレーム信号を光源輝度の変化として送信することで、撮像フレーム以上の速度での通信を行うことができる。光源が2種類の輝度値をとることで信号を表現する場合、低い方の輝度値をロー（LO）、高い方の輝度値をハイ（HI）と呼ぶ。ローは光源が光っていない状態でも良いし、ハイよりも弱く光っているという方法によって、撮像フレームを超えて速度で情報の伝送を行う。

- [0041] 一枚の撮像画像中に、露光時間が重ならない露光ラインが20ラインあり、撮像のフレームレートが30fpsのときは、1ミリ秒周期の輝度変化を認識できる。露光時間が重ならない露光ラインが1000ラインある場合は、3万分の1秒（約33マイクロ秒）周期の輝度変化を認識できる。なお、露光時間は例えば10ミリ秒よりも短く設定される。

- [0042] 図2は、一つの露光ラインの露光が完了してから次の露光ラインの露光が開始される場合を示している。
- [0043] この場合、1秒あたりのフレーム数（フレームレート）がf、1画像を構成する露光ライン数が1のとき、各露光ラインが一定以上の光を受光しているかどうかで情報を伝送すると、最大でf1ビット毎秒の速度で情報を伝送することができる。
- [0044] なお、ラインごとではなく、画素ごとに時間差で露光を行う場合は、さらに高速で通信が可能である。

- [0045] このとき、露光ラインあたりの画素数がm画素であり、各画素が一定以上の光を受光しているかどうかで情報を伝送する場合には、伝送速度は最大で

f l mビット毎秒となる。

[0046] 図3のように、発光部の発光による各露光ラインの露光状態を複数のレベルで認識可能であれば、発光部の発光時間を各露光ラインの露光時間より短い単位の時間で制御することで、より多くの情報を伝送することができる。

[0047] 露光状態をE l v段階で認識可能である場合には、最大でf l E l vビット毎秒の速度で情報を伝送することができる。

[0048] また、各露光ラインの露光のタイミングと少しずつずらしたタイミングで発光部を発光させることで、発信の基本周期を認識することができる。

[0049] 図4 Aは、一つの露光ラインの露光が完了する前に次の露光ラインの露光が開始される場合を示している。即ち、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりを持つ構成となっている。このような構成により、
(1) 一つの露光ラインの露光時間の終了を待って次の露光ラインの露光を開始する場合に比べ、所定の時間内におけるサンプル数を多くすることができる。所定時間内におけるサンプル数が増えることにより、被写体である光送信機が発生する光信号をより適切に検出することが可能となる。即ち、光信号を検出する際のエラー率を低減することが可能となる。更に、(2) 一つの露光ラインの露光時間の終了を待って次の露光ラインの露光を開始する場合に比べ、各露光ラインの露光時間を長くすることができるため、被写体が暗い場合であっても、より明るい画像を取得することが可能となる。即ち、S/N比を向上させることが可能となる。なお、全ての露光ラインにおいて、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりを持つ構成となる必要はなく、一部の露光ラインについて部分的に時間的な重なりを持たない構成とすることも可能である。一部の露光ラインについて部分的に時間的な重なりを持たないように構成することにより、撮像画面上における露光時間の重なりによる中間色の発生を抑制でき、より適切に輝線を検出することが可能となる。

[0050] この場合は、各露光ラインの明るさから露光時間を算出し、発光部の発光の状態を認識する。

- [0051] なお、各露光ラインの明るさを、輝度が閾値以上であるかどうかの2値で判別する場合には、発光していない状態を認識するために、発光部は発光していない状態を各ラインの露光時間以上の時間継続しなければならない。
- [0052] 図4Bは、各露光ラインの露光開始時刻が等しい場合に、露光時間の違いによる影響を示している。7500aは前の露光ラインの露光終了時刻と次の露光ラインの露光開始時刻とが等しい場合であり、7500bはそれより露光時間を長くとした場合である。7500bのように、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりを持つ構成とすることにより、露光時間を長くとることが可能となる。即ち、撮像素子に入射する光が増大し、明るい画像を得ることができる。また、同一の明るさの画像を撮像するための撮像感度を低く抑えられることで、ノイズの少ない画像が得られるため、通信エラーが抑制される。
- [0053] 図4Cは、露光時間が等しい場合に、各露光ラインの露光開始時刻の違いによる影響を示している。7501aは前の露光ラインの露光終了時刻と次の露光ラインの露光開始時刻とが等しい場合であり、7501bは前の露光ラインの露光終了より早く次の露光ラインの露光を開始する場合である。7501bのように、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりを持つ構成とすることにより、時間あたりに露光できるラインを増やすことが可能となる。これにより、より解像度が高くなり、多くの情報量が得られる。サンプル間隔（＝露光開始時刻の差）が密になることで、より正確に光源輝度の変化を推定することができ、エラー率が低減でき、更に、より短い時間における光源輝度の変化を認識することができる。露光時間に重なりを持たせることで、隣接する露光ラインの露光量の差を利用して、露光時間よりも短い光源の点滅を認識することができる。
- [0054] 図4B、図4Cで説明したように、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりをもつように、各露光ラインを順次露光する構成において、露光時間を通常撮影モードよりも短く設定することにより発生する輝線パターンを信号伝送に用いることにより通信速度を飛躍的に向上させるこ

とが可能になる。ここで、可視光通信時における露光時間を $1/480$ 秒以下に設定することにより適切な輝線パターンを発生させることが可能となる。ここで、露光時間は、フレーム周波数 $= f$ とすると、露光時間 $< 1/8 \times f$ と設定する必要がある。撮影の際に発生するブランキングは、最大で1フレームの半分の大きさになる。即ち、ブランキング時間は、撮影時間の半分以下であるため、実際の撮影時間は、最も短い時間で $1/2 f$ となる。更に、 $1/2 f$ の時間内において、4 値の情報を受ける必要があるため、少なくとも露光時間は、 $1/(2 f \times 4)$ よりも短くする必要があるが生じる。通常フレームレートは、60フレーム/秒以下であることから、 $1/480$ 秒以下の露光時間に設定することにより、適切な輝線パターンを画像データに発生させ、高速の信号伝送を行うことが可能となる。

[0055] 図4Dは、各露光ラインの露光時間が重なっていない場合、露光時間が短い場合の利点を示している。露光時間が長い場合は、光源は7502aのように2値の輝度変化をしていたとしても、撮像画像では7502eのように中間色の部分ができ、光源の輝度変化を認識することが難しくなる傾向がある。しかし、7502dのように、一つの露光ラインの露光終了後、次の露光ラインの露光開始まで所定の露光しない空き時間（所定の待ち時間） t_{D2} を設ける構成とすることにより、光源の輝度変化を認識しやすくすることが可能となる。即ち、7502fのような、より適切な輝線パターンを検出することが可能となる。7502dのように、所定の露光しない空き時間を設ける構成は、露光時間 t_E を各露光ラインの露光開始時刻の時間差 t_D よりも小さくすることにより実現することが可能となる。通常撮影モードが、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりを持つ構成である場合において、露光時間を通常撮影モード時よりも、所定の露光しない空き時間が生じるまで短く設定することにより、実現することができる。また、通常撮影モードが、前の露光ラインの露光終了時刻と次の露光ラインの露光開始時刻とが等しい場合であっても、所定の露光しない時間が生じるまで露光時間を短く設定することにより、実現することができる。また、7502g

のように、各露光ラインの露光開始時刻の間隔 t_D を大きくすることによっても、一つの露光ラインの露光終了後、次の露光ラインの露光開始まで所定の露光しない空き時間（所定の待ち時間） t_{D2} を設ける構成をとることができる。この構成では、露光時間を長くすることができるため、明るい画像を撮像することができ、ノイズが少なくなることからエラー耐性が高い。一方で、この構成では、一定時間内に露光できる露光ラインが少なくなるため、7502hのように、サンプル数が少なくなるという欠点があるため、状況によって使い分けることが望ましい。例えば、撮像対象が明るい場合には前者の構成を用い、暗い場合には後者の構成を用いることで、光源輝度変化の推定誤差を低減することができる。

[0056] なお、全ての露光ラインにおいて、隣接する露光ラインの露光時間が、部分的に時間的な重なりを持つ構成となる必要はなく、一部の露光ラインについて部分的に時間的な重なりを持たない構成とすることも可能である。また、全ての露光ラインにおいて、一つの露光ラインの露光終了後、次の露光ラインの露光開始まで所定の露光しない空き時間（所定の待ち時間）を設ける構成となる必要はなく、一部の露光ラインについて部分的に時間的な重なりを持つ構成とすることも可能である。このような構成とすることにより、それぞれの構成における利点を生かすことが可能となる。また、通常フレームレート（30fps、60fps）にて撮影を行う通常撮影モードと、可視光通信を行う1/480秒以下の露光時間にて撮影を行う可視光通信モードとにおいて、同一の読み出し方法または回路にて信号の読み出しを行ってもよい。同一の読み出し方法または回路にて信号を読み出すことにより、通常撮影モードと、可視光通信モードとに対して、それぞれ別の回路を用いる必要がなくなり、回路規模を小さくすることが可能となる。

[0057] 図4Eは、光源輝度の最小変化時間 t_s と、露光時間 t_E と、各露光ラインの露光開始時刻の時間差 t_D と、撮像画像との関係を示している。 $t_E + t_D < t_s$ とした場合は、必ず一つ以上の露光ラインが露光の開始から終了まで光源が変化しない状態で撮像するため、7503dのように輝度がはっきりとし

た画像が得られ、光源の輝度変化を認識しやすい。 $2 t_E > t_S$ とした場合は、光源の輝度変化とは異なるパターンの輝線が得られる場合があり、撮像画像から光源の輝度変化を認識することが難しくなる。

[0058] 図4 Fは、光源輝度の遷移時間 t_T と、各露光ラインの露光開始時刻の時間差 t_D との関係を示している。 t_T に比べて t_D が大きいほど、中間色になる露光ラインが少なくなり、光源輝度の推定が容易になる。 $t_D > t_T$ のとき中間色の露光ラインは連続で2ライン以下になり、望ましい。 t_T は、光源がLEDの場合は1マイクロ秒以下、光源が有機ELの場合は5マイクロ秒程度となるため、 t_D を5マイクロ秒以上とすることで、光源輝度の推定を容易にすることができる。

[0059] 図4 Gは、光源輝度の高周波ノイズ t_{HT} と、露光時間 t_E との関係を示している。 t_{HT} に比べて t_E が大きいほど、撮像画像は高周波ノイズの影響が少なくなり、光源輝度の推定が容易になる。 t_E が t_{HT} の整数倍のときは高周波ノイズの影響がなくなり、光源輝度の推定が最も容易になる。光源輝度の推定には、 $t_E > t_{HT}$ であることが望ましい。高周波ノイズの主な原因はスイッチング電源回路に由来し、多くの電灯用のスイッチング電源では t_{HT} は20マイクロ秒以下であるため、 t_E を20マイクロ秒以上とすることで、光源輝度の推定を容易に行うことができる。

[0060] 図4 Hは、 t_{HT} が20マイクロ秒の場合の、露光時間 t_E と高周波ノイズの大きさとの関係を表すグラフである。 t_{HT} は光源によってばらつきがあることを考慮すると、グラフより、 t_E は、ノイズ量が極大をとるときの値と等しくなる値である、15マイクロ秒以上、または、35マイクロ秒以上、または、54マイクロ秒以上、または、74マイクロ秒以上として定めると効率が良いことが確認できる。高周波ノイズ低減の観点からは t_E は大きいほうが望ましいが、前述のとおり、 t_E が小さいほど中間色部分が発生しづらくなるという点で光源輝度の推定が容易になるという性質もある。そのため、光源輝度の変化の周期が15～35マイクロ秒のときは t_E は15マイクロ秒以上、光源輝度の変化の周期が35～54マイクロ秒のときは t_E は35マイクロ

秒以上、光源輝度の変化の周期が5.4～7.4マイクロ秒のときは t_E は5.4マイクロ秒以上、光源輝度の変化の周期が7.4マイクロ秒以上のときは t_E は7.4マイクロ秒以上として設定すると良い。

[0061] 図41は、露光時間 t_E と認識成功率との関係を示す。露光時間 t_E は光源の輝度が一定である時間に対して相対的な意味を持つため、光源輝度が増える周期 t_s を露光時間 t_E で割った値（相対露光時間）を横軸としている。グラフより、認識成功率をほぼ100%としたい場合は、相対露光時間を1.2以下にすれば良いことがわかる。例えば、送信信号を1kHzとする場合は露光時間を約0.83ミリ秒以下とすれば良い。同様に、認識成功率を95%以上としたい場合は相対露光時間を1.25以下に、認識成功率を80%以上としたい場合は相対露光時間を1.4以下にすれば良いということがわかる。また、相対露光時間が1.5付近で認識成功率が急激に下がり、1.6でほぼ0%となるため、相対露光時間が1.5を超えないように設定すべきであることがわかる。また、認識率が7507cで0になった後、7507dや、7507e、7507fで、再度上昇していることがわかる。そのため、露光時間を長くして明るい画像を撮像したい場合などは、相対露光時間が1.9から2.2、2.4から2.6、2.8から3.0となる露光時間を利用すれば良い。例えば、図335の中間モードとして、これらの露光時間を使うと良い。

[0062] 図5のように、撮像装置によっては、露光を行わない時間（ブランキング）が存在することがある。

[0063] ブランキングが存在する場合には、その時間の発光部の輝度は観察できない。

[0064] 発光部が同じ信号を2回以上繰り返して送信する、または、誤り訂正符号を付加することで、ブランキングによる伝送損失を防ぐことができる。

[0065] 発光部は、同じ信号が常にブランキングの間に送信されることを防ぐために、画像を撮像する周期と互いに素となる周期、または、画像を撮像する周期より短い周期で信号を送信する。

[0066] (信号変調方式)

搬送波に可視光を用いる場合、人間の視覚の時間分解能（5ミリ秒から20ミリ秒程度）を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つように発光部を発光させることで、図6のように、人間には送信装置の発光部が一様な輝度で発光しているように見えると同時に、受信装置は発光部の輝度変化を観察することができる。

[0067] 人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つように発光部を発光させるような変調方式として、図7に示す変調方法がある。変調後の信号が0のときは非発光、1のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、発光部の輝度の平均値は、発光時の輝度の約50%になる。

[0068] なお、発光／非発光の切り替えは人間の視覚の時間分解能と比べて十分に高速であるとする。

[0069] 人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つように発光部を発光させるような変調方式として、図8に示す変調方法がある。変調後の信号が0のときは非発光、1のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、発光部の輝度の平均値は発光時の輝度の約75%になる。

[0070] 図7の変調方式と比較して、符号化効率は0.5で同等であるが、平均輝度を高くすることができる。

[0071] 人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つように発光部を発光させるような変調方式として、図9に示す変調方法がある。変調後の信号が0のときは非発光、1のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、発光部の輝度の平均値は発光時の輝度の約87.5%になる。

[0072] 図7、図8に示す変調方式と比較して、符号化効率は0.375と劣るが、平均輝度を高く保つことができる。

[0073] 以下同様にして、符号化効率とトレードオフで平均輝度を高くする変調が

可能である。

[0074] 人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つように発光部を発光させるような変調方式として、図10に示す変調方法がある。

[0075] 変調後の信号が0のときは非発光、1のときは発光とし、送信信号に偏りはなくすると、発光部の輝度の平均値は発光時の輝度の約25%になる。

[0076] 図8に示す変調方式等と組み合わせ、周期的に変調方式を交代することで、人間や露光時間が長い撮像装置にとっては、発光部が点滅しているように見せることができる。

[0077] 同様に、変調方法を変化させることで、人間や露光時間が長い撮像装置にとっては、発光部が任意の輝度変化をしながら発光しているように見せることができる。

[0078] 搬送波に可視光を用いる場合、人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を周期的に変化させるように発光部を発光させることで、図11のように、人間には発信装置の発光部が点滅、または、任意のリズムで変化しているように見えると同時に、受信装置は発光信号を観察することができる。

[0079] LED光源をバックライトに使用した液晶TVのLED部を発光させても同様の効果が得られる。この場合、少なくとも、光通信部の画面部分のコントラストを落とし、白色に近づけることにより、誤り率の少ない光通信が可能となる。全面、もしくは、通信に使用する画面部分を白色にするとより通信速度を上げられる。

[0080] テレビのディスプレイ等が発光部として用いる場合、人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を人間に見せたい画像の輝度になるように調整することで、図12のように、人間には通常通りのテレビの映像が見えると同時に、受信装置は発光信号を観察することができる。

[0081] 撮像画像1フレームあたりの時間程度の窓幅としたときの発光部の輝度の

移動平均値を、撮像フレーム毎に信号を伝送する場合の信号の値に調節することで、図 1 3 のように、近距離から撮像した場合には露光ライン毎に送信装置の発光状態を観察し、遠距離から撮像した場合には撮像フレーム毎に送信装置の発光状態を観察することで、2 種類の速度で信号伝搬が可能である。

[0082] なお、近距離から撮像した場合には、遠距離から撮像した場合に受信可能な信号も受信可能である。

[0083] 図 1 4 は、露光時間ごとに発光がどのように観察されるかを示す図である。

[0084] 撮像した画素の輝度は、撮像素子を露光していた時間の撮像対象の平均輝度に比例するため、露光時間が短ければ 2 2 1 7 b のように発光パターン 2 2 1 7 a がそのまま観察され、露光時間が長ければ、2 2 1 7 c、2 2 1 7 d、2 2 1 7 e のように観察される。

[0085] なお、2 2 1 7 a は、図 8 に示す変調方式をフラクタル的に繰り返し用いた変調方式となっている。

[0086] このような発光パターンを利用することで、露光時間が短い撮像装置を持つ受信装置には多くの情報を、露光時間が長い撮像装置を持つ受信装置には少ない情報を同時に送信することができる。

[0087] 受信装置は、露光ラインの 1 ラインまたは一定数のラインにわたって、発光部推定位置の画素の輝度が一定以上であれば 1、一定以下であれば 0 を受信したと認識する。

[0088] 1 が続く場合は通常の（信号を送信しておらず常に光っている）発光部と区別がつかず、0 が続く場合は発光部が存在していない場合と区別がつかない。

[0089] そのため、送信装置は、同じ数字が一定数連続した場合は異なる数字を送信しても良い。

[0090] また、図 1 5 のように、必ず 1 と 0 を含むヘッダ部と、信号を送信するボディ部に分けて送信しても良い。この場合、同じ数字は 5 回を超えて連続で

は現れない。

[0091] 発光部が1部の露光ラインに映らない位置にある場合や、ブランキングが存在する場合は、発光部の全ての様子を受信装置の撮像装置で捉えることはできない。

[0092] そのため、その信号が全体のどの部分の信号であることを示す必要がある。

[0093] それには、図16のように、データ部と、データの位置を示すアドレス部をまとめて送信する方法がある。

[0094] なお、受信装置で信号の受信を容易にするためには、発光パターンが受信装置で一枚の撮像画像中に撮像されるように、データ部とアドレス部を合わせた大きさ発光パターンの長さを十分に短く設定することが望ましい。

[0095] 図17のように、送信装置は基準部とデータ部を送信し、受信装置は基準部を受信したときの時刻との差からデータの位置を認識する方法がある。

[0096] 図18のように、送信装置は基準部とアドレスパターン部とデータ部を送信し、受信装置は基準部の次にあるアドレスパターン部から、データ部のデータとその位置のパターンを得、そのパターンと、基準部を受信した時刻と各データを受信したときの時刻との差からデータの位置を認識する方法がある。

[0097] 複数の種類のアドレスパターンが利用できることで、一様にデータを送信するだけでなく、重要性が高いデータや先に処理すべきデータを先に送信したり、他のデータより繰り返し回数を増やしたりすることができる。

[0098] 発光部が全部の露光ラインには映らない場合や、ブランキングが存在する場合は、発光部の全ての様子を受信装置の撮像装置で捉えることはできない。

[0099] 図19のように、ヘッダ部を付加することで、信号の区切りを検出し、アドレス部やデータ部を検出することができる。

[0100] ヘッダ部の発光パターンには、アドレス部やデータ部に現れないパターンを用いる。

[0101] 例えば、表2200、2aの変調方式を用いる場合には、ヘッダ部の発光

パターンを「００１１」とすることができる。

[0102] また、ヘッダ部のパターンを「１１１１００１１」とすると、平均輝度が他の部分と等しくなり、人間の目を見た時のチラツキを抑えることができる。このヘッダ部は冗長性が高いため、ここにも情報を重畳することが可能である。例えば、ヘッダ部のパターンが「１１１００１１１」の場合は、送信装置間で通信する内容を送信していることを示すことなどが可能である。

[0103] なお、受信装置で信号の受信を容易にするためには、発光パターンが受信装置で一枚の撮像画像中に撮像されるように、データ部とアドレス部とヘッダ部を合わせた大きさ発光パターンの長さを十分に短く設定することが望ましい。

[0104] 図２０では、送信装置は、優先度によって情報の送信順序を決定する。

[0105] 例えば、送信回数を優先度に比例させる。

[0106] 受信装置は、送信装置の発光部が受信装置の撮像部いっぱいには写っていない場合やブラッキングがある場合には信号を連続して受信できないため、送信される頻度が高いほど早く受信されやすい。

[0107] 図２１は、近くに存在する複数の送信装置が同調して情報を送信するパターンを示す。

[0108] 複数の送信装置が共通情報を同時に送信することで、一つの大きな送信装置とみなすことができ、受信装置の撮像部で大きく撮像することができるため、情報をより速く、より遠くからでも受信可能となる。

[0109] 送信装置は、近くに存在する送信装置の発光パターンと混同されないように、近くの送信装置の発光部が一様発光（信号を送信していない）時間帯に、個別情報を送信する。

[0110] 送信装置は、近くに存在する送信信号の発光パターンを受光部で受光することで、近くに存在する送信装置の発光パターンを学習し、自身の発光パターンを定めるとしても良い。また、送信装置は、近くに存在する送信信号の発光パターンを受光部で受光することで、他の送信装置の命令によって自身の発光パターンを定めるとしても良い。また、送信装置は、集中制御装置の

命令に従って、発光パターンを定めるとしても良い。

[0111] (発光部の検出)

撮像画像のどの部分に発光部が撮像されているかを判断する方法として、図22のように、露光ラインに垂直な方向に、発光部が撮像されたライン数を数え、最も多く発光部が撮像された列を発光部の存在する列とする方法がある。

[0112] 発光部の端に近い部分は、受光の度合いにゆらぎがあり、発光部が撮像されているかどうかの判断を誤りやすいため、最も多く発光部が撮像された列の中でも中央の列の画素の撮像結果から信号を取り出す。

[0113] 撮像画像のどの部分に発光部が撮像されているかを判断する方法として、図23のように、露光ライン毎に発光部を撮像した部分の中点を求め、求めた点を結ぶ近似線（直線、または、二次曲線）上に発光部が存在すると推定する方法がある。

[0114] 図24のように、前のフレームにおける発光部の推定位置を事前確率とし、現在のフレームの情報から発光部の推定位置を更新しても良い。

[0115] なお、この間の9軸センサやジャイロセンサの値から、現在の発光部の推定位置を更新しても良い。

[0116] 図25を解説すると、撮像範囲が2212aのとき、発光部2212bを撮像すると、撮像画像2212c、2212d、2212eのような画像が撮像される。

[0117] 撮像画像2212c、2212d、2212eの発光部分の和を取ると、合成画像2212fが得られ、撮像画像中の発光部位置を特定することができる。

[0118] 受信装置は、特定した発光部の位置から、発光部の発光のオンオフを検出する。

[0119] なお、図8に示す調方式を用いる場合、発光確率は0.75であるため、 n 枚の画像の和をとった時に、合成画像2212f中の発光部が発光して見える確率は、 $1 - 0.25^n$ である。ここで、例えば、 $n = 3$ のとき、この確

率は約0.984となる。

[0120] なお、ジャイロセンサや9軸センサのセンサ値から撮像部の姿勢を推定し、撮像方向の補償を行った上で画像を合成したほうが精度は高くなる。しかし、合成画像数が少ない場合は撮像時間が短いため、撮像方向の補償を行わなくても悪影響は少ない。

[0121] 図26は、受信装置が複数の発光部を撮像した場合を示す図である。

[0122] 複数の発光部が同じ信号を発している場合は、両方の発光パターンから一つの送信信号を取得する。複数の発光部が異なる信号を発している場合は、別々の発光パターンから別々の送信信号を取得する。

[0123] 送信信号の同じアドレスのデータ値が異なる場合は、異なる信号が送信されている。なお、送信信号のヘッダ部のパターンによって、近くの送信装置と同じ、または、異なる信号を送信していると判断しても良い。

[0124] 発光部がほぼ隣接している場合は、同じ信号を送信しているとみなしても良い。

[0125] 図27に、このときの送信信号のタイムラインと、発光部を撮像した画像を示す。

[0126] (位置パターンによる信号の伝送)

図28で、発光部2216a、2216c、2216eは一様に発光しており、発光部2216b、2216d、2216fは、発光パターンにより信号を発信している。なお、発光部2216b、2216d、2216fは、単純に、受信装置が露光ラインごとに撮像すれば縞模様に見えるように発光しているだけでも良い。

[0127] 図28では、発光部2216a～2216fは、同一の送信装置の発光部でも、別々の送信装置でも良い。

[0128] 送信装置は、信号を送信している発光部の位置と、送信していない発光部の位置のパターン(位置パターン)によって、送信する信号を表現する。

[0129] 図28では、6個の発信部があるため、2の6乗＝64値の信号を送信可能である。異なる方向から見れば同一に見える位置パターンは使用するべき

ではないが、受信装置の9軸センサなどにより撮像方向を特定することで、上記のようなパターンを識別することもできる。なお、どの発光部が信号を送信しているかを時刻によって変化させることで、より多くの信号を送信しても良い。

[0130] 送信装置は、一部の時間帯に位置パターンによる信号送信を行い、別の時間帯には発光パターンで信号を送信することもできる。例えば、一部の時間帯で、全ての発光部を同調させて送信装置のIDや位置情報を発光パターンで送信することができる。

[0131] 発光部の配置パターンはほぼ無限に存在するため、受信装置が全ての位置パターンを予め記憶しておくことは困難である。

[0132] そこで、受信装置は、送信装置が発光パターンによって送信した送信装置のIDや位置情報や、無線基地局による受信装置の推定位置や、GPSやジャイロセンサや9軸センサによって推定した受信装置の位置情報をキーに、サーバから、付近に存在する位置パターンのリストを取得し、そのリストを基に位置パターンを解析する。

[0133] この方式によれば、位置パターンで表現する信号は全世界でユニークである必要はなく、同じ位置パターンが近く（半径数メートルから300メートル程度）に存在しなければ良く、発光部が少ない送信装置は表現できる位置パターンの数が少ないという問題を解決できる。

[0134] 発光部の大きさや形状や位置情報をサーバから取得し、これらの情報と、撮像した位置パターンの大きさや形状と、撮像部のレンズ特性から、受信装置の位置を推定することができる。

[0135] （受信装置）

主に受信を行う通信装置としては、図29のように、携帯電話やデジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラやヘッドマウントディスプレイやロボット（掃除用、介護用、産業用等）や監視カメラ等が考えられる。ただし、受信装置はこれらに限定されない。

[0136] なお、受信装置とは、主に信号を受信する通信装置であって、本実施の形

態の方式やその他の方式によって信号の送信を行うこともある。

[0137] (送信装置)

主に送信を行う通信装置としては、図30のように、照明（家庭用、店舗用、オフィス用、地下街用、街路用等）、懐中電灯、家電、ロボット、その他電子機器が考えられる。ただし、送信装置はこれらに限定しない。

[0138] なお、送信装置とは、主に信号を送信する通信装置であって、本実施の形態の方式やその他の方式によって信号の受信を行うこともある。

[0139] 発光部は、図31に示すように、LED照明やLEDバックライトを用いた液晶等のように、発光／非発光のスイッチングが高速であるものが望ましい。ただし、発光部はこれらに限定するものではない。

[0140] 発光部には、上記の他、蛍光灯や白熱電灯や水銀灯や有機ELディスプレイなどの照明が考えられる。

[0141] なお、発光部が大きく撮像されるほうが、伝送効率が高くなるため、送信装置は、図32のように、同期して発光する発光部を複数備えても良い。また、撮像素子の露光ラインと垂直の方向に大きく映るほど伝送効率は高くなるため、発光部は一行に並べて設置しても良い。また、受信装置を自然に構えた場合に露光ラインと垂直に発光部を並べても良い。また、複数の向きから撮像されることが予想される場合には、図33のように、十字形に発光部を配置しても良い。また、複数の向きから撮像されることが予想される場合には、図34のように、円形の発光部を用いたり、円形に発光部を配置したりしても良い。また、大きく撮像するほうが、伝送効率が高くなるため、送信装置は、図35のように、発光部に散光板をかぶせても良い。

[0142] 図36のように、異なる信号を送信する発光部は、同時に撮像されないように距離を離して配置する。また、図37のように、異なる信号を送信する発光部は、同時に撮像されないように、間に信号を送信しない発光部を配置する。

[0143] (発光部の構造)

図38は、発光部の望ましい構造を示す図である。

[0144] 2311aのように、発光部とその周囲の素材を反射率の低いものにする
ことで、発光部周辺に光があたっている場合でも、受信装置が発光の様子を
認識することを容易にすることができる。また、2311bのように、外光
を妨げるかさを設けることで、発光部周辺に光が当たらず、受信装置が発光
の様子を認識することを容易にすることができる。また、2311cのよう
に、奥まった部分に発光部を設けることで、発光部周辺に光が当たらず、受
信装置が発光の様子を認識することを容易にすることができる。

[0145] (信号搬送波)

信号を搬送する光（電磁波）は、受信装置が受光可能な、図39に示す近
赤外線帯～可視光帯～近紫外線帯の周波数帯の光（電磁波）を用いる。

[0146] (撮像部)

図40では、受信装置の撮像部は、撮像範囲2310aの中にパターン発
光をしている発光部2310bを検出する。

[0147] 撮像制御部は、他の露光ラインを用いる代わりに、発光部の中心位置の露
光ライン2310cを繰り返し用いて撮像画像2310dを取得する。

[0148] 撮像画像2310dは、露光時間の異なる同じ場所の画像となる。撮像画
像2310dの発光部が写っている画素を露光ラインと垂直方向に走査する
ことで、発光部の発光パターンを観察できる。

[0149] この方法により、発光部が撮像画像中の一部分にしか存在しない場合でも
、発光部の輝度変化をより長い時間観察できる。そのため、小さな発光部や
、発光部を遠くから撮像した場合でも信号を読み取ることが可能となる。

[0150] ブランキングがない場合には、この方法により、撮像装置の一部分にでも
発光部が写っていれば、発光部の輝度変化を全て観察することができる。

[0151] 一つのラインを露光する時間が、次のラインを露光し始めるまでの時間よ
り長い場合は、発光部の中心の複数の露光ラインを用いて撮像することで、
同様の効果が得られる。

[0152] なお、画素単位での制御が可能である場合は、発光部の中心に最も近い点
のみ、あるいはその付近の複数の点のみを用いて撮像を行う。このとき、各

画素の露光開始時刻をずらすことで、さらに細かい周期で発光部の発光状態を検出することができる。

[0153] なお、主に2310cの露光ラインを使用しつつ、まれに別の露光ラインを使用して撮像し、撮像画像を合成することで、通常より解像度やフレームレートは劣るものの、通常通り撮像した撮像画像と類似した画像（映像）を合成できる。この合成画像をユーザに表示することでユーザに受信装置を操作させたり、手振れの補正に利用したりすることができる。

[0154] なお、手振れの補正には、ジャイロセンサや9軸センサなどのセンサ値を利用したり、発光部を撮影している撮像装置とは別の撮像装置で撮像した画像を利用したりすることもできる。

[0155] なお、発光部の端よりも中心に近いほうが、手振れ時に発光部が露光ラインや露光画素から外れにくいため、発光部の中心に近い部分を露光ラインや露光画素とすることが望ましい。

[0156] なお、発光部の辺縁部は発光輝度が低いため、なるべく発光部の周囲から遠く、輝度が高い部分を露光ラインや露光画素とすることが望ましい。

[0157] （受信装置の位置の推定）

図41では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、発光装置の大きさと、発光装置の形状と、送信装置のIDとを送信する。ここで、位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。

[0158] 受信装置は、9軸センサとジャイロセンサから得た情報により撮像方向を推定する。受信装置は、送信装置から送信された発光装置の大きさと形状と、撮像された画像中の発光装置の大きさと形状と、撮像装置の情報から、受信装置から発光装置までの距離を推定する。ここで、撮像装置の情報には、レンズの焦点距離や、レンズの歪みや、撮像素子の大きさや、レンズと撮像素子間の距離や、基準サイズの物体の撮像画像中の大きさと撮像装置から撮像物体までの距離の対照表等が含まれる。

[0159] また、受信装置は、送信装置から送信された情報と、撮像方向と、受信装

置から発光装置までの距離とから、受信装置の位置情報を推定する。

[0160] 図42では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、発光部の大きさと、発光部の形状と、送信装置のIDとを送信する。ここで、位置情報には、発光部の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。

[0161] 受信装置は、9軸センサとジャイロセンサから得た情報により撮像方向を推定する。受信装置は、送信装置から送信された発光部の大きさと形状と、撮像された画像中の発光部の大きさと形状と、撮像装置の情報から、受信装置から発光部までの距離を推定する。ここで、撮像装置の情報には、レンズの焦点距離や、レンズの歪みや、撮像素子の大きさや、レンズと撮像素子間の距離や、基準サイズの物体の撮像画像中の大きさと撮像装置から撮像物体までの距離の対照表等が含まれる。

[0162] また、受信装置は、送信装置から送信された情報と、撮像方向と、受信装置から発光部までの距離とから、受信装置の位置情報を推定する。受信装置は、9軸センサとジャイロセンサから得た情報により、移動方向と移動距離を推定する。受信装置は、複数の地点で推定した位置情報と、移動方向と移動距離から推定したその地点間の位置関係を用いて、受信装置の位置情報を推定する。

[0163] 例えば、地点

[0164] [数1]

$$x_1$$

で推定した受信装置の位置情報の確率場を

[数2]

$$P_{x_1}$$

地点

[数3]

$$x_1$$

から地点

[数4]

$$x_2$$

へ移動したときに推定した移動方向と移動距離の確率場を

[数5]

$$M_{x_1 x_2}$$

とすると、最終的に推定される位置情報の確率場は

[数6]

$$\prod_{k=1}^{n-1} (P_{x_k} \times M_{x_k x_{k+1}}) \times P_{x_n}$$

と計算できる。

[0165] また、図4 2では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、送信装置のIDとを送信してもよい。ここで、位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。

[0166] この場合、受信装置は、9軸センサとジャイロセンサから得た情報により撮像方向を推定する。受信装置は、三点測量の方法で受信装置の位置情報を推定する。

[0167] 図4 3では、送信装置は送信装置のIDを送信する。

[0168] 受信装置は送信装置のIDを受信し、インターネットから送信装置の設置されている位置情報と、発光装置の大きさと、発光装置の形状等を得る。ここで、位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。

[0169] 受信装置は、9軸センサとジャイロセンサから得た情報により撮像方向を

推定する。受信装置は、送信装置から送信された発光装置の大きさと形状と、撮像された画像中の発光装置の大きさと形状と、撮像装置の情報から、受信装置から発光装置までの距離を推定する。ここで、撮像装置の情報には、レンズの焦点距離や、レンズの歪みや、撮像素子の大きさや、レンズと撮像素子間の距離や、基準サイズの物体の撮像画像中の大きさと撮像装置から撮像物体までの距離の対照表等が含まれる。

[0170] また、受信装置は、インターネットから得た情報と、撮像方向と、受信装置から発光装置までの距離とから、受信装置の位置情報を推定する。

[0171] 図44では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、送信装置のIDとを送信する。ここで、位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。

[0172] 受信装置は、9軸センサとジャイロセンサから得た情報により撮像方向を推定する。受信装置は、三角測量の方法で受信装置の位置情報を推定する。

[0173] 図45では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、送信装置のIDとを送信する。位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。

[0174] 受信装置は、9軸ジャイロセンサから得た情報により撮像方向を推定する。受信装置は、三角測量の方法で受信装置の位置情報を推定する。また、受信装置は、ジャイロセンサや9軸センサから、受信装置の姿勢変化や移動を推定する。なお、受信装置は、同時に、9軸センサの零点調整やキャリブレーションを行なっても良い。

[0175] (送信情報の設定)

図46では、受信装置2606cで送信装置2606bの発光パターンを撮像して送信された信号を取得し、受信装置の位置を推定する。

[0176] 受信装置2606cは、移動されている間に、撮像画像の変化や、9軸センサやジャイロセンサのセンサ値から、移動の距離と方向を推定する。

[0177] 受信装置は、送信装置2606aの受光部を撮像し、発光部の中心位置を推定し、その位置を送信装置に送信する。

- [0178] 発光部の位置推定には、発光装置の大きさの情報が必要であるため、送信装置は、送信する情報の一部が欠けている場合でも、発光部の大きさ情報を送信しているほうが望ましい。なお、発光部の大きさがわからない場合は、受信装置に位置推定に利用した送信装置 2 6 0 6 b と受信装置 2 6 0 6 c との間の距離から天井の高さを推定し、その結果を利用して送信装置 2 6 0 6 a と受信装置 2 6 0 6 c との間の距離を推定する。
- [0179] 送信には、発光パターンによる送信や、音のパターンによる送信や、無線電波による送信方式がある。送信装置の発光パターンとその時刻を記憶しておき、あとで送信装置や集中制御装置へ送信するとしても良い。
- [0180] 送信装置や集中制御装置は、発光パターンとその時刻から、受信装置が撮像していた送信装置を特定し、位置情報を送信装置へ記憶させる。
- [0181] 図 4 7 では、受信装置の撮像した画像中の点として送信装置の一点を指定することで、位置を設定する点を指定する。
- [0182] 受信装置は、位置設定点から送信装置の発光部の中心への位置関係を計算し、設定する位置にその位置関係を加えた位置を送信装置へ送信する。
- [0183] 図 4 8 では、受信装置は、送信装置を撮像することで、送信された信号を受信する。受信した信号を基に、サーバや電子機器と通信を行う。
- [0184] 例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置の ID をキーに、サーバから、送信装置の情報や、送信装置の位置・大きさや、その位置に関連するサービス情報等を取得する。
- [0185] また、例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置の位置から受信装置の位置を推定し、サーバから、地図情報や、その位置に関連するサービス情報等を取得する。
- [0186] また、例えば、受信装置は、現在の大まかな位置をキーに、サーバから、付近の送信装置の変調方式を取得する。
- [0187] また、例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置の ID をキーに、サーバに、受信装置や送信装置の位置情報や、付近の情報や、受信装置が付近で行った処理の情報をサーバに登録する。

[0188] また、例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置のIDをキーに、電子機器の操作を行う。

[0189] (受信装置のブロック図)

図49は、受信装置を示す構成図である。受信装置はこの全部、または、撮像部と信号解析部を含む一部から構成される。なお、図49で同じ名称のブロックは、同一のものが兼ねても良いし、異なるものであっても良い。

[0190] 狭義の受信装置2400afは、スマートフォンやデジタルカメラ等に備えられる。入力部2400hは、ユーザ操作入力部2400iや、照度センサ2400jや、マイクロフォン2400kや、計時部2400nや、位置推定部2400mや、通信部2400pの全部、または、一部から構成される。

[0191] 撮像部2400aは、レンズ2400bや、撮像素子2400cや、フォーカス制御部2400dや、撮像制御部2400eや、信号検出部2400fや、撮像情報記憶部2400gの全部、または、一部から構成される。撮像部2400aは、ユーザの操作や、照度の変化や、音や声のパターンや、特定の時刻になったことや、特定の場所に受信装置が移動してきたことや、通信部を介して他の装置に命令されることで、撮像を開始する。

[0192] フォーカス制御部2400dは、送信装置の発光部2400aeにフォーカスを合わせたり、送信装置の発光部2400aeが大きく映るようにぼかすようにフォーカスを合わせたりといった制御を行う。

[0193] 露光制御部2400akは、露光時間と露光ゲインを設定する。

[0194] 撮像制御部2400eは、撮像する位置を特定の画素に限定する。

[0195] 信号検出部2400fは、撮像画像中から、送信装置の発光部2400aeが含まれる画素や、発光による信号送信が含まれる画素を検出する。

[0196] 撮像情報記憶部2400gは、フォーカス制御部2400dの制御情報や、撮像制御部2400eの制御情報や、信号検出部2400fで検出した情報を記憶する。撮像装置が複数ある場合には、同時に撮像を行い、一方を受信装置の位置や姿勢の推定に利用しても良い。

- [0197] 発光制御部2400adは、入力部2400hからの入力により、発光部2400aeの発光パターンを制御することで、信号を送信する。発光制御部2400adは、発光部2400aeを発光させた時刻を計時部2400acから取得して記録する。
- [0198] 撮像画像記憶部2400wは、撮像部2400aで撮像した画像を記憶する。
- [0199] 信号解析部2400yは、撮像素子のラインごとの露光時間の違いを利用して、撮像された送信装置の発光部2400aeの発光パターンから、変調方式記憶部2400afに記憶された変調方式を基に、送信された信号を取得する。
- [0200] 受信信号記憶部2400zは、信号解析部2400yで解析された信号を記憶する。
- [0201] センサ部2400qは、GPS2400rや、磁気センサ2400tや、加速度センサ2400sや、ジャイロセンサ2400uの全部、または一部から構成される。磁気センサ2400tおよび加速度センサ2400sはそれぞれ9軸センサであってもよい。
- [0202] 位置推定部は、センサ部からの情報や、撮像画像や、受信した信号から、受信装置の位置や姿勢を推定する。
- [0203] 演算部2400aaは、受信した信号や、受信装置の推定位置や、これらを基にネットワーク2400ahから得た情報（地図や場所に関連した情報や送信装置に関連した情報等）を表示部2400abに表示させる。
- [0204] 演算部2400aaは、受信した信号や、受信装置の推定位置から、入力部2400hに入力された情報を基に、送信装置の制御を行う。
- [0205] 通信部2400agは、ピアツーピアで接続する方式（bluetoothなど）を用いる場合は、ネットワーク2400ahを介さずに端末同士で通信を行う。
- [0206] 電子機器2400ajは、受信装置に制御される。
- [0207] サーバ2400aiは、送信装置の情報や送信装置の位置や送信装置の位

置に関連した情報を、送信装置のＩＤと紐付けて記憶している。

[0208] サーバ２４００ａｉは、送信装置の変調方式を、位置に紐付けて記憶している。

[0209] (送信装置のブロック図)

図５０は、送信装置を構成するブロック図である。

[0210] 送信装置は、本構成図の全部、または、発光部と送信信号記憶部と変調方式記憶部と演算部を含めた一部で構成される。

[0211] 狭義の送信装置２４０１ａｂは、電灯や電子機器やロボットに備えられる。

[0212] 照明制御スイッチ２４０１ｎは、照明のオンオフを切り替えるスイッチである。

[0213] 散光板２４０１ｐは、発光部２４０１ｑの光を散光させるために発光部２４０１ｑの近くに取り付けられる部材である。

[0214] 発光部２４０１ｑは、図４９の受信装置の撮像素子のラインごとの露光時間の違いを利用して、ラインごとに発光パターンが検出される速度で点灯・消灯を行う。

[0215] 発光部２４０１ｑは、高速に点灯・消灯が可能なＬＥＤや蛍光灯等の光源で構成される。

[0216] 発光制御部２４０１ｒは、発光部２４０１ｑの点灯と消灯を制御する。

[0217] 受光部２４０１ｓは、受光素子や撮像素子で構成される。受光部２４０１ｓは、受光した光の強さを電気信号に変換する。なお、受光部２４０１ｓの代わりに、撮像部を用いても良い。

[0218] 信号解析部２４０１ｔは、受光部２４０１ｓが受光した光のパターンから信号を取得する。

[0219] 演算部２４０１ｕは、送信信号記憶部２４０１ｄに記憶されている送信信号を、変調方式記憶部２４０１ｅに記憶されている変調方式に従って発光パターンに変換する。演算部２４０１ｕは、信号解析部２４０１ｔから得た信号を基に、記憶部２４０１ａの情報を編集したり、発光制御部２４０１ｒを

制御したりして通信の制御を行う。演算部 2401u は、取り付け部 2401w からの信号を基に、記憶部 2401a の情報を編集したり、発光制御部 2401r を制御したりして通信の制御を行う。演算部 2401u は、通信部 2401v からの信号を基に、記憶部 2401a の情報を編集するなど発光制御部 2401r の制御を行う。

[0220] また、演算部 2401u は、取り付け装置 2401h の記憶部 2401b の情報を編集する。演算部 2401u は、取り付け装置 2401h の記憶部 2401b の情報を、記憶部 2401a にコピーする。

[0221] 演算部 2401u は、定められた時刻に発光制御部 2401r を制御する。演算部 2401u は、ネットワーク 2401aa を介して電子機器 2401zz の制御を行う。

[0222] 記憶部 2401a は、送信信号記憶部 2401d、形状記憶部 2401f、変調方式記憶部 2401e、機器状態記憶部 2401g の全部、または、一部から構成される。

[0223] 送信信号記憶部 2401d は、発光部 2401q から送信する信号を記憶する。

[0224] 変調方式記憶部 2401e は、送信信号を発光パターンに変換する変調方式を記憶する。

[0225] 形状記憶部 2401f は、送信装置と発光部 2401q の形状を記憶する。

[0226] 機器状態記憶部 2401g は、送信装置の状態を記憶する。

[0227] 取り付け部 2401w は、取付金具や電力供給口で構成される。

[0228] 取り付け装置 2401h の記憶部 2401b は、記憶部 2401a に記憶する情報を記憶する。記憶部 2401a は備えず、取り付け装置 2401h の記憶部 2401b や、集中制御装置 2401m の記憶部 2401c を用いても良い。

[0229] 通信部 2401v は、ピアツーピアで接続する方式（blue tooth など）を用いる場合は、ネットワーク 2401aa を介せずに端末同士で通

信を行う。

[0230] サーバ2401yは、送信装置の情報や送信装置の位置や送信装置の位置に関連した情報を、送信装置のIDと紐付けて記憶している。また、サーバ2401yは、送信装置の変調方式を、位置に紐付けて記憶している。

[0231] (受信の手順)

図51を解説すると、ステップ2800aで、受信装置に撮像装置が複数あるかどうかを確認する。Noの場合はステップ2800bへ進み、使用する撮像装置を選択し、ステップ2800cへ進む。一方、Yesの場合はステップ2800cへ進む。

[0232] ステップ2800cでは、露光時間(=シャッタースピード)を設定(なお、露光時間は短いほうが望ましい)する。

[0233] 次に、ステップ2800dで、露光ゲインを設定する。

[0234] 次に、ステップ2800eで、撮像する。

[0235] 次に、ステップ2800fで、露光ライン毎に、輝度が一定の閾値を超える画素が一定数以上続く部分を判定し、その部分の中心位置を求める。

[0236] 次に、ステップ2800gで、上記の中心位置を結ぶ、1次または2次の近似線を計算する。

[0237] 次に、ステップ2800hで、各露光ラインの近似線上の画素の輝度値を、各露光ラインの信号値とする。

[0238] 次に、ステップ2800iで、撮像フレームレート、解像度、ブランキング時間等によって構成される撮像情報から、露光ライン1ラインあたりの担当時間を計算する。

[0239] 次に、ステップ2800jで、ブランキング時間が一定以下であれば、ある撮像フレームの最後の露光ラインの次の露光ラインはその次のフレームの最初の露光ラインであるとみなす。そうでない場合は、ある撮像フレームの最後の露光ラインとその次のフレームの最初の露光ラインの間には、ブランキング時間を1露光ラインあたりの担当時間で除した数の、観測できない露光ラインが存在するとみなす。

[0240] 次に、ステップ2800kで、デコード情報から、基準位置パターン、アドレスパターンを読み込む。

[0241] 次に、ステップ2800mで、各露光ラインの信号値から、信号の基準位置を示すパターンを検出する。

[0242] 次に、ステップ2800nで、検出した基準位置を基に、データ部、アドレス部を計算する。

[0243] 次に、ステップ2800pで、送信信号を得る。

[0244] (自己位置推定の手順)

図52を解説すると、まず、ステップ2801aで、受信装置の現在位置として認識している位置または現在位置の確率マップを、自己位置の事前情報とする。

[0245] 次に、ステップ2801bで、受信装置の撮像部を送信装置の発光部へ向ける。

[0246] 次に、ステップ2801cで、9軸センサとジャイロセンサのセンサ値から、撮像装置が向けられている方位と仰角を計算する。

[0247] 次に、ステップ2801dで、発光パターンを撮像し、送信信号を取得する。

[0248] 次に、ステップ2801eで、送信信号に含まれる発光部の大きさや形状の情報と、撮像した発光部の大きさと、撮像装置の撮像の倍率とから、撮像装置と発光部の間の距離を計算する。

[0249] 次に、ステップ2801fで、撮像画像中の発光部の位置と、レンズ特性から、撮像部から発光部への方向と撮像面の法線との相対角度を計算する。

[0250] 次に、ステップ2801gで、これまでに計算した数値から、撮像装置と発光部の相対位置関係を計算する。

[0251] 次に、ステップ2801hで、送信信号に含まれる発光部の位置と、撮像装置と発光部の相対位置関係から、受信装置の位置を計算する。なお、送信装置が複数観察できる場合は、各送信装置に含まれる信号から撮像装置の座標を計算することで、受信装置の位置を高精度に計算できる。なお、送信装

置が複数観察できる場合は、三角測量の手法を用いることができる。

[0252] 次に、ステップ2801iで、自己位置の事前情報と、受信装置の位置の計算結果から、受信装置の現在位置または現在位置の確率マップを更新する。

[0253] 次に、ステップ2801jで、撮像装置を移動させる。

[0254] 次に、ステップ2801kで、9軸センサとジャイロセンサのセンサ値から、移動の方向と距離を計算する。

[0255] 次に、ステップ2801mで、撮像画像と撮像装置の姿勢とから、移動の方向と距離を計算し、ステップ2801aへ戻る。

[0256] (送信制御の手順1)

図53を解説すると、まず、ステップ2802aで、ユーザがボタン押下する。

[0257] 次に、ステップ2802bで、発光部を発光させる。なお、発光パターンで信号を表しても良い。

[0258] 次に、ステップ2802cで、発光開始時刻や、終了時刻や、特定のパターンを送信した時刻を記録する。

[0259] 次に、ステップ2802dで、撮像装置で撮像する。

[0260] 次に、ステップ2802eで、撮像画像中に存在する送信装置の発光パターンを撮像し、送信された信号を取得する。なお、記録した時刻を利用して同期的に発光パターンを解析しても良い。そして、終了する。

[0261] (送信制御の手順2)

図54を解説すると、まず、ステップ2803aで、受光装置で受光、または、撮像装置で撮像する。

[0262] 次に、ステップ2803bで、特定のパターンであったかどうかを確認する。

[0263] Noの場合は、ステップ2803aへ戻る。一方、Yesの場合は、ステップ2803cへ進み、受信パターンを受光または撮像した開始時刻や、終了時刻や、特定のパターンが現れた時刻を記録する。

[0264] 次に、ステップ2803dで、記憶部から送信信号を読み出し、発光パターンへ変換する。

[0265] 次に、ステップ2803eで、前記発光パターンに従って発光部を発光させ、終了する。なお、記録した時刻から一定時間が経過してから発光させ、終了するとしても良い。

[0266] (送信制御の手順3)

図55を解説すると、まず、ステップ2804aで、受光装置で受光し、受光した光エネルギーを電気に変換して蓄電する。

[0267] 次に、ステップ2804bで、蓄電エネルギーが一定以上となったかどうかを確認する。

[0268] Noの場合は、ステップ2804aへ戻る。一方、Yesの場合は、ステップ2804cへ進み、受光した光を解析し、特定のパターンが現れた時刻を記録する。

[0269] 次に、ステップ2804dで、記憶部から送信信号を読み出し、発光パターンへ変換する。

[0270] 次に、ステップ2804eで、上記発光パターンに従って発光部を発光させ、終了する。なお、記録した時刻から一定時間が経過してから発光させ、終了するとしても良い。

[0271] (駅構内での情報提供)

図56は、駅構内で情報提供を受ける状況を説明する図である。

[0272] 受信装置2700aは、駅施設に設置された照明を撮像し、発光パターンや位置パターンを読み取ることで、照明装置が送信している情報を受信する。

[0273] 受信装置2700aは、受信した情報を基にサーバから照明や施設の情報を取得し、さらに、撮像された照明の大きさや形から、受信装置2700aの現在位置を推定する。

[0274] 例えば、受信装置2700aは、施設IDや位置情報にもとづいて得た情報を表示する(2700b)。受信装置2700aは、施設IDを基に施設

の地図をダウンロードし、ユーザが購入した乗車券情報から、乗車場所へのナビゲートを行う（2700c）。

[0275] なお、図56は鉄道の駅での例を示しているが、空港や港やバス停等の施設でも同様である。

[0276] （乗車サービス）

図57は、乗り物内での利用の様子を示す図である。

[0277] 乗客の持つ受信装置2704aと、販売員の持つ受信装置2704bは、照明2704eが送信する信号を受信し、自身の現在位置を推定する。

[0278] なお、各受信装置は、自己位置推定に必要な情報を、照明2704eから取得しても良いし、照明2704eから送信された情報をキーにサーバから取得しても良いし、乗車駅や改札の位置情報等を基に事前に取得しても良い。

[0279] なお、受信装置2704aは、ユーザ（乗客）が購入した乗車券の乗車時間情報と現在時刻から、現在位置が乗り物内であることを認識し、その乗り物と関連付けられた情報をダウンロードしても良い。

[0280] 各受信装置は、自身の現在の位置をサーバへ通知する。受信装置2704aは、ユーザ（乗客）IDや、受信装置のIDや、ユーザ（乗客）が購入した乗車券の情報をサーバへ通知することで、サーバは、座席に座っている人物が乗車権利や指定席権利を持つ人物であることを確認する。

[0281] 受信装置2704aは、販売員の現在位置を表示することで、ユーザ（乗客）は、車内販売の購入タイミングを検討できる。

[0282] 乗客が受信装置2704aを介して車内販売の注文を行ったとき、受信装置2704aは、自身の位置と注文内容と課金情報を販売員の受信装置2704bやサーバに通知する。販売員の受信装置2704bは、注文者の位置を示す地図2704dを表示させる。

[0283] なお、乗客は受信装置2704aを介して、指定席券や乗り継ぎ乗車券の購入もできる。

[0284] 受信装置2704aは空席情報2704cを表示する。受信装置2704

aは、ユーザ（乗客）が購入した乗車券の乗車区間情報と、自身の現在位置から、指定席券や乗り継ぎ乗車券の購入情報や課金情報をサーバへ通知する。

[0285] なお、図57は鉄道内での例を示しているが、飛行機や船やバス停等の乗り物でも同様である。

[0286] （店舗内サービス）

図58は、店舗内での利用の様子を示す図である。

[0287] 受信装置2707b、2707c、2707dは、照明2707aが送信する信号を受信し、自身の現在位置を推定し、サーバへ通知する。

[0288] なお、各受信装置は、自己位置推定に必要な情報やサーバのアドレスを、照明2707aから取得しても良いし、照明2707aから送信された情報をキーに別のサーバから取得しても良いし、会計システムから取得しても良い。

[0289] 会計システムは、会計情報と受信装置2707dとを関連付け、受信装置2707dの現在位置を表示させて（2707c）注文された商品を届ける。

[0290] 受信装置2707bは、照明2707aから送信された情報を基に商品情報を表示する。購入者が表示された商品情報から注文を行うと、受信装置2707bは、商品情報と課金情報と現在位置をサーバへ通知する。

[0291] このように、販売者は受信装置2707bの位置情報を基に注文された商品を届けることが可能であり、購入者は席に座ったままで商品の購入が可能である。

[0292] （無線接続の確立）

図59は、無線接続の認証状を通信し、無線接続を確立する状況を示している図である。

[0293] 電子機器（デジタルカメラ）2701bは、無線接続のアクセスポイントとして動作し、その接続に必要な情報として、IDやパスワードを発光パターンとして送信する。

[0294] 電子機器（スマートフォン）2701aは、発光パターンから送信情報を取得し、無線接続を確立する。

[0295] なお、ここでは無線接続としたが、確立するコネクションは有線接続ネットワークであっても良い。

[0296] なお、二つの電子機器との間の通信は、第3の電子機器を介して行なっても良い。

[0297] （通信範囲の調整）

図60は、発光パターンや位置パターンによる通信の範囲を示す図である。

[0298] 電波を利用した通信方式では、壁で区切られた隣室にも電波が到達してしまい、通信範囲を制限することが難しい。

[0299] 一方、発光パターンや位置パターンを用いた通信では、可視光とその周辺領域の波長を利用するため、遮蔽物を用いて通信範囲を区切ることが容易である。また、可視光を使う場合、通信範囲が人間の目でも確認できるという利点がある。

[0300] （屋内での利用）

図61は、地下街等の屋内での利用の様子を示す図である。

[0301] 受信装置2706aは、照明2706bの送信する信号を受信し、自身の現在位置を推定する。また、受信装置2706aは、地図上に現在位置を表示して道案内を行ったり、付近の店舗の情報を表示したりする。

[0302] 緊急時には照明2706bから災害情報や避難情報を送信することで、通信が混雑している場合や、通信基地局が故障した場合や、通信基地局からの電波が届かない場所にいる場合であっても、これらの情報を得ることができる。これは、緊急放送を聞き逃した場合や、緊急放送を聞くことができない聴覚障害者に有効である。

[0303] （屋外での利用）

図62は、街路などの屋外での利用の様子を示す図である。

[0304] 受信装置2705aは、街灯照明2705bの送信する信号を受信し、自

身の現在位置を推定する。また、受信装置 2705 a は、地図上に現在位置を表示して道案内を行ったり、付近の店舗の情報を表示したりする。

[0305] 緊急時には照明 2705 b から災害情報や避難情報を送信することで、通信が混雑している場合や、通信基地局が故障した場合や、通信基地局からの電波が届かない場所にいる場合であっても、これらの情報を得ることができる。

[0306] また、他の車両や歩行者の移動を地図上に表示したり、向かってくる車両や歩行者が存在することをユーザに知らせることで、事故防止に役立てることができる。

[0307] (道順の指示)

図 6 3 は、道順の指示の様子を示す図である。

[0308] 送信装置 2703 a、2703 b、2703 c から送信された情報を利用して、受信装置 2703 e は、付近の地図をダウンロードしたり、自身の位置を誤差 1 cm から数 10 cm の精度で推定したりすることができる。

[0309] 受信装置 2703 e の正確な位置がわかることで、車椅子 2703 d を自動運転したり、視覚障害者が安全に通行を行ったりすることができる。

[0310] (複数の撮像装置の利用)

図 6 4 の受信装置は、インカメラ 2710 a と、タッチパネル 2710 b と、ボタン 2710 c と、アウトカメラ 2710 d と、フラッシュ 2710 e を備える。

[0311] アウトカメラで送信装置を撮像するとき、インカメラの撮像画像から、受信装置の移動や姿勢を推定することで、手ブレの補正を行うことができる。

[0312] インカメラで他の送信装置からの信号を受信することで、複数の装置からの信号を同時に受信したり、受信装置の自己位置推定の精度を高めたりすることができる。

[0313] (送信装置自律制御)

図 6 5 では、送信装置 1 は、送信装置 2 の発光部の発光を受光部で受光し、送信装置 2 の送信している信号と送信のタイミングを取得する。

- [0314] 送信装置 1 の記憶部に、送信する信号が記憶されていない場合は、送信装置 2 の発光と同調して同じパターンで発光して信号を送信する。
- [0315] 一方、送信装置 1 の記憶部に、送信する信号が記憶されている場合は、送信装置 2 の送信信号と共通部分は送信装置 2 の発光と同調して同じパターンで発光して信号を送信する。共通でない部分は、送信装置 2 が信号を送信していない時間に送信する。送信装置 2 が信号を送信していない時間がない場合は、適当に周期を定め、その周期に従って共通でない部分を送信する。この場合、送信装置 2 は、受光部で送信装置 1 の発光を受光し、同じ時刻に異なる信号が送信されていることを検知し、送信装置 1 が信号を送信していない時刻に、共通でない部分の信号を送信する。
- [0316] 発光による信号送信の衝突の回避には、CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) の方式を利用する。
- [0317] 送信装置 1 は、自身の情報を発光パターンとして発光部を発光させる。
- [0318] 送信装置 2 は、送信装置 1 の情報を受光部から取得する。
- [0319] 送信装置は、通信可能な送信装置同士で互いの情報を交換することで、送信装置の配置地図を作成する。また、送信装置は、発光による信号送信が衝突しないように全体として最適な発光パターンを求める。また、送信装置は、他の送信装置が得た情報を、送信装置間の通信によって取得する。
- [0320] (送信情報の設定)
- 図 66 では、送信装置は、送信装置が取り付け装置に取り付けられたときや、取り付け装置の記憶部に記憶された情報が変更されたときに、取り付け装置の記憶部に記憶されている情報を送信装置の記憶部に記憶する。取り付け装置や送信装置の記憶部に記憶されている情報には、送信信号や送信のタイミングが含まれる。
- [0321] 送信装置は、記憶部に記憶されている情報が変更された場合には、取り付け装置の記憶部にその情報を記憶させる。集中制御装置や配電盤から、取り付け装置の記憶部や送信装置の記憶部の情報を編集する。配電盤からの操作

では、電力線通信を用いる。

[0322] 送信装置の形状記憶部は、送信装置の取り付け部と発光部の中心位置の位置関係が記憶している。

[0323] 送信装置は、位置情報を送信するときには、記憶部に記憶された位置情報にこの位置関係を加えた位置情報を送信する。

[0324] 取り付け装置の記憶部には、建造物の施工時等に、情報を記憶させる。位置情報を記憶させる場合は、建造物の設計図やC A Dデータを利用することで、正確な位置を記憶させる。建造物の建造時には、送信装置から位置情報を送信させることで、位置を確認することができ、建造の自動化や、材料の利用位置の確認等に利用することができる。

[0325] 取り付け装置は、送信装置の情報を集中制御装置に通知する。取り付け装置は、送信装置以外の機器が取り付けられたことを集中制御装置に通知する。

[0326] 図67では、送信装置は、受光部で光を受光し、信号解析部で光のパターンから情報を取得し、記憶部に記憶する。送信装置は、受光したときに、記憶部に記憶した情報を発光パターンに変換して発光部を発光させる。

[0327] 送信装置の形状に関する情報は、形状記憶部に記憶する。

[0328] 図68では、送信装置は、通信部で受信した信号を記憶部に記憶する。送信装置は、受信したときに、記憶部に記憶した情報を発光パターンに変換して発光部を発光させる。

[0329] 送信装置の形状に関する情報は、形状記憶部に記憶する。

[0330] 送信装置は、記憶部に送信信号が記憶されていない場合は、適当な信号を発光パターンに変換して発光部を発光させる。

[0331] 受信装置は、送信装置が送信している信号を撮像部から取得し、その信号と送信装置に記憶させたい情報とを、通信部を介して送信装置や集中制御装置に伝える。

[0332] 送信装置や集中制御装置は、受信装置から撮像部から取得した信号と同一の信号を送信した送信装置の記憶部に、送信された情報を記憶する。

[0333] なお、受信装置は、送信装置が送信している信号を撮像した時刻を合わせて送信し、送信装置や集中制御装置は、その時刻を利用して受信装置が撮像した送信装置を特定しても良い。

[0334] なお、受信装置の通信部を発光部とし、送信装置の通信部を受光部または撮像部とし、発光パターンを用いて受信装置から送信装置へ情報を送信しても良い。

[0335] なお、受信装置の通信部を発音部とし、送信装置の通信部を收音部とし、音声パターンを用いて受信装置から送信装置へ情報を送信しても良い。

[0336] (2次元バーコードとの組み合わせ)

図69は、2次元バーコードと組み合わせて利用する場合を示す図である。

[0337] ユーザは、通信機器2714aと通信機器2714dを相対させる。

[0338] 通信機器2714aは、ディスプレイに2次元バーコード2714cとして送信情報を表示させる。

[0339] 通信機器2714dは、2次元バーコード読取部2714fで、2次元バーコード2714cを読み取る。通信機器2714dは、発光部2714eの発光パターンとして送信情報を表現する。

[0340] 通信機器2714aは、撮像部2714bで発光部を撮像し、信号を読み取る。この方式により、双方向の直接通信が可能となり、伝送するデータ量が少ない場合にはサーバを介した通信よりも高速で通信が可能である。

[0341] (地図の作成と利用)

図70は、地図作成とその利用の様子を示す図である。

[0342] ロボット2715aは、照明2715dや電子機器2715cの送信する信号を基に自己位置推定を行うことで、部屋の地図2715fを作成し、地図情報と位置情報と照明2715dや電子機器2715cのIDとをサーバ2715eへ記憶させる。

[0343] 受信装置2715bも同様に、照明2715dや電子機器2715cの送信する信号や、移動中の撮像画像や、ジャイロセンサや9軸センサのセンサ

値から、部屋の地図__2715fを作成し、地図情報と位置情報と照明2715dや電子機器2715cのIDとをサーバ2715eへ記憶させる。

[0344] ロボット2715aは、サーバ2715eから取得した地図__2715fを基に、効率良く掃除や配膳を行う。

[0345] 受信装置2715bは、サーバ2715eから取得した地図__2715fを基に、ロボット2715aへ掃除場所や移動場所を指示したり、受信装置を向けている方向にある電子機器を操作したりする。

[0346] (電子機器の状態取得と操作)

図71は、電子機器の状態取得と操作の様子を示す図である。

[0347] 通信装置2716aは、制御情報を発光パターンに変換し、発光部を電子機器2716bの受光部2716dへ向けて発光させる。

[0348] 電子機器2716bは、その発光パターンから制御情報を読み取り、制御情報通りに動作を行う。電子機器2716bは、受光部2716dで受光したときに、電子機器の状態を示す情報を発光パターンに変換し、発光部2716cを発光させる。また、電子機器2716bは、運転終了時やエラー発生時など、ユーザへ通知したい情報がある場合に、その情報を発光パターンに変換し、発光部2716cを発光させる。

[0349] 通信装置2716aは、発光部2716cを撮像し、送信された信号を取得する。

[0350] (電子機器の認識)

図72は、撮像している電子機器を認識する様子を示す図である。

[0351] 通信装置2717aは、電子機器2717bと電子機器2717eへの通信路を持ち、各電子機器へID表示命令を送信する。

[0352] 電子機器2717bは、ID表示命令を受信して、発光部2717cの発光パターンでID信号を送信する。

[0353] 電子機器2717eは、ID表示命令を受信して、発光部2717f、2717g、2717h、2717iを用いて位置パターンでID信号を送信する。

[0354] なお、ここで各電子機器が送信するID信号は、電子機器の持つIDであっても良いし、通信装置2717aに指示された内容であっても良い。

[0355] 通信装置2717aは、撮像画像中に存在する発光部の発光パターンや位置パターンから、撮像されている電子機器と、その電子機器と受信装置との位置関係を認識する。

[0356] なお、電子機器と受信装置との位置関係を認識するためには、電子機器は発光部を3点以上備えることが望ましい。

[0357] (拡張現実オブジェクトの表示)

図73は、拡張現実オブジェクトを表示する様子を示す図である。

[0358] 拡張現実を表示させる舞台2718eは、発光部2718a、2718b、2718c、2718dの発光パターンや位置パターンで、拡張現実オブジェクトの情報や、拡張現実オブジェクトを表示させる基準位置を送信する。

[0359] 受信装置は、受信した情報を基に、拡張現実オブジェクト2718fを撮像画像に重畳して表示させる。

[0360] (ユーザインタフェース)

発光部が撮像範囲の中央付近から外れている場合には、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるため、図74のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促すような表示を行う。

[0361] 発光部が撮像範囲の中央付近から外れている場合には、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるため、図75のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促すような表示を行う。

[0362] 撮像範囲に発光部が確認できない場合であっても、それ以前の撮像結果や撮像端末に付属の9軸センサやジャイロセンサやマイクロフォンや位置センサ等の情報から発光部の位置が推定可能な場合には、図76のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促すような表示を行う。

[0363] 撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるため、図77のように、撮像

範囲を移動させたい距離に応じて表示する図形の大きさを調整する。

- [0364] 発光部の写りが小さい場合には、より大きく撮像させるために、図 7 8 のように、より発光部に近づいて撮像するようにユーザを促すような表示を行う。
- [0365] 発光部が撮像範囲の中央から外れており、かつ、写りの大きさが十分でない場合には、図 7 9 のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促し、かつ、より発光部に近づいて撮像するようにユーザを促すような表示を行う。
- [0366] 発光部と撮像範囲のなす角度を変化させることで発光部の信号を受信しやすくなる場合には、図 8 0 のように、撮像範囲を回転させるようにユーザを促すような表示を行う。
- [0367] 発光部が撮像範囲の中央から外れており、かつ、発光部と撮像範囲のなす角度を変化させることで発光部の信号を受信しやすくなる場合には、図 8 1 のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促し、かつ、撮像範囲を回転させるようにユーザを促すような表示を行う。
- [0368] 発光部の写りの大きさが十分ではなく、かつ、発光部と撮像範囲のなす角度を変化させることで発光部の信号を受信しやすくなる場合には、図 8 2 のように、より発光部に近づいて撮像するようにユーザを促し、かつ、撮像範囲を回転させるようにユーザを促すような表示を行う。
- [0369] 発光部が撮像範囲の中央から外れており、かつ、発光部の写りの大きさが十分ではなく、かつ、発光部と撮像範囲のなす角度を変化させることで発光部の信号を受信しやすくなる場合には、図 8 3 のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促し、かつ、より発光部に近づいて撮像するようにユーザを促し、かつ、撮像範囲を回転させるようにユーザを促すような表示を行う。
- [0370] 信号を受信中には、図 8 4 のように、信号を受信していることを伝える表示や、受信した信号の情報量を表示する。
- [0371] 受信する信号のサイズが判明している場合には、信号を受信中には、図 8

5のように、プログレスバーで受信が完了した信号の割合や情報量を表示する。

[0372] 信号を受信中には、図86のように、プログレスバーで受信が完了した信号の割合や受信箇所や受信した信号の情報量を表示する。

[0373] 信号を受信中には、図87のように、発光部に重畳するようにして受信が完了した信号の割合や情報量を表示する。

[0374] 発光部が検出された場合には、図88のように、例えば、発光部を点滅させる等の表示により、その物体が発光部であることを表示する。

[0375] 発光部からの信号を受信中には、図89のように、例えば、発光部を点滅させる等の表示により、その発光部から信号を受信していることを表示する。

[0376] 図90では、複数の発光部が検出された場合に、いずれかの発光部をユーザにタップさせることで、信号を受信したり、操作をおこなったりする送信装置をユーザに指定させる。

[0377] (実施の形態2)

(ITSへの応用)

以下、本発明の適用例として、ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)を説明する。本実施の形態では、可視光通信の高速通信を実現しており、ITS分野への適応が可能である。

[0378] 図91は、可視光通信機能を搭載した交通システムと車両や歩行者との通信を説明している図である。信号機6003は、本実施の形態の可視光通信機能を搭載し、車両6001および歩行者6002との通信が可能である。

[0379] 車両6001および歩行者6002から信号機6003との情報送信は、ヘッドライトや歩行者が持つ携帯端末のフラッシュ発光部などで行う。信号機6003から車両6001および歩行者6002への情報送信は、信号の照明を、信号機6003が持つカメラセンサーや、車両6001が持つカメラセンサーで行う。

- [0380] なお、以降も道路照明や道路情報板など、路上に設置された交通支援の物体と車両 6001 や歩行者 6002 と通信を行うことによる機能を説明するが通信方式に関しては同じ物が適用できるため、説明は割愛する。
- [0381] 図 91 に示すように、信号機 6003 は、車両 6001 へ道路交通情報を提供する。ここで、道路交通情報とは渋滞情報や事故情報、周辺サービスエリアの情報など、運転を補助するような情報のことである。
- [0382] 信号機 6003 は、LED 照明を搭載しているため、この LED 照明による通信を行うことで新たな装置を搭載することなく車両 6001 への情報提供が可能になる。また、車両 6001 は一般的に高速移動しているため、従来の可視光通信技術では送信できるデータ量が少なかったが、本実施の形態により通信速度が向上したため、車両に送信することができるデータサイズが多くなるという効果がある。
- [0383] また、信号機 6003 や、照明 6004 では、信号や照明ごとに異なる情報を提供することが可能である。これによって、例えば右折レーンを走行している車両に対してのみ情報送信を行うなど、車両の位置に応じた情報を送信することが可能である。
- [0384] また、同様に歩行者 6002 に対しても、特定のスポットにいる歩行者 6002 に対してのみ情報を提供することが可能になるため、例えば特定の交差点の横断歩道で信号待ちをしている歩行者のみ、例えば事故が多い交差点であるといった情報や、街中スポット情報などを送信することができる。
- [0385] さらに、信号機 6003 と別の信号機 6005 も通信することが可能である。これによって、例えば信号機 6003 が提供する情報を変更する場合に、新たに信号機に信号線や通信機を通すことなく、信号機同士の通信のリレーによって、信号機が配信する情報を変更することが可能である。本方式によって、可視光通信の通信速度が大きく向上するため、より短時間での配信情報の変更が可能になる。これによって、例えば 1 日に数回配信情報を変更することができるようになる。また、積雪や降雨情報などを即座に配信することが可能になる。

- [0386] さらに、照明が現在の位置情報を配信することで、車両6001や歩行者6002に対して、位置情報を提供することも可能である。商店街やトンネルなど屋上に屋根がある施設は、GPSを用いた位置情報取得が困難である場合があるが、可視光通信を用いれば、このような状況でも位置情報を取得することが可能であるというメリットがある。また、本実施の形態により通信速度が従来と比較してより高速化することが可能であるため、例えば店舗や交差点など特定のスポットを通過する間に情報を受信することが可能となる。
- [0387] なお、本実施の形態は可視光通信を高速化するものであるため、その他の可視光通信を用いたITSシステム全般に応用可能であることは言うまでもない。
- [0388] 図92は、車両同士が可視光通信を用いて通信を行う、車車間通信に本発明を適用した場合の概略図である。
- [0389] 車両6001はブレーキランプやその他LED照明を通じて後方の車両6001aへ情報を伝達する。また、ヘッドライトやその他前方を照らすライトを通じて対向する車両6001bへデータを送信することも可能である。
- [0390] このように、車両間を可視光で通信することで車両同士の情報を共有することが可能である。例えば、前方交差点での事故情報を後方車両にリレー形式で伝達することによって、渋滞情報や注意喚起の情報を後方車両に伝えることが可能である。
- [0391] また、同様に対向する車両に渋滞情報やブレーキのセンサ情報から取得した急ブレーキ情報を伝えることで対向車に対しても、運転を補助する情報を伝えることが可能である。
- [0392] 本発明により可視光通信の通信速度が向上したため、対向車とすれ違いながら情報を送信することができるという利点がある。また、後方車両に対しても情報送信の間隔が短くなるためより短い期間で多くの車両に情報を伝達することが可能となる。また、通信速度があがることで、音声や画像情報を送ることも可能である。これによって、より豊かな情報を車車間で共有する

ことが出来る。

[0393] (位置情報報知システムおよび施設システム)

図93に、本実施の形態の可視光通信技術を用いた位置情報報知システムおよび施設システムの概略図を示す。例えば病院内で、患者のカルテや搬送物、薬品などをロボットで配送するシステムを代表として説明する。

[0394] ロボット6101は、可視光通信機能を搭載している。照明は位置情報を配信している。ロボット6101は、照明の位置情報を取得することで特定の病室に薬やその他物品を届けることが可能となる。これによって、医師の負担が減る。また、照明は隣の部屋に漏れることがないため、ロボット6101が部屋を間違えることが無いという効果がある。

[0395] なお、本実施の形態の可視光通信を用いたシステムは、病院内に限定されるものではなく、照明器具を用いて位置情報を配信するシステムに適応可能である。例えば、屋内のショッピングモールにおいて、案内表示板の照明から位置および案内情報をホ送信する仕組みにしても良いし、空港内でのカートの移動に用いても良い。

[0396] また、店舗の照明に可視光通信技術を搭載することで、クーポン情報やセール情報を配信することも可能である。可視光に情報を重畳することで、ユーザはその店舗の光から情報を貰っているということが直感的に理解できるため、ユーザの利便性が向上するという効果がある。

[0397] また、部屋の中／外である情報を送信する場合、無線LANを用いて位置情報を配信すると、隣接する部屋や廊下に電波が漏れてしまうため、部屋の外に電波が飛ばないようにするように外壁に電波を遮断する機能が必要であった。まだ外壁で電波を遮断すると、携帯電話等の外部と通信する機器が使えないという課題があった。

[0398] 本実施の形態の可視光通信を用いて位置情報を送信すると、照明の届く範囲のみで通信可能であるため、例えば特定の部屋の位置情報を利用者に送信することが容易であるという効果がある。また、外壁は通常光を遮るため、特別な装置が必要ないという効果がある。

[0399] また、ビルや大規模施設、一般家屋において、通常照明の位置は変わることが無いため、各照明が送信する位置情報は頻繁に変わることが無い。各照明の位置情報のデータベースの更新頻度が低いので、位置情報管理のメンテナンスコストが低いという効果がある。

[0400] (スーパーマーケットのシステム)

図94に、商店において、本実施の形態の通信方式を搭載した機器をショッピングカートに搭載し、商品だなの照明もしくは、屋内照明から位置情報を取得するスーパーマーケットのシステムを説明する。

[0401] カート6201は本実施の形態の通信方式を用いたした可視光通信機器を搭載している。照明6100は、可視光通信によって、位置情報をおよびその棚の情報を配信している。カートは、照明から配信される商品情報を受け取る事ができる。また位置情報を受け取る事で、自分がどの棚にいるか把握することができるため、例えば、カートに棚の位置情報を記憶させておけば、ユーザが行きたい棚もしくは欲しい商品をカートに指定するだけで、どの方向に行けば良いかカートに表示させることが可能となる。

[0402] 可視光通信によって、棚の位置が分かる程度の高精度な位置情報を得ることができるため、カートの移動情報を取得し、活用することができる。例えば、カートが照明から取得した位置情報を、データベース化することも可能である。

[0403] 可視光通信を用いて照明にカートの情報と共に送信する、あるいは無線LAN等を用いてサーバに送信する。あるいは、カートにメモリを搭載しておき、店舗の閉店後にデータを集める等によって、カートがどのような経路を通ったかということをサーバに集約する。

[0404] カートの移動情報を集めることで、どの棚に人気があるか、どの通路が最も通られているかを把握することができるため、マーケティングに使えるという効果がある。

[0405] (携帯電話端末とカメラの通信)

図95に、本実施の形態の可視光通信を用いた応用例を示す。

[0406] 携帯電話端末6301は、フラッシュライトを用いて、カメラ6302にデータを送信する。カメラ6302は撮像部で受信した光情報から携帯電話端末6301が送信したデータを受信する。

[0407] あらかじめ、携帯電話端末6301において、カメラの撮影設定をしており、カメラ6302に送信する。これによって、携帯電話端末の豊かなユーザーインターフェースを利用して、カメラの設定を行うことができる。

[0408] また、カメラの撮影センサを利用することで、カメラと携帯電話端末を通信する際に、無線LAN等の新たな通信機器を搭載することなく、携帯電話端末からカメラに設定情報を送信することが可能となる。

[0409] (水中通信)

図96に、本実施の形態の通信方式を水中通信に適応した場合の概略図を示す。水は電波を通さないため、水中のダイバー同士や海上の船と海中の船は無線を通じて通信をすることができない。本実施の形態の可視光通信では水中でも利用可能である。

[0410] なお、本実施の形態の可視光通信方式は、光を発するオブジェや建造物からデータを送信することが可能となる。建物に対して受光部を向けるとその建物の案内情報や詳細情報を取得することができるため、観光客に有益な情報を提供することができる。

[0411] なお、本実施の形態の可視光通信方式は、灯台から船舶との通信に適用可能である。従来より大容量の通信を行うことができるため、より詳細な情報をやり取りすることができる。

[0412] なお、本実施の形態の可視光通信は、光を用いるため、特定の部屋のみで通信を行うといった部屋単位での通信制御を行うことができる。例えば図書館で特定の部屋のみで閲覧可能な情報へアクセスする場合に本実施の形態の通信方式を用いる、または本実施の形態の通信方式を鍵情報のやりとりに、用いて、実際の通信は無線LAN等の通信を用いて行うなどの用途に適用可能である。

[0413] なお、本実施の形態の通信方式はLEDによる通信及びMOSセンサを備

える撮像装置すべてに転用可能であり、例えばデジタルカメラやスマートフォンに適用可能であることは言うまでもない。

[0414] (実施の形態3)

(サービス提供例)

以下、本実施の形態では、本発明の適用例として、図97を用いて、ユーザへのサービス提供例を説明する。図97は、実施の形態3におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図である。図97には、ネットサーバ4000aと、送信機4000b、4000d、4000eと、受信機4000c、4000fと、建物4000gとが示されている。

[0415] 受信機4000c、4000fが家屋内外にある複数の送信機4000b、4000d、4000eから信号を受信し、処理することでユーザへサービスを提供できる。なお、送信機、および、受信機は単独で信号を処理し、ユーザへサービスを提供できてもよいし、ネットワークを構成するネットサーバ4000aと連携してネットワークからの指示に従い、それらの挙動や発信する信号を変化させながら、ユーザへサービスを提供できてもよい。

[0416] なお、送信機、および、受信機は人や車両など動く物体に備え付けられていてもよいし、静止している物体に備え付けられてもよいし、既存する物体にあとから備え付けることができてよい。

[0417] 図98は、実施の形態3におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図である。図98には、送信機4001aと、受信機4001bとが示されている。

[0418] 図98のように、受信機4001bは複数の送信機4001aが発信した信号を受信し、信号に含まれる情報を処理することでユーザへサービスを提供する。なお、信号に含まれる内容には、機器を一意に示す機器ID、位置情報、地図、標識、観光情報、交通情報、地域サービス、クーポン、広告、商品説明、キャラクター、音楽、動画、写真、音声、メニュー、放送、緊急案内、時刻表、ガイド、アプリケーション、ニュース、掲示板、機器へのコマンド、個人を識別する情報、金券、クレジットカード、セキュリティ、U

R L などに関する情報がある。

[0419] ユーザは、これら信号に含まれる情報を利用するための登録処理などを事前にネットサーバ上で実施しておき、実際に送信機 4 0 0 1 a が信号を発信する場所でこれらの信号をユーザが受信機 4 0 0 1 b で受信することでサービスの提供を受けることができてもよいし、ネットサーバを介在せずにサービスの提供を受けることができてもよい。

[0420] 図 9 9 は、本実施の形態における受信機が送信機から受信した複数の信号を同時に処理する場合を示すフローチャートである。

[0421] まず、ステップ 4 0 0 2 a で開始する。次に、ステップ 4 0 0 2 b で受信機が複数の光源からの信号を受信する。次に、ステップ 4 0 0 2 c で受信した結果から、それぞれの光源が表示される領域を判定し、それぞれの光源から信号を抽出する。

[0422] ステップ 4 0 0 2 d で取得した信号の数分の処理を数が 0 個になるまでステップ 4 0 0 2 e で信号に含まれる情報を元に処理を繰り返す。処理すべき数が 0 個になった段階で、ステップ 4 0 0 2 f で終了する。

[0423] 図 1 0 0 は、実施の形態 3 における相互通信により機器間のコミュニケーションを実現する場合の一例を示す図である。図 9 8 には送信機、および、受信機を持つ複数の送受信機 4 0 0 3 a、送受信機 4 0 0 3 b、送受信機 4 0 0 3 c が相互に通信することにより機器間のコミュニケーションを実現する場合の一例が示されている。なお、送受信機は図 9 8 のように同一機器間でのみ通信できてもよいし、異なる機器間で通信できてもよい。

[0424] また、本実施の形態はアプリケーションを本実施の形態が提供する通信手段や他のネットワーク、着脱式のストレージを利用して、携帯電話、スマートフォン、パソコン、ゲーム機などへアプリケーションを配信し、それらアプリケーションから既に備え付けてある機器のデバイス（LED、フォトダイオード、イメージセンサー）を利用することで、ユーザへサービスを提供することができる。なお、アプリケーションははじめから機器に搭載されていてもよい。

[0425] (指向性を利用したサービスの例)

また、本発明の適用例として、本実施の形態の指向性の特性を利用したサービスについて説明する。具体的には、映画館、コンサートホール、博物館、病院、公民館、学校、会社、商店街、デパート、役所、フードショップなどのような公共施設で本発明を利用する場合の例である。本発明は、従来の可視光通信と比較して、送信機が受信機へ発生する信号の指向性を低くすることができるため、公共施設に存在する多数の受信機へ情報を同時に発信することができる。

[0426] 図101は、実施の形態3における指向性の特性を利用したサービスを説明するための図である。図101には、スクリーン4004aと、受信機4004bと、照明4004cとが示されている。

[0427] 図101のように、映画館で本実施の形態を利用することで、映画の上映中にユーザが他のユーザの快適な映画の視聴妨害に繋がる機器（携帯電話、スマートフォン、パソコン、ゲーム機など）の利用を抑制することができる。送信機は、映画を表示するスクリーン4004aに投影される映像内や施設に備え付けてある照明4004cなどが発する光を信号とし、それら信号内に受信機4004bを制御するコマンドを含ませる。受信機4004bがこのコマンドを受信することで、受信機4004bの動作を制御し、他のユーザの映画視聴を阻害するような行為を防止することができる。受信機4004bを制御するコマンドは電源や受信が発する音、通信機能、LEDの表示、バイブレーションなどのON、OFF、レベル調整などがある。

[0428] また、受信機が、送信機の送信する信号を光源の強さなどを利用して、フィルタリングすることで、指向性の強さを制御することができる。本実施の形態では、指向性を低く設定することで、施設に存在する受信機へ一斉にコマンドや情報を送信することかできる。

[0429] なお、指向性を高くしたい場合は、送信機側が光源の量を制限してもよいし、受信機側で光源を受光する感度を下げたり、受光した光源の量を信号処理したりすることで、制約をかけてもよい。

[0430] なお、本実施の形態をフードショップ、役所などのようにユーザからの注文を受け、その場で注文を処理するような店舗などで利用する場合は、ユーザの手元にある送信機で発信した注文を含む信号を、店舗を見渡せる場所に配置してある受信機が受信することで、どの席のユーザが何のメニューを注文したかを検出することができる。サービス提供者は時間軸を設けて注文を処理することで、ユーザへ公平性の高いサービスを提供できる。

[0431] なお、発信機と受信機間であらかじめ設定された秘密鍵や公開鍵を利用し、信号に含まれる情報を暗号化・復号化することで、信号を送信できる送信機、信号を受信できる受信機を制約してもよい。また、送信機、および、受信機間の送信路をインターネットにおいて標準で利用されるSSLなどのプロトコルを利用して、他の機器からの信号の傍受を抑制してもよい。

[0432] (実世界とインターネット上の世界の融合によるサービス例)

また、本発明の適用例として、カメラに撮像された実世界とインターネット上の世界の情報を重畳してユーザへサービスを提供するサービスについて説明する。

[0433] 図102は、実施の形態3におけるユーザへのサービス提供例の別の例を説明するための図である。具体的には、図102は、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機などに受信機に搭載されたカメラ4005aを利用して本実施の形態を活用する場合のサービスの一例を示している。ここで、図102には、カメラ4005aと、光源4005bと、重畳する内容4005cとが示されている。

[0434] カメラ4005aの撮像結果から複数の光源4005bが発信する信号4005dを抽出し、それらの信号4005dに含まれる情報をカメラ4005aへ重畳して表示する。なお、カメラ4005aに重畳する内容4005cは文字列、画像、動画、キャラクター、アプリケーション、URLなどがある。なお、カメラとの重畳だけでなく、音声、バイブレーションなどを利用して、信号に含まれる情報を処理してもよい。

[0435] 図103は、送信機が発する光源に含まれる信号のフォーマット例を示す

図である。図103には、光源の特性4006aと、サービス種別4006bと、サービスに関する情報4006cとが示されている。

[0436] 受信機が受信した信号をカメラに重畳するサービスに関する情報4006cは、送信機が発する信号に含まれるサービス種別4006bなどの情報やカメラから光源までの距離に応じて、信号から取得できる情報をフィルタリングした結果である。なお、受信機がフィルタリングする内容は、あらかじめ設定された受信機の設定に従ってもよいし、ユーザが受信機に設定したユーザの嗜好に従ってもよい。

[0437] また、受信機は、信号を発する発信機までの距離を推定し、光源までの距離を表示できる。受信機がカメラに撮像された発信機が発する光量をデジタル信号処理することで発信機までの距離を推定する。

[0438] しかし、受信機がカメラで撮像したそれぞれの発信機の光量は、光源の位置や強さにより異なるため、撮像した発信機の光量のみで距離を推定すると、大幅にずれる場合がある。

[0439] これを解決するために、発信機が発する信号内に、光源の強さや色、種類などを示す光源の特性4006aを含ませる。受信機は信号に含まれる光源の特性を加味したデジタル信号処理を行うことで、精度の高い距離を推定することができる。受信機が撮像した発信機の光源が複数ある場合、全ての光源の強さが同一である場合は、光源の光量で距離を推定する。受信機が撮像した光源の強さが同一でない送信機がある場合は、光源量のみで距離を推測せず、その他の距離測定手段と組み合わせ、送信機から受信機までの距離を推測する。

[0440] その他の距離測定手段としては、二眼レンズで撮像される映像の視差を利用して距離を推定してもよいし、赤外線やミリ波レーダなどを用いて、距離を推定してもよいし、受信機の移動量を9軸センサや受信機に搭載されている撮像したなどで取得し、移動した距離と三角測量とを組み合わせ距離を推定してもよい。

[0441] なお、受信機が、送信機側で発生する信号の強さや距離を利用して、信号

をフィルタリングし、表示するだけでなく、受信機が送信機から受信する信号の指向性を調整するための手段として利用してもよい。

[0442] (実施の形態4)

図104は、実施の形態4の原理を示す図である。図105～図117は、実施の形態4の動作の一例を示す図である。

[0443] 図104の(a)に示すイメージセンサは、各ライン1の露光時間はライン毎に遅れを生じる。通常のシャッタ速度では時間的に各ラインは重なる部分を持つため、同一時間の光信号は各ラインに混合されるため判別できない。ここでシャッタの開時間を短くする場合、ある一定のシャッタ速度以下に露光時間が短くなると図104の(a)のように重ならなくなるため、ライン毎に光信号を時間的に分離して読むことができる。

[0444] この状態で図104の(a)の上部のような「1011011」の光信号を与えると、最初の「1」の光信号はライン1のシャッタ開時間に入光するためライン1で光電変換され、図104の(b)の電気信号2aの「1」として出力される。同様にして次の光信号「0」は(b)の電気信号「0」となり、7bitの「1011011」の光信号は正確に電気信号に変換される。

[0445] 実際には、図104の(b)のように垂直ブランキング時間により不感時間があるため、一部の時間帯の光信号は取り出せない。これを解決するため、本実施の形態では「通常の撮影モード」から「光信号の読み出しモード」に切り換わった時にCMOS等の撮像デバイスのアクセスアドレスを変更して一番下にある最後の読み出しライン1hの次に、最初の読み出しライン1aを読み出すことによりブランク期間の問題を解決している。画質に若干悪い影響を与えるが、連続的に(シームレスに)読み出せるという効果が得られ伝送効率が大幅に向上する。

[0446] 本実施の形態では1ラインに最高で1個のシンボルを割り当てることができるため、後に述べるような同期方式をとった場合、1000ラインで30fpsの撮像素子を用いたとき、最大で30kbp/sの伝送が理論上可能と

なる。

[0447] なお、同期をとる場合は、図105のようにカメラの受光素子の信号を見て、最もコントラストが得られるように、もしくは、データのエラーレートが低くなるようにラインのアクセス用のクロックを上下に変更することにより同期をとることができる。光信号よりイメージセンサのラインのクロックが速い場合は、図105のように2ラインもしくは3ラインの n ラインで光信号の1シンボルを受信することにより、同期をとることができる。

[0448] また、図106のTVや図107の左図のTVのようなディスプレイや、縦に n 個例えば10個分割された光源を、携帯電話のカメラで本発明の高速電子シャッタやブランキング無し等の検出モードに切り替えて撮影すると、図107の右図のように本実施の形態特有のストライプ状のパターンがそれぞれ独立して10本検出できるため、10倍(n 倍)の転送レートとなる。

[0449] 例えば30fps1000ラインのイメージセンサを10分割した場合、300kbpsとなる。HD映像では水平に1980ピクセルあるため、50本に分割できる。すると1.5Mbpsとなり、動画の映像データが受信可能となる。200本ならHD映像が伝送できる。

[0450] 本実施の形態での効果を得るためには、検出できる最も長い露出時間を T_0 。とすると、 T_0 以下にシャッタ時間を短くする必要がある。図104の右上図のようにフレーム同波数を f_p とすると、シャッタ時間は $1/f_p$ の半分以下にする必要がある。なぜなら、撮影の際に発生するブランキングは、最大で1フレームの半分の大きさになる。即ち、ブランキング時間は、撮影時間の半分以下であるため、実際の撮影時間は、最も短い時間で $1/2f_p$ となるからである。

[0451] しかし、チラツキを抑えるためには4値PPM等が必要なため、 $1/(f_p \times 2 \times 4)$ 分の1、つまり、 $8f_p$ 分の1となる。通常の携帯電話のカメラは $f_p = 30, 60$ であるため、 $1/240, 1/480$ 、つまり、 $1/480$ 以下のシャッタ速度に設定すれば、互換性を保ちながら、本実施の形態の可視光の光通信が携帯電話等のカメラを用いて受信できる。

[0452] 実際には、本実施の形態での同期方式を採用していない携帯電話が世の中に数多く存在するため、当初は非同期型の通信となる。この場合は、光信号のクロックの2倍以上、具体的な2～10倍の走査ラインを用いて1シンボルを受信することにより、情報レートは落ちるが互換性のある通信が実現する。

[0453] チラツキを防ぐ必要がある照明機器の場合、4値PPM、つまり4つのbitのうち1つの時間帯に消灯もしくは減光して発光させる。この場合ビットレートは半分に落ちるが、チラツキがなくなるため、照明機器に使用でき明かりとデータを送ることができる。

[0454] 図108は屋内で共通時間帯に全体の照明機から共通信号をおくり、個別時間帯に、個別の照明機 L_4 から個別の副情報が送られている状況で、光信号を受信する状況を示している。 L_4 は面積が狭いため大量のデータを送るには時間がかかる。従って個別時間帯に数ビットのIDだけ送り、共通時間帯に L_1 、 L_2 、 L_3 、 L_4 、 L_5 の全てが同じ内容の共通情報を送る。

[0455] 図109Aを用いて詳しく説明すると、図109A下の時間帯Aでは共通情報である、「部屋の基準位置の位置情報、各IDの個別機器の配置情報（基準位置からの差分位置情報）、サーバのURL、データ放送、LAN送信データ」を部屋の中の全ての照明である主領域Mの2本の照明と、その一部にある S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 が一斉に同じ光信号を発信させる。部屋中が同一の光信号で照らされるため、共通時間帯に、携帯のカメラ部が確実にデータ受信できるという効果がある。

[0456] 一方、時間帯Bでは、右上の上面図に示すように、主領域Mは点滅しないで、通常の $1/n$ の光量で連続的に発光する。4値PPMの場合、通常の $3/4$ つまり75%で発光すると平均光量が変わらないためチラツキが防げる。平均光量が変わらない範囲で点滅すればチラツキはないが、時間帯Bにおける部分領域 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 の受信にノイズとなるため好ましくない。時間帯Bにおいては、 S_1 、 S_2 、 S_3 、 S_4 が各々別のデータ内容の光信号を送る。主領域Mは変調信号を送らないため、右上の携帯の画面のように、位

置的に分離されている。このため、例えば S_1 の領域の画像を取り出した場合、ノイズが少ないため、領域の中に発生するストライプを検出することが容易になるため、安定してデータが得られる。

[0457] 図109Bは、本実施の形態における送信機および受信機の動作を説明するための図である。

[0458] 送信機8161は、例えばサイネージとして構成されており、「A shop」と記載されている領域Aと、「B shop」と記載されている領域Bとを輝度変化させる。これにより、それぞれの領域から信号Aおよび信号Bが送信される。例えば、信号Aおよび信号Bのそれぞれには、共通の内容を示す共通部分と、互いに異なる内容を示す固有部分とが含まれている。信号Aおよび信号Bのそれぞれの共通部分は同時に送信される。その結果、受信機8162は、信号Aの共通部分および信号Bの共通部分のうちの少なくとも一方を受信すると、そのサイネージ全体の画像を表示する。また、送信機は、信号Aの固有部分と信号Bの固有部分とを同時に送信してもよく、互いに異なるタイミングに送信してもよい。受信機8162は、例えば信号Bの固有部分を受信すると、上述の領域Bに対応する例えば店舗の詳細な情報を表示する。

[0459] 図109Cは、本実施の形態における送信機および受信機の動作を説明するための図である。

[0460] 例えば、送信機8161は、上述のように、信号Aおよび信号Bの共通部分を同時に送信し、次に、信号Aおよび信号Bのそれぞれの互いに異なる内容を示す独自部分を同時に送信する。受信機8162は送信機8161を撮像することによって、その送信機8161から信号を受信する。

[0461] ここで、送信機8161が信号Aおよび信号Bの共通部分を送信しているときには、送信機8161を2つの領域に分けることなく1つの大きな領域として捉えることができる。その結果、受信機8162は、送信機8161から遠い位置にあってもその共通部分を受信することができる。このときには、受信機8162は、その共通部分に対応付けられている情報をサーバか

ら取得して表示する。例えば、サーバは、送信機 8 1 6 1 であるサイネージに示されている全ての店舗の情報を受信機 8 1 6 2 に送信する。または、サーバは、それらの店舗の中から任意の店舗の情報を選択して受信機 8 1 6 2 に送信する。例えば、サーバは、それらの店舗の中で最も多い登録金額を支払っている店舗の情報を優先的に受信機 8 1 6 2 に送信する。または、サーバは、受信機 8 1 6 2 のカメラで撮影されている範囲の中心にある領域（領域 A または領域 B）に対応する店舗の情報を送信する。または、サーバは、ランダムに店舗を選んで、その店舗の情報を受信機 8 1 6 2 に送信する。

[0462] また、受信機 8 1 6 2 は、送信機 8 1 6 1 に近い位置にあるときには、信号 A または信号 B の独自部分を受信することができる。このときには、受信機 8 1 6 2 は、その独自部分に関連付けられた情報をサーバから取得する。

[0463] 例えば、図 1 1 0 に示すようにカメラが横方向（水平方向）の走査をしている時は 4 値 PPM の場合、照明 L_2 がフェースカメラにより撮影され、右側のように 3 本のストライプが見えると「0 1 0 1」つまりフレームあたり 4 bit のデータが復調できる。この中に ID のデータがあるため、共通データの基準位置情報と、個別データの各 ID との距離差情報もしくは配置情報を演算することにより、高速つまり短時間に携帯端末の位置を検出できるという効果がある。このように例えば 2 bit の ID を送るだけで 4 つの光源のデータと位置を 1 枚のフレーム情報で瞬時に認識できる。

[0464] 図 1 1 1 を用いて、この個別光源の低ビットの ID 情報を使った例を説明する。

[0465] 本実施の形態では図 1 1 1 の共通データ 1 0 1 で、図に示すように基準位置、サーバの URL、各 ID の配置情報。エリア別データ放送の大容量データが全ての照明を用いて共通時間帯に送られる。

[0466] 前述のように図 1 1 1 の (a) の L_1 、 L_2 、 L_3 、 $L_4 \sim L_8$ の個別 ID が 3 bit 復調できる。

[0467] 図 1 1 1 の (b) のように周波数 f_1 と周波数 f_2 の信号を送っても各照明部に本発明特有のストライプが検出され、周波数に対応した ID や変調デ

ータに対応したIDデータに変換される。このパターンを、配置情報を用いて演算するとどの位置から撮影したかわかる。つまり、LOから各IDの配置情報と基準位置情報が得られるため、端末の位置を特定できる。

[0468] 図111の(b)のように、周波数 f_1 , f_2 を各IDに割り当て、例えば、 $f_1 = 1000\text{Hz}$, $f_2 = 1100\text{Hz}$, ..., $f_{16} = 2500\text{Hz}$ とすることで、16値つまり4ビットの値を周波数によって表現できる。送信周波数を一定時間ごとに変化させることで、さらに多くの信号を送信することができる。周波数を変更する際や変調を開始／終了する際には、変更の前後で平均輝度を一定に保つことで、人間の目にちらつきを感じさせないという効果を得る。

[0469] なお、受信機は信号の周期から周波数を求めるため、周波数を等間隔に信号に割り当てるよりも、周波数の逆数や対数が等間隔になるように信号を割り当てるほうが、受信エラーを低減できる。

[0470] 例えば、1/15秒ごとに信号を変化させると、60ビット毎秒で送信できる。一般的な撮像装置は、1秒間に30フレームの画像を撮影するため、1/15秒間同じ周波数で信号を送信すると、送信機が撮像画像の1部にしか写っていないくても、確実に撮像を行うことができる。

[0471] また、1/15秒間同じ周波数で信号を送信することで、受信機の負荷が高く処理できないフレームがある場合や、1秒間に15フレームの画像しか撮影できない撮像装置の場合でも、信号を受信することができる。

[0472] 露光ラインに垂直な方向に輝度値をフーリエ変換等により周波数解析を行うと、送信信号の周波数がピークとして現れる。周波数の切替部分など、複数の周波数が1フレーム内に撮像された場合は、単一周波数信号をフーリエ変換した場合よりも弱いピークとして、複数のピークが得られる。周波数の切替部分には、前後の周波数がまじりあうことをさけるために、保護部分を設けても良い。

[0473] この方法によれば、一つの画面内に複数の周波数で順次送信している光を撮像した場合でも、送信周波数を解析することができ、1/15秒や、1/

30秒より短い時間で送信信号の周波数を変更しても、受信することができる。

[0474] 送信信号の順序を認識するためには、1画面よりも短い範囲でフーリエ変換を行えば良い。また、撮像した画面を連結して、1画面より長い範囲でフーリエ変換を行なっても良い。この場合は、撮像のブランキング時間の輝度値は不明として扱う。保護部分は、特定の周波数の信号とするか、輝度変化をさせない（周波数0Hz）とする。

[0475] 図111の（b）のように、周波数 f_2 のFM変調信号を送信し、続けてPPM変調信号を送信し、FM変調信号とPPM変調信号を交互に送信することで、どちらかの方法にしか対応していない受信機でも受信が可能になり、また、重要度の高い情報を比較的受信の容易なFM変調信号に割り当てることで、重要度の高い情報を優先的に送信することができる。

[0476] 本実施の形態では、各機器のIDと画面上の位置が同時に得られるため、照明とリンクしたURLにあるクラウド型のサーバのデータベースの中の、照明の各IDにリンクした画像情報、位置情報やアプリプログラムをダウンロードし、ARの手法を用いて関連した商品等の画像をIDの照明を持つ機器の映像上に重ねて表示することができる。この場合、本実施の形態の復調モードを撮影モードに切り替えることにより美しい映像の上に重量されたAR画像が得られるという効果がある。

[0477] さて、図108に示すように時間帯Aに、各IDの光源と基準位置との東西南北の距離差 d を送ることにより、照明 L_4 のcm単位の正確な位置がわかる。次に天井の高さ H 、携帯電話の持ち主の身長より高さ h を求め、携帯電話の姿勢情報を9軸センサにより補正して、正確なカメラ方向の角度 θ_2 と照明と携帯電話との角度 θ_1 を求め、 $d = (H - h) \times \arctan \cdot \theta_1$ 等の演算により、 d を算出する。

[0478] こうして、携帯電話の位置を高い精度で求めることができる。このように時間帯Aに共通光信号を送り、時間帯Bに個別光信号を送ることにより、確実に大容量の共通情報と、ID等の小容量の個別情報を、ほぼ同時に送るこ

とができるという効果が得られる。

[0479] 図109Aの右上部の携帯端末のように個別光源 $S_1 \sim S_4$ が撮影される。

図109Aの下のタイムチャートのように、時間Cでは、 S_1 のみが光信号を送る。図112の $t = C$ のように1つだけストライプが発生するため、ノイズの影響を受けることなく検出できるという効果がある。

[0480] また、 $t = D$ 、 E のように2つの個別データを送ってもよい。 $t = H$ 、 I のように、最も空間的に離れた個別データを送ることにより画面上で分離しやすいためエラー率が低くなるという効果がある。

[0481] 図112の $t = C$ の状況下においては、 S_1 だけ復調すればよいため、他の領域のイメージセンサの走査は不要である。従って $t = C$ のよう S_1 の領域が入るように走査本数を減少させることにより、 S_1 領域だけ走査され、データを復調できる。このため、高速化するだけでなく S_1 の狭い領域だけで大容量のデータを復調することができるという効果がある。

[0482] ただし、この場合、手振れにより領域 S_1 がイメージセンサの走査範囲内からはずれる恐れがある。

[0483] 従って、図113に示すような手振れ補正が重要となる。携帯電話に内蔵されているジャイロセンサは手振れのような範囲の狭い微細な回転は通常検出できない。

[0484] 従って、図113の左図のように L_2 の光信号をフェースカメラで受信する場合は、走査を限定した場合など、フェースカメラからの画像を使って画像から手振れを検出することは難しい。従ってインカメラをONにしてインカメラの画像から手振れを検出し、走査範囲もしくは検出範囲を補正することにより手振れの影響を軽減できる。これはフェースカメラの手振れとインカメラの手振れは同一だからである。

[0485] フェースカメラの光信号パターン以外の走査領域のシャッタ速度を遅くして、正常な画像をこの領域から得て、この画像から手振れ補正することができる。この場合、1つのカメラで手振れ検出と信号検出ができる。このことは図113、右図のインカメラを使った場合にも同様の効果がある。

[0486] 図 1 1 4 は、フェースカメラで光信号検出を行ない、まず、端末の位置情報を入手する。

[0487] この時の地点から移動距離 l_2 を求める場合、携帯電話用の 9 軸センサは精度が悪いため、実用的でない。この場合、フェースカメラと反対のインカメラを使って、端末の姿勢と床面の模様の変化から図 1 1 4 のようにして移動距離 l_2 を求めることができる。フェースカメラで天井の模様を検出してもよい。

[0488] 以下、実際の応用例を説明する。

[0489] 図 1 1 5 は駅の構内で天井の照明から共通データであるデータ放送を受信し、個別データから自分の位置を入手している様子を示す図である。

[0490] 図 1 1 6 に示すように、コーヒー店でバーコードの表示された携帯端末から認証情報を表示して、店の端末が読みとった後、店の端末の発光部から発光させ、携帯端末が本発明を用いて受信し、相互認証を行ない、セキュリティを向上させることができる。認証は逆に行っても良い。

[0491] その携帯端末を持った客がテーブルに座ると入手した位置情報を店の端末に無線 LAN 等で送信するため、店員の端末に客の位置が表示されるため、注文した飲物を注文した客の位置情報のテーブルへと店員は運搬することができる。

[0492] 図 1 1 7 は、列車や航空機の中で乗客は自分の位置を、本実施の形態の方法を用いて知り、端末で食物等の商品を注文する。搭乗員はカートに本発明の端末があり、画面の注文した客の位置に注文した商品の ID ナンバーが表示されるため客のところへ注文した ID の商品が的確に配達される。

[0493] 図 1 0 7 は TV 等のディスプレイのバックライトに本実施の形態の方法または装置を用いた場合を示す図である。蛍光灯や LED や有機 EL は低迷の輝度変調をかけることができるため、本実施の形態の送信が可能である。ただし、特性上、走査方向が重要である。スマートフォンのように縦で使う場合は水平方向に走査されるため、画面の下部に横長の発光領域を設け、TV等の映像のコントラストをうすく、白色に近づけることにより容易に信号を受

信できるという効果がある。

[0494] デジタルカメラのように垂直方向に走査される場合は、図 106 の画面右側のようなタテ長の表示を設ける。

[0495] これらの 2 つをひとつの画面内に設け、両者から同一の光信号を発光させることにより、どちらの走査方向のイメージセンサでも信号を受信すること
ができる。

[0496] なお、水平方向に走査するイメージセンサで垂直方向の発光部を受信しようにとした場合、端末の画面に「横方向に回転させて撮影して下さい」のような表示を出すことにより、よりの確で高速に受信することを使用者に促すことができる。

[0497] なお、図 105 のように発光部の発光パターンにカメラのイメージセンサの走査ライン読み取りクロックを制御して同期をとることにより通信速度を大幅に上げることができる。

[0498] 図 105 の (a) のように発光パターンの 1 シンボルを 2 ラインで検出する場合、左のようなパターンでは同期している。中図のようなパターンの場合、イメージセンサの読み取りが早いため、映像素子の読み出しクロックを低速化して同期させる。右図のようなパターンの場合、高速化し同期させる。

[0499] 図 105 の (b) の 1 シンボルを 3 つのラインで検出する場合は中図のよう
なパターンでは低速化し、右図では高速化させる。

[0500] こうして高速な光通信が可能となる。

[0501] なお、双方方向通信する場合は、発光部の照明機器に人感センサとして赤外線受光部が設けられているので、これを受信に兼用することにより照明機において双方方向受信が部品の追加なしでできる。端末側は、カメラ用のストロボライトを用いて送信することもできるし、別途安価な赤外発光部を設けても良い。こうして部品をあまり追加することなしに双方方向通信が実現する。

[0502] (実施の形態 5)

(位相変調による信号伝送)

図 1 1 8 は、実施の形態 5 の情報通信装置における送信信号のタイミング図である。

[0503] 図 1 1 8 において、基準波形 (a) は周期 T のクロック信号であり、送信信号のタイミングの基準となる。送信シンボル (b) は、送信するデータ列に基づいて作成されるシンボル列を示している。ここでは、一例として 1 シンボル当たり 1 ビットの場合を示しているため、送信データのバイナリと同一となっている。送信波形 (c) は、基準波形に対して送信シンボルに従って位相変調した送信波形であり、この波形に従って送信光源が駆動される。位相変調は、基準波形についてシンボルに対応して位相をずらすことで実施されており、この例においては、シンボル 0 は位相 0° 、シンボル 1 は位相 180° の割り当てとなっている。

[0504] 図 1 1 9 は、実施の形態 5 における送信信号と受信信号の関係を示す図である。

[0505] 送信信号は図 1 1 8 と同様であり、送信信号が 1 の期間だけ光源が発光しており、この発光期間が右下がり斜線の領域で示されている。右上がり斜線で塗られた帯は、イメージセンサの画素が露光される期間（露光時間 t_E ）を表しており、発光期間を示す右下がり斜線と重なる領域でイメージセンサの画素の信号電荷が生成される。画素値 p は、この重複領域の面積に比例している。ここで、露光時間 t_E と周期 T との間には、式 1 の関係が成り立つ。

[0506] $t_E = T / 2 \times (2n + 1)$ n : 自然数 (式 1)

[0507] なお、図 1 1 9 ~ 図 1 2 3 は、 $n = 2$ の場合を示す。即ち $t_E = 2.5T$ 。

[0508] 受信波形は、各ラインの画素値 p を示している。ここで画素値軸の値は、1 周期分の受光量を 1 として正規化されている。上述の通り露光時間 t_E は、 $T(n + 1/2)$ の区間を持つため、画素値 p は、常に $n \leq p \leq n + 1$ の範囲に存在し、図 1 1 9 の例については、 $2 \leq p \leq 3$ となる。

[0509] 図 1 2 0 ~ 図 1 2 2 は、図 1 1 9 とはそれぞれ異なるシンボル列について

送信信号と受信信号の関係を示した図である。

[0510] 送信信号は、（図示されていない）連続する同一のシンボル列（例えば連続するシンボル0の列）を含むプリアンプルを持ち、受信側は、このプリアンプル中の連続するシンボル列により、受信のための基準信号を作成して、受信波形からシンボル列を読み出すタイミング信号としている。具体的には、連続するシンボル0について、図119で示している通り、受信波形は2→3→2を繰り返す一定の波形を返し、この画素値3が出力されるタイミングを基にクロック信号を基準信号として生成する。

[0511] 次に、受信波形からのシンボルの読み出しは、上記基準信号の1区間における受信信号を読み出して、画素値3の場合はシンボル0、画素値2の場合はシンボル1として読み出すことができる。図120～図122においては、第4周期に位置するシンボルが読み出される様子を示している。

[0512] 図123は、図119～図122をまとめた図であり、ラインが密に並んだ状態であるため、ライン方向の画素の区切りは省略して連続化して作図されている。ここでは、第4周期から第8周期のシンボル値が読み出される様子を示している。

[0513] かかる構成により、本実施の形態においては、基準波の周期より十分長い時間について光信号の強度の平均を取った場合、常に一定となる。そして、基準波の周波数を適度に高く設定すれば、その時間を人が光量変化を知覚する時間より短く設定することができるため、人の目から送信発光源を観察した場合、光源は一定に光っているように知覚される。そのため、光源のちらつきとして知覚されることはなく、前実施の形態における人に煩わしさを感じさせることがなくなる利点を持つ。

[0514] また、各ラインの露光時間が長く、隣接ラインの露光期間と重複する時間が長くなる状況において、前述の実施の形態における振幅変調（オンオフ変調）では、信号の周波数（シンボルレート）を高めることができずに十分な信号伝送速度が得られない課題が生じるが、本実施の形態においては、このような状況においても信号の立ち上がり、立ち下りエッジを検出可能である

ため、信号の周波数を高めることができ、高い信号伝送速度を実現することができる。

[0515] なお、ここで記述している「位相変調」は、基準信号波形に対する位相変調を意味している。本来の意味では、搬送波は光であり、これを振幅変調（オンオフ変調）して伝送しているため、この信号伝送における変調方式は振幅変調の一種である。

[0516] また、上述の送信信号は一例であり、シンボル当りのビット数は2以上に設定することも可能であり、また、シンボルと位相シフトの対応も 0° 、 180° に限るものではなく、オフセットを有してもよい。

[0517] なお、上記では説明を省略したが、以下の図124～図200で説明する実施の形態6～11で説明する光信号発生手段と光信号受信手段の構成および動作、効果は、図1以降の図面を用いて、実施の形態1以降で説明した、高速型の光発光手段と光信号受信手段と置き換えて構成し動作させても、同様の効果があることは言うまでもない。また、逆に実施の形態1以降の高速型の光発光手段や受信手段を低速型の光発光手段や受信手段に置き換えても同様である。

[0518] 例えば、図114、で、携帯電話の表示部側のカメラであるフェースカメラと、図113では反対側にあるインカメラを使って照明機からの光信号からの位置情報等のデータを受信する例を示した。この場合、9軸センサを使うことにより、重力で上下方向を検出できる。

[0519] 図116のように、レストランでテーブルの上にある携帯電話で光信号を受信する場合、9軸センサの信号に応じて携帯電話の表側が上を向いている場合は、フェースカメラを作動させ、下を向いている場合は、インカメラに切り替えて光信号を受信することにより、電力消費を削減したり、迅速に光信号を受信したりすることができ、無駄なカメラの動作を停止することができる。この場合、カメラの明るさから、テーブルの上にあるカメラの向きを検知し同様の動作をさせることもできる。また、カメラが撮影モードから光信号の受信モード時に切り替わるときにシャッタ速度を早くするコマンドを

送るとともに、撮像素子の感度を高めるコマンドを撮像回路部に送ると感度が上がり、画像が明るくなるという効果がある。感度を高めるとノイズが増えるがホワイトノイズである。一方、光信号は特定の周波数域にあるため、周波数フィルターで分離もしくは除去することにより、検出感度を高めることができる。このため、暗い照明機器からの光信号を検出することができる。

[0520] 本発明は主に屋内にある空間の照明機器から光信号を発生させ、通信部と音声マイクと音声スピーカーと表示部とインカメラとフェースカメラのカメラ部を持つ携帯端末のカメラ部により光信号を受信し、位置情報等を得るが、屋内から屋外に出ると、衛星を利用したGPSにより位置情報を検知できる。このため、光信号領域からの境界の位置情報を得て、GPSからの信号受信を起動し、この切り替えを自動的に行うことにより、シームレスに位置検知ができるという効果がある。

[0521] 屋外から屋内に移動する時は、GPS等の位置情報により境界を検知して光信号の位置情報への自動切り替えを行う。また、携帯電話の表示部にバーコードを表示させ商店や、航空機の搭乗口のPOS端末で認証を行う場合、サーバを使うと応答時間がかかるため、現実的でないため片方向の認証しかできない。

[0522] しかし、本発明を用いてPOS等の端末の読み取り機の発光部から携帯電話のフェースカメラ部に光信号を送信することにより相互認証が行えるため、セキュリティが向上する。

[0523] (実施の形態6)

以下では、機器が備えるLEDの点滅パターンとして情報を送信することで、スマートフォンのカメラを用いて通信する処理の流れについて述べる。

[0524] 図124は、本実施の形態における宅内の環境の例を示す図である。図124に示す環境では、テレビ1101や電子レンジ1106、空気清浄機1107に対して、スマートフォン1105などもユーザの回りにある。

[0525] 図125は、本実施の形態における家電機器とスマートフォンの通信の例

を示す図である。図 1 2 5 は、情報通信の例であり、図 1 2 4 のテレビ 1 1 0 1 や電子レンジ 1 1 0 6 のような各機器の出力する情報をユーザが保有するスマートフォン 1 2 0 1 で取得することで、情報を得る構成を示す図である。図 1 2 5 に示すとおり、各機器は L E D の点滅パターンを用いて情報を送信し、スマートフォン 1 2 0 1 はカメラなどによる撮像機能を用いて情報を受け取る。

[0526] 図 1 2 6 は、本実施の形態における送信側装置 1 3 0 1 の構成の 1 例を示す図である。

[0527] この送信側装置 1 3 0 1 は、ユーザがボタンを押したり、N F C (N e a r F i e l d C o m m u n i c a t i o n) などによって送信指示を送ったり、装置内部の故障などの状態の変化を検知することで、情報を光の点滅パターンとして送信する。このとき一定時間送信を繰り返す。送信される情報は、あらかじめ登録されている機器間であれば、短縮 I D を用いてもよい。また、無線 L A N や特定省電力無線といった無線通信部を有する場合は、その接続に必要な認証情報を点滅パターンとして送信することもできる。

[0528] また、送信速度判定部 1 3 0 9 は、機器内部のクロック発生装置の性能を把握することで、クロック発生装置が廉価なもので精度の悪い場合は、送信速度を遅くして、高い場合は送信速度を早くする処理を行うことができる。クロック発生装置の性能が悪い場合は、又は送信される情報自体を短く区切ることによって長時間通信することでの点滅間隔のずれの蓄積によるエラーを減らすことも可能である。

[0529] 図 1 2 7 は、本実施の形態における受信側装置 1 4 0 1 の構成の 1 例を示す図である。

[0530] この受信側装置 1 4 0 1 は、画像取得部 1 4 0 4 が取得したフレーム画像から、光の点滅が見られるエリアを判定する。このとき点滅は、一定以上の輝度の高低が観測されるエリアを追尾するような方法をとることもできる。

[0531] 点滅情報取得部 1 4 0 6 は、点滅のパターンから、送信された情報を取得

し、その中に機器IDなどの機器関連が含まれている場合は、その情報を用いてクラウド上の関連サーバに付随する情報を問い合わせるか、又は事前に保管されている無線通信エリア内の機器か又は受信側装置内部に保管されている情報を用いて補間する。これによって、光の発光パターンを撮像するときのノイズによるエラー補正や、すでに入手した情報を取得するために、ユーザがスマートフォンを送信側装置の発光部にかざす時間を削減するなどの効果が得られる。

[0532] 以下、図128を解説する。

[0533] 図128は、本実施の形態における送信側装置のLEDの点滅によってスマートフォンなどの受信側装置に情報を送る処理の流れを示す図である。ここでは、NFCによってスマートフォンと通信する機能を有する送信側装置と、その送信側装置が持つNFC用の通信マークの一部に埋め込まれたLEDの発光パターンによって情報を送信する状況を想定する。

[0534] まず、ステップ1001aで、ユーザが家電機器を購入し初めてコンセントに電源を差し、通電状態になる。

[0535] 次に、ステップ1001bで、初期設定情報が書き込み済みかどうかを確認する。Yesの場合は図中の丸3に進む。一方、Noの場合はステップ1001cに進み、ユーザが理解しやすい点滅速度（例：1～2／5）で、マークが点滅する。

[0536] 次に、ステップ1001dで、ユーザがNFC通信よりスマートフォンのマークにタッチすることで家電の機器情報を取得するかどうかを確認する。ここで、Yesの場合は、ステップ1001eに進み、スマートフォンがクラウドのサーバに機器情報を受信し、クラウドに登録する。続いて、ステップ1001fで、クラウドからスマートフォンのユーザのアカウントに関連づけられた短縮IDを受信し、家電に送信し、ステップ1001gに進む。なお、ステップ1001dで、Noの場合はステップ1001gに進む。

[0537] 次に、ステップ1001gで、NFCでの登録があるかどうか確認する。Yesの場合は、ステップ1001jへ進み、青の点滅2回後、ステップ1

001kで、点滅が終了する。

[0538] 一方、ステップ1001gで、Noの場合はステップ1001hへ進む。
続いて、ステップ1001hで、30秒過ぎたかどうかを確認する。ここで、Yesの場合は、ステップ1001iへ進み、LED部分が光の点滅によって機器情報（機器の型番、NFCでの登録処理有無、機器の固有ID）を出力して、図129の丸2へ進む。

[0539] なお、ステップ1001hで、Noの場合はステップ1001dへ戻る。

[0540] 次に、図129～図132を用いて、本実施の形態における送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを説明する。
ここで、図129～図132は、送信側装置のLEDの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを示す図である。

[0541] 以下、図129を解説する。

[0542] まず、ステップ1002aで、ユーザがスマートフォンの光点滅情報を取得するアプリを起動する。

[0543] 次に、ステップ1002bで、画像取得部分が光の点滅を取得する。そして、点滅エリア判定部が画像の時系列上の変化から点滅しているエリアを判定する。

[0544] 次に、ステップ1002cで、点滅情報取得部が点滅エリアの点滅パターンを判定し、プリアンブル検出を待つ。

[0545] 次に、ステップ1002dで、プリアンブルの検出出来た場合、その点滅エリアの情報を取得する。

[0546] 次に、ステップ1002eで、機器IDの情報が取得出来た場合、受信継続状態においても、クラウド側のサーバに情報を送り情報補間部がクラウド側から入手した情報と点滅情報取得部の情報とを比べつつ補間する。

[0547] 次に、ステップ1002fで、補間した情報も含めて全ての情報がそろったらスマートフォンかユーザに通知する。この時クラウドから入手した関連サイトやGUIを表示する事でよりリッチで分かり易い通知が可能となり、図130の丸4へ進む。

[0548] 以下、図130を解説する。

[0549] まず、ステップ1003aで、家電が故障やユーザに通知する使用回数、室温などのメッセージを生成した場合、情報送信モードを開始する。

[0550] 次に、ステップ1003bで、マークを1〜2/sで点滅させる。同時にLEDも情報発信を始める。

[0551] 次に、ステップ1003cで、NFCでの通信が開始されたかどうかを確認する。なお、Noの場合は、図132の丸7へ進む。Yesの場合は、ステップ1003dへ進み、LEDの点滅を停止する。

[0552] 次に、ステップ1003eで、スマートフォンがクラウドのサーバにアクセスして、関連情報を表示する。

[0553] 次に、ステップ1003fで、現地対応が必要な故障の場合、サーバ側でサポートするサービスマンを検索。家電、設置場所、位置情報を利用する。

[0554] 次に、ステップ1003gで、サービスマンがあらかじめ決められた順に家電のボタンを押すことでサポートモードにする。

[0555] 次に、ステップ1003hで、マーカ以外の家電のLEDでマーカの点滅がスマートフォンから見える場合に同時に見えるLEDの一部または全てが情報を補間する様点滅し、図131の丸5へ進む。

[0556] 以下、図131を解説する。

[0557] まず、ステップ1004aで、サービスマンは所有する受信端末の性能が高速（例：1000/s回）の点滅を検出可能な場合、その設定ボタンを押す。

[0558] 次に、ステップ1004bで、家電のLEDが高速モード点滅して、丸6に進む。

[0559] 以下、図132を解説する。

[0560] まず、ステップ1005aで、点滅を継続する。

[0561] 次に、ステップ1005bで、ユーザがスマートフォンでLEDの点滅情報を取りに来る。

[0562] 次に、ステップ1005cで、ユーザがスマートフォンの光点滅情報を取

得するアプリを起動する。

[0563] 次に、ステップ1005dで、画像取得部分が光の点滅を取得する。そして、点滅エリア判定部が画像の時系列上の変化から点滅しているエリアを判定する。

[0564] 次に、ステップ1005eで、点滅情報取得部が点滅エリアの点滅パターンを判定し、プリアンブル検出を待つ。

[0565] 次に、ステップ1005fで、プリアンブルの検出出来た場合、その点滅エリアの情報を取得する。

[0566] 次に、ステップ1005gで、機器IDの情報が取得出来た場合、受信継続状態においても、クラウド側のサーバに情報を送り情報補間部がクラウド側から入手した情報と点滅情報取得部の情報とを比べつつ補間する。

[0567] 次に、ステップ1005hで、補間した情報も含めて全ての情報がそろったらスマートフォンかユーザに通知する。この時クラウドから入手した関連サイトやGUIを表示する事でよりリッチで分かり易い通知が可能となる。

[0568] そして、図130のステップ1003fへ進む。

[0569] このようにして、家電機器などの送信装置が、LEDの点滅によってスマートフォンに情報を送信することができる。無線機能やNFCといった通信手段がないような機器でも、情報を発信することができて、スマートフォンを経由してクラウド上のサーバにあるリッチな情報をユーザに提供することもできる。

[0570] また、本実施の形態に示すように、少なくとも一つの持ち運び可能な機器を含む2つの機器間で、双方向通信（例えばNFC通信）と片方向通信（例えばLEDの輝度変化による通信）の両方の通信方法でデータの送受信を行う機能を有する場合において、片方の機器からもう片方の機器に片方向通信にてデータの送信をしているときにおいて、双方向通信でデータ送受信が実現した場合に、片方向の通信をとめることが可能である。これにより、片方向通信に必要となる消費電力の無駄を省くことが出来るため効率的である。

[0571] 以上、実施の形態6によれば、演算力が少ないような機器を含む多様な機

器間の通信を可能とする情報通信装置を実現することができる。

[0572] 具体的には、本実施の形態の情報通信装置は、自らのユニークなIDと機器の状態情報を含む機器情報を管理する情報管理部と、発光素子と、前記発光素子の点滅パターンとして情報を送信する光送信部とを有し、前記光送信部は、前記機器の内部の状態に変化があった場合に、前記機器情報を光の点滅パターンに変換して送信する。

[0573] ここで、例えば、さらに、自らの起動状態やユーザの使用履歴といった機器内部のセンシングされた情報を保存する起動履歴管理部を備え、前記光送信部は、利用するクロック発生装置のあらかじめ登録された性能情報を取得し、送信速度を変更するとしてもよい。

[0574] また、例えば、前記光送信部は、光の点滅によって情報を送信するための第一の発光素子の周囲に、第二の発光素子を配置されており、前記第二の発光素子は、前記第一の発光素子の点滅による情報発信が一定回数繰り返される場合に、情報発信の終了と開始の間に発光するとしてもよい。

[0575] なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。

[0576] (実施の形態7)

本実施の形態では、掃除機を例にとって、可視光通信を用いた機器とユーザの通信手順、及び、可視光通信を用いた初期設定から故障時の修理対応サービス、掃除機を用いたサービス連携について説明する。

[0577] 図133と図134は、本実施の形態における可視光を用いてユーザと機器の通信を行う手順を説明するための図である。

[0578] 以下、図133について解説する。

[0579] まず、丸1において、開始する。

[0580] 次に、ステップ2001aで、ユーザが電源投入する。

[0581] 次に、ステップ2001bで、起動処理として、設置設定、NW設定等の

初期設定がされているかを確認する。

- [0582] ここで、初期設定がされている場合は、ステップ2001fへ進み、通常動作を開始して、丸3に示すように終了する。
- [0583] 一方、初期設定がされていない場合、ステップ2001cへ進み、「LED通常発光」「ブザー音」によってユーザに初期設定が必要なことを通知する。
- [0584] 次に、ステップ2001dで、機器情報（製品番号と製造番号）を収集して可視光通信の準備をする。
- [0585] 次に、ステップ2001eで、機器情報（製品番号と製造番号）可視光通信が可能な事を「LED通信発光」「ディスプレイへのアイコン表示」「ブザー音」「複数のLEDを発光」でユーザに通知する。
- [0586] そして、丸2に示すように終了する。
- [0587] 続いて、図134について解説する。
- [0588] まず、丸2に示すように開始する。
- [0589] 次に、ステップ2002aで、可視光受信端末の接近を「近接センサ」、「照度センサ」及び「人感センサ」で感知する。
- [0590] 次に、ステップ2002bで、感知した事をトリガーとして可視光通信を開始する。
- [0591] 次に、ステップ2002cで、ユーザは可視光受信端末で機器情報を取得する。
- [0592] 続いて、丸4に示すように終了する。あるいは、ステップ2002f～ステップ2002iのいずれかに進む。
- [0593] ステップ2002fに進んだ場合、「感度センサ」による感知、及び、「調光機器との連携」で部屋が消灯された事を感知して機器情報の発光を停止して、丸5に示すように終了する。また、ステップ2002gに進んだ場合、可視光受信端末は機器情報を取得感感知した事を「NFC通信」及び「NW通信」で通知して、終了する。ステップ2002hに進んだ場合、可視光受信端末の離脱を感知して機器情報を停止して、終了する。ステップ200

2 i に進んだ場合、一定時間の経過を持って、機器情報の発光を停止して、終了する。

[0594] なお、ステップ2002 aで、感知しなかった場合は、ステップ2002 dに進み、一定時間の経過を持って可視光通信が可能な通知を「明るくする」「音を大きくする」「アイコンを動かす」などで強化して通知する。ここで、ステップ2002 dへ戻る。あるいは、ステップ2002 eへ進み、さらに一定時間経過後に、ステップ2002 iへ進む。

[0595] 図135は、本実施の形態におけるユーザが機器を購入して、機器の初期設定を行うまでの手順を説明するための図である。

[0596] 図135において、まず、丸4に示すように開始する。

[0597] 次に、ステップ2003 aで、機器情報を受信したスマホの位置情報をGPS (Global Positioning System) で取得する。

[0598] 次に、ステップ2003 bで、スマホにユーザ情報があれば、ユーザ名、電話番号、メールアドレスなどのユーザ情報を端末内で収集する。または、ステップ2003 cで、スマホにユーザ情報がなければNWを通して周辺機器からユーザ情報を収集する。

[0599] 次に、ステップ2003 dで、機器情報とユーザ情報と位置情報をクラウドサーバに送信する。

[0600] 次に、ステップ2003 eで、機器情報と位置情報を用いて初期設定に必要な情報とアクティベーション情報を収集する。

[0601] 次に、ステップ2003 fで、ユーザ登録済みの機器との連携に設定に必要なIPや認証方式や利用可能サービスといった関係情報を収集する。あるいは、ステップ2003 gで、ユーザ登録済みの機器に対してNWを通して機器情報と設定情報を送信して周辺機器との連携設定を行う。

[0602] 次に、ステップ2003 hで、機器情報とユーザ情報を用いてユーザ設定を行う。

[0603] 次に、ステップ2003 iで、初期設定情報とアクティビティ情報と連携

設定情報をスマホに送信する。

[0604] 次に、ステップ2003jで、初期設定情報とアクティベーション情報と連携設定情報をNFCで家電に送信する。

[0605] 次に、ステップ2003kで、初期設定情報とアクティベーション情報と連携設定情報で機器の設定をする。

[0606] そして、丸6に示すように終了する。

[0607] 図136は、本実施の形態における機器が故障した場合の、サービスマン専用のサービスについて説明するための図である。

[0608] 図136において、まず、丸3に示すように開始する。

[0609] 次に、ステップ2004aで、機器の通常動作中に発生した動作ログ、ユーザ操作ログといった履歴情報をローカル記憶媒体に記録する。

[0610] 次に、ステップ2004bで、故障発生と同時に、エラーコード、エラー詳細といったエラー情報を記録し、可視光通信が可能なことをLED異常発光で通知する。

[0611] 次に、ステップ2004cで、サービスマンの特殊コマンド実行でLED高速発光モードとなり可視光の高速通信を開始する。

[0612] 次に、ステップ2004dで、近接した端末が通常スマホなのか、サービスマンの専用受信端末かを判別する。ここで、ステップ2004eに進んだ場合、スマホの場合はエラー情報を取得して終了する。

[0613] 一方、ステップ2004fに進んだ場合、サービスマンの場合は、専用受信端末では、エラー情報と履歴情報を取得する。

[0614] 次に、ステップ2004gで、クラウドに機器情報とエラー情報と履歴情報を送信し、修理方法を取得する。ここで、ステップ2004hに進んだ場合、サービスマンの特殊コマンド実行でLED高速発光モードを解除して、終了する。

[0615] 一方、ステップ2004iに進んだ場合、クラウドサーバから機器情報の関連商品、類似商品の商品情報、最寄店舗の販売価格、新商品情報を取得する。

- [0616] 次に、ステップ2004jで、ユーザのスマホとサービスマンの専用端末で可視光通信を通して、ユーザ情報を取得して、クラウドサーバに通して最寄店舗に商品を発注する。
- [0617] そして、丸9に示すように終了する。
- [0618] 図137は、本実施の形態における掃除機と可視光通信を用いた、掃除状況を確認するためのサービスについて説明するための図である。
- [0619] まず、丸3に示すように、開始する。
- [0620] 次に、ステップ2005aで、機器の通常動作中の掃除情報を記録する。
- [0621] 次に、ステップ2005bで、間取り情報と組み合わせて汚れ情報を作成し、暗号化圧縮する。
- [0622] ここで、ステップ2005cに進んだ場合、汚れ情報の圧縮をトリガーとして、汚れ情報をローカル記憶媒体に記録する。あるいは、ステップ2005dに進んだ場合、掃除の一時停止（吸込処理停止）をトリガーとして汚れ情報を照明器具に可視光通信で送信する。あるいは、ステップ2005eに進んだ場合、汚れ情報の記録をトリガーとして、汚れ情報を家庭内ローカルサーバ及びクラウドサーバにNWで送信する。
- [0623] 次に、ステップ2005fで、汚れ情報の送信及び記録をトリガーとして、機器情報、保存箇所、復号キーを可視光通信でスマホに送信する。
- [0624] 次に、ステップ2005gで、NW及びNFCを通して、汚れ情報を取得して復号する。
- [0625] そして、丸10に示すように終了する。
- [0626] 以上のように、実施の形態6によれば、演算力が少ないような機器を含む多様な機器間の通信を可能とする情報通信装置を含む可視光通信システムを実現することができる。
- [0627] 具体的には、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図133）は、可視光送信の準備が完了したかを判定するための可視光送信可否判定部と、可視光送信中であることをユーザに通知する可視光送信通知部と、を搭載しており、可視光通信が可能な状態になったときに、ユーザに視

覚的、及び、聴覚的に通知する可視光通信システムである。それにより、ユーザにＬＥＤの発光モードを「発光色」「音」「アイコン表示」「複数ＬＥＤ発光」によって可視光受信が可能な状況を知通知する事で、ユーザの利便性を向上できる。

[0628] 好ましくは、図１３４で説明したように、可視光受信端末の接近を感知する端末近接感知部と、可視光受信端末の位置によって可視光送信の開始と停止を判断する可視光送信判定部と、を搭載しており、端末近接感知部により可視光受信端末の近接を感知したことをトリガーにして可視光送信を開始する可視光通信システムであってもよい。

[0629] ここで、例えば図１３４で説明したように、端末近接感知部により可視光受信端末の離脱を感知したことをトリガーにして可視光送信を停止する可視光通信システムとしてもよい。また、例えば図１３４で説明したように、部屋の消灯を感知する周辺照度感知部と、を搭載しており、周辺照度感知部により部屋の消灯を感知したことをトリガーにして可視光送信を停止する可視光通信システムとしてもよい。それにより、可視光受信端末の接近と離脱、及び、部屋の消灯を感知することで、可視光通信が可能な状況のみ可視光通信を開始することで、不必要な可視光通信を省いて省エネ化できる。

[0630] さらに、例えば図１３４で説明したように、可視光送信を行っている時間を計測する可視光通信時間監視部と、可視光送信中であることをユーザに通知する可視光送信通知部と、を搭載しており、可視光通信が一定以上行われているが可視光受信端末の接近がないことをトリガーとして、ユーザへの視覚的、及び、聴覚的な通知をより強化する可視光通信システムとしてもよい。また、例えば図１３４で説明したように、可視光送信通知部が通知を強化してからも可視光送信時間が一定以上行われているが可視光受信端末の接近がないことをトリガーとして、可視光送信を停止する可視光通信システムとしてもよい。

[0631] それにより、一定以上の可視光送信時間がたってもユーザによる受信がされなかった場合にユーザへの可視光受信を要求と停止を行うことで、受信し

忘れと消し忘れを防ぎユーザの利便性を向上できる。

[0632] また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図 1 3 5）は、可視光通信を受信したことを判定する可視光受信判定部と、端末位置を取得するための受信端末位置取得部と、機器情報と位置情報を取得して機器設定情報を収集する機器設定情報収集部と、を搭載しており、可視光受信したことをトリガーとして受信端末の位置を取得して、機器設定に必要な情報を収集する可視光通信システムとしてもよい。それにより、可視光通信により機器情報を取得することをトリガーにして、機器設定、及び、ユーザ登録に必要な位置情報とユーザ情報を自動収集して設定することで、ユーザによる入力と登録手続きを省略して利便性を向上できる。

[0633] ここで、さらに図 1 3 7 で説明したように、機器情報を管理する機器情報管理部と、機器と機器の類似性を管理する機器関係管理部と、機器を販売する店舗情報を管理する店舗情報管理部と、位置情報から最寄店舗を検索する最寄店舗検索部と、を搭載しており、機器情報と位置情報を受信することをトリガーとして類似機器が販売されている最寄店舗及び価格を取得する可視光通信システムとしてもよい。それにより、機器情報に応じて関連する機器の販売状況及び販売店舗を収集して、機器を検索する手間を省くことで、ユーザの利便性向上ができる。

[0634] また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図 1 3 5）は、ユーザ情報が端末内に保存されていることを監視するユーザ情報監視部と、NWを通して周辺機器からユーザ情報を収集するユーザ情報収集部と、ユーザ情報と機器情報を取得してユーザ登録をするユーザ登録処理部と、を搭載しており、ユーザ情報がないことをトリガーとしてアクセス可能な周辺機器からユーザ情報を収集し、機器情報と共にユーザ登録を行う可視光通信システムとしてもよい。それにより、可視光通信により機器情報を取得することをトリガーにして、機器設定、及び、ユーザ登録に必要な位置情報とユーザ情報を自動収集して設定することで、ユーザによる入力と登録手続きを省略して利便性を向上できる。

[0635] また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図 1 3 6）は、特殊コマンドを受け付けるコマンド判定部と、可視光通信の周波数、複数 L E D 連携を操作する可視光通信速度調整部と、を搭載しており、特殊コマンドを受け付けることで可視光通信の周波数の調整と送信 L E D 数を行うことで可視光通信を高速化する可視光通信システムとしてもよい。ここで、例えば、図 1 3 7 で説明したように、近接端末の種別を N F C 通信で判別する端末種別判定部と、端末種別によって送信する情報を判別する送信情報種別判定部と、を搭載しており、近接した端末によって送信する情報の量と可視光通信速度を変更する可視光通信システムとしてもよい。それにより、受信端末に応じて可視光通信の周波数や送信 L E D 数を調整して可視光通信の速度と送信情報を変更することで、高速通信を可能にしてユーザの利便性を向上できる。

[0636] また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図 1 3 7）は、掃除情報を記録する掃除情報記録部と、間取り情報を記録する間取り情報記録部と、間取り情報と掃除情報を重畳することで汚れ箇所情報を生成する情報合成部と、通常動作の停止を監視する動作監視部と、を搭載しており、機器の停止の感知をトリガーとすることで汚れ箇所情報を可視光送信する可視光通信システムとしてもよい。

[0637] なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。

[0638] （実施の形態 8）

本実施の形態では、宅配サービスを例に挙げて、光通信を用いた W e b 情報、及び、機器の連携について説明する。

[0639] 図 1 3 8 に本実施の形態の概要を示す。すなわち、図 1 3 8 は、本実施の形態における光通信を用いた宅配サービス支援の概略図である。

[0640] 具体的には、注文者は、モバイル端末 3 0 0 1 a を用いて商品購入サイト

から商品の注文を行う。注文完了時に、商品購入サイトより注文番号が発行される。注文番号を受信したモバイル端末3001aをプロホン宅内器3001bに注文番号をNFC通信を用いて送信する。

[0641] プロホン宅内器3001bは、モバイル端末3001aより受信した注文番号を自機器のモニタに表示する等して、ユーザに送信完了した旨を示す。

[0642] プロホン宅内器3001bは、プロホン宅外器3001cに対して、プロホン宅外器3001cに内蔵されたLEDの点滅指示と点滅パターンを送信する。点滅パターンは、モバイル端末3001aより受信した注文番号に応じてプロホン宅内器3001bにより生成される。

[0643] プロホン宅外器3001cは、プロホン宅内器3001bより指定された点滅パターンに応じてLEDを点滅させる。

[0644] モバイル端末の代わりとして、PC等のWW3001dにある商品購入サイトへアクセス可能な環境であっても良い。

[0645] モバイル端末3001aからプロホン宅内器3001bへの送信手段としては、NFC通信の他に、宅内ネットワークを用いても良い。

[0646] モバイル端末3001aは、プロホン宅内器3001bを仲介せずに直接プロホン宅外器3001cへ注文番号を送信しても良い。

[0647] 注文者より注文があった場合、宅配注文受信サーバ3001eから宅配者モバイル端末3001fに対して注文番号を送信する。宅配者が宅配先に到着した際、宅配者モバイル端末3001fとプロホン宅外器3001cの双方方で注文番号を基に生成されたLED点滅パターンを用いた光通信を行う。

[0648] 次に、図139～図144を用いて説明する。図139～図144は、発明の実施3の形態における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するため、のフローチャートである。

[0649] 図139は、注文者が注文を行い、注文番号が発行されるまでのフローを示している。以下、図139について解説する。

[0650] 注文者モバイル端末3001aは、スリッパ3002aで、スリッパのWe

b ブラウザまたはアプリで宅配の予約を実施する。そして、図 140 の丸 1 へ進む。

[0651] また、注文者モバイル端末 3001a は、図 140 の丸 2 に続いて、ステップ 3002b で、注文番号送信待ち状態で待機する。続いて、ステップ 3002c で、注文番号送信先機器にタッチされたかを確認する。Yes の場合は、ステップ 3002d へ進み、注文番号をドアホン室内器に NFC タッチして送信（ドアホンがスマホと同一ネットワークに存在する場合はネットワーク経由で送信する方法もある）する。一方、No の場合は、ステップ 3002b に戻る。

[0652] ドアホン宅内器 3001b は、まず、ステップ 3002e で、他端末より LED 点滅の要求待つ。続いて、ステップ 3002f で、スマホより注文番号を受信する。続いて、ステップ 3002g で、受信した注文番号に応じてドアホン室外機の LED 点滅指示を出す。そして、図 142 の丸 3 へ進む。

[0653] ドアホン宅外器 3001c は、まず、ステップ 3002h で、ドアホン宅内器より LED 点滅指示待つ。そして、図 142 の丸 7 へ進む。

[0654] 宅配者モバイル端末 3001f は、ステップ 3002i で、注文通知待ち状態で待機する。続いて、ステップ 3002j で、注文通知 宅配注文サーバより通知されたか否かを確認する。ここで、No の場合は、ステップ 3002i に戻る。Yes の場合は、ステップ 3002k へ進み、注文番号、宅配先住所等の情報を受信する。続いて、ステップ 3002n で、ユーザが受信した注文番号の LED 発光指示または、他機器の LED 発光認識のためにカメラ起動されるまで待機する。そして、図 141 の丸 5 へ進む。

[0655] 図 140 は、注文者が注文者モバイル端末 3001a にて宅配注文を行うまでのフローを示している。以下、図 140 について解説する。

[0656] 宅配注文サーバ 3001e は、まず、ステップ 3003a で、受注番号待つ。続いて、ステップ 3003b で、宅配注文受信したか否かを確認する。ここで、No の場合は、ステップ 3003a へ戻る。Yes の場合は、ステ

ップ3003cへ進み、受信した宅配注文に対して注文番号を発行する。続いて、ステップ3003dで、宅配者に対して宅配注文受信したことを通知して、終了する。

[0657] 注文者モバイル端末3001aは、図139の丸1に続いてステップ3003eで、注文内容を宅配注文サーバが提示するメニューから選択する。続いて、ステップ3003fで、注文を確定して宅配サーバへ送信する。続いて、ステップ3003gで、注文番号を受信したか否かを確認する。ここで、Noの場合は、ステップ3003fに戻る。Yesの場合は、ステップ3003hへ進み、受信した注文番号を表示してドアホン宅内器へのタッチを促す表示を行う。そして、図139の丸2へ進む。

[0658] 図141は、宅配者が宅配者モバイル端末3001fを用いて、宅配先のドアホン宅外器3001cと光通信を行うフローを示している。以下、図141について解説する。

[0659] 宅配者モバイル端末3001fは、図139の丸5に続いて、ステップ3004aで、宅配先のドアホン宅外器3001cのLEDを認識するためにカメラを起動するか否かを確認する。ここで、Noの場合は、図139の丸5へ戻る。

[0660] 一方、Yesの場合は、ステップ3004bへ進み、宅配先ドアホン宅外器のLED点滅を宅配者モバイル端末のカメラにて確認する。

[0661] 次に、ステップ3004cで、ドアホン宅外器のLED発光を認識して注文番号と照合する。

[0662] 次に、ステップ3004dで、ドアホン宅外器のLED点滅が注文番号と合致するか否かを確認する。ここで、Yesの場合は、図143の丸6へ進む。

[0663] なお、Noの場合は、カメラ内に他のLED点滅を確認できるか否かを確認する。そして、Yesの場合は、ステップ3004cへ戻り、Noの場合は、終了する。

[0664] 図142は、ドアホン宅内器3001bとドアホン宅外器3001c間の

注文番号照合を行うフローを示している。以下、図 1 4 2 について解説する。

[0665] ドアホン宅外器 3 0 0 1 c は、図 1 3 9 の丸 7 に続いて、ステップ 3 0 0 5 a で、LED 点滅の指示がドアホン宅内器よりあったか否かを確認する。No の場合は、図 1 3 9 の丸へ戻る。Yes の場合は、ステップ 3 0 0 5 b へ進み、ドアホン宅内器より指示される LED 点滅に従って LED を点滅させる。そして、図 1 4 3 の丸 8 へ進む。

[0666] また、ドアホン宅外器 3 0 0 1 c は、図 1 4 3 の丸 9 に続いて、ステップ 3 0 0 5 c で、ドアホン宅外器のカメラにて認識した LED 点滅をドアホン宅内器へ通知する。そして、図 1 4 4 の丸 1 0 へ進む。

[0667] ドアホン宅内器 3 0 0 1 c は、図 1 3 9 の丸 3 に続いて、ステップ 3 0 0 5 d で、ドアホン宅外器に対して注文番号に応じた LED 点滅指示を実施する。次に、ステップ 3 0 0 5 e で、ドアホン宅外器のカメラが宅配者モバイル端末の LED 点滅を認識するまで待機する。次に、ステップ 3 0 0 5 f で、ドアホン宅外器より LED 点滅を認識したことを通知されたか否かを確認する。ここで、No の場合は、ステップ 3 0 0 5 e へ戻る。Yes の場合は、ステップ 3 0 0 5 g で、ドアホン宅外器の LED 点滅と注文番号を照合する。次に、ステップ 3 0 0 5 h で、ドアホン宅外器の LED 点滅と注文番号が合致したか否かを確認する。Yes の場合は、図 1 4 4 の丸 1 1 へ進む。一方、No の場合は、ステップ 3 0 0 5 i で、ドアホン宅外器へ LED 点滅の中止を指示して、終了する。

[0668] 図 1 4 3 は、注文番号照合後におけるドアホン宅外器 3 0 0 1 c と宅配者モバイル端末 3 0 0 1 f 間のフローを示している。以下、図 1 4 3 について解説する。

[0669] 宅配者モバイル端末 3 0 0 1 f は、図 1 4 1 の丸 6 に続いて、ステップ 3 0 0 6 a で、宅配者モバイル端末の保持する注文番号に応じて LED 点滅を開始する。

[0670] 次に、ステップ 3 0 0 6 b で、LED 点滅部分をドアホン宅外器からカメ

ラが撮影できる範囲に配置する。

[0671] 次に、ステップ3006cで、ドアホン宅外器のカメラが撮影した宅配者モバイル端末のLED点滅とドアホン宅内器の保持する注文番号が合致したかについてドアホン宅外器LED点滅が示しているか否かを確認する。

[0672] ここで、Noの場合は、ステップ3006bへ戻る。一方、Yesの場合は、ステップ3006eへ進み、合致した是非を宅配者モバイル端末に表示して、終了する。

[0673] また、図143に示すように、ドアホン宅外器3001cは、図142の丸8に続いて、ステップ3006fで、ドアホン宅外器のカメラにて宅配者モバイル端末のLED点滅を認識したか否かを確認する。ここで、Yesの場合は、図142の丸9へ進む。Noの場合は、図142の丸へ戻る。

[0674] 図144は、注文番号照合後におけるドアホン宅外器3001cと宅配者モバイル端末3001f間のフローを示している。以下、図144について解説する。

[0675] ドアホン宅外器3001cは、図142の丸11に続いて、ステップ3007aで、ドアホン宅内器の通知したLED点滅が注文番号と合致したかについて通知あったか否かを確認する。ここで、Noの場合は図142の丸11へ戻る。一方、Yesの場合は、ステップ3007bへ進み、ドアホン宅外器にて合致の是非を示すLED点滅を行い、終了する。

[0676] また、図144に示すように、ドアホン宅内器3001bは、図142の丸10に続いて、ステップ3007cで、ドアホン宅内器で配送者が到着したことの表示を呼出し音出力にて注文者に通知する。次に、ステップ3007dで、ドアホン宅外器へLED点滅の中止と注文番号と合致したことを示すLED点滅を指示する。そして、終了する。

[0677] なお、マンションでは宅配先が不在の場合、宅配物を収納する宅配ボックスが玄関等に設置されることがある。宅配者は、宅配時に注文者が不在の場合、宅配ボックスに宅配物を収納する。宅配者モバイル端末3001fのLEDを用いてドアホン宅外器3001cのカメラに対して、光通信を行い宅

配物のサイズを送信することで、ドアホン宅外器 3001c が自動で宅配物のサイズに見合った宅配ボックスのみを利用可能にすることもできる。

[0678] 以上のように、実施の形態 8 によれば、光通信を用いた Web 情報、及び、機器の連携を実現することができる。

[0679] (実施の形態 9)

以下、実施の形態 9 について説明する。

[0680] (サーバへユーザと使用中の携帯電話を登録)

図 145 は、本実施の形態におけるサーバへユーザと使用中の携帯電話を登録する処理を説明するための図である。以下、図 145 を解説する。

[0681] まず、ステップ 4001b で、ユーザがアプリケーションを起動する。

[0682] 次に、ステップ 4001c で、このユーザと携帯電話の情報をサーバに照会する。

[0683] 次に、ステップ 4001d で、ユーザ情報と使用中の携帯電話の情報がサーバの DB に登録されているかどうかを確認する。

[0684] Yes の場合は、ステップ 4001f へ進み、並行処理として (処理 a) ユーザ音声特性の解析を開始し、図 147 の B へ進む。

[0685] 一方、No の場合は 4001e へ進み、DB の携帯電話テーブルに携帯電話 ID とユーザ ID を登録し、図 147 の B へ進む。

[0686] (処理 a : ユーザ音声特性の解析)

図 146 は、本実施の形態におけるユーザ音声特性の解析を行う処理を説明するための図である。以下、図 146 を解説する。

[0687] まず、ステップ 4002a で、マイクから集音を行う。

[0688] 次に、ステップ 4002b で、音声認識の結果集音した音声はユーザの声と推定されるかどうかを確認する。ここで、No の場合はステップ 4002a に戻る。

[0689] Yes の場合はステップ 4002c へ進み、発生内容はこのアプリケーションで使用するキーワードか (「次へ」「戻る」等) どうかを確認する。Yes の場合は、ステップ 4002f へ進み、音声データをサーバのユーザキ

ーワード音声テーブルに登録し、ステップ4002dへ進む。一方、Noの場合は、ステップ4002dへ進む。

[0690] 次に、ステップ4002dで、音声特性（周波数、音圧、発話速度）を解析する。

[0691] 次に、ステップ4002eで、解析結果を携帯電話とサーバのユーザ音声特性テーブルに登録する。

[0692] （音声認識処理の準備）

図147は、本実施の形態における音声認識処理の準備を行う処理を説明するための図である。以下、図147を解説する。

[0693] まず、図中のBに続いて、ステップ4003aで、（ユーザ操作）調理メニュー一覧を表示させる操作を行う。

[0694] 次に、ステップ4003bで、調理メニュー一覧をサーバから取得する。

[0695] 次に、ステップ4003cで、調理メニュー一覧を携帯画面に表示する。

[0696] 次に、ステップ4004dで、携帯電話に接続されたマイクから集音を開始する。

[0697] 次に、ステップ4003eで、並行処理として（処理b）周辺の集音機器からの集音を開始する。

[0698] 次に、ステップ4003fで、並行処理として（処理c）環境音特性の解析を開始する。

[0699] 次に、ステップ4003gで、並行処理として（処理d）周辺に存在する音声出力機器からの音声のキャンセルを開始する。

[0700] 次に、ステップ4003hで、ユーザ音声特性をサーバのDBから取得する。

[0701] 最後に、ステップ4003iで、ユーザ音声の認識を開始し、図151のCへ進む。

[0702] （処理b：周辺の集音機器からの集音）

図148は、本実施の形態における周辺の集音機器からの集音を行う処理を説明するための図である。以下、図148を解説する。

- [0703] まず、ステップ4004aで、携帯電話から通信可能で、集音が可能な機器（集音機器）を探索する。
- [0704] 次に、ステップ4004bで、集音機器を発見したかどうかを確認する。
- [0705] ここで、Noの場合は終了する。Yesの場合は、ステップ4004cへ進み、集音器機の位置情報とマイク特性情報をサーバから取得する。
- [0706] 次に、ステップ4004dで、サーバに情報が存在するかどうかを確認する。
- [0707] Yesの場合は、ステップ4004eへ進み、集音機器の設置位置は携帯電話の位置から十分近くでありユーザの音声を集音できそうかどうかを確認する。なお、ステップ4004eでNoの場合は、ステップ4004aへ戻る。一方、ステップ4004eでYesの場合は、ステップ4004fへ進み、集音機器に集音を開始させる。続いて、ステップ4004gで、集音処理終了の命令があるまで集音機器で集音した音声を携帯電話に送信させる。なお、集音した音声をそのまま携帯電話に送信させず音声認識を行った結果を携帯電話に送信させるとしても良い。また、携帯に送信された音声は携帯電話に接続されたマイクから集音された音声と同様に処理して、ステップ4004aへ戻る。
- [0708] なお、ステップ4004dで、Noの場合は、ステップ4004hへ進み、集音機器に集音を開始させる。続いて、ステップ4004iで、携帯電話から信号音を出力する。続いて、ステップ4004jで、集音機器で集音した音声を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ4004kで、集音機器から送られた音声から信号音を認識できたかどうかを確認する。ここで、Yesの場合は、ステップ4004gへ進み、Noの場合は、ステップ4004aへ戻る。
- [0709] （処理c：環境音特性の解析）
- 図149は、本実施の形態における環境音特性の解析処理を説明するための図である。以下、図149を解説する。
- [0710] まず、ステップ4005fで、このユーザの所有する機器のうち位置が電

子レンジの位置から十分遠いものを除いた機器のリストを取得する。これらの機器の発する音のデータをDBから取得する。

[0711] 次に、ステップ4005gで、取得した音データの特徴（周波数、音圧等）を解析し環境音特性として保持する。なお、電子レンジの近くにある炊飯器等の発する音は特に誤認識が起こりやすいため高い重要度を設定して保持する。

[0712] 次に、ステップ4005aで、マイクから集音する。

[0713] 次に、ステップ4005bで、集音した音声はユーザの声かどうかを確認し、Yesの場合は、ステップ4005aへ戻る。Noの場合は、ステップ4005cへ進み、集音した音声の特徴（周波数、音圧）を解析する。

[0714] 次に、ステップ4005dで、解析結果から環境音特性を更新する。

[0715] 次に、ステップ4005eで、終了フラグが立っているかどうかを確認し、Yesの場合は、終了する。Noの場合は、ステップ4005aへ戻る。

[0716] （処理d：周辺に存在する音声出力機器からの音声をキャンセル）

図150は、本実施の形態における周辺に存在する音声出力機器からの音声をキャンセルする処理を説明するための図である。以下、図150を解説する。

[0717] まず、ステップ4006aで、通信可能な機器で、音声出力の可能な機器（音声出力機器）を探索する。

[0718] 次に、ステップ4006bで、音声出力機器を発見したかどうかを確認し、Noの場合は、終了する。Yesの場合は、ステップ4006cへ進み、様々な周波数を含んだ信号音を音声出力機器に出力させる。

[0719] 次に、ステップ4006dで、携帯電話、及び、図148の集音機器（各集音機器）で集音を行い音声出力機器から出力させた信号音を集音する。

[0720] 次に、ステップ4006eで、信号音を集音・認識できたかどうかを確認して、Noの場合は、終了する。Yesの場合は、ステップ4006fへ進み、音声出力機器から各集音機器までの伝送特性（周波数毎の出力音量と集音される音量の関係、及び、信号音出力から集音までの遅延時間）を解析す

る。

[0721] 次に、ステップ4006gで、音声出力機器が出力している音声データは携帯電話からアクセス可能かどうかを確認する。

[0722] ここで、Yesの場合は、ステップ4006hへ進み、キャンセル処理終了の命令があるまで音声出力機器から出力している音声ソース、出力箇所、音量を取得し伝送特性を考慮しつつ各集音機器で集音した音声から音声出力機器で出力した音声をキャンセルする。ステップ4006aへ戻る。一方、Noの場合は、ステップ4006iへ進み、キャンセル処理終了の命令があるまで音声出力機器から出力している音声を取得し伝送特性を考慮しつつ各集音機器で集音した音声から音声出力機器で出力した音声をキャンセルして、ステップ4006aへ戻る。

[0723] (調理メニューの選択と電子レンジへの運転内容設定)

図151は、本実施の形態における調理メニューの選択と電子レンジへの運転内容設定を行う処理を説明するための図である。以下、図151を解説する。

[0724] まず、図中のCに続いて、ステップ4007aで、(ユーザ操作)調理したいメニューを選択する。

[0725] 次に、ステップ4007bで、(ユーザ操作)レシピパラメータ(調理する分量、味の濃さ、焼き加減等)を設定する。

[0726] 次に、ステップ4007cで、レシピパラメータに合わせたレシピデータ、電子レンジ運転内容設定コマンドをサーバから取得する。

[0727] 次に、ステップ4007dで、電子レンジに埋め込まれた非接触ICタグに携帯電話をタッチさせるようユーザへ促す。

[0728] 次に、ステップ4007eで、電子レンジへのタッチを検知するかどうかを確認する。

[0729] ここで、Noの場合は、ステップ4007eへ戻る。Yesの場合は、ステップ4007fへ進み、サーバから取得しておいた電子レンジの設定コマンドを電子レンジに送信する。これにより、このレシピに必要な電子レンジ

の設定は全て行われユーザは電子レンジの運転開始ボタンを押すだけで調理が可能となる。

[0730] 次に、ステップ4007gで、（処理e）電子レンジ用の通知音をサーバ等のDBから取得し電子レンジへ設定する。

[0731] 次に、ステップ4007hで、（処理f）電子レンジの通知音の調整し、図155のDへ進む。

[0732] （処理e：電子レンジ用の通知音をサーバ等のDBから取得し電子レンジへ設定）

図152は、本実施の形態における電子レンジ用の通知音をサーバ等のDBから取得し電子レンジへ設定する処理を説明するための図である。以下、図152を解説する。

[0733] まず、ステップ4008aで、ユーザが、電子レンジに埋め込まれた非接触ICタグに携帯電話を近づける（＝タッチする）。

[0734] 次に、ステップ4008bで、この携帯電話向けの通知音データ（電子レンジの操作時や運転終了時に出力する音のデータ）が電子レンジに登録されているかどうかを電子レンジに問い合わせる。

[0735] 次に、ステップ4008cで、この携帯電話向けの通知音データが電子レンジに登録されているかどうかを確認する。

[0736] ここで、Yesの場合は、終了する。Noの場合は、ステップ4008dへ進み、この携帯電話向けの通知音データが携帯に登録されているかどうかを確認する。Yesの場合は、ステップ4008hへ進み、携帯電話に登録されている通知音データを電子レンジに登録して、終了する。一方、Noの場合は、ステップ4008eへ進み、サーバまたは携帯電話または電子レンジのDBを参照する。

[0737] 次に、ステップ4008fで、この携帯電話向けの通知音データ（この携帯電話が認識しやすい通知音のデータ）がDBにある場合そのデータを、ない場合は、一般的な携帯電話向けの通知音データ（一般的に携帯電話が認識しやすい通知音のデータ）をDBから取得する。

[0738] 次に、ステップ4008gで、取得した通知音データを携帯電話に登録する。

[0739] 次に、ステップ4008hで、携帯電話に登録されている通知音データを電子レンジに登録して、終了する。

[0740] (処理f：電子レンジの通知音の調整)

図153は、本実施の形態における電子レンジの通知音の調整を行う処理を説明するための図である。以下、図153を解説する。

[0741] まず、ステップ4009aで、携帯電話に登録されているこの電子レンジの通知音データを取得する。

[0742] 次に、ステップ4009bで、この端末用の通知音の周波数と環境音の周波数との重なりが一定以上かどうかを確認する。

[0743] ここで、Noの場合は、終了する。

[0744] 一方、Yesの場合は、ステップ4009cへ進み、通知音の音量を環境音に比べて十分大きな音量に設定する。または通知音の周波数を変更する。

[0745] ここで、周波数を変更した通知音の作成方法の一例を挙げると、電子レンジが図154の(c)の音を出力可能であれば(c)のパターンで通知音を作成して、終了する。(c)が不可で(b)が可能であれば(b)のパターンで通知音を作成して、終了する。(a)のみ可能であれば(a)のパターンで通知音を作成して、終了する。

[0746] 図154は、本実施の形態における電子レンジに設定する通知音の波形の例を示す図である。

[0747] 図154の(a)に示す波形は単純な矩形波で、ほとんどの音声出力装置で出力可能である。通知音以外の音声と混同しやすいため、数回出力し、そのうちの幾つかを認識できれば、その通知音が鳴ったと認識する等の対応をすべきである。

[0748] 図154の(b)に示す波形は、短時間の矩形波により、(a)の波形を細かく区切ったような波形であり、音声出力装置の動作クロックが十分に速ければ出力可能である。この音は、人間の耳には(a)の音と同様に聞こえ

るが、機械認識においては、(a)よりも情報量が多く、通知音以外の音と混同しにくいという性質がある。

[0749] 図154の(c)に示す波形は、音声出力部分の時間的長さを変えたものであり、PWM波形と呼ばれる。(b)よりも出力することは難しいが、(b)よりも情報量が多く、認識率を向上させたり、電子レンジから携帯電話に伝えたい情報を同時に伝えることも可能である。

[0750] なお、図154の(b)(c)の波形は、図154の(a)よりも誤認識の可能性は低いが、図154の(a)と同様に、同じ波形を数回繰り返すことで、より認識率を向上させることが出来る。

[0751] (調理内容の表示)

図155は、本実施の形態における電子レンジに設定する通知音の波形の例を示す図である。以下、図155を解説する。

[0752] まず、図中のDに続いて、ステップ4011aで、調理内容を表示する。

[0753] 次に、ステップ4011bで、調理内容が電子レンジの運転かどうかを確認する。

[0754] ここで、Yesの場合は、ステップ4011cへ進み、電子レンジに食材を入れ運転開始ボタンを押下するようユーザへ通知して、図156のEへ進む。

[0755] 一方、Noの場合は、ステップ4011dへ進み、調理内容を表示して、図中のFに進むか、ステップ4011eに進む。

[0756] ステップ4011eでは、ユーザの操作がどうなのかを確認する。アプリケーション終了の場合は、終了する。

[0757] 一方、表示内容の変更操作・手入力(ボタン押下等)・音声入力(「次へ」「前へ」等)の場合は、ステップ4011fへ進み、表示内容変更の結果調理が終了かどうかを確認する。ここで、Yesの場合は、ステップ4011gへ進み、調理終了をユーザへ通知して、終了する。Noの場合は、ステップ4011aへ進む。

[0758] (電子レンジの通知音の認識)

図 1 5 6 は、本実施の形態における電子レンジの通知音の認識を行う処理を説明するための図である。以下、図 1 5 6 を解説する。

[0759] まず、図中の E に続いて、ステップ 4 0 1 2 a で、並行処理として（処理 g）周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識を開始する。

[0760] 次に、ステップ 4 0 1 2 f で、並行処理として（処理 i）携帯電話操作状態の確認を開始する。

[0761] 次に、ステップ 4 0 1 2 g で、並行処理として（処理 j）ユーザ位置の追跡を開始する。

[0762] 次に、ステップ 4 0 1 2 b で、認識内容について確認する。

[0763] ここで、ボタン押下の通知音を認識した場合は、ステップ 4 0 1 2 c へ進み、設定変更を登録し、ステップ 4 0 1 2 b へ戻る。ユーザによる操作を認識した場合は、図 1 5 5 の F へ進む。電子レンジに食材を入れ運転開始ボタンを押下するように表示してから運転時間経過後に（運転終了の通知音または電子レンジの扉を開く音）を認識した場合は、ステップ 4 0 1 2 e で、（処理 h）電子レンジの運転終了をユーザへ通知し、図 1 5 5 の G へ進む。運転開始の通知音を認識した場合は、ステップ 4 0 1 2 d へ進み、運転時間が経過するまで待機し、ステップ 4 0 1 2 e へ進み、（処理 h）電子レンジの運転終了をユーザへ通知して、図 1 5 5 の G へ進む。

[0764] （処理 g：周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識）

図 1 5 7 は、本実施の形態における周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識を行う処理を説明するための図である。以下、図 1 5 7 を解説する。

[0765] まず、ステップ 4 0 1 3 a で、携帯電話から通信可能で、集音が可能な機器（集音機器）を探索する。

[0766] 次に、ステップ 4 0 1 3 b で、集音機器を発見したかどうかを確認する。

[0767] ここで、N o の場合は、終了する。一方、Y e s の場合は、ステップ 4 0 1 3 c へ進み、集音器機の位置情報とマイク特性情報をサーバから取得する。

[0768] 次に、ステップ4013dで、サーバに情報が存在するかどうかを確認する。

[0769] Yesの場合は、ステップ4013rへ進み、集音機器の設置位置は電子レンジから十分近く通知音を集音できそうかどうかを確認する。

[0770] ここで、ステップ4013rにおいて、Noの場合は、ステップ4013aへ戻る。Yesの場合は、ステップ4013sへ進み、集音機器の演算装置は音声認識が可能かどうかを確認する。ステップ4013sにおいて、Yesの場合は、ステップ4013uで、電子レンジの通知音認識のための情報を集音機器に送信する。続いて、ステップ4013vで、集音機器に集音と音声認識を開始させ認識結果を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ4013qで、次の調理段階に進むまで電子レンジの通知音の認識処理を行わせ認識結果を携帯電話へ送信させる。一方、ステップ4013sで、Noの場合は、ステップ4013tへ進み、集音機器に集音を開始させ集音音声を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ4013jで、次の調理段階に進むまで集音した音声を携帯電話へ送信させ、携帯電話で電子レンジの通知音を認識する。

[0771] なお、ステップ4013dで、Noの場合は、ステップ4013eへ進み、集音機器の演算装置は音声認識が可能かどうかを確認する。

[0772] Yesの場合は、ステップ4013kへ進み、電子レンジの通知音認識のための情報を集音機器に送信する。続いて、ステップ4013mで、集音機器に集音と音声認識を開始させ、認識結果を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ4013nで、電子レンジの通知音を鳴らす。続いて、ステップ4013pで、集音機器で前記通知音を認識できたかどうかを確認する。ステップ4013pで、Yesの場合は、4013qへ進み、次の調理段階に進むまで電子レンジの通知音の認識処理を行わせ認識結果を携帯電話へ送信させて、ステップ4013aへ戻る。ステップ4013pでNoの場合は、ステップ4013aへ戻る。

[0773] また、ステップ4013eで、Noの場合は、ステップ4013fへ進み

、集音機器に集音を開始させ集音音声を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ4013gで、電子レンジの通知音を鳴らす。続いて、ステップ4013hで、集音機器から送られた音声に認識処理を行う。続いて、ステップ4013iで、前記通知音を認識できたか？どうかを確認する。ここで、Yesの場合は、4013jへ進み、次の調理段階に進むまで集音した音声携帯電話へ送信させ、携帯電話で電子レンジの通知音を認識して、ステップ4013aへ戻る。Noの場合は、ステップ4013aへ戻る。

[0774] (処理h：電子レンジの運転終了をユーザへ通知)

図158は、本実施の形態における電子レンジの運転終了をユーザへ通知する処理を説明するための図である。以下、図158を解説する。

[0775] まず、ステップ4013aで、携帯電話を使用中またはセンサデータにより携帯電話が移動中と判断可能かどうかを確認する。なお、Yesの場合は、ステップ4014mへ進み、携帯電話の画面表示や音声や振動等を用いてユーザへ電子レンジの運転終了を通知して、終了する。

[0776] 一方、ステップ4013aで、Noの場合は、ステップ4014bへ進み、ユーザがログインしているPC等で操作中の機器（ユーザ操作中機器）を探索する。

[0777] 次に、ステップ4014cで、ユーザ操作中機器を発見したかどうかを確認する。なお、Yesの場合は、ユーザ操作中機器の画面表示等を用いてユーザへ電子レンジの運転終了を通知し、終了する。

[0778] 一方、ステップ4014cで、Noの場合は、ステップ4014eへ進み、携帯電話から通信可能で、画像取得が可能な機器（撮像機器）を探索する。

[0779] 次に、ステップ4014fで、撮像機器を発見したかどうかを確認する。

[0780] ここで、Yesの場合は、ステップ4014pへ進み、撮像機器に撮像させ、撮像機器にユーザの顔データを送信しユーザの顔認識を行う。または撮像画像を携帯電話またはサーバへ送らせ画像の送信先でユーザの顔認識を行う。

[0781] 続いて、ステップ4014qで、ユーザの顔を認識したかどうかを確認する。Noの場合は、ステップ4014eへ戻る。Yesの場合は、ステップ4014rへ進み、ユーザを発見した機器（発見機器）に表示装置や発声装置があるかどうかを確認する。ステップ4014rでYesの場合は、ステップ4014sへ進み、機器に付属の装置を用いてユーザへ電子レンジの運転終了を通知して、終了する。

[0782] また、ステップ4014fで、Noの場合は、ステップ4014gへ進み、携帯電話から通信可能で、集音が可能な機器（集音機器）を探索する。

[0783] また、ステップ4014hで、Noの場合は、ステップ4014iへ進み、その他機器の操作や歩行振動等の手段でユーザの位置を特定可能な機器を発見する。続いて、ステップ4014mへ進み、携帯電話の画面表示や音声や振動等を用いてユーザへ電子レンジの運転終了を通知して、終了する。

[0784] なお、ステップ4014iで、Yesの場合は、ステップ4014rへ進み、ユーザを発見した機器（発見機器）に表示装置や発声装置があるかどうかを確認する。ここで、Noの場合は、ステップ4014tへ進み、発見機器の位置情報をサーバから取得する。

[0785] 続いて、ステップ4014uで、発見機器の近くにあり、表示装置や発声装置のある機器（通知機器）を探索する。続いて、ステップ4014vで、通知機器からユーザまでの距離を考慮し、画面表示、または、十分な音量の音声でユーザへ電子レンジの運転終了を通知して、終了する。

[0786] （処理i：携帯電話操作状態の確認）

図159は、本実施の形態における携帯電話操作状態の確認を行う処理を説明するための図である。以下、図159を解説する。

[0787] まず、ステップ4015aで、携帯電話を操作中か、または携帯電話が移動しているか、または携帯電話に接続された入出力装置に入出力があるか、または映像や音楽を再生中か、または携帯電話から近い位置にある機器が操作中か、または携帯電話から近い位置にある機器のカメラや各種センサでユーザが認識されているかどうかを確認する。

[0788] ここで、Y e sの場合は、ステップ4 0 1 5 bへ進み、ユーザの位置はこの携帯電話から近い確率が高いと認識して、ステップ4 0 1 5 aへ戻る。

[0789] 一方、N oの場合は、ステップ4 0 1 5 cへ進み、携帯電話から遠い位置にある機器が操作中か、または携帯電話から遠い位置にある機器のカメラや各種センサでユーザが認識されているか、または充電中かどうかを確認する。

[0790] ステップ4 0 1 5 cにおいて、Y e sの場合は、ステップ4 0 1 5 dへ進み、ユーザの位置はこの携帯電話から遠い確率が高いと認識して、ステップ4 0 1 5 aへ戻る。ステップ4 0 1 5 cにおいて、N oの場合は、ステップ4 0 1 5 aへ戻る。

[0791] (処理 j : ユーザ位置の追跡)

図160は、本実施の形態におけるユーザ位置の追跡を行う処理を説明するための図である。以下、図160を解説する。

[0792] まず、ステップ4 0 1 6 aで、方位センサや位置センサや9軸センサにより携帯電話が移動されていると判断されるかどうかを確認する。なお、9軸センサは、加速度センサ、角速度センサ、および地磁気センサのうちの少なくとも1つからなるセンサである。

[0793] ステップ4 0 1 6 aでY e sの場合は、ステップ4 0 1 6 bへ進み、携帯電話とユーザの位置をDBに登録し、ステップ4 0 1 6 aへ戻る。

[0794] 一方、ステップ4 0 1 6 aでN oの場合は、ステップ4 0 1 6 cへ進み、携帯電話から通信可能で、カメラやマイクや人感センサ等のユーザの位置やユーザが存在することを検知することが可能な機器（ユーザ探知機器）を探索する。

[0795] 次に、ステップ4 0 1 6 dで、集音機器を発見するかどうかを確認する。ステップ4 0 1 6 dで、N oの場合は、ステップ4 0 1 6 aへ戻る。

[0796] ステップ4 0 1 6 dで、Y e sの場合は、ステップ4 0 1 6 eへ進み、ユーザ探知機器でユーザを探知するかどうかを確認する。ステップ4 0 1 6 eでN oの場合は、ステップ4 0 1 6 aへ戻る。

- [0797] ステップ4016eでYesの場合は、ステップ4016fへ進み、ユーザの探知を携帯電話へ送信させる。
- [0798] 次に、ステップ4016gで、ユーザ探知機器の付近にユーザが存在することをDBに登録する。
- [0799] 次に、ステップ4016hで、DBにユーザ探知機器の位置情報があれば取得しユーザの位置を特定して、ステップ4016aへ戻る。
- [0800] 図161は、音声出力装置からの音声をキャンセルしつつ、家電の通知音を認識し、通信可能な電子機器にユーザ（操作者）の現在位置を認識させ、ユーザ位置の認識結果から、ユーザ位置に近い位置にある機器にユーザへの通知を行わせることを示した図である。また、図162は、本実施の形態におけるサーバ、または、携帯電話、または、電子レンジに保持するデータベースの内容を示す図である。
- [0801] 図162に示すように、電子レンジテーブル4040aには、電子レンジの機種と、出力可能な音を特定するデータ（スピーカ特性、変調方式等）と、各種携帯電話機種毎に、その携帯電話が認識しやすい特性を持った通知音のデータと、一般的な携帯電話が平均して認識しやすい通知音データとを対応付けて保持する。
- [0802] 携帯テーブル4040bには、携帯電話の各個体と、その携帯電話の機種と、その携帯電話を使用するユーザと、その携帯電話の位置を示すデータとを対応付けて保持する。
- [0803] 携帯機種テーブル4040cでは、携帯電話の機種と、その携帯電話機種に付属のマイク等の集音特性とを対応付けて保持する。
- [0804] ユーザ音声特性テーブル4040dでは、ユーザと、そのユーザの声の音響特性とを対応付けて保持する。
- [0805] ユーザキーワード音声テーブル4040eでは、ユーザと、「次へ」「戻る」などの携帯電話が認識しようとするキーワードをそのユーザが発声したときの音声波形データを対応づけて保持する。なお、このデータは、音声波形データそのものではなく、これを扱いやすい形に解析・変形したものと

ても良い。

[0806] ユーザ所有機器位置テーブル4040fでは、ユーザと、ユーザの所有する機器と、その機器の位置データとを対応付けて保持する。

[0807] ユーザ所有機器位置テーブル4040gでは、ユーザと、ユーザの所有する機器と、その機器の発する通知音や運転音等の音のデータとを対応付けて保持する。

[0808] ユーザ位置テーブル4040hでは、ユーザと、ユーザの位置のデータを対応付けて保持する。

[0809] また、図163は、本実施の形態におけるユーザが携帯電話に表示された調理手順を基に調理を行い、また、「次へ」「戻る」等の音声によって携帯電話の表示内容をユーザが操作することを示す図である。図164は、本実施の形態における電子レンジの運転を開始し、運転終了を待っている間や、煮物を煮込んでいる間等の時間に、ユーザが他の場所へ移動していることを示す図である。図165は、ネットワークを介して携帯電話と接続されており、かつ、カメラやマイクや人感センサ等の、ユーザの位置の認識やユーザが存在していることを認識することができる機器に対して、携帯電話からユーザを探知する命令を送信することを示す図である。図166は、ユーザの探知の例として、テレビに付属したカメラでユーザの顔を認識し、また、エアコンの人感センサでユーザの移動や存在を認識していることを示す図である。なお、この認識処理は、テレビやエアコンで行なっても良いし、画像データ等を携帯電話やサーバに送信し、送信先で認識処理を行なっても良い。ただし、プライバシー保護の観点からは、ユーザのデータを外部サーバに送信すべきではない。

[0810] 図167は、ユーザを探知した機器から、ユーザを探知したことや、探知した機器からユーザまでの相対位置を、携帯電話に送信することを示す図である。

[0811] このように、ユーザを探知した機器の位置情報がDBに存在すれば、ユーザの位置を特定することが可能である。

[0812] 図168は、本実施の形態における電子レンジの運転終了音を、携帯電話が認識することを示す図である。図169は、電子レンジの運転終了を認識した携帯電話が、ユーザを探知している機器のうち、画面表示機能や音声出力機能を持った機器（本図ではユーザの正面にあるテレビ）に、電子レンジの運転終了をユーザへ通知させる命令を送信することを示す図である。

[0813] 図170は、前記の命令を受け取った機器が、通知内容をユーザへ通知する（本図では、テレビの画面に、電子レンジの運転が終了したことを表示する）ことを示す図である。図171は、電子レンジの運転終了音を、ネットワークを介して携帯電話と接続されており、マイクを備えており、電子レンジの付近に存在する機器が認識することを示す図である。図172は、電子レンジの運転終了を、これを認識した機器から携帯電話へ通知することを示す図である。図173は、携帯電話が電子レンジの運転終了の通知受け取ったとき、携帯電話がユーザの付近にあれば、携帯電話の画面表示や音声出力等を用いて、電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。

[0814] 図174は、電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。具体的には、図174は、携帯電話が電子レンジの運転終了の通知受け取ったとき、携帯電話がユーザの付近になれば、ユーザを探知している機器のうち、画面表示機能や音声出力機能を持った機器（本図ではユーザの正面にあるテレビ）に、電子レンジの運転終了をユーザへ通知させる命令を送信し、その命令を受け取った機器が、電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。携帯電話が充電器に接続されているときは、携帯電話は電子レンジの近くにも、ユーザの近くにも存在しないことが多く、本図に示す状況が起こりやすいことを示している。

[0815] 図175は、電子レンジの運転終了の通知を受けたユーザがキッチンに移動することを示す図である。なお、このとき、携帯電話は次の調理内容を表示している。また、携帯電話は、音声等によりユーザがキッチンへ移動したことを認識し、ちょうど良いタイミングで次の調理手順の解説を始めても良

い。

[0816] 図176は、電子レンジから無線通信で携帯電話に、運転終了等の情報を送信し、携帯電話から、ユーザのしているテレビに通知命令を行い、テレビの画面表示や音声でユーザに通知を行うことを示す図である。

[0817] なお、情報ソース機器（本図では電子レンジ）と携帯電話との通信、及び、携帯電話とユーザに通知を行う機器（本図ではテレビ）との通信は、家庭内LANや、直接の無線通信、特に、700MHz～900MHz台の無線通信等が利用できる。また、ここでは携帯電話をハブとして利用しているが、通信能力を持つ他の機器を携帯電話の代わりに利用しても良い。

[0818] 図177は、電子レンジから無線通信で、ユーザのしているテレビに運転終了などの情報を送信し、テレビの画面表示や音声を用いてユーザに通知を行うことを示す図である。これは、図176でハブとしての役割を担っていた携帯電話を介さない場合の動作を示す。

[0819] 図178は、1階のエアコンが何らかの情報通知を行う場合に、2階のエアコンに情報を送信し、2階のエアコンから携帯電話に情報を送信し、携帯電話からユーザのしているテレビに通知命令を行い、テレビの画面表示や音声でユーザに通知を行うことを示す図である。これは、情報ソース機器（本図では1階のエアコン）からハブとなる携帯電話に直接通信ができない場合に、通信が可能な他の機器に情報を送信し、携帯電話までの通信を行うことを示している。

[0820] 図179は、遠隔地にいるユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。具体的には、図179は、電子レンジから音声や光や無線通信等を介して通知を受けた携帯電話から、インターネットやキャリア通信を通して、遠隔地にいるユーザへ情報の通知を行うことを示している。図180は、電子レンジから、ハブとなる携帯電話へ直接通信が行えない場合に、パソコン等を経由して、携帯電話に情報を送信することを示した図である。図181は、図180の通信を受けた携帯電話から、情報通信経路を逆に辿って電子レンジに操作命令等の情報を送信することを示す図である。

[0821] なお、携帯電話は、図180の情報を受けて自動で情報を送信しても良いし、その情報をユーザに通知し、その通知を受けてユーザが行った操作の情報を送信しても良い。

[0822] 図182は、情報ソース機器であるエアコンから、ハブとなる携帯電話に直接の通信が不可能である場合に、ユーザに情報の通知を行なうことを示した図である。具体的には、図182は、情報ソース機器であるエアコンから、ハブとなる携帯電話に直接の通信が不可能である場合に、まず、丸1でパソコン等の、携帯電話への通信のステップとなる機器に情報を送信し、丸2と丸3で、インターネットやキャリア通信網を通じてパソコンから携帯電話へ情報を送信し、携帯電話は自動でその情報を処理し、或いは、携帯電話を持っているユーザの操作を受けて、丸4と丸5で、インターネットやキャリア通信網を通じて情報をパソコンに送信し、丸6で、パソコンは通知したいユーザに通知が可能な機器（本図ではテレビ）に通知命令を送信し、丸7で、テレビの画面表示や音声を用いてユーザに情報の通知を行なうことを示している。

[0823] このような状況は、エアコンからの通知情報を受取るべきユーザと、携帯電話を使用しているユーザが異なる場合に起こりやすい。

[0824] なお、本図では、パソコンと携帯電話の間の通信にインターネットやキャリア通信網を介しているが、家庭内LANや直接通信等で通信を行なっても良い。

[0825] 図183は、700～900MHzの電波を用いた通信装置を利用したシステムについて説明するための図である。具体的には、図183の構成では、700～900MHzの電波（以下G電波と呼ぶ）を用いた通信装置（以下G装置と呼ぶ）を利用したシステムについて説明しており、G装置付きの電子レンジからG装置付きの3階の携帯電話にG電波を用いて情報を送信し、G装置付きの3階の携帯電話から、家庭内ネットワークを利用してG装置のない2階の携帯電話に情報を送信し、2階の携帯電話からユーザへ情報の通知を行うことを示している。

- [0826] なお、G装置付きの機器間の通信の登録・認証には、両機器に付属のNFCを用いた方法が考えられる。また、いずれかの機器にNFCがない場合には、登録モードとして、10～20cm程度の距離でのみ通信が可能となるようにG電波の出力を下げ、双方の機器を近づけ、通信が成功した場合に、G装置間の通信の登録・認証を行う方法が考えられる。
- [0827] また、情報ソース機器（本図では電子レンジ）は、G装置を備えていれば、電子レンジ以外の機器であっても良い。
- [0828] また、情報ソース機器と情報通知機器（本図では2階の携帯電話）の中継を行う機器（本図では3階の携帯電話）は、G電波と家庭内ネットワークにアクセス可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやエアコンやスマートメータ等の機器でも良い。
- [0829] また、情報通知機器は、家庭内ネットワークにアクセス可能であり、画面表示や音声出力等を用いてユーザへの通知が可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやテレビ等の機器でも良い。
- [0830] 図184は、遠隔地の携帯電話がユーザに情報を通知することを示す図である。具体的には、図184は、G装置付きのエアコンからG装置付きの宅内の携帯電話に情報を送信し、宅内の携帯電話から、インターネットやキャリア通信網を通じて、遠隔地の携帯電話に情報を送信し、遠隔地の携帯電話でユーザに情報を通知することを示している。
- [0831] なお、情報ソース機器（本図ではエアコン）は、G装置を備えていれば、電子レンジ以外の機器であっても良い。
- [0832] また、情報ソース機器と情報通知機器（本図では遠隔地の携帯電話）の中継を行う機器（本図では宅内の携帯電話）は、G電波とインターネットやキャリア通信網にアクセス可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやエアコンやスマートメータ等の機器でも良い。
- [0833] なお、情報通知機器は、インターネットやキャリア通信網にアクセス可能であり、画面表示や音声出力等を用いてユーザへの通知が可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやテレビ等の機器でも良い。

[0834] 図185は、遠隔地の携帯電話がユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。具体的には、図185は、G装置のない電子レンジの通知音をG装置付きのテレビが認識し、テレビがG電波を介してG装置付きの宅内の携帯電話に情報を送信し、宅内の携帯電話からインターネットやキャリア通信網を介して遠隔地の携帯電話に情報を送信し、遠隔地の携帯電話がユーザへ情報の通知を行うことを示している。

[0835] なお、情報ソース機器（本図では電子レンジ）は、他の機器でも同様であり、情報ソース機器の通知を、通知認識機器（本図ではテレビ）が認識する方法は、音声ではなく、発光状態等であっても同様である。

[0836] また、通知認識機器も、G装置付きの他の機器であっても同様である。また、通知認識機器と情報通知機器（本図では遠隔地の携帯電話）の中継を行う機器（本図では宅内の携帯電話）は、G電波とインターネットやキャリア通信網にアクセス可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやエアコンやスマートメータ等の機器でも良い。

[0837] なお、情報通知機器は、インターネットやキャリア通信網にアクセス可能であり、画面表示や音声出力等を用いてユーザへの通知が可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやテレビ等の機器でも良い。

[0838] また、図186は、図185と同様の場合において、通知認識機器（本図では2階のテレビ）と情報通知機器（本図では遠隔地の携帯電話）の中継を行う機器（図185では宅内の携帯電話）に代わって、2階のテレビが中継機器の役割を果たした場合の図である。

[0839] 以上により、本実施の形態の装置は、以下の機能を実現する。

- [0840] ・アプリケーションの利用を通じて、ユーザの音声特性を学習する機能
- ・携帯電話から通信可能で、集音機能を持つ機器のうち、携帯電話から発した音を集音可能な集音機器を見つけ出す機能
 - ・携帯電話から通信可能で、集音機能を持つ機器のうち、電子機器から発した音を集音可能な集音機器を見つけ出す機能
 - ・集音機器で集音した音声をそのまま、あるいは、音声認識結果を携帯電話

に送信させる機能

- ・ 環境音の特性を解析し、音声認識の精度を向上させる機能
- ・ ユーザの所有する機器から出力され得る音声をDBから取得し、音声認識の精度を向上させる機能
- ・ 携帯電話から通信可能で、音声出力機能を持つ機器のうち、その機器が発した音声を携帯電話や集音機器が集音可能な音声出力機器を見つけ出す機能
- ・ 音声出力機器から出力される音声データを取得し、伝送特性を考慮して集音音声から差し引くことで、集音音声から不要な音声をキャンセルする機能
- ・ 調理レシピのパラメータ入力を受け、ユーザに指示を行う調理手順と、調理機器をコントロールするためのコントロールデータをサーバから取得する機能
- ・ 機器の出力可能な音のデータを基に、機器の発する通知音を、携帯電話や集音機器が認識しやすいように設定する機能
- ・ ユーザの音声特性を基に認識機能を調整することで、ユーザ音声の認識精度を向上させる機能
- ・ 複数の集音機器を用いてユーザの音声を認識する機能
- ・ 複数の集音機器を用いて電子機器の通知音を認識する機能
- ・ 携帯電話と電子機器の非接触ICカード等を介して、一度の操作だけで、一連の作業を行うために、電子機器から必要な情報を得、電子レンジに設定を行う機能
- ・ 携帯電話から通信可能な機器で、カメラやマイクや人感センサ等のユーザを感知することができる機器を用い、ユーザを探し、ユーザの現在位置を携帯電話へ送信させ、または、DBに保存させる機能
- ・ DBに保存されたユーザ位置を用いて、近くに存在する機器からユーザに通知を行う機能
- ・ 携帯電話の状態（操作状態、センサ値、充電状態、データリンク状態等）から、携帯電話の付近にユーザが存在するかどうかを推定する機能

[0841] なお、図145から図175の処理では、音データを発光データ（周波数

や輝度等)、音声出力を発光、集音を受光とそれぞれ読み替えても同様の機能を実現可能である。

[0842] また、本実施の形態では電子レンジを例としたが、認識する通知音を発する電子機器は、電子レンジではなく、洗濯機や炊飯器、掃除機、冷蔵庫、空気清浄機、ポット、食器洗い乾燥機、エアコン、パソコン、携帯電話、テレビ、自動車、電話、メール着信装置等に変えても、同様の効果がある。

[0843] また、本実施の形態では、電子レンジと、携帯電話と、テレビ等のユーザへ通知を行う機器とは直接に通信を行なっているが、直接の通信に不都合がある場合には、他の機器を通して間接的に通信を行なっても良い。

[0844] また、本実施の形態では、主に家庭LANを利用した通信を想定しているが、機器同士の直接無線通信や、インターネットや、キャリア通信網を介した通信の場合であっても、同様の機能を実現可能である。

[0845] また、本実施の形態では、使用者の場所を、携帯電話からの一斉の問い合わせにより、TVのカメラ等で人物識別をして、本人の携帯電話に暗号化して送るため、個人情報の漏洩が防げるという効果がある。家の中に複数の人間がいる場合でも、エアコンや空気清浄機、冷蔵庫の人感センサのデータを携帯等の位置管理データベースにおくることにより、一回認識した操作者の移動に伴い、センサで追跡することにより、操作者の位置を推定することができる。

[0846] なお、ユーザがジャイロや方位計を持つ携帯電話を所持する場合は、特定した位置データをユーザ位置データベースに登録すると良い。

[0847] また、操作者が携帯を置いたきは、まず、物理センサの動きが一定期間静止することから、これを検知できる。次に離れたことは、家電や照明器具の人感センサやボタン操作、TV等のカメラ、携帯のマイク等を用いて検知する。そしてその位置は携帯もしくは、家内のサーバのユーザ位置データベースに登録する。

[0848] 以上のように、実施の形態9によれば、機器間の通信を可能とする情報通信装置（認識装置）を実現することができる。

[0849] 具体的には、本実施の形態の情報通信装置は、操作端末から通信可能な電子機器のうち、集音機能を持つ電子機器（集音機器）を探索し、前記集音機器の集音機能を利用して別の電子機器の通知音を認識する認識装置を含んでいてもよい。

[0850] ここで、この認識装置は、さらに、操作端末から発した信号音を集音可能な集音機器のみの集音機能を利用する認識装置であってもよい。

[0851] また、本実施の形態の情報通信装置は、操作端末から通信可能な電子機器のうち、音声出力機能を持つ電子機器（音声出力機器）を探索し、前記音声出力機器と前記集音機器との間の音声伝送特性を解析し、前記音声出力機器の出力音声データを取得し、前記音声伝送特性と前記出力音声データから、集音音声から前記音声出力機器から出力された音声をキャンセルする集音装置を含んでいてもよい。

[0852] また、本実施の形態の情報通信装置は、環境音に埋もれないように、通知音を認識したい電子機器の通知音を調整する認識装置を含んでいてもよい。

[0853] また、本実施の形態の情報通信装置は、ユーザの保有する電子機器（保有電子機器）と保有電子機器が出力する音のデータと保有電子機器の位置データをデータベースに保持し、保有電子機器の出力する音声と通知音を認識したい電子機器の通知音とを区別しやすいように、前記認識したい電子機器の前記通知音を調整する認識装置を含んでいてもよい。

[0854] ここで、この認識装置は、さらに、保有電子機器の出力する音声と通知音を認識したい電子機器の通知音とを区別しやすいように、音声認識処理を調整する認識装置であってもよい。

[0855] また、本実施の形態の情報通信装置は、操作端末の操作状態と、物理センサのセンサ値と、データリンク状態と、充電状態とを利用して、前記操作端末と操作者との位置が近いかどうかを認識する認識装置を含んでいてもよい。

[0856] ここで、この認識装置は、さらに、前記操作端末から通信可能な電子機器の操作状態、カメラと、マイクと、人感センサと、データベースに保持され

た前記電子機器の位置データを利用して、ユーザの位置を認識する認識装置であってもよい。

[0857] また、この前記認識装置は、さらに、前記ユーザ位置の認識結果と、データベースに保持された、画面表示や音声出力等の手段により前記ユーザに通知が可能な機能を持つ電子機器（通知機器）の位置データとを利用し、前記ユーザに通知が可能な前記通知機器を用いてユーザに情報の通知を行う情報通知装置に含まれていてもよい。

[0858] なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。

[0859] （実施の形態１０）

現在、無線通信において様々な簡単認証方式が検討されている。例えば、Wi-Fiアライアンスで策定されている、無線LANのWPSにおいては、プッシュボタン方式、PIN入力方式、NFC方式などが規定されている。無線における様々な簡単認証方式では、機器を使用しているユーザが認証を行おうとしているかどうかを、時間を限定するか双方の機器に直接触れる事ができる距離にいるということを特定することで判断し、認証を行っている。

[0860] しかし、時間を限定する方法はある程度近接した距離に悪意あるユーザがいた場合には、安全とはいえない。また、家電機器などの据え置き機器においては、直接ふれることが困難もしくは面倒な場合がある。

[0861] そこで、本実施の形態においては、可視光を用いた通信を無線認証に使用することによって、認証をしようとしているユーザが確実に部屋内にいることを特定し、家電機器の無線認証を簡単かつ安全に行う方法を説明する。

[0862] 図１８７は、本実施の形態における宅内の環境の例を示す図である。図１８８は、本実施の形態における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。図１８９は、本実施の形態における送信側装置の構成を示す図で

ある。図 190 は、本実施の形態における受信側装置の構成を示す図である。図 187～図 190 は、図 124～図 127 と同様の図面であり詳細な説明は省略する。

[0863] 宅内環境は、図 187 に示したような、ユーザがキッチンにおいて持っているタブレットとリビングにおいている TV とを認証するような環境を考えらる。双方、無線 LAN に接続は可能な端末であり、WPS モジュールを実装している」と仮定する。

[0864] 図 191 は、図 187 において、送信側端末 (TV) が受信側端末 (タブレット) と光通信を用いて無線 LAN 認証を行う場合のシーケンス図である。以下、図 191 について解説する。

[0865] まず、例えば図 189 に示すような送信側端末は、乱数を作成する (ステップ 501a)。続いて、WPS のレジスタに登録する (ステップ 501b)。さらに、レジスタに登録した乱数のパターンの乱数に発光素子を発光させる (ステップ 501c)。

[0866] 一方、送信側装置の発光素子が発光している間に、例えば図 190 に示すような受信側装置では光認証モードでカメラを起動させる。ここで、光認証モードとは発光素子が認証用に光っていることを認識できるモードであり、発光側の周期とあわせて撮影可能な動画撮影モードのことをいう。

[0867] すなわち、まず、ユーザは送信側端末の発光素子を撮影する (ステップ 501d)。次に、受信側端末は撮影により、乱数を受光する (ステップ 501e)。続いて、乱数を受光した受信側端末は乱数を WPS の PIN として入力する (ステップ 501f)。

[0868] ここで、双方で PIN が共有された状態になった送信側端末は WPS の規定にしたがい、認証処理を行う (ステップ 501g)。

[0869] 次に、認証が完了したら、送信側端末はレジスタから乱数を削除し、複数の端末からの認証を受け付けないようにする (501h)。

[0870] なお、本方式は無線 LAN の認証に限らず、共有鍵を用いた無線の認証方式すべてに適用可能である。

[0871] また、本方式は無線の認証方式に限定されないものである。例えばＴＶとタブレット間の双方で搭載しているアプリケーションの認証にも適応することが可能である。

[0872] 図１９２は、本実施の形態におけるアプリケーションでの認証を行う場合のシーケンス図である。以下、図１９２を解説する。

[0873] まず、送信側端末は端末の状態に応じて送信側ＩＤを作成する（ステップ５００２ａ）。ここで、送信側ＩＤは乱数でもよいし、暗号化のための鍵でもよい。また、送信側端末の端末ＩＤ（ＭＡＣアドレス、ＩＰアドレス）を含んでもよい。続いて、送信側端末は送信側ＩＤのパターンどおりに発光する（ステップ５００２ｂ）。

[0874] 一方、受信側装置は無線認証の場合と同じ手順で送信側ＩＤを受光する（ステップ５００２ｆ）。続いて、受信側装置は送信側ＩＤを受信すると、送信側ＩＤを受信したことが証明可能な受信側ＩＤを作成する（ステップ５００２ｇ）。例えば、送信側ＩＤで暗号化されている受信側端末の端末ＩＤであってもよい。また、受信側端末で起動しているアプリのプロセスＩＤやパスワードを含んでもよい。続いて、受信側端末は受信側ＩＤを無線でブロードキャストする（ステップ５００２ｈ）。なお、送信側ＩＤに送信側端末の端末ＩＤが含まれていた場合には、ユニキャストしてもよい。

[0875] 次に、無線で受信側ＩＤを受信した５００２ｃ送信側端末は、受信した受信側ＩＤを送ってきた端末と相互に共有されている送信側ＩＤを用いて認証を行う（ステップ５００２ｄ）。

[0876] 図１９３は、本実施の形態における送信側端末の動作を表すフローチャートである。以下、図１９３について解説する。

[0877] まず、送信側端末は端末の状態に応じたＩＤを発光する（ステップ５００３ａ）。

[0878] 次に、ＩＤに応じたパターンで発光する（ステップ５００３ｂ）。

[0879] 次に、発光したＩＤに対応する無線応答があるかどうかを確認する（ステップ５００３ｃ）。応答があった場合には（ステップ５００３ｃでＹｅｓ）

、応答してきた端末に対して認証処理を行う（ステップ5003d）。なお、ステップ5003cにおいて、応答が無かった場合には、タイムアウト時間待って（ステップ5003i）、応答無しを表示して終了する（ステップ5003j）。

[0880] 次に、ステップ5003eにおいて認証処理が成功したかを確認し、認証処理が成功した場合には（ステップ5003eでYes）、発光したIDに認証以外のコマンドが含まれていれば（ステップ5003fでYes）、コマンドに従った処理を行う（ステップ5003g）。

[0881] なお、ステップ5003eで、認証が失敗した場合には、認証エラーを表示して（ステップ5003h）、終了する。

[0882] 図194は、本実施の形態における受信側端末の動作を表すフローチャートである。以下、図194について解説する。

[0883] まず、受信側端末は光認証モードでカメラを起動する（ステップ5004a）。

[0884] 次に、特定パターンで光を受光できたかを確認し（ステップ5004b）、確認できた場合には（ステップ5004bでYes）、送信側IDを受信したことが証明可能な受信側IDを作成する（ステップ5004c）。なお、確認できなかった場合には（ステップ5004bでNo）、タイムアウト時間を待って（ステップ5004iでYes）、タイムアウトを表示し（ステップ5004j）、終了する。

[0885] 次に、送信側端末に送信端末のIDが含まれているかを確認する（ステップ5004k）、含まれている場合には（ステップ5004kでYes）、その端末に受信側IDをユニキャストする（ステップ5004d）。一方、含まれていない場合には（ステップ5004kでNo）、ブロードキャストする（ステップ5004l）。

[0886] 次に、送信側端末側から認証処理が開始され（ステップ5004e）、認証処理が成功した場合には（ステップ5004eでYes）、受光したIDにコマンドが含まれているかどうかを判断する（ステップ5004f）。ステ

ップ5004 fで、含まれていたと判断した場合には（ステップ5004 fでYES）、IDに応じた処理を行う（ステップ5004 g）。

[0887] なお、ステップ5004 eで、認証に失敗した場合には（ステップ5004 eでNo）、認証エラーを表示し（ステップ5004 h）、終了する。

[0888] 以上、本実施の形態によれば、可視光を用いた通信を無線認証に使用することによって、認証をしようとしているユーザが確実に部屋内にいることを特定し、家電機器の無線認証を簡単かつ安全に行うことができる。

[0889] （実施の形態11）

上述した実施の形態では、NFC通信、及び、高速無線通信を用いてデータ交換する際のフローを説明したがそれに限らない。本実施の形態は、例えば図195～図197に示されるようなフローにすることも当然可能である。

[0890] 図195は、本実施の形態におけるモバイルAV端末1がモバイルAV端末2にデータを送信するシーケンス図である。具体的には、図195は、NFC・無線LAN無線通信を用いたデータ送受信のシーケンス図を示している。以下、図195を解説する。

[0891] モバイルAV端末1は、まず画面上にモバイルAV端末2へ送信する対象となるデータを表示する。

[0892] ここで、モバイルAV端末1とモバイルAV端末2が互いの機器を接触させることによってNFC通信を行うと、モバイルAV端末1は、画面上にデータ送信を行うか否かの確認画面を出す。この確認画面は、「データを送信しますか?」という文字と共に、「Yes/No」の選択をユーザに要求するものであっても良いし、モバイルAV端末1の画面をもう一度タッチすることでデータ送信を開始するようなインターフェイスにしても良い。

[0893] データ送信意思確認でOKの場合、モバイルAV端末1とモバイルAV端末2はNFC通信によって、送信するデータの情報および高速無線通信を確立するための情報をやりとりする。送信するデータの情報は無線LAN通信によって行なっても良い。無線LAN通信確立に関する情報は、通信チャネ

ルやSSID、暗号キー情報をであっても良いし、ランダムに生成されたID情報を交換し、この情報によって、セキュアな通信路を確立する方式であっても良い。

[0894] 無線LAN通信が確立すると、モバイルAV端末1とモバイルAV端末2は無線LAN通信によるデータ通信を行い、モバイルAV端末1の送信対象のデータをモバイルAV端末2へ送信する。

[0895] 次に、図196、図197を用いて、モバイルAV端末1およびモバイルAV端末2の画面の遷移を中心にした説明を行う。図196は、本実施の形態におけるモバイルAV端末1がモバイルAV端末2にデータを送信する場合の画面遷移図である。図197は、本実施の形態におけるモバイルAV端末1がモバイルAV端末2にデータを送信する場合の画面遷移図である。

[0896] 図196および図197において、モバイルAV端末1においてユーザはまず動画静止画を再生するアプリを起動する。このアプリはモバイルAV端末1内にある静止画や動画データを表示する。

[0897] ここで、モバイルAV端末1とモバイルAV端末2を準接触させることによってNFC通信を行う。このNFC通信はモバイルAV端末1で静止画や動画データの交換を開始するための処理である。

[0898] まず、モバイルAV端末1とモバイルAV端末2がNFC通信によりデータ交換の開始を認識すると、モバイルAV端末1の画面にはデータ送信してもよいかどうかの確認画面が表示される。なお、この確認画面は図196のように、データ送信開始にはユーザに画面をタッチさせるようなインターフェイスにしてもよいし、データ送信可否をYes/Noでユーザに選択させるインターフェイスにしてもよい。データ送信開始判断でYesの場合、すなわちモバイルAV端末1がモバイルAV端末2へデータを送信する場合、モバイルAV端末1はモバイルAV端末2へ交換するデータの情報と、無線LANによる高速無線通信開始に関する情報を送信する。なお、この交換するデータの情報は高速無線通信を用いて行なっても良い。

[0899] 次に、モバイルAV端末1およびモバイルAV端末2は無線LANによる

高速無線通信開始に関する情報を送受信すると、無線ＬＡＮ通信のコネクションを確立するための処理を行う。この処理は、どのようなチャンネルで通信を行うか、通信トポロジ上どちらが親端末になり、どちらが子端末になるか、パスワード情報やお互いのＳＳＩＤや端末情報の交換などが含まれる。

[0900] 次に、無線ＬＡＮ通信のコネクションが確立すると、モバイルＡＶ端末１およびモバイルＡＶ端末２は無線ＬＡＮ通信によるデータを送信する。データ送信中、モバイルＡＶ端末１は通常通り動画の再生画面を表示し、データを受信する側であるモバイルＡＶ端末２は、データ受信中を示す画面を表示させる。これは、モバイルＡＶ端末１にとってデータ送信中の画面を表示すると、その他の処理ができなくなるため、データ送信はバックグラウンドで行うことで、ユーザの利便性が向上するというメリットがある。またモバイルＡＶ端末２はデータを受信中であり、受信したデータをすぐさま表示できるように、画面にデータ受信中を示す画面を表示することで、データの受信完了時に直ちに受診したデータを表示できるメリットがある。

[0901] 最後に、モバイルＡＶ端末２はデータの受信が完了すると、受診したデータを画面に表示させる。

[0902] 図１９８～図２００は、本実施の形態におけるモバイルＡＶ端末１がデジタルカメラである場合のシステム概略図である。

[0903] 図１９８に示すように、モバイルＡＶ端末１がデジタルカメラであっても、本実施の携帯は適用可能であることは言うまでもない。

[0904] また、モバイルＡＶ端末１がデジタルカメラの場合、一般的にデジタルカメラは、無線ＬＡＮによるインターネットアクセスの手段は持っていないことが多い。

[0905] このため、図１９９や図２００のように、デジタルカメラ（モバイルＡＶ端末１）は、無線ＬＡＮ通信が行うことができる環境下においては、無線ＬＡＮによって撮影した画像データを写真共有サービスに送信し、無線ＬＡＮ通信を行うことができない環境ではモバイルＡＶ端末２へまず無線ＬＡＮを用いてデータを送信し、モバイルＡＶ端末２は受診したデータをそのまま携

帯電話通信によって写真共有サービスに送信する構成にすることが望ましい。

[0906] 無線ＬＡＮ通信は携帯電話通信と比較して高速であるため、無線ＬＡＮ通信が可能である場合は無線ＬＡＮ通信を行うことで高速に写真を写真共有サービスに送信することができる。また、携帯電話通信網は、無線ＬＡＮ通信網より、サービスエリアが一般的に広いため、無線ＬＡＮ環境がない場合は、モバイルＡＶ端末２を中継して携帯電話通信によって写真共有サービスにデータを送信することができる機能を持たせることで、さまざまな場所で即座に写真を写真共有サービスに送信することが可能となる。

[0907] 以上、本実施の形態によれば、ＮＦＣ通信、及び、高速無線通信を用いてデータ交換することができる。

[0908] 以上、本発明の一つまたは複数の態様に係る情報通信装置等について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。

[0909] なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。

[0910] (実施の形態１２)

本実施の形態では、上記実施の形態１～１１におけるスマートフォンなどの受信機と、ＬＥＤの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例について説明する。

[0911] 図２０１は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図で

ある。

[0912] 例えばレストランのサイネージである送信機 7001a は、送信機 7001a の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機 7001b に送信する。受信機 7001b は、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情報は、例えばレストランまでの経路、空席状況、およびクーポンなどである。

[0913] 図 202 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0914] 例えば映画のサイネージである送信機 7042b は、送信機 7042b の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機 7042a に送信する。受信機 7042a は、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情報は、例えば、映画の予約を促す画像 7042c、映画の上映時刻を示す画像 7042d、空席状況を示す画像 7042e、および予約完了を通知する画像 7042f である。

[0915] 図 203 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0916] 例えばドラマのサイネージである送信機 7043b は、送信機 7043b の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機 7043a に送信する。受信機 7043a は、その ID を受信すると、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情報は、例えば、ドラマの録画予約を促す画像 7043c、ドラマを録画するレコーダの選択を促す画像 7043d、および予約完了を通知する画像 7043e である。

[0917] 図 204 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0918] 例えば店舗の屋根看板または路上に置かれた看板として構成されるサイネージである送信機 7044d または 7044c は、送信機 7044d または 7044c の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機 7044a に送信する。受信機 7044a は、その ID に対応付けられ

た情報をサーバから取得して表示する。その情報は、例えば、その店舗の空席状況およびクーポンなどを示す画像 7044b である。

[0919] 図 205 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図 201～図 204 に示す適用例に対応するものである。

[0920] まず、送信機の ID と、ID を受信した受信機に渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する (7101a)。ここで、受信機に渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバの URL などの情報を含んでも良い。

[0921] 次に、送信機から ID を送信する (S7101b)。受信機のカメラを送信機に向け、ID を受信する (S7101c)。

[0922] 受信機は受信した ID をサーバに送信し、ID に関連する情報を受信機に記憶する (S7101d)。

[0923] 受信機は、端末 ID やユーザ ID を合わせてサーバへ保存する (S7101e)。さらに、受信機は、受信機に表示するものとしてサーバに記憶されていた情報を表示する (S7101f)。

[0924] 受信機は、受信機やサーバに保存されたユーザプロフィールに基づいて、表示内容を調整する (S7101g)。例えば、文字の大きさを変更したり、年齢制限コンテンツを非表示としたり、過去のユーザの行動から好まれると推定されたコンテンツを優先的に表示したりといった制御を行う。

[0925] 受信機は、現在位置から店舗や商品売場までの道順を表示する (S7101h)。受信機は、適宜サーバから情報を取得し、空席情報や予約情報を更新して表示する (S7101i)。受信機は、取得した情報を保存するためのボタンや、表示内容を保存することを取りやめるためのボタンを表示する (S7101j)。

[0926] ユーザは、受信機が取得した情報を保存するためのボタンをタップする (S7101k)。受信機は、ユーザの操作によって再表示できるように、取

得した情報を保存する（S 7 1 0 1 m）。店舗の読み取り機は、受信機の送信する情報を読取る（S 7 1 0 1 n）。送信方法としては、可視光通信、w i f i や b l u e t o o t h を介した通信、2次元バーコードによる通信などがある。送信情報には、受信機のIDやユーザIDを含めても良い。

[0927] 店舗の読取り装置は、読み取った情報と店舗のIDをサーバへ保存する（S 7 1 0 1 p）。サーバは、送信機と、受信機と、店舗とを関連付けて保存する（S 7 1 0 1 q）。これにより、サイネージの広告効果を分析することが可能となる。

[0928] 図206は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0929] 例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機7002aは、送信機7002aの識別情報（ID）を例えばスマートフォンとして構成される受信機7002bに送信する。受信機7002bは、そのIDを受信すると、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得して、サイネージと同一の表示内容を表示する。ユーザが所望の店舗を選択するためのタップ選択や音声入力を行なうと、受信機7002bはその店舗の内容を表示する。

[0930] 図207は、実施の形態12における受信機7002bと送信機7002aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0931] 送信機7002aのIDと、IDを受信した受信機7002bに渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する（7102a）。受信機7002bに渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのURLなどの情報を含んでも良い。送信機7002aに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。

[0932] サイネージなどの送信機7002aからIDを送信する（7102b）。受信機7002bのカメラを送信機7002aに向け、IDを受信する（7102c）。受信機7002bは受信したIDをサーバに送信し、IDに関連する情報を得る（7102d）。受信機7002bは、受信機7002b

に表示するものとしてサーバに記憶されていた情報を表示する（7102e）。その情報である画像は、送信機7002aに表示された画像の位置関係を保ったまま受信機7002bに表示されてもよい。

[0933] ユーザは、画面のタップや音声による指定で、受信機7002bに表示された情報を選択する（7102f）。受信機7002bは、ユーザに指定された情報の詳細を表示する（7102g）。

[0934] 図208は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0935] 例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機7003aは、送信機7003aの識別情報（ID）を例えばスマートフォンとして構成される受信機7003bに送信する。受信機7003bは、そのIDを受信すると、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得し、サイネージの表示内容のうち、受信機7003bのカメラの撮影画像の中心に近い部分（例えば最も近い部分）の内容を表示する。

[0936] 図209は、実施の形態12における受信機7003bと送信機7003aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0937] 送信機7003aのIDと、IDを受信した受信機7003bに渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する（7103a）。受信機7003bに渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのURLなどの情報を含んでも良い。送信機7003aに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。

[0938] サイネージなどの送信機7003aからIDを送信する（7103b）。受信機7003bのカメラを送信機7003aに向け、IDを受信する（7103c）。受信機7003bは受信したIDをサーバに送信し、IDに関連する情報を得る（7103d）。受信機7003bは、サイネージの表示内容のうち、撮像画像の中心または指定部分と位置的に最も近い内容を表示する（7103e）。

[0939] 図210は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0940] 例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機7004aは、送信機7004aの識別情報(ID)を例えばスマートフォンとして構成される受信機7004bに送信する。受信機7004bは、そのIDを受信すると、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得し、サイネージの表示内容のうち、受信機7004bのカメラの撮影画像の中心に近い部分の内容(例えば店舗「Bカフェ」の内容を示す画像)を表示する。ここで、ユーザが左方向にフリックすると、受信機7004bは、サイネージで店舗「Bカフェ」の右側にある店舗「C書店」の内容を示す画像を表示する。つまり、受信機7004bは、送信元のサイネージと同じ位置関係の画像を表示する。

[0941] 図211は、実施の形態12における受信機7004bと送信機7004aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0942] 送信機7004aのIDと、IDを受信した受信機7004bに渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する(7104a)。受信機7004bに渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのURLなどの情報を含んでも良い。送信機7004aに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。

[0943] サイネージなどの送信機7004aからIDを送信する(7104b)。受信機7004bのカメラを送信機7004aに向け、IDを受信する(7104c)。受信機7004bは受信したIDをサーバに送信し、IDに関連する情報を得る(7104d)。受信機7004bに表示するとしてサーバに記憶されていた情報を表示する(7104e)。

[0944] ユーザは、受信機7004bに対してフリック操作を行う(7104f)。受信機7004bは、ユーザ操作に応じて、送信機7004aに表示された情報と同じ位置関係となるように表示内容を変更する(7104g)。例えば、ユーザが画面を左方向にフリックして現在表示している部分の右側を

表示しようとした場合は、送信機 7004 a の表示において、現在受信機 7004 b に表示している内容の右側に表示されている内容を、受信機 7004 b に表示させる。

[0945] 図 212 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0946] 例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機 7005 a は、送信機 7005 a の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機 7005 b に送信する。受信機 7005 b は、その ID を受信すると、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得し、サイネージの表示内容のうち、受信機 7005 b のカメラの撮影画像の中心に近い部分の内容 (例えば店舗「B カフェ」の内容を示す画像) を表示する。ここで、ユーザが受信機 7005 b の画面の左端 (または左向きの矢印) をタップすると、受信機 7005 b は、サイネージで店舗「B カフェ」の左側にある店舗「A レストラン」の内容を示す画像を表示する。また、ユーザが受信機 7005 b の画面の下端 (または下向きの矢印) をタップすると、受信機 7005 b は、サイネージで店舗「B カフェ」の下側にある店舗「E 事務所」の内容を示す画像を表示する。また、ユーザが受信機 7005 b の画面の右端 (または右向きの矢印) をタップすると、受信機 7005 b は、サイネージで店舗「B カフェ」の右側にある店舗「C 書店」の内容を示す画像を表示する。つまり、受信機 7004 b は、送信元のサイネージと同じ位置関係の画像を表示する。

[0947] 図 213 は、実施の形態 12 における受信機 7005 b と送信機 7005 a の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0948] 送信機 7005 a の ID と、ID を受信した受信機 7005 b に渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する (7105 a)。受信機 7005 b に渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバの URL などの情報を含んでも良い。送信機 7005 a に表

示する内容の位置関係をサーバに記憶する。

[0949] サイネージなどの送信機 7005 a から ID を送信する (7105 b)。
受信機 7005 b のカメラを送信機 7005 a に向け、ID を受信する (7105 c)。受信機 7005 b は受信した ID をサーバに送信し、ID に関連する情報を得る (7105 d)。受信機 7005 b に表示するとしてサーバに記憶されていた情報を表示する (7105 e)。

[0950] ユーザは、受信機 7005 b に表示された端の部分、または、受信機 7005 b に表示された上下左右の方向を示す部分をタップする (7105 f)。受信機 7005 b は、ユーザ操作に応じて、送信機 7005 a に表示された情報と同じ位置関係となるように表示内容を変更する (7105 g)。例えば、ユーザが画面の右端や右方向を示す部分をタップした場合は、送信機 7005 a の表示において、現在受信機 7005 b に表示している内容の右側に表示されている内容を、受信機 7005 b に表示させる。

[0951] 図 214 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。なお、図 214 は自動車を後ろから見た図である。

[0952] 例えば車の 2 つのテールランプ (発光部またはライト) を有する送信機 (車) 7006 a は、送信機 7006 a の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機に送信する。受信機は、その ID を受信すると、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得する。例えば、その情報は、その車または送信機の ID、発光部間の距離、発光部の大きさ、車の大きさ、車の形状、車の重さ、車のナンバー、前方の様子、または危険の有無を示す情報である。また、受信機はこれらの情報を送信機 7006 a から直接取得してもよい。

[0953] 図 215 は、実施の形態 12 における受信機と送信機 7006 a の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0954] 送信機 7006 a の ID と、ID を受信した受信機に渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する (7106 a)。受信機に渡す情報には、送信機 7006 a となる発光部の大きさや、発光部間の距離や、送信機 7006 a を構

成要素の一部とする物体の形状や、重量や、車体ナンバー等の識別番号や、受信機から観察しづらい場所の様子や危険の有無などの情報を含めても良い。

[0955] 送信機 7006 a は、ID を送信する (7106 b)。送信内容には、前記サーバの URL や、前記サーバに記憶させるとした情報を含めても良い。

[0956] 受信機は、送信された ID 等の情報を受信する (7106 c)。受信機は、受信した ID に紐付いた情報をサーバから取得する (7106 d)。受信機は、受信した情報やサーバから取得した情報を表示する (7106 e)。

[0957] 受信機は、発光部の大きさ情報と撮像した発光部の見えの大きさから、または、発光部間の距離情報と撮像した発光部間の距離から三角測量の要領で、受信機と発光部との距離を計算する (7106 f)。受信機は、受信機から観察しづらい場所の様子や危険の有無などの情報を基に、危険の警告などを行う (7106 g)。

[0958] 図 216 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0959] 例えば車の 2 つのテールランプ (発光部またはライト) を有する送信機 (車) 7007 b は、送信機 7007 b の情報を例えば駐車場の送受信装置として構成される受信機 7007 a に送信する。送信機 7007 b の情報は、送信機 7007 b の識別情報 (ID)、車のナンバー、車の大きさ、車の形状、または車の重さを示す。受信機 7007 a は、その情報を受信すると、駐車可否、課金情報、または駐車位置を送信する。なお、受信機 7007 a は、ID を受信して、ID 以外の情報をサーバから取得してもよい。

[0960] 図 217 は、実施の形態 12 における受信機 7007 a と送信機 7007 b の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、送信機 7007 b は、送信だけでなく受信も行なうとため、車載送信機と車載受信機とを備える。

[0961] 送信機 7007 b の ID と、ID を受信した受信機 7007 a に渡す情報とを関連付けてサーバ (駐車場管理サーバ) に記憶する (7107 a)。受

信機 7 0 0 7 a に渡す情報には、送信機 7 0 0 7 b を構成要素の一部とする物体の形状や、重量や、車体ナンバー等の識別番号や、送信機 7 0 0 7 b のユーザの識別番号や支払いのための情報を含めても良い。

[0962] 送信機 7 0 0 7 b (車載送信機) は、ID を送信する (7 1 0 7 b)。送信内容には、前記サーバの URL や、前記サーバに記憶させる情報を含めても良い。駐車場の受信機 7 0 0 7 a (駐車場の送受信装置) は、受信した情報を、駐車場を管理するサーバ (駐車場管理サーバ) に送信する (7 1 0 7 c)。駐車場管理サーバは、送信機 7 0 0 7 b の ID をキーに、ID に紐付けられた情報を取得する (7 1 0 7 d)。駐車場管理サーバは、駐車場の空き状況を調査する (7 1 0 7 e)。

[0963] 駐車場の受信機 7 0 0 7 a (駐車場の送受信装置) は、駐車可否や、駐車位置情報、または、これらの情報を保持するサーバのアドレスを送信する (7 1 0 7 f)。または、駐車場管理サーバは、これらの情報を別のサーバに送信する。送信機 (車載受信機) 7 0 0 7 b は、上記で送信された情報を受信する (7 1 0 7 g)。または、車載システムは、別のサーバからこれらの情報を取得する。

[0964] 駐車場管理サーバは、駐車を行いやすいように駐車場の制御を行う (7 1 0 7 h)。例えば、立体駐車場の制御を行う。駐車場の送受信装置は、ID を送信する (7 1 0 7 i)。車載受信機 (送信機 7 0 0 7 b) は、車載受信機のユーザ情報と受信した ID とを基に、駐車場管理サーバに問い合わせを行う (7 1 0 7 j)。

[0965] 駐車場管理サーバは、駐車時間等に応じて課金を行う (7 1 0 7 k)。駐車場管理サーバは、駐車された車両にアクセスしやすいように駐車場の制御を行う (7 1 0 7 m)。例えば、立体駐車場の制御を行う。車載受信機 (送信機 7 0 0 7 b) は、駐車位置への地図を表示し、現在地からのナビゲーションを行う (7 1 0 7 n)。

[0966] 図 2 1 8 は、実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0967] 例えば店舗の屋根看板または路上に置かれた看板として構成されるサイネージである送信機 7008a または 7008b は、送信機 7008a または 7008b の識別情報 (ID) を例えばスマートフォンとして構成される受信機 7008c に送信する。受信機 7008c は、その ID を受信すると、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情報は、例えば、その店舗の空席状況、クーポンおよび 2 次元バーコードなどを示す画像である。

[0968] 図 219 は、実施の形態 12 における受信機 7008c と送信機 7008a または 7008b の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下、送信機 7008a および 7008b のうち、送信機 7008a を例にあげて説明するが、送信機 7008b の処理動作も送信機 7008a の処理動作と同じである。

[0969] まず、送信機 7008a の ID と、ID を受信した受信機 7008c に渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する (7108a)。受信機 7008c に渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバの URL などの情報を含んでも良い。

[0970] サイネージなどの送信機 7008a から ID を送信する (7108b)。受信機 7008c のカメラを送信機 7008a に向け、ID を受信する (7108c)。受信機 7008c は受信した ID をサーバに送信し、ID に関連する情報を受信機 7008c に記憶する (7108d)。受信機 7008c は、端末 ID やユーザ ID を合わせてサーバへ保存する (7108e)。

[0971] 受信機 7008c は、受信機 7008c に表示するものとしてサーバに記憶されていた情報を表示する (7108f)。受信機 7008c は、現在位置から店舗や商品売場までの道順を表示する (7108g)。受信機 7008c は、適宜サーバから情報を取得し、空席情報や予約情報を更新して表示する (7108h)。

[0972] 受信機 7008c は、座席や商品を予約、または、注文するボタンを表示

する(7108i)。ユーザは、受信機7008cに表示された予約ボタンや注文ボタンをタップする(7108j)。受信機7008cは、予約や注文の情報を、これらを管理するサーバへ送信する(7108k)。

[0973] 図220は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0974] 例えばスマートフォンとして構成される受信機(端末)7009bは、例えば店舗の座席の前のテーブルに置かれる。このとき、例えば照明機器である送信機7009aは、送信機7009aの識別情報(ID)を受信機7009bに送信する。受信機7009bは、そのIDを受信すると、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得する。そして、受信機7009bは、その座席の予約、仮予約の確認、または予約時間の延長などを行なう。

[0975] 図221は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0976] サーバから情報を取得した受信機7009bは、例えば、店舗の空席状況と、「お会計」、「延長」および「追加注文」の何れかを選択させるためのボタンとを表示する。

[0977] 図222は、実施の形態12における受信機7009bと送信機7009aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0978] 送信機7009aのIDと、IDを受信した受信機7009bに渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する(7109a)。受信機7009bに渡す情報には、送信機7009aの位置や形状の情報を含んでも良い。天井照明などの送信機7009aからIDを送信する(7109b)。

[0979] ユーザは受信機7009bをテーブル等へ置く(7109c)。受信機7009bは、ジャイロセンサ、9軸センサの情報から受信機7009bがテーブル等に置かれたことを認識して受信処理を開始する(7109d)。受信機7009bは、9軸センサの上方から上方を向いているカメラを判断し、そのカメラを使用してIDを受信する。

[0980] 受信機7009bのカメラを送信機7009aに向け、IDを受信する(

7109e)。受信機7009bは受信したIDをサーバに送信し、IDに関連する情報を受信機7009bに記憶する(7109f)。受信機7009bは、受信機7009bの位置を推定する(7109g)。

[0981] 受信機7009bは、受信機7009bの位置を店舗管理サーバへ送信する(7109h)。店舗管理サーバは、受信機7009bの置かれた座席を特定する(7109i)。店舗管理サーバは、座席番号を受信機7009bへ送信する(7109j)。

[0982] 図223は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0983] 例えば天井照明である送信機7011aは、送信機7011aの識別情報(ID)を例えばスマートフォンとして構成される受信機7011bに送信する。受信機7011bは、そのIDを受信すると、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得して自己位置を推定(確認)する。そして、その受信機7011bが電子機器7011cに置かれると、受信機7011bは電子機器7011cの操作端末として機能する。これにより、タッチパネルや音声出力などのリッチなインタフェースで電子機器7011cを操作することができる。

[0984] 図224は、実施の形態12における受信機7011bと送信機7011aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[0985] 電子機器の位置をサーバに記憶する(7110a)。電子機器のIDや、型式や、保有する機能や、操作のためのインタフェース情報(画面、入出力音声、対話モデル)を、位置情報に関連付けて記憶しても良い。

[0986] 送信機7011aのIDと、IDを受信した受信機7011bに渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する(7110b)。受信機7011bに渡す情報には、送信機7011aの位置や形状の情報を含んでも良い。

[0987] 天井照明などの送信機7011aからIDを送信する(7110c)。受信機7011bのカメラを送信機7011aに向け、IDを受信する(7110d)。受信機7011bは受信したIDをサーバに送信し、IDに関連

する情報を受信機 7011b に記憶する (7110e)。受信機 7011b は、受信機 7011b の位置を推定する (7110f)。

[0988] ユーザは受信機 7011b を電子機器に置く (7110g)。受信機 7011b は、ジャイロセンサ、9 軸センサの情報から受信機 7011b が静止したことを認識して以下の処理を開始する (7110h)。受信機 7011b は、最後に受信機 7011b の位置を推定してから一定時間以上経過している場合には、上記の方法で自己位置を推定する (7110i)。

[0989] 受信機 7011b は、ジャイロセンサ、9 軸センサの情報から、最後に自己位置推定を行なったからの移動を推定し、現在位置を推定する (7110j)。受信機 7011b は、現在位置に最も近い電子機器の情報をサーバから取得する (7110k)。受信機 7011b は、電子機器の情報を、bluetooth や wifi を介して電子機器から取得する (7110m)。または、サーバに保存された電子機器の情報を取得する。

[0990] 受信機 7011b は、電子機器の情報を表示する (7110n)。受信機 7011b は、電子機器の操作端末として入力を受け付ける (7110p)。受信機 7011b は、電子機器の操作情報を、bluetooth や wifi を介して電子機器へ送信する (7110q)。または、サーバを介して電子機器へ送信する。

[0991] 図 225 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[0992] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 7012a のカメラが、テレビ受像機 (TV) などの電子機器として構成される送信機 7012b に向けられる。このとき、受信機 7012a は、送信機 7043b から送信される送信機 7043b の識別情報 (ID) を受信する。受信機 7043a は、その ID に対応付けられた情報をサーバから取得する。これにより、受信機 7012a は、カメラが向けられた方向にある電子機器の操作端末として機能する。つまり、受信機 7012a は、bluetooth や wifi などによって送信機 7012b と無線接続する。

- [0993] 図226は、実施の形態12における受信機7012aと送信機7012bの処理動作の一例を示すフローチャートである。
- [0994] 送信機7012bのIDと、IDを受信した受信機7012aに渡す情報とを関連付けてサーバに記憶する(7111a)。受信機7012aに渡す情報には、電子機器のIDや、型式や、保有する機能や、操作のためのインタフェース情報(画面、入出力音声、対話モデル)を含んでも良い。
- [0995] 電子機器に搭載された、あるいは、電子機器に関連付けられた送信機7012bからIDを送信する(7111b)。受信機7012aのカメラを送信機7012bに向け、IDを受信する(7111c)。受信機7012aは受信したIDをサーバに送信し、IDに関連する情報を受信機7012aに記憶する(7111d)。受信機7012aは、受信したIDをキーに電子機器の情報をサーバから取得する(7111e)。
- [0996] 受信機7012aは、電子機器の情報を、*bluetooth*や*wifi*を介して電子機器から取得する(7111f)。または、サーバに保存された電子機器の情報を取得する。受信機7012aは、電子機器の情報を表示する(7111g)。
- [0997] 受信機7012aは、電子機器の操作端末として入力を受け付ける(7111h)。受信機7012aは、電子機器の操作情報を、*bluetooth*や*wifi*を介して電子機器へ送信する(7111i)。または、サーバを介して電子機器へ送信する。
- [0998] 図227は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。
- [0999] 例えばスマートフォンとして構成される受信機7013bは、ユーザから入力される目的地を受け付ける。そして、この受信機7013bのカメラが、照明機器(明かり)として構成される送信機7013aに向けられる。このとき、受信機7013bは、送信機7013aから送信される送信機7013aの識別情報(ID)を受信する。受信機7013bは、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得する。その取得された情報に基づいて、

受信機 7013b は自己位置の推定（確認）を行なう。そして、受信機 7013b は、音声などでユーザを目的地へナビゲートする。また、ユーザが視覚障害者の場合は、受信機 7013b は障害物を詳細にユーザへ報告する。

[1000] 図 228 は、実施の形態 12 における受信機 7013b と送信機 7013a の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1001] ユーザは、目的地を受信機 7013b に入力する（7112a）。ユーザは、受信機 7013b を明かり（送信機 7013a）へ向ける（7112b）。視覚に障害があるユーザでも、強い明かりを認識可能であれば、受信機 7013b をそちらへ向けることができる。

[1002] 受信機 7013b は、明かりに重畳された信号を受信する（7112c）。受信機 7013b は、受信した信号をキーにサーバから情報を取得する（7112d）。受信機 7013b は、現在地から目的地までの地図をサーバから取得する（7112e）。受信機 7013b は、地図を表示し、現在地から目的地までのナビゲーションを行う（7112f）。

[1003] 図 229 は、実施の形態 12 における受信機の状態を示す図である。

[1004] 例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）7014a は、フェイスカメラ 7014b を備えている。そして、受信機 7014a は、そのフェイスカメラ 7014b の撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向いているときに、そのフェイスカメラ 7014b による信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。また、受信機 7014a は、フェイスカメラ 7014b 以外の他のカメラも備えている場合には、そのフェイスカメラ 7014b の優先度を他のカメラよりも上げる。

[1005] 図 230 は、実施の形態 12 における受信機 7014a の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1006] フェイスカメラ 7014b の撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向いているか判断する（7113a）。判断結果が真（Y）であれば、フェイスカメラ 7014b による受信を開始する（7113b）。または、フェイスカメラ 7014b による受信処理の優先度を上げる。そして、一定時間

経過すると（７１１３ｃ）、フェイスカメラ７０１４ｂによる受信を終了する（７１１３ｄ）。または、フェイスカメラ７０１４ｂによる受信処理の優先度を下げる。

[1007] 図２３１は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。

[1008] 例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１５ａは、アウトカメラ７０１５ｂを備えている。そして、受信機７０１４ａは、そのアウトカメラ７０１５ｂの撮像方向の地平面に対する角度が一定角度以下のときに、そのアウトカメラ７０１５ｂによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。また、受信機７０１５ａは、アウトカメラ７０１５ｂ以外の他のカメラも備えている場合には、そのアウトカメラ７０１５ｂの優先度を他のカメラよりも上げる。

[1009] なお、アウトカメラ７０１５ｂの撮像方向の地平面に対する角度が一定角度以下のときには、受信機７０１５ａは縦にされている状態であって、受信機７０１５ａにおけるアウトカメラ７０１５ｂが備えられた面の地平面に対する角度は一定角度以上になっている。

[1010] 図２３２は、実施の形態１２における受信機７０１５ａの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1011] アウトカメラ７０１５ｂの撮像方向が地平面に対して一定角度以下であるかを判断する（７１１４ａ）。判断結果が真（Ｙ）であれば、アウトカメラ７０１５ｂによる受信を開始する（７１１４ｂ）。または、アウトカメラ７０１５ｂによる受信処理の優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（７１１４ｃ）、アウトカメラ７０１５ｂによる受信を終了する（７１１４ｄ）。または、アウトカメラ７０１５ｂによる受信処理の優先度を下げる。

[1012] 図２３３は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。

[1013] 例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１６ａは、アウトカメラを備えている。そして、受信機７０１６ａは、そのアウトカメラの撮像方向に移動された（突き出された）ときに、そのアウトカメラによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう

。また、受信機 7016a は、アウトカメラ以外の他のカメラも備えている場合には、そのアウトカメラの優先度を他のカメラよりも上げる。

[1014] なお、アウトカメラの撮像方向に移動されたときには、移動方向と（移動終了時点での）撮像方向との間の角度が一定角度以下になっている。

[1015] 図 234 は、実施の形態 12 における受信機 7016a の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1016] 受信機 7016a が移動され、移動方向と、移動終了時点でのアウトカメラの撮像方向が一定角度以下であるかを判断する（7115a）。判断結果が真（Y）であれば、アウトカメラによる受信を開始する（7115b）。または、アウトカメラによる受信処理の優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（7115c）、アウトカメラによる受信を終了する（7115d）。または、アウトカメラによる受信処理の優先度を下げる。

[1017] 図 235 は、実施の形態 12 における受信機の状態を示す図である。

[1018] 例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）7017a は、所定のカメラを備えている。そして、受信機 7017a は、所定のカメラに対応するディスプレイ操作または専用ボタンの押下が行なわれたときに、その所定のカメラによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。また、受信機 7017a は、所定のカメラ以外の他のカメラも備えている場合には、その所定のカメラの優先度を他のカメラよりも上げる。

[1019] 図 236 は、実施の形態 12 における受信機 7017a の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1020] 受信機 7017a に対してディスプレイ操作または専用ボタンの押下が行なわれたかを判断する（7115h）。判断結果が真（Y）であれば、ディスプレイ操作または専用ボタンの押下に対応するカメラによる受信を開始する（7115i）。または、そのカメラによる受信処理の優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（7115j）、ディスプレイ操作または専用ボタンの押下に対応するカメラによる受信を終了する（7115k）。また

は、そのカメラによる受信処理の優先度を下げる。

[1021] 図237は、実施の形態12における受信機の状態を示す図である。

[1022] 例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）7018aは、フェイスカメラ7018bを備えている。そして、受信機7018aは、そのフェイスカメラ7018bの撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向き、且つ地平面に対して一定角度以下にある方向に沿って受信機7014aが移動しているときに、そのフェイスカメラ7018bによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。また、受信機7018aは、フェイスカメラ7018b以外の他のカメラも備えている場合には、そのフェイスカメラ7018bの優先度を他のカメラよりも上げる。

[1023] 図238は、実施の形態12における受信機7018aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1024] フェイスカメラ7018bの撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向けられており、地平面に対して一定角度以下で平行移動されているかを判断する（7116a）。判断結果が真（Y）であれば、フェイスカメラ7018bによる受信を開始する（7116b）。または、フェイスカメラ7018bによる受信処理の優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（7116c）、フェイスカメラ7018bによる受信を終了する（7116d）。または、フェイスカメラ7018bによる受信処理の優先度を下げる。

[1025] 図239は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1026] 例えばスマートフォンとして構成される受信機7019bのカメラが、テレビ受像機（TV）などの電子機器として構成される送信機7019aに向けられる。このとき、受信機7019bは、送信機7019a（送信機7019aのディスプレイ）から送信される、視聴中のチャンネルの識別情報（ID）を受信する。受信機7019bは、そのIDに対応付けられた情報をサーバから取得する。これにより、受信機7019bは、テレビ番組の関連

商品の購入ページ、またはテレビ番組の関連情報を表示する。また、受信機 7019b は、投票、またはプレゼントに応募することによってテレビ番組に参加する。なお、送信機 (TV) 7019a は、ユーザの住所を記憶している住所記憶部を備え、その住所記憶部に記憶された住所に関連する情報を送信してもよい。受信機 7019b は、受信した ID と、ID を受信した時刻とをサーバに送ることで、ID 受信からサーバアクセスまでの遅延の影響を除いてサーバからデータを取得できる。送信機 7019a は、時刻情報、または、時刻によって変化する ID を、内蔵時計または放送波から取得して送信してもよい。これにより、受信機の時刻設定に依らず、放送者の設定したデータをサーバから受信機へ送ることができる。

[1027] 図 240 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1028] 送信機 7019a および受信機 7019b は、図 240 の (a) に示すように、図 239 に示す適用例を実現するために必要な情報を直接送受信してもよい。

[1029] また、図 240 の (b) に示すように、送信機 7019a は、視聴中のチャンネルの ID を受信機 7019b に送信する。受信機 7019b は、その ID に対応付けられた情報、つまり、図 239 に示す適用例を実現するために必要な情報をサーバから取得する。

[1030] また、図 240 の (c) に示すように、送信機 7019a は、送信機 (TV) 7019a の ID または無線接続に必要な情報を受信機 7019b に送信してもよい。この場合、受信機 7019b は、その ID または情報を受信し、その ID または情報に基づいて、送信機 7019a またはレコーダに対して、視聴中のチャンネルを問い合わせる。さらに、受信機 7019b は、問い合わせによって得られたチャンネルに関する情報、つまり、図 239 に示す適用例を実現するために必要な情報をサーバから取得する。

[1031] 例えば、送信機 7019a は、Wi-Fi または Bluetooth (登録商標) などの無線接続に必要な情報として、SSID (Service

Set Identifier)、パスワード、IPアドレスまたは機器IDなどを送信する。このような情報を受信した受信機7019bは、その情報に基づいて送信機7019aと無線接続を行う。そして、受信機7019bは、無線接続によって、ユーザに視聴されている番組の情報を送信機7019aから取得し、その番組の情報をサーバに送信する。サーバは、その番組の情報を受信すると、その番組の情報に関連付けて保持しているコンテンツを受信機7019bに送信する。受信機7019bは、サーバから送信されたコンテンツを取得すると、このコンテンツを表示する。

[1032] 図241は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1033] 送信機7019aは、TV2021bとレコーダ2021aを備えていてもよい。この送信機7019aでは、レコーダ2021aが、録画時に、録画するチャンネルの識別情報(ID)や録画時刻を保持する。または、レコーダ2021aが、録画するチャンネルの識別情報(ID)や録画時刻に対応付けられた情報をサーバから取得し保持する。そして、再生時には、TV2021bは、そのレコーダ2021aに保存されている情報の一部または全部を受信機7019bに送信する。また、TV2021bとレコーダ2021aの少なくとも一方はサーバの役割を行なってもよい。レコーダ2021aがサーバの役割を行なうときには、レコーダ2021aは、サーバのアドレスをレコーダ2021aのアドレスに置き換え、そのアドレスをTV2021bから受信機7019bへ送信させる。

[1034] 図242は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1035] 例えばスマートフォンとして構成される受信機7022cのカメラが、テレビ受像機(TV)などの電子機器として構成される送信機7022bに向けられる。このとき、受信機7022cは、送信機7022b(送信機7022bのディスプレイ)から送信される情報を受信する。受信機7022cは、その情報に基づいて送信機7022bと無線通信を行なう。ここで、送

信機 7022b は、受信機 7022c に表示させる画像などを含む情報をサーバ 7022a から取得して受信機 7022c に送信する際、その情報に含まれるサーバ 7022a のアドレスを、送信機 7022b のアドレスに書き換える。

[1036] 図 243 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1037] 例えばレコーダ 7023b は、テレビ番組の録画時には、図 239 に示す適用例を実現するために必要な情報をサーバ 7023a からまとめて取得する。

[1038] テレビ番組の再生時には、レコーダ 7023b は、再生画面と、図 239 に示す適用例を実現するために必要な情報とを送信機であるテレビ 7023c に送信する。テレビ 7023c は、その再生画面と情報を受信して、再生画像を表示するとともに、その情報をディスプレイから送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機 7023d は、その情報を受信すると、その情報に基づいてテレビ 7023c と無線通信を行なう。

[1039] または、テレビ番組の再生時には、レコーダ 7023b は、再生画面と、レコーダ 7023b のアドレスなどの、無線通信を行なうために必要な情報とを送信機であるテレビ 7023c に送信する。テレビ 7023c は、その再生画面と情報を受信して、再生画像を表示するとともに、その情報をディスプレイから送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機 7023d は、その情報を受信すると、その情報に基づいてレコーダ 7023b と無線通信を行なう。

[1040] 図 244 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1041] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 7045a のカメラが、テレビ受像機 (TV) などの電子機器として構成される送信機 7045b に向けられる。送信機 7045b は、歌番組などのテレビ番組の映像を表示するとともに、ディスプレイから情報を送信している。このとき、受信機 704

5 aは、送信機7045b（送信機7045bのディスプレイ）から送信される情報を受信する。そして、受信機7045aは、その情報に基づいて、その歌番組で視聴されている曲の購入を促す画面7045cを表示する。

[1042] 図245は、実施の形態12における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図239～図244に示す適用例に対応するものである。

[1043] テレビや録画機などに搭載された送信機は、サーバから、放映中の番組に関連する情報として、受信機に伝えたい情報を取得する（7117a）。送信機は、ディスプレイのバックライトに信号を重畳して送信する（7117b）。送信する信号には、送信機のURLや、送信機のSSIDや、送信機にアクセスするためのパスワードを含めても良い。

[1044] 図246は、実施の形態12における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図239～図244に示す適用例に対応するものである。

[1045] 受信機は、ディスプレイから情報を受信する（7118a）。受信した情報に視聴中のチャンネル情報が含まれているかを判断する（7118b）。その判断結果が偽（N）であれば、受信した情報に含まれるIDを持つ電子機器から、視聴中のチャンネル情報を取得する（7118c）。

[1046] 一方、上記判断結果が真（Y）であれば、サーバから、視聴中の画面に関連した情報を取得する（7118d）。テレビや録画機がサーバの役割を果たしても良い。受信機は、サーバから取得した情報を表示する（7118e）。受信機は、受信機やサーバに保存されたユーザプロファイルに基づいて、表示内容を調整する（7118f）。例えば、文字の大きさを変更したり、年齢制限コンテンツを非表示としたり、過去のユーザの行動から好まれると推定されたコンテンツを優先的に表示したりといった制御を行う。

[1047] 図247は、実施の形態12における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図239～図244に示す適用例に対応するものである。

- [1048] 録画機は、番組録画と同時に、サーバから番組に関連する情報を取得して保存する（7119a）。関連する情報が時刻によって変化する場合は、その時刻も合わせて保存する。
- [1049] 録画機は、録画した画像を再生する際に、前記保存した情報をディスプレイに送信する（7119b）。前記保存した情報の中の前記サーバのアクセス情報（URLやパスワード）をディスプレイのアクセス情報に置き換えても良い。
- [1050] 録画機は、録画した画像を再生する際に、前記保存した情報を受信機に送信する（7119c）。前記保存した情報の中の前記サーバのアクセス情報（URLやパスワード）を録画機のアクセス情報に置き換えても良い。
- [1051] 図248は、実施の形態12における送信機の輝度変化を示す図である。
- [1052] 送信機は、輝度が急に上がるときから次に輝度が急に上がるときまでの間の時間の長さを符号（0または1）ごとに異ならせることによって、受信機に送信される情報を符号化する。これにより、送信される情報の内容を変えずに、PWM（Pulse Width Modulation）制御によって、人間が感じる明るさの調節を行なうことができる。なお、輝度の波形は正確な矩形波でなくてもよい。
- [1053] 図249は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図248に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受信機の処理動作を示す。
- [1054] 受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する（7120a）。前に輝度が急激に上がってから、次に輝度が急激に上がるまでの時間を計測する（7120b）。あるいは、前に輝度が急激に下がってから、次に輝度が急激に下がるまでの時間を計測する。上記時間によって信号の値を認識する（7120c）。例えば、上記時間が300マイクロ秒以下のとき0、以上の時1と認識する。
- [1055] 図250は、実施の形態12における送信機の輝度変化を示す図である。
- [1056] 送信機は、輝度の増減を示す波長を変化させることにより、受信機に送信

される情報の開始点を表現する。または、送信機は、その波長を変化させることにより、1つの情報に別の情報を重畳する。

[1057] 図251は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図250に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受信機の処理動作を示す。

[1058] 受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する(7121a)。輝度が急激に変化する間の時間幅の最低値を求める(7121b)。上記最低値の整数倍ではない輝度変化幅を探す(7121c)。前記整数倍ではない輝度変化幅を信号の開始点として信号を解析する(7121d)。前記整数倍ではない輝度変化幅を持つ部分間の時間幅を求める(7121e)。

[1059] 図252は、実施の形態12における送信機の輝度変化を示す図である。

[1060] 送信機は、受信機の露光時間よりも短い間隔で輝度を変化させることにより、人間の目に見える明るさを調整することができる。また、時間経過に伴って蓄積された輝度変化をリセットすることができる。

[1061] 図253は、実施の形態12における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図252に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受信機の処理動作を示す。

[1062] 輝度、または、輝度を制御する電流が、一定値を下回ったとき、受信機の露光時間より十分短い時間幅で電流のオフオンを行う(S7125a)。これにより、電流を初期値に戻し、発光部の輝度が下がるのを防ぐことができる。また、輝度、または、輝度を制御する電流が、一定値を上回ったとき、受信機の露光時間より十分短い時間幅で電流のオンオフを行う(S7125b)。これにより、電流を初期値に戻し、発光部の輝度が上がるのを防ぐことができる。

[1063] 図254は、実施の形態12における送信機の輝度変化を示す図である。

[1064] 送信機は、輝度のキャリア周波数を異ならせることによって、異なる信号(情報)を表現する。受信機は信号内容よりもキャリア周波数を早い時点で認識することができる。したがって、キャリア周波数を異ならせることは、

送信機のIDなど、優先的に認識すべき内容を表現するのに適している。

[1065] 図255は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図254に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受信機の処理動作を示す。

[1066] 受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する(7122a)。輝度が急激に変化する間の時間幅の最低値を求める(7122b)。上記最低値をキャリア周波数として認識する(7122c)。キャリア周波数をキーとして、サーバから情報を取得する(7122d)。

[1067] 図256は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図254に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受信機の処理動作を示す。

[1068] 受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する(7123a)。輝度変化をフーリエ変換し、最大成分をキャリア周波数として認識する(7123b)。キャリア周波数をキーとして、サーバから情報を取得する(7123c)。

[1069] 図257は、実施の形態12における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図254に示す輝度変化を伴う送信機の処理動作を示す。

[1070] 送信信号を輝度変化として表現する(7124a)。輝度変化をフーリエ変換した最大成分をキャリア周波数となるような輝度変化を作成する(7124b)。作成した輝度変化の通りに発光部を発光させる(7124c)。

[1071] 図258は、実施の形態12における送信機の構成例を示す図である。

[1072] 送信機7028aは、信号Aを送信する部分7028bと、信号Bを送信する部分7028dと、信号Cを送信する部分7028fとを有する。このように、受信機の撮像部(カメラ)が同時に露光する方向に沿って、互いに異なる信号を送信する部分があることによって、受信機は同時に複数の信号を受信することができる。なお、それぞれの部分7028b、7028d、7028fの間には、信号を発しない部分、または特別な信号を発する緩衝

部分 7028c, 7028e を設けてもよい。

[1073] 図 259 は、実施の形態 12 における送信機の構成例を示す図である。なお、この送信機の構成による発光の方式は、図 258 に示す構成による発光の方式を発展させたものである。

[1074] 送信機には、図 258 に示す各信号を送信する部分 7029a をそれぞれ図 259 に示すように配置してもよい。これにより、受信機を傾けた場合にも、受信機の撮像部（カメラ）は、信号 A、B および C の多くの部分を同時に受信（撮像）することができる。

[1075] 図 260 は、実施の形態 12 における送信機の構成例を示す図である。なお、この送信機の構成による発光の方式は、図 258 に示す構成による発光の方式を発展させたものである。

[1076] 送信機の円形の発光部は、同心円状に配列された、各信号を送信する複数の円環状の部分 7030a, 7030b, 7030c を備える。部分 7030a は信号 C を送信し、部分 7030b は信号 B を送信し、部分 7030c は信号 A を送信する。このように、送信機の発光部が円形の場合には、上述のように各信号を送信する部分を配列することで、受信機は、各部分から発せられる信号 A、B および C の多くの部分を同時に受信（撮像）することができる。

[1077] 図 261 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図 258～図 260 の何れかに示す発光装置を備えた送信機と受信機の処理動作を示す。

[1078] 受信機は、同時に受光するラインのそれぞれの位置の輝度を計測する（7126a）。同時受光ラインと垂直方向に、別々に送信された信号を受信することで、高速に信号を受信する（7126b）。

[1079] 図 262 は、実施の形態 12 における受信機と送信機による表示と撮影の例を示す図である。

[1080] 送信機は、受信機を受像部（カメラ）が同時に露光する方向と垂直な方向に一樣な画像として構成される複数の 1 次元バーコードを、それぞれフレー

ム 1 (7031a)、フレーム 2 (7031b) およびフレーム 3 (7031c) として順に表示する。なお、1次元バーコードは、上記同時に露光する方向と垂直な方向に沿う線(バー)からなる。受信機は、送信機に表示される画像を、上記各実施の形態のように撮像することによって、フレーム 1 (7031d) およびフレーム 2 (7031e) を取得する。受信機は、1次元バーコードのバーが途切れている部分で1次元バーコードを分割することで、連続的に表示された1次元バーコードを順に認識することができる。この場合、送信機による表示と受信機による撮像のタイミングを同期させる必要はなく、受信機は送信機で表示された内容を全て認識することができる。また、送信機による表示のフレームレートは、受信機による撮像のフレームレートより速くても良い。ただし、送信機による表示の1フレームの表示時間が、受信機によって撮像されるフレーム間のブランキング時間より長い必要がある。

[1081] 図263は、実施の形態12における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図262に示す表示を行なう送信機が備える表示装置の処理動作を示す。

[1082] 表示装置は、1次元バーコードを表示する(7127a)。表示装置は、受信機の撮像のブランキング時間より長い間隔で、バーコード表示を変化させる(7127b)。

[1083] 図264は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図262に示す撮影を行なう受信機の処理動作を示す。

[1084] 受信機は、表示装置に表示された1次元バーコードを撮影する(7128a)。バーコードのラインが途切れたところで、表示装置が次のバーコードを表示したと認識する(7128b)。この方法により、表示と撮像の同期を行わなくとも全ての表示内容を受信機が受信することができる。また、受信機の撮像フレームレートよりも速いフレームレートで表示された信号も受信可能となる。

[1085] 図265は、実施の形態12における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1086] 例えば照明機器である送信機7032aは、送信機7032aの暗号化された識別情報(ID)を送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機7032bは、その暗号化されたIDを受信すると、その暗号化されたIDをサーバ7032cに送信する。サーバ7032cはその暗号化されたIDを受信すると、その暗号化されたIDを復号する。または、受信機7032bは、その暗号化されたIDを受信すると、その暗号化されたIDを復号してサーバ7032cに送信する。

[1087] 図266は、実施の形態12における受信機7032bと送信機7032aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1088] 送信機7032aは、一部または全部が暗号化された情報を保持する(7129a)。受信機7032bは、送信機7032aから送信されたその情報を受信し、受信した情報を復号する(7129b)。または、受信機7032bは、暗号化されたままの情報をサーバ7032cへ送信する。暗号化されたままの情報が送信された場合、サーバ7032cは、その暗号化されたままの情報を復号する(7129c)。

[1089] 図267は、実施の形態12における受信機の状態を示す図である。

[1090] ユーザは、電話するために、例えばスマートフォンとして構成される受信機7033aを耳に当てる。このとき、受信機7033aのスピーカ付近に備えられた照度センサは、低い照度を示す照度値を検出する。その結果、受信機7033aは、受信機7033aの状態を通話中と推定し、送信機からの情報の受信を停止する。

[1091] 図268は、実施の形態12における受信機7033aの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1092] 受信機7033aは、照度センサのセンサ値などから、通話中と推定されるか判断する(7130a)。その判断結果が真(Y)の場合、受信機7033aは、フェイスカメラによる受信を終了する(7130b)。または、

受信機 7033a は、フェイスカメラによる受信処理の優先度を下げる。

[1093] 図 269 は、実施の形態 12 における受信機の状態を示す図である。

[1094] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 7034a は、送信機からの情報を受信（撮像）するための撮像装置であるカメラ（例えばフェイスカメラ）付近に照度センサ 7034b を備えている。この照度センサ 7034b によって、一定値以下の低い照度を示す照度値が検出されると、受信機 7034a は、送信機からの情報の受信を中止する。または、受信機 7034a が他のカメラを備えている場合には、その照度センサ 7034b 付近のカメラ（例えばフェイスカメラ）の優先度を他のカメラよりも下げる。

[1095] 図 270 は、実施の形態 12 における受信機 7034a 処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1096] 受信機 7034a は、照度センサ 7034b のセンサ値が一定値以下か判断する（7131a）。その判断結果が真（Y）の場合、受信機 7034a は、フェイスカメラによる受信を終了する（7131b）。または、受信機 7034a は、フェイスカメラによる受信処理の優先度を下げる。

[1097] 図 271 は、実施の形態 12 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1098] 受信機は、照度センサのセンサ値から、照度変化を計測する（7132a）。撮像装置（カメラ）で輝度変化を計測して信号を受信したように、受信機は、照度値の変化から信号を受信する（7132b）。撮像装置よりも照度センサのほうが安価であるため、受信機を安価に製造可能である。

[1099] 図 272 は、実施の形態 12 における送信機の波長の一例を示す図である。

[1100] 送信機は、図 272 の（a）および（b）に示すように、メタメリックな光 7037a, 7037b を出力することによって、受信機に送信する情報を表現する。

[1101] 図 273 は、実施の形態 12 における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図 272 に示す

波長の光を出力する送信機と受信機の処理動作を示す。

[1102] 送信機は、人間には等色と認識されるが分光分布の異なる光（メタメリックな光）で異なる信号を表現し、発光部を発光させる（7135a）。受信機は、分光分布を計測し、信号を受信する（7135b）。この方式によれば、チラツキを気にすることなく信号を送信することが可能となる。

[1103] 図274は、実施の形態12における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[1104] このシステムは、ID解決サーバ7038a、中継サーバ7038b、受信機7038c、送信機7038dおよび送信機側制御装置7038eを備えている。

[1105] 図275は、実施の形態12におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1106] ID解決サーバ7038aは、送信機7038dのIDと、送信機側制御装置7038eと受信機7038cが通信する方法を関連付けて記憶する（7136a）。受信機7038cは、送信機7038dのIDを受信し、送信機側制御装置7038eとの通信方法をID解決サーバ7038aから取得する（7136b）。受信機7038cは、受信機7038cと送信機側制御装置7038eが直接通信可能か判断する（7136c）。その判断結果が偽（N）の場合、受信機7038cは、中継サーバ7038bを介して送信機側制御装置7038eと通信する（7136d）。一方、その判断結果が真（Y）の場合、受信機7038cは、送信機側制御装置7038eと直接通信する（7136e）。

[1107] 図276は、実施の形態12における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[1108] このシステムは、サーバ7039g、店舗側機器7039aおよび携帯機器7039bを備えている。店舗側機器7039aは送信機7039cと撮像部7039dとを備える。携帯機器7039bは受信機7039eと表示部7039fとを備える。

[1109] 図277は、実施の形態12におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1110] 携帯機器7039bは、表示部7039fに2次元バーコード等の形で情報を表示する(7137a)。店舗側機器7039aは、表示部7039fに表示された内容を撮像部7039dで撮像し、情報を取得する(7137b)。店舗側機器7039aは、何らかの情報を送信機7039cから送信する(7137c)。

[1111] 携帯機器7039bは、送信された情報を受信機7039eで受信する(7137d)。携帯機器7039bは、受信した情報を基に、表示部7039fの表示内容を変化させる(7137e)。表示部7039fに表示する内容は、携帯機器7039bが決定しても良いし、受信した内容を基にサーバ7039gが決定しても良い。

[1112] 店舗側機器7039aは、表示部7039fに表示された内容を撮像部7039dで撮像し、情報を取得する(7137f)。店舗側機器7039aは、取得した情報と、送信した情報との整合性を判断する(7137g)。この判断は、店舗側機器7039aが行なっても良いし、サーバ7039gが行なっても良い。整合している場合、正常に取引が完了する(7137h)。

[1113] この方法により、表示部7039fに表示するクーポン情報をコピーし、不正に使用することを防ぐことができる。また、この方法で暗号鍵交換を行うことも可能である。

[1114] 図278は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1115] 受信機は、受信処理を開始する(7138a)。受信機は、撮像装置の露光時間を設定する(7138b)。受信機は、撮像装置のゲインを設定する(7138c)。受信機は、撮像画像の輝度から情報を受信する(7138d)。

[1116] 図279は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフロ

ーチャートである。

[1117] 露光時間を設定する（7139a）。露光時間を変化させるAPI（Application Program Interface）が存在するか判断する（7139b）。その判断結果が偽（N）の場合、光源など輝度が高い物体に撮像装置を向ける（7139c）。自動露光設定を行う（7139d）。自動露光設定値の変化が十分小さくなれば露光設定値を固定する（7139e）。

[1118] 一方、上記判断結果が真（Y）の場合、APIを利用して露光時間の設定を開始する（7139f）。

[1119] 図280は、実施の形態12における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[1120] このシステムは、サーバ7036a、受信機7036b、および、少なくとも1つの送信機7036cを備える。受信機7036bは、受信機7036bの付近に存在する少なくとも1つの送信機7036cに関する情報をサーバから取得する。

[1121] 図281は、実施の形態12における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1122] 受信機7036bは、GPSや基地局などの情報から、自己位置推定を行う（7133a）。受信機7036bは、推定した自己位置と、推定誤差範囲をサーバ7036aに送信する（7133b）。受信機7036bは、受信機7036bの位置付近に存在する送信機7036cのIDと、そのIDに関連付けられた情報をサーバ7036aから取得し、記憶する（7133c）。受信機7036bは、送信機7036cからIDを受信する（7133d）。

[1123] 受信機7036bは、受信したIDに関連付けられた情報を記憶しているか判断する（7133e）。その判断結果が偽（N）の場合、受信機7036bは、受信したIDをキーにサーバ7036aから情報を取得する（7133f）。受信機7036bは、サーバ7036aから受信した情報と、送

信機 7 0 3 6 b c の位置関係とから自己位置推定を行い、付近の他の送信機 7 0 3 6 c の I D と、その I D に関連付けられた情報をサーバ 7 0 3 6 a から取得し、記憶する (7 1 3 3 g) 。

[1124] 上記ステップ 7 1 3 3 e で真 (Y) と判断された後、または、上記ステップ 7 1 3 3 g が行なわれた後には、受信機 7 0 3 6 b は、受信した I D に関連付けられた情報を表示する (7 1 3 3 h) 。

[1125] 図 2 8 2 は、実施の形態 1 2 における受信機と送信機の適用例を示す図である。

[1126] 建造物 a (7 0 4 0 a) には、例えば照明機器として構成される送信機 7 0 4 0 c および 7 0 4 0 d が配設され、建造物 b (7 0 4 0 b) には、例えば照明機器として構成される送信機 7 0 4 0 e および 7 0 4 0 f が配設されている。送信機 7 0 4 0 c および 7 0 4 0 e は信号 A を送信し、送信機 7 0 4 0 d および 7 0 4 0 f は信号 B を送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機 (端末) 7 0 4 0 g は、何れかの送信機から送信される信号を受信する。

[1127] 図 2 8 3 は、実施の形態 1 2 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1128] 受信機 7 0 4 0 g は、建造物に入ったことを検出する (7 1 3 4 a) 。受信機 7 0 4 0 g は、推定した自己位置と、推定誤差範囲と、受信機 7 0 4 0 g が存在すると推定する建造物の名称等とをサーバに送信する (7 1 3 4 b) 。受信機 7 0 4 0 g は、受信機 7 0 4 0 g が存在する建造物中に存在する送信機の I D と、その I D に関連付けられた情報をサーバから取得し、記憶する (7 1 3 4 c) 。受信機 7 0 4 0 g は、送信機から I D を受信する (7 1 3 4 d) 。

[1129] 受信機 7 0 4 0 g は、受信した I D に関連付けられた情報を記憶しているか判断する (7 1 3 4 e) 。その判断結果が偽 (N) の場合、受信機 7 0 4 0 g は、受信した I D をキーにサーバから情報を取得する (7 1 3 4 f) 。受信機 7 0 4 0 g は、I D を受信した送信機が存在する建造物と同一の建造

物内に存在する他の送信機のIDと、そのIDに関連付けられた情報をサーバから取得し、記憶する（7134g）。

[1130] 上記ステップ7134eで真（Y）と判断された後、または、ステップS7134gが行なわれた後には、受信機7040gは、受信したIDに関連付けられた情報を表示する（7134h）。

[1131] 図284は、実施の形態12における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[1132] 例えば照明機器として構成される送信機7041aは信号Aを送信し、送信機7041bは信号Bを送信し、送信機7041cは信号Cを送信し、送信機7041dは信号Bを送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）7041eは、何れかの送信機から送信される信号を受信する。ここで、GPSや基地局などの情報（他手段）に基づいて推定される受信機7041eの自己位置の誤差範囲には、送信機7041a、7041b、7041cがある。

[1133] 図285は、実施の形態12におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1134] 受信機7041eは、送信機からIDを受信する（7140a）。受信機7041eは、自己位置推定を行う（7140b）。受信機7041eは自己位置推定に成功したか判断する（7140c）。その判断結果が偽（N）の場合、受信機7041eは、地図や入力フォームを表示し、ユーザに現在位置を入力させる（7140d）。

[1135] 受信機7041eは、受信したIDと、推定した自己位置と、自己位置推定の誤差範囲とをサーバに送信する（7140e）。

[1136] サーバは、受信機7041eの推定自己位置から推定誤差範囲（推定誤差半径）以内に、受信機7041eが受信したIDを送信する送信機がひとつだけ存在するか判断する（7140f）。その判断結果が偽（N）の場合、受信機7041eはステップ7140dからの処理を繰り返し実行する。一方、その判断結果が真（Y）の場合には、サーバは、その送信機に関連付け

られた情報を受信機 7041e に送信する (7140g)。

[1137] 図 286 は、実施の形態 12 における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1138] まず、受信機は、信号を発している発光装置 (送信機) を検出し (7141a)、信号を受信する (7141b)。そして、受信機は、受信状況、受信済みデータ量、送信データ量、送信データ量に対する受信済みデータ量の割合を表示する (7141c)。

[1139] 次に、受信機は、送信データを全て受信したかどうかを確認する (7141d)。受信したことを確認した場合 (7141d の Y)、受信機は、受信処理を中止し (7141e)、受信完了の表示を行う (7141f)。さらに、受信機は通知音を鳴らし (7141g)、バイブレーションを行なう (7141h)。

[1140] ステップ 7141d で、受信していないことを確認した場合 (7141d の N)、受信機は、受信機の撮像装置 (カメラ) によって得られる映像において送信機がフレームアウトしてから一定時間経過したかどうかを確認する (7141i)。ここで、一定時間経過したことを確認した場合 (7141i の Y)、受信機は、受信済データを破棄して受信処理を停止する (7141m)。さらに、受信機は、通知音を鳴らし (7141n)、バイブレーションを行なう (7141p)。

[1141] ステップ 7141i で、一定時間経過していないことを確認した場合 (7141i の N)、受信機は、受信機の 9 軸センサによって得られるセンサ値が一定値以上の大きさに変化したか、または、受信機を別方向へ向けたと推定できるかどうかを確認する (7141j)。ここで、一定値以上の大きさに変化した、または、別方向へ向けたと推定できることを確認すると (7141i の Y)、上述のステップ 7141m 以降の処理を行なう。

[1142] 一方、一定値以上の大きさに変化していない、または、別方向へ向けたと推定できないことを確認すると (7141i の N)、受信機は、受信機の 9 軸センサのセンサ値が一定のリズムで変化したか、または、受信機がシェイ

クされていると推定できるかどうかを確認する（7141k）。ここで、一定のリズムで変化した、または、シェイクされていると推定できることを確認すると、受信機は、上述のステップ7141m以降の処理を行なう。一方、一定のリズムで変化していない、または、シェイクされていると推定できないことを確認すると（7141kのN）、受信機は、ステップ7141bからの処理を繰り返し実行する。

[1143] 図287Aは、実施の形態12における送信機の構成の一例を示す図である。

[1144] 送信機7046aは、発光部7046bと2次元バーコード7046cとNFCチップ7046dとを備える。発光部7046bは、2次元バーコード7046cおよびNFCチップ7046dの少なくとも一方と共通の情報を、上記各実施の形態の方法で送信する。または、発光部7046bは、2次元バーコード7046cおよびNFCチップ7046dの少なくとも一方と異なる情報を、上記各実施の形態の方法で送信してもよい。この場合、受信機は、発光部7046bから送信される情報の内容をキーとして、2次元バーコード7046cおよびNFCチップ7046dの少なくとも一方と共通の情報をサーバから取得してもよい。また、受信機は、発光部7046bから情報を受信する場合と、2次元バーコード7046cおよびNFCチップ7046dの少なくとも一方から情報を受信する場合とで、共通の処理を行なってもよい。上述のどちらの場合でも、受信機は、共通のサーバにアクセスして共通の情報を表示する。

[1145] 図287Bは、実施の形態12における送信機の構成の他の例を示す図である。

[1146] 送信機7046eは、発光部7046fを備え、その発光部7046fに2次元バーコード7046gを表示させる。つまり、この発光部7046fは、図287Aに示す発光部7046bおよび2次元バーコード7046cのそれぞれの機能を兼ね備える。

[1147] ここで、発光部7046b、7046fは、発光部7046b、7046

fの大きさを示す情報を送信することで、受信機から送信機7046a, 7046eまでの距離を受信機に推定させてもよい。これにより、受信機は2次元バーコード7046c, 7046gをより簡単に、または鮮明に撮影することができる。

[1148] 図288は、実施の形態12における受信機と送信機7046a, 7046eの処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下、送信機7046aおよび送信機7046eのうち、送信機7046aを例にあげて説明するが、送信機7046eの処理動作も送信機7046aの処理動作と同じである。

[1149] 送信機7046aは、発光部7046bの大きさを示す情報を送信する（ステップ7142a）。なお、発光部7046bにおける任意の2点間の距離の最大値を、発光部7046bの大きさとする。なお、この一連の処理は速度が重要であるため、送信機7046aは、送信機7046aの発光部7046bの大きさを示す情報を直接送信し、受信機はサーバ通信を介さずに、この大きさを示す情報を取得することが望ましい。また、送信機7046aの明暗変化の周波数など、素早く受信できる方法で送信することが望ましい。

[1150] 次に、受信機は、上述の情報である信号を受信し、送信機7046aの発光部7046bの大きさを取得する（ステップ7142b）。そして、受信機は、発光部7046bの大きさと、撮像された発光部7046bの画像の大きさと、受信機の撮像部（カメラ）の特性とに基づいて、受信機から発光部7046bまでの距離を計算する（ステップ7142c）。次に、受信機は、計算した距離に撮像部の焦点距離をあわせて撮影する（ステップ7142d）。受信機は、2次元バーコードを撮影した場合はその内容を取得する（ステップ7142e）。

[1151] （実施の形態13）

本実施の形態では、上記実施の形態1～12におけるスマートフォンなどの受信機と、LEDや有機ELの点滅パターンとして情報を送信する送信機

とを用いた各適用例について説明する。

[1152] 図289は、実施の形態13における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1153] ステップ7201aで、送信機は、特定の周波数の音、または、特定のパターンで変化する音を発する（この周波数は、例えば2kHzから20kHzなど、人間には聞き取りづらく、一般的な集音器で集音可能な周波数の音であることが望ましい。また、一般的な集音器はサンプリング周波数が44.1kHz程度であるため、サンプリング定理により、その半分の周波数までしか正確には認識できないが、送信信号がわかっているならば、その信号を集音しているかどうかを高精度で推定することは可能である。そこで、この性質を利用して、20kHz以上の周波数の信号を利用しても良い。）。

[1154] ステップ7201bで、ユーザは、受信機のボタンを押し、電源OFF状態やスリープ状態から電源オン状態にする。ステップ7201cで、受信機は、集音部を起動する。ステップ7201dで、受信機は、送信機の発する音を集音する。ステップ7201eで、受信機は、近辺に送信機が存在することを、画面に表示したり、音を鳴らしたり、バイブレーションさせることで、ユーザに通知する。ステップ7201fで、受信機は、受信を開始して、終了する。

[1155] 図290は、実施の形態13における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1156] ステップ7202aで、ユーザは、受信機のボタンを押し、電源OFF状態やスリープ状態から電源オン状態にする。ステップ7202bで、受信機は、照度センサを起動する。ステップ7202cで、受信機は、照度センサから、照度の変化を認識する。ステップ7202dで、受信機は、照度センサから、送信信号を受信する。ステップ7202eで、受信機は、近辺に送信機が存在することを、画面に表示したり、音を鳴らしたり、バイブレーションさせることで、ユーザに通知する。ステップ7202fで、受信機は、受信を開始して、終了する。

[1157] 図291は、実施の形態13における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1158] ステップ7203aで、ユーザが、受信機を操作して、受信を開始させる。または、何らかのトリガで受信機が自動的に受信を開始する。ステップ7203bで、画面全体の平均輝度、または、輝度最大点の輝度が、明るい撮像部を優先的に受信させて、終了する。

[1159] 図292は、実施の形態13における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1160] ステップ7204aで、撮像部は、同時撮像ラインまたは画素中に送信機が写っていない同時撮像ラインまたは画素の撮像は行わないことで、送信機が写っている同時撮像ラインまたは画素を高速に撮影する。ステップ7204bで、受信機は、ジャイロや9軸センサで受信機の動きや手振れを検出し、電子補正によって、常に送信機が映るように調整して、終了する。

[1161] 図293は、実施の形態13における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフローチャートである。

[1162] ステップ7205aで、受信機は、2次元バーコードAを表示する。ステップ7205bで、送信機は、2次元バーコードAを読み取る。ステップ7205cで、送信機は、表示変更命令を送信する。ステップ7205dで、受信機は、2次元バーコードBを表示する。ステップ7205eで、送信機は、2次元バーコードBを読み取り、終了する。

[1163] 図294は、実施の形態13における送信機の適用例を示す図である。

[1164] 送信機7211aは、送信機であることを示すマーク7211bを備える。人間は、送信信号と通常の光を区別することはできないが、これにより、7211aが送信機であることを認識することができる。同様に、送信機7211cは、送信機であることを示すマーク7211dを備える。同様に、送信機7211eは、信号を送信している間のみ、送信機であることを示すマーク7211fを表示する。

[1165] 図295は、実施の形態13における送信機の適用例を示す図である。

[1166] テレビなどの送信機 7 2 1 2 a は、バックライトや画面 7 2 1 2 b の輝度を変化させて、信号を送信する。テレビなどの送信機 7 2 1 2 c は、画面以外の部分、例えばベゼル 7 2 1 2 d やロゴマークなどの輝度を変化させて信号を送信する。

[1167] 図 2 9 6 は、実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[1168] テレビなどの送信機 7 2 1 3 a は、画面 7 2 1 3 b に、緊急ニュースや字幕やオンスクリーンディスプレイ 7 2 1 3 c を表示する際に、信号を送信する。また、7 2 1 3 c は、暗い色の文字に明るい色の背景とし、画面の横方向に大きく表示することで、受信機が信号を受信しやすくなることができる。

[1169] 図 2 9 7 は、実施の形態 1 3 における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[1170] ユーザが、受信機またはテレビなどのリモコン 7 2 1 4 a の操作を行ったときに、7 2 1 4 a から送信機 7 2 1 4 b に開始信号を送信し、送信機 7 2 1 4 b は、開始信号を受け取った後の一定時間信号を送信する。送信機 7 2 1 4 b は、送信中であることを示す表示 7 2 1 4 c を表示する。これにより、テレビ本来の表示が暗い場合でも、受信機が信号を受信しやすくなる。表示 7 2 1 4 c は、明るい部分が多く、横に広いほど、受信機が信号を受信しやすくなる。

[1171] なお、送信機 7 2 1 4 b は、テレビの映像を表示する領域とは別に、信号送信のための領域 7 2 1 4 c を備えても良い。なお、送信機 7 2 1 4 b は、ユーザの動きやリモコン 7 2 1 4 a の動きをカメラ 7 2 1 4 d やマイク 7 2 1 4 e で認識し、信号送信を開始しても良い。

[1172] 図 2 9 8 は、実施の形態 1 3 における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[1173] 送信機 7 2 1 5 a、7 2 1 5 b は、送信機の ID 番号を送信する。送信機の ID は、完全にユニークなものであっても良いし、地域内や建物内や部屋内でユニークな ID であっても良い。後者の場合は、数 1 0 m 以内に同一 ID

Dが存在しないようにすることが望ましい。受信機7215cは、受信したIDをサーバ7215dへ送信する。サーバへは、GPSなどの位置センサで認識した7215cの位置情報や、7215cの端末IDやユーザIDやセッションIDなどを同時に送信するとしても良い。

[1174] データベース7215eは、送信機が送信するIDと関連付けて、別のIDや、送信機の位置情報（緯度、経度、高度、部屋番号）や、送信機の型番や形や大きさや、文字や画像や映像や音楽などのコンテンツや、受信機に実行させる命令やプログラムや、他のサーバのURLや、送信機の所有者情報や、IDの登録日や有効期限などを保持する。

[1175] サーバ7215dは、受信したIDに関連付けられた情報をデータベースから読み出し、受信機7215cに送信する。受信機7215cは、受信した情報を表示したり、受信した情報をもとに別のサーバにアクセスしたり、受信した命令を実行したりといった処理を行う。

[1176] 図299は、実施の形態13における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[1177] 図298の場合と同様に、送信機7216a、7216bは、送信機のID1を送信する。受信機7216cは、受信したID1をサーバA7216dへ送信する。サーバAは、ID1に関連付けられた、ID2と別のサーバBにアクセスするための情報（URLやパスワードなど）を送信する。受信機7216cは、ID2をサーバB7216fへ送信する。サーバB7216fは、ID2に関連付けられた情報を受信機7216cへ送信したり、ID2に関連付けられた処理を行う。

[1178] 図300は、実施の形態13における送信機と受信機の適用例を示す図である。

[1179] 図298の場合と同様に、送信機7217a、7217bは、送信機のID1を送信する。受信機7217cは、受信したID1をサーバA7217dへ送信する。サーバAは、ID1に関連付けられた情報と、ランダムに生成した鍵情報をサーバBに送信する。鍵情報は、サーバBが生成し、サーバ

Aに送信するとしても良い。サーバAは、受信機に、鍵情報と、サーバBへアクセスするための情報（URLやパスワードなど）を送信する。受信機7217cは、鍵情報をサーバB7217fへ送信する。サーバB7217fは、ID2に関連付けられた情報を受信機7217cへ送信し、ID2に関連付けられた処理を行う。

[1180] 図301Aは、実施の形態13における送信信号の例を示す図である。

[1181] 信号は、ヘッダ部7218a、データ部7218b、パディング部7218c、End of Data部7218eで構成される。信号は、同じデータを1/15秒間繰り返して送信する。これにより、信号の1部だけ受信した場合でも、信号を復号することができる。受信機は、受信した信号からヘッダ部を抽出し、2つのヘッダ部の間の部分をデータ部としてデータを復号する。1フレームのデータ部を短くすれば、受信機の撮像部に送信機が小さく写っている場合でも復号が可能になり、データ部を長くすれば、通信速度を速くすることができる。同じデータが1/15秒繰り返されることで、1秒間に30フレーム撮影する受信機では、ブランキングがあっても確実にデータ部の信号を撮像することができる。また、隣接するどちらかのフレームでは同じ信号を受信するため、受信結果の確認に用いることができる。また、他のアプリケーションの動作によって連続しないフレームの処理がされなかった場合や、1秒間に15フレームしか撮影できない受信機であっても、信号を受信することができる。また、ヘッダ部に近いほどデータを受信しやすいため、ヘッダ部に近い部分に重要度の高いデータを配置するとしても良い。

[1182] 図301Bは、実施の形態13における送信信号の他の例を示す図である。

[1183] 信号は、図301Aの例と同様に、ヘッダ部7218a、データ部7218b、パディング部7218c、End of Data部7218eで構成される。信号は、同じデータを1/30秒間繰り返して送信する。これにより、信号の1部だけ受信した場合でも、信号を復号することができる。デ

ータ部を短くすれば、受信機の撮像部に送信機が小さく写っている場合でも復号が可能になり、データ部を長くすれば、通信速度を速くすることができる。同じデータが1/30秒繰り返されることで、1秒間に30フレーム撮影する受信機では、ブランキングがあっても確実にデータ部の信号を撮像することができる。また、隣接するどちらかのフレームでは同じ信号を受信するため、受信結果の確認に用いることができる。また、ヘッダ部に近いほどデータを受信しやすいため、ヘッダ部に近い部分に重要度の高いデータを配置するとしても良い。

[1184] 図302は、実施の形態13における送信信号の例を示す図である。

[1185] 2ビットの信号を5ビットの信号に変調する7219aの変調方式は、2ビットの信号を4ビットの信号に変調する2200、2aなどの変調方式よりも変調効率が劣るが、データ部分と同じ形式でヘッダパターンを表現できるため、異なる形式のヘッダパターンを挿入するよりもちらつきを抑えることができる。End of Dataは、データ部にヘッダを用いることで表現しても良い。

[1186] 図303Aは、実施の形態13における送信信号の例を示す図である。

[1187] 信号は、データ部7220a、バッファ部7220b、End of Data部7220dで構成される。バッファ部はなくても良い。信号は、同じデータを1/15秒間繰り返して送信する。発光周波数によって信号を伝送するFM変調などを用いる場合は、7218aのようなヘッダは不要となる。

[1188] 図303Bは、実施の形態13における送信信号の他の例を示す図である。

[1189] 信号は、図303Aの例と同様に、データ部7220a、バッファ部7220b、End of Data部7220dで構成される。バッファ部はなくても良い。信号は、同じデータを1/30秒間繰り返して送信する。発光周波数によって信号を伝送するFM変調などを用いる場合は、7218aのようなヘッダは不要となる。

- [1190] 図304は、実施の形態13における送信信号の例を示す図である。
- [1191] 周波数によって信号を割り当てる。受信機は信号の周期から周波数を求めるため、周波数を等間隔に信号に割り当てるよりも、周波数の逆数や対数が等間隔になるように信号を割り当てるほうが、受信エラーを低減できる。受信機の撮像部で、データ1とデータ2を送信している光を一つの画面内に撮像した場合は、露光ラインに垂直な方向に輝度値をフーリエ変換すると、データ1とデータ2の周波数に、一つのデータを送信している光を撮像した場合よりも弱いピークが現れる。
- [1192] この方法によれば、一つの画面内に複数の周波数で順次送信している光を撮像した場合でも、送信周波数を解析することができ、1/15秒や、1/30秒より短い時間で送信信号の周波数を変更しても、受信することができる。
- [1193] 送信信号の順序を認識するためには、1画面よりも短い範囲でフーリエ変換を行えば良い。また、撮像した画面を連結して、1画面より長い範囲でフーリエ変換を行なっても良い。この場合は、撮像のブランキング時間の輝度値は不明として扱うと良い。
- [1194] 図305Aおよび図305Bは、実施の形態13における送信信号の例を示す図である。
- [1195] 送信信号の周波数が200Hz以下である場合、人間には点滅して感じられるが、それ以上の周波数であれば、連続して光っているように感じられる。カメラでは、500Hz（条件によっては1kHz）程度までの周波数では点滅が撮影される。そのため、信号周波数（搬送波の周波数）は1kHz以上であることが望ましい。カメラにちらつきが撮影されることによる影響が低い場合は、信号周波数は200Hz以上としても良い。照明装置の高調波ノイズは20kHz以上でおおきくなるため、これを避ける場合は、信号周波数は20kHz以下とすれば良い。また、500Hzから3kHzの範囲では、コイルの振動による音が発生するため、信号周波数を3kHz以上とするか、コイルを固定化するなどの対策を行う必要がある。信号周波数を

1 k H z (1 ミリ秒周期) としたとき、非同期でこの信号を認識するためには、撮像装置の露光時間を半分の 0. 5 ミリ秒 (= 1 / 2 0 0 0 秒) 以下とすることがある。信号の変調方式に周波数変調を用いる場合は、サンプリング定理により、同様に、撮像装置の露光時間は信号周期の半分以下とすることがある。ただし、図 3 0 4 のように、周波数そのもので値を表現する変調方式の場合は、複数の時点での信号の値から周波数を推定できるため、撮像装置の露光時間は信号周期の 4 倍程度以下で良い。

[1196] 図 3 0 6 は、実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[1197] 照明などの送信機 7 2 2 3 a は、 I D を送信する。パソコンなどの受信機 7 2 2 3 b は I D を受信し、サーバ 7 2 2 3 d へ I D とファイル 7 2 2 3 e を送信する。サーバ 7 2 2 3 d は、ファイル 7 2 2 3 e と I D を関連付けて記憶し、同一の I D を送信してきたパソコンに対して、ファイルへのアクセス許可を行う。この際、読み取りのみの許可や、読み書きの許可など、 I D によって複数のアクセスコントロールを行なっても良い。パソコンなどの受信機 7 2 2 3 c は I D を受信し、サーバ 7 2 2 3 d へ I D を送信し、サーバ上のファイル 7 2 2 3 e へアクセスする。サーバ 7 2 2 3 d は、ファイルへ最後にアクセスがあってから一定時間経過した場合や、パソコン 7 2 2 3 b が異なる I D を送信してきた場合に、ファイルを削除、または、アクセスコントロールを初期化する。なお、パソコン 7 2 2 3 b またはパソコン 7 2 2 3 c が I D を送信するとしても良い。

[1198] 図 3 0 7 は、実施の形態 1 3 における送信機の適用例を示す図である。

[1199] 送信機 7 2 2 4 b は、自身の I D 情報をサーバ 7 2 2 4 d に登録する。受信機 7 2 2 4 a は、クーポンや入場チケットや会員情報やプリペイド情報を画面に表示する。送信機 7 2 2 4 b は、 I D を送信する。受信機 7 2 2 4 a は、 I D を受信し、受信した I D と、ユーザ I D と、端末 I D と、画面に表示している情報をサーバ 7 2 2 4 d へ送信する。サーバ 7 2 2 4 d は、受信機 7 2 2 4 a が表示している内容が有効であることを確認し、その結果を表示装置 7 2 2 4 c へ送信する。なお、サーバ 7 2 2 4 d が時間によって変化

する鍵情報を送信機 7 2 2 4 b へ送信し、送信機 7 2 2 4 b はその鍵情報を送信しても良い。なお、サーバ 7 2 2 4 d は、送信機 7 2 2 4 b や表示装置 7 2 2 4 c と同一の装置として実装しても良い。受信機 7 2 2 4 a は、クーポンや入場チケットや会員情報やプリペイド情報を 2 次元バーコードなどの形式で画面に表示し、それを読み取る方式では、画面をコピーした画像を表示することで容易に偽装できるが、この方式を用いることで、画面をコピーすることによる偽装を防ぐことができる。

[1200] 図 3 0 8 ~ 図 3 1 0 は、実施の形態 1 3 における撮像素子を説明するための図である。

[1201] 図 3 0 8 は、本発明の撮像素子 8 0 0 の前面図を示す。前の実施例の図を用いて説明したように、本発明の光通信速度を向上させるためには、図 3 1 0 のように、光信号発生部 8 3 0 をトラッキングさせながら、その領域の 8 3 0 a の走査ライン、例えば、 $n = 4 \sim n = 7$ の間のラインのデータのみを垂直アクセス手段 8 0 2 に走査ライン選択信号を送り、反復スキャンし、取得すれば、図 3 1 0 の下段の図のように連続的に本発明の光信号を取り出すことができる。具体的には 4、5、6、7 そしてブランク期間、4、5、6、7 ブランク期間との連続的な信号が得られる。現在の撮像素子の工程ではこのブランキングは $2 \mu s$ 以下に収めることができる。 $2 \mu s$ 以下にすれば、 30 fps で 1 フレーム 33 ms 、 1000 ラインで $33 \mu s / \text{ライン}$ であるので、データをほぼ連続的にデータを復調できる。

[1202] 本発明では、ローリングシャッター方式の撮像素子（イメージセンサ）において、まずシャッタ速度を速くして、本発明のラインを表示させた後、信号を得るが、この後、光源の画像 8 3 0 はカメラの撮影者の手振れにより、上下左右に移動する。するとライン $n = 4 \sim 7$ の中から画像 8 3 0 が一部でてしまう。信号が途切れてエラーが発生する。このため、まず、手振れ補正検出補正手段 8 3 2 を用いて補正すると画像 8 3 0 が固定される。もしくは、かつ、画像 8 3 0 の位置のライン No を検出する手段 8 3 4 を用いて、画像 8 3 0 のライン番号 n を特定し、ライン選択部 8 3 5 により、垂直アクセ

ス手段を制御して、所望のライン n （例えば、 $n = 7 \sim 10$ ）に変更すれば、画像 830 が得られ、連続的な信号が得られるため、エラーの少ないデータとなり、高速データ受信が可能となる。

[1203] 図 308 に戻り、撮像素子 800 を説明すると、水平の画素は $a \sim k$ まであり、水平アクセス手段 801 により、アクセス可能となっている。垂直方向の画素は、 $n = 1$ から $n = 12$ まで 12 列あり、803a $\sim$ 803n まで列毎に読み出され、読み出し時にラインメモリ 805 に読み出されて、出力部 808 から出力される。

[1204] 図 309 の示すように、本発明では、まず、通常撮影モードでは、(a) に示すように順次読み出されていく。通常のフレームとフレームの間には、ブランク期間 821 が設けてあり、この間に色等の映像信号に関する様々な調整作業が行なわれる。

[1205] 撮像素子により異なるが、5% $\sim$ 20%の時間帯は信号の信号を得ることができない。本発明特有の受信パターンが得られないため、ステップ 820c においてデータ信号受信モードになった場合、まずシャッタ速度を高速にして、ゲインを上げてデータを受信する。Yes の場合、前記の色や明るさや感度などの映像撮影作業の一部を中止することにより、ブランク期間 821 を短縮したブランク期間 821a とする。このことにより、調整作業を省略する短縮により、現在の工程で $2 \mu s$ 以下にブランク期間 821a を下げることができるため、入力信号のバーストエラーを大巾に少なくすることができるため、伝送速度を大きく上げることができる。

[1206] 次に、図 310 のように画像の一部しか映像 830 が撮影されない時、 $n = 4 \sim 8$ 以外のラインの情報が得られないため、大きなバーストエラーとなり、受信効率が低下し、伝送量が大幅に低下する。

[1207] 図 310 の画像位置検出手段 834 により画像 830 の位置と大きさを検出し、画像が小さい場合は、ステップ 820d で高速読みとりモードに切り替えて、画像 830 を撮影しているライン ($n = 4 \sim 7$) のみをスキャンする。(c) のようにライン信号 803d、803e、803f、803g が

何回も繰り返し読みとられ、本発明特有のパターンがシームレスに読みとられる。このため、バーストエラーの殆んどない連続的なデータ受信となり、大巾なデータレートの向上が可能となる。

[1208] 具体的には現在の撮像素子で搬送波を4.8 KHzとすると2400bps程度の伝送レートが得られる。将来的には撮像素子の高速化に伴ない、数十kbpsの伝送レートが得られる。

[1209] なお、ステップ820eでデータの読みとりが完了すると、シャッタ速度を低速化させ、ブランク期間を長くして(a)の通常撮影モードに戻る。

[1210] 上記のブランク期間の短縮と特定ラインの繰り返し読み出しにより、同期信号やアドレスの読み出しが確実になり、本発明のパターン伝送方式の伝送速度を大巾に上げることができる。

[1211] (変形例)

ここで、上記各実施の形態についての変形例または補足について説明する。

[1212] 図311Aは、受信装置（撮像装置）の処理動作を示すフローチャートである。なお、この図311Aは、図51の処理動作よりも詳細な処理動作を示す。

[1213] ここで、受信機の撮像部は、すべての受光素子を同時に露光させる方式（グローバルシャッター方式）ではなく、時間差をおいて受光素子の一部分ずつを順次露光させる方式（ローリングシャッター方式、フォーカルプレーンシャッター方式）を用いる。なお、本発明の解説で用いる「露光」とは、物理的なシャッターによって撮像素子に光があたる時間を制御する露光方式と、電子シャッターによって特定の時間内の撮像素子の出力のみを取り出す露光方式とを含む。

[1214] まず、ステップ7340aで、撮像モードがグローバルシャッターモードである場合は、ローリングシャッターモードに変更する。次にステップ7340bでは、5ミリ秒以上の時間幅の移動平均輝度が変化せず、5ミリ秒以下の領域では輝度を変化させている被写体を写した時に輝線が撮影されるよ

うに、シャッター速度を設定する。

[1215] ステップ7340cで、前記輝線の明るい部分と暗い部分の差が大きくなるように受光素子の感度を設定する。次にステップ7340dでは、撮像モードをマクロ撮像モードにする。または、送信機に焦点を合わせるよりも焦点距離を短く設定する。これにより、送信機がぼやけて大きく撮像されることで、輝線が撮像される露光ラインを増やすことができる。

[1216] ステップ7340eで、露光ラインに垂直な方向に、輝線の輝度の変化を観察する。次にステップ7340fでは、前記輝度が他の場所よりも急に高くなっている箇所の間隔、あるいは、急に低くなっている箇所の間隔を求め、この間隔から送信信号を読み取る。または、輝度変化の周期を求め、その周期から送信信号を読み取る。

[1217] 図311Bは、通常撮像モードにより得られる画像と、マクロ撮像モードにより得られる画像とを対比して示す図である。この図311Bに示すように、発光する被写体をマクロ撮像モードで撮像することによって得られる画像7307bは、同じ被写体を通常撮像モードで撮像することによって得られる画像7307aよりも、明るい領域を多く含む。その結果、マクロ撮像モードでは、その被写体に対して輝線を生成することが可能な露光ラインの数を増やすことができる。

[1218] 図312は、映像などを表示する表示装置を示す図である。

[1219] 例えば液晶ディスプレイなどを備える表示装置7300aは、映像領域7300bに映像を表示し、情報表示領域7300cに各種情報を表示する。そして、表示装置7300aは、送信機（送信装置）として構成され、バックライトの輝度を変化させることで信号を送信する。

[1220] 図313は、表示装置7300aの処理動作の一例を示す図である。

[1221] まず、ステップ7350aで、信号送信モードにする。次にステップ7350bでは、情報表示領域7300cのバックライトの輝度を変化させることで信号を送信する。

[1222] 図314は、表示装置7300aにおける信号を送信する部分の例を示す

図である。

[1223] 表示装置 7300a は、バックライトがオンになっている部分（7301d, 7301f, 7301g, 7301i）の輝度を変化させることで信号を送信し、他の部分（7301c, 7301e, 7301h, 7301j）からは信号を送信しない。

[1224] 図 315 は、表示装置 7300a の処理動作の他の例を示す図である。

[1225] まず、ステップ 7351a で、信号送信モードにする。次にステップ 7351b では、動解像度の向上のために、画面切り替え時にバックライトをオフにする場合は、バックライトがオンになっている部分のみで信号を送信する。そして、ステップ 7351c で、画面の全ての部分のバックライトがオフになっている間は、信号を送信しない。

[1226] 図 316 は、表示装置 7300a における信号を送信する部分の他の例を示す図である。

[1227] 表示装置 7300a は、各部分（7302b, 7302e, 7302g, 7202j）の動解像度向上のためのバックライト制御をオフにして、これらの部分から信号を送信する。一方、表示装置 7300a は、他の各部分（7302c, 7302d, 7302h, 7301i）の動解像度向上のためのバックライト制御をオンにする。

[1228] 図 317 は、表示装置による処理動作のさらに他の例を示す図である。

[1229] まず、ステップ 7352a で、信号送信モードにする。次にステップ 7352b では、画面の一部（7302b, 7302e, 7302g, 7202j）の動解像度向上のためのバックライト制御をオフにし、その部分から信号を送信する。

[1230] そして、ステップ 7352c で、信号を送信している部分の明るさと信号を送信していない部分のバックライトの平均輝度が同等となるように、バックライトの平均輝度を調整する。この調整は、信号送信時のバックライトの明滅時間の比の調整によって行なっても良いし、バックライトの最大輝度の調整によって行なっても良い。

[1231] 図 3 1 8 は、送信機および受信機を含む通信システムの構成を示す図である。

[1232] この通信システムは、送信機 7 3 0 3 a, 7 3 0 3 b と、制御装置 7 3 0 3 c と、ネットワーク 7 3 0 3 d と、ID 管理サーバ 7 3 0 3 e と、無線アクセスポイント 7 3 0 3 f と、受信機 7 3 0 3 g, 7 3 0 3 h とを備える。

[1233] 図 3 1 9 は、図 3 1 8 の通信システムの処理動作を示すフローチャートである。

[1234] まず、ステップ 7 3 5 3 a で、ID 管理サーバ 7 3 0 3 e に、送信機の ID と、無線アクセスポイント 7 3 0 3 f の情報（SSID、パスワード、無線アクセスポイントの ID、無線周波数、アクセスポイントの位置情報、接続可能な位置情報など）と、制御装置 7 3 0 3 c の情報（IP アドレスなど）とを関連付けて記憶させる。次にステップ 7 3 5 3 b で、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b は、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b の ID を送信する。なお、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b は、さらに、無線アクセスポイント 7 3 0 3 f の情報と制御装置 7 3 0 3 c の情報を送信しても良い。そして、ステップ 7 3 5 3 c で、受信機 7 3 0 3 g または 7 3 0 3 h は、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b の ID を受信し、無線アクセスポイント 7 3 0 3 f の情報と制御装置 7 3 0 3 c の情報を ID 管理サーバ 7 3 0 3 e から取得する。あるいは、受信機 7 3 0 3 g または 7 3 0 3 h は、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b の ID と無線アクセスポイント 7 3 0 3 f の情報を受信する。

[1235] 次にステップ 7 3 5 3 d で、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b は、無線アクセスポイント 7 3 0 3 f に接続する。そして、ステップ 7 3 5 3 e で、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b は、ネットワーク上の ID 管理サーバ 7 3 0 3 e のアドレスと、その ID 管理サーバ 7 3 0 3 e への命令と、送信機 7 3 0 3 a または 7 3 0 3 b の ID を、制御装置 7 3 0 3 c へ送信する。

[1236] さらに、ステップ 7 3 5 3 f で、制御装置 7 3 0 3 c は、受付 ID を受信機 7 3 0 3 g または 7 3 0 3 h へ送信する。次にステップ 7 3 5 3 g で、制

御装置 7303c は、ネットワーク上の ID 管理サーバ 7303e への命令を行い、レスポンスを得る。このとき、制御装置 7303c は、プロキシサーバとして動作する。

[1237] さらに、ステップ 7353h で、制御装置 7303c は、前記レスポンスと前記受付 ID とを、送信機 ID の示す送信機 7303a または 7303b から送信する。この送信は、受信機 7303g または 7303h から受信完了通知が送られるまで、または、一定時間が経過するまで繰り返しても良い。

[1238] 次にステップ 7353i で、受信機 7303g または 7303h は、前記レスポンスを受信する。さらに、ステップ 7353j で、受信機 7303g または 7303h は、前記受付 ID を制御装置 7303c へ送信し、受信完了を通知する。

[1239] そして、ステップ 7353k で、なお、受信機 7303g または 7303h は、送信機 7303a または 7303b の信号が受信できない位置にいる場合には、無線アクセスポイント 7303f を経由してレスポンスを返すように制御装置 7303c に通知しても良い。

[1240] 図 320 は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。

[1241] 本発明の受信方式では、受信機の撮像部に送信機の発光部が大きく撮像されるほど信号伝送効率が高いため、小さな電球や高い天井に備え付けられた照明を送信機の発光部とすると信号伝送効率が悪い。そこで、送信機 7313a の照明光を、壁や、天井や、床や、照明の傘などに当て、その反射光 7313b を受信機 7313c で撮像することで、信号伝送の効率を高めることができる。

[1242] 図 321 は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。

[1243] 送信機 7314d は展示品 7314a に送信信号を含んだ照明光を投影し、その反射光 7314b を受信機 7314c で撮像することで、信号伝送を

行う。

[1244] 図 3 2 2 は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。

[1245] 送信機 7 3 1 5 a が送信した信号を、照度センサを備えた受信機 7 3 1 5 b で受信する。受信機 7 3 1 5 b は、撮像素子ではなく照度センサを用いて信号を受信するため、消費電力が低く、常時信号を受信することに適しており、軽量で、安価に製造可能である。

[1246] 受信機 7 3 1 5 b は、眼鏡や、イヤリングや、髪飾りや、腕時計や、補聴器や、ネックレスや、杖や、手押し車や、ショッピングカートの一部として構成される。受信機 7 3 1 5 b は、受信した信号に従って、映像表示や、音声再生や、振動を行う。また、受信機 7 3 1 5 b は、受信した信号を携帯情報端末 7 3 1 5 c に無線または有線伝送路を通じて送信する。

[1247] 図 3 2 3 A は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。

[1248] プロジェクタ 7 3 1 6 a は投影光を送信信号として信号を送信する。受信機 7 3 1 6 c は、スクリーン 7 3 1 6 b からの反射光を撮像して信号を受信する。受信機 7 3 1 6 c は、プロジェクタ 7 3 1 6 a が投影しているコンテンツとその付帯情報を画面 7 3 1 6 d に表示する。画面 7 3 1 6 d に表示するコンテンツは、送信信号として伝送されても良いし、送信信号に含まれる ID をもとにサーバ 7 3 1 6 e から取得しても良い。

[1249] 図 3 2 3 B は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。

[1250] 受信機 7 3 1 7 b は送信機 7 3 1 7 a から送信された信号を受信する。受信機 7 3 1 7 b は、受信機 7 3 1 7 b に登録されているイヤホンまたは補聴器 7 3 1 7 c へ音声を送信する。受信機 7 3 1 7 b に登録されたユーザプロフィールに視覚障害が含まれている場合には、受信機 7 3 1 7 b は、視覚障害者用の解説音声进行イヤホン 7 3 1 7 c に送信する。

[1251] 図 3 2 3 C は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図であ

る。

[1252] 送信機 7318a、7318b から送信された信号を、受信機 7318c で受信する。受信機 7318c は、照度センサを用いて信号を受信するとしても良い。受信機 7318c は、指向性の高い照度センサを備えることで、送信機がある方向を精度よく推定できる。また、受信機 7318c は、複数の照度センサを備えることで、送信信号を受信できる範囲を広くすることができる。受信機 7318c は、受信した信号をイヤホン 7318d や、ヘッドマウントディスプレイ 7318e へ送信する。

[1253] 図 323D は、ディスプレイまたはプロジェクタと受信機とを含む通信システムの処理動作を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図 323A ~ 図 323C に示す信号伝送の例に対応する処理動作を示す。

[1254] まず、ステップ 7357a で、送信機の ID と、表示内容 ID と、ディスプレイやプロジェクタに表示するコンテンツとを関連付けて、ID 管理サーバに記録する。次にステップ 7357b で、送信機は、ディスプレイやプロジェクタにコンテンツを表示するとともに、ディスプレイのバックライトやプロジェクタの投影光をもちいて信号を送信する。送信信号は、送信機の ID や、表示内容 ID や、表示内容が格納されている URL や、表示内容そのものを含んでも良い。

[1255] さらに、ステップ 7357c で、受信機は、前記送信信号を受信する。そして、ステップ 7357d で、受信機は、受信した信号をもとに、送信機がディスプレイやプロジェクタに表示しているコンテンツを取得する。

[1256] 次に、ステップ 7357e で、受信機にユーザプロファイルが設定されている場合は、そのプロファイルに適したコンテンツを取得する。例えば、聴力が悪いというプロファイルが設定されている場合は字幕データや手元再生用の音声コンテンツを取得し、視力が悪いというプロファイルが設定されている場合は、音声解説用のコンテンツを取得する。

[1257] さらに、ステップ 7357f で、受信機は、取得した画像コンテンツを受

信機のディスプレイに表示させ、取得した音声コンテンツを受信機のスピーカやイヤフォンや補聴器から再生させる。

[1258] 図324は、実施の形態12における送信信号の例を示す図である。なお、この図324は、図250の送信信号を詳細に説明したものである。

[1259] 送信信号を図7～87、302などの方法で符号化した場合、受信機は、輝度値が急に高くなる点7308c、7308d、7308eを検出すれば、送信信号を復号できる。このとき、送信信号7308aと7308bは等価であり、同一の信号を表現することになる。

[1260] そのため、送信信号7308aと7308bのように、輝度を下げる時間を調節することで、平均輝度を変化させることができる。送信機の輝度を変化させる必要がある場合には、このように平均輝度を調節することで、送信信号の内容に変化を加えることなく輝度の調節を行うことができる。

[1261] 図325は、実施の形態1における送信信号の例を示す図である。なお、この図325は、図14の送信信号を詳細に説明したものである。

[1262] 送信信号7309aや7309bは、7309d程度の長さの平均輝度をとると、送信信号7309cと等価とみなすことができる。送信信号7309aや7309bのように、他の受信機では観察できない時間幅で輝度を変化させることで、別の信号を重畳することができる。

[1263] 図326は、実施の形態1における送信信号の他の例を示す図である。なお、この図326は、図14の送信信号を詳細に説明したものである。

[1264] 送信信号7310aに、他の受信機では観察できない時間幅での輝度変化を加えて7310cとすることで、別の信号を重畳する。送信信号7310aで輝度が下がった区間で信号が重畳できない場合には、高速変調部分に7310eのようなスタート信号とエンド信号を加えることで、高速変調信号を断続的に送信することができる。

[1265] 図327Aは、上記各実施の形態における受信機の撮像素子の一例を示す図である。

[1266] 多くの撮像素子は、7311aのような配置になっているため、オプティ

カルブラックを撮像している間は送信機を撮像することはできない。しかし、撮像素子の配置を7311bのようにすることで、送信機をより長い時間撮像することができる。

[1267] 図327Bは、上記各実施の形態における受信機の撮像装置の内部回路の構成例を示す図である。

[1268] 撮像装置7319aは、グローバルシャッターモードとローリングシャッターモードを切り替えるシャッターモード変更部7319bを備える。受信機は、受信を開始するときに、シャッターモードをローリングシャッターモードに変更し、受信終了時に、シャッターモードをグローバルシャッターモードに変更する、または、受信開始前の設定に戻る。

[1269] 図327Cは、上記各実施の形態における送信信号の例を示す図である。

[1270] カメラにちらつきが映らない周波数として、搬送波を1kHzとする場合、1スロットが1ミリ秒となる(7320a)。このとき、図8の変調方式(4PPM変調)では、1シンボル(4スロット)の平均が75%となる(7320b)。4ミリ秒間の移動平均の値域は、75%±変調度/4となる。変調度は小さいほうがちらつきは小さくなる。1シンボルを1周期として考えた場合は、人間がちらつきを感じない周波数として200Hz以上とする場合は、搬送波は800Hz以上となり、カメラにちらつきが映らない周波数として1kHz以上とする場合は、搬送波は4kHz以上となる。

[1271] 同様に、搬送波が1kHzのとき、図302の変調方式(5PPM変調)では、1シンボル(5スロット)の平均が80%となる(7320c)。5ミリ秒間の移動平均の値域は、80%±変調度/5となる。変調度は小さいほうがちらつきは小さくなる。1シンボルを1周期として考えた場合は、人間がちらつきを感じない周波数として200Hz以上とする場合は、搬送波は1kHz以上となり、カメラにちらつきが映らない周波数として1kHz以上とする場合は、搬送波は5kHz以上となる。

[1272] 図327Dは、上記各実施の形態における送信信号の例である。

[1273] ヘッダパターンは、データを表すパターンと異なり、かつ、ちらつ

きをなくすためにはデータを表すパターンと平均輝度が等しくなければならない。2200. 2aの変調方式のデータパターンと平均輝度が等しくなるパターンとしては、7321b、7321c、7321d、7321eなどのパターンがある。輝度値を段階的に制御可能な場合は、7321bが望ましい。7321eのように、受信機の撮像装置の露光時間に比べて輝度の変化が十分速い場合には、受信機には7321bのように観察される。7219aの変調方式では、ヘッダパターンを含んだ形で変調方式を定めている。

[1274] 図328Aは、受信機の撮像モードを説明するための図である。

[1275] 受信機は、通常撮像モードでは、イメージセンサに含まれる全ての露光ライン（撮像ライン）を用いて撮像を行うことによって画像7304aを取得する。例えば、全ての露光ラインは3000個である。そして、受信機は、その撮像によって、時刻 $t_1 \sim t_4$ の間に1枚の画像を取得し、さらに、時刻 $t_5 \sim t_8$ の間に1枚の画像を取得する。

[1276] ここで、画像の一部にのみ送信機である被写体が映っている場合には、受信機はその被写体からの信号を受け取れないことがある。例えば、1001番目～2000番目の露光ラインだけが被写体を捉えて、他の露光ラインが被写体を捉えない場合には、1001番目～2000番目の露光ラインが露光していないとき、すなわち、1番目～1000番目の露光ラインが露光しているとき（時刻 $t_1 \sim t_2$ 、 $t_5 \sim t_6$ ）と、2001番目～3000番目の露光ラインが露光しているとき（時刻 $t_3 \sim t_4$ 、 $t_7 \sim t_8$ ）には、その被写体からの信号を受け取ることができない。

[1277] そこで、受信機は、撮像モードが通常撮像モードから特別撮像モードAに切り替えられると、全ての露光ラインのうち、被写体を捉えている露光ラインのみを撮像に用いる。つまり、受信機は、時刻 $t_1 \sim t_4$ の間と、時刻 $t_5 \sim t_8$ の間とでは、1001番目～2000番目の露光ラインだけを撮像に用いる。また、この特別撮像モードAでは、時刻 $t_1 \sim t_4$ または時刻 $t_5 \sim t_8$ である1フレームの撮像時間の全体に亘って、1001番目～2000番目の露光ラインが順に1回だけ、それぞれ均等に露光される。これに

より、被写体からの信号の取りこぼしを防ぐことができる。

[1278] 図328Bは、受信機の特別撮像モードAを用いた処理動作を示すフローチャートである。

[1279] まず、ステップ7354aで、撮像画像中から、輝線が撮像される部分を見つけ出す。次にステップ7354bで、手振れ補正機能をオンにする。

[1280] そして、ステップ7354cで、輝線が撮像される露光ラインの画素のみを用いて撮像を行う特別撮像モードAに切り替える。特別撮像モードAでは、露光ラインを露光し始めてから次の露光ラインを撮像し始めるまでの時間が、1枚の画像を撮像する間（例えば時刻 $t_1 \sim t_4$ ）に時間的に等間隔になるように、各露光ラインの露光時間を設定する。なお、露光ラインに垂直な方向の画素を間引いて撮像するとしても良い。

[1281] これにより、受信機の撮像部からのフレームの出力枚数が通常撮像モードと変わらないため、この特別撮像モードAは、性能の低い処理装置を有する受信機や、別の処理も行っている処理装置を有する受信機に適している。

[1282] さらに、ステップ7354dで、特別撮像モードAで撮像する領域を指定する。ここで、前記撮像する領域として、輝線が撮像されている領域より狭い領域を指定することで、手振れなどにより撮像方向が変化した場合でも輝線を撮像し続けることができる。

[1283] そして、ステップ7354eで、撮像画像の移動を検出する。その移動方向に前記撮像する領域を移動させることで、撮像画像の位置が変化した場合でも輝線を撮像し続けることができる。次に、ステップ7354fで、輝線のパターンから送信された情報を取得する。

[1284] 図329Aは、受信機の他の撮像モードを説明するための図である。

[1285] 受信機は、撮像モードが通常撮像モードから特別撮像モードBに切り替えられると、全ての露光ラインのうち、被写体を捉えている露光ラインのみを撮像に用いる。つまり、受信機は、時刻 $t_1 \sim t_4$ の間と、時刻 $t_5 \sim t_8$ の間とでは、1001番目～2000番目の露光ラインをだけを撮像に用いる。また、この特別撮像モードBでは、時刻 $t_1 \sim t_4$ または時刻 $t_5 \sim t$

8である1フレームの撮像時間の全体に亘って、1001番目～2000番目の露光ラインが順次露光されることが複数回実行される。これにより、被写体からの信号の取りこぼしを防ぐことができる。

[1286] 図329Bは、受信機の特別撮像モードBを用いた処理動作を示すフローチャートである。

[1287] まず、ステップ7355aで、撮像画像中から、輝線が撮像される部分を見つけ出す。次にステップ7355bで、手振れ補正機能をオンにする。

[1288] そして、ステップ7355cで、輝線が撮像される露光ラインの画素のみを用いて撮像を行う特別撮像モードBに切り替える。特別撮像モードBでは、輝線が撮像される領域のみ撮像を行うことで、高速に撮像を行う。なお、露光ラインに垂直な方向の画素を間引いて撮像するとしても良い。

[1289] 次にステップ7355dで、特別撮像モードBで撮像する領域を指定する。ここで、前記撮像する領域として、輝線が撮像されている領域より狭い領域を指定することで、手振れなどにより撮像方向が変化した場合でも輝線を撮像し続けることができる。

[1290] そして、ステップ7355eで、撮像画像の移動を検出する。その移動方向に前記撮像する領域を移動させることで、撮像画像の位置が変化した場合でも輝線を撮像し続けることができる。次に、ステップ7355fで、輝線のパターンから送信された情報を取得する。

[1291] 図330Aは、受信機のさらに他の撮像モードを説明するための図である。

[1292] 受信機は、撮像モードが通常撮像モードから特別撮像モードCに切り替えられると、全ての露光ラインのうち、被写体を捉えている露光ラインのみを撮像に用いる。つまり、受信機は、時刻 $t_1 \sim t_4$ の間と、時刻 $t_5 \sim t_8$ の間とでは、1001番目～2000番目の露光ラインをだけを撮像に用いる。また、この特別撮像モードCでは、時刻 $t_1 \sim t_4$ または時刻 $t_5 \sim t_8$ である1フレームの撮像時間の全体に亘って、1001番目～2000番目の露光ラインが順次露光されることが複数回実行される。さらに、この特

別撮像モードCでは、その複数回実行されることによって得られる複数の画像がそれぞれ個別に出力されず、その複数の画像を含む1つの画像（通常撮像モードで生成される画像と同じサイズの画像）が出力される。これにより、被写体からの信号の取りこぼしを防ぐことができる。

[1293] 図330Bは、受信機の特別撮像モードCを用いた処理動作を示すフローチャートである。

[1294] まず、ステップ7356aで、撮像画像中から、輝線が撮像される部分を見つけ出す。次にステップ7356bで、手振れ補正機能をオンにする。

[1295] そして、ステップ7356cで、輝線が撮像される露光ラインの画素のみを用いて撮像を行う特別撮像モードCに切り替える。特別撮像モードCは、輝線が撮像される領域のみ撮像を行い、元の画素配置は無視して、撮像結果を並べることで一枚の画像を作成する方法である。なお、露光ラインに垂直な方向の画素を間引いて撮像するとしても良い。

[1296] こにより、受信機の撮像部からのフレームの出力枚数が通常撮像モードと変わらないため、この特別撮像モードCは、性能の低い処理装置を有する受信機や、別の処理も行っている処理装置を有する受信機に適している。

[1297] さらに、ステップ7356dで、特別撮像モードCで撮像する領域を指定する。ここで、前記撮像する領域として、輝線が撮像されている領域より狭い領域を指定することで、手振れなどにより撮像方向が変化した場合でも輝線を撮像し続けることができる。

[1298] そして、ステップ7356eで、撮像画像の移動を検出する。その移動方向に前記撮像する領域を移動させることで、撮像画像の位置が変化した場合でも輝線を撮像し続けることができる。次に、ステップ7356fで、輝線のパターンから送信された情報を取得する。

[1299] 以上、一つまたは複数の態様に係る情報通信方法について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築

される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。

[1300] 図 3 3 1 A は、本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートであ

る。

[1301] 本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通

信方法であって、ステップ S A 1 1、S A 1 2、および S A 1 3 を含む。

[1302] つまり、この情報通信方法は、イメージセンサによる前記被写体の撮像に

よって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応す

る輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサ

の露光時間を設定する露光時間設定ステップ (S A 1 1) と、前記イメージ

センサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像する

ことによって、前記輝線を含む画像を取得する撮像ステップ (S A 1 2) と

、取得された前記画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデ

ータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップ (S A 1 3) と

を含む。

[1303] 図 3 3 1 B は、本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[1304] 本発明の一態様に係る情報通信装置 A 1 0 は、被写体から情報を取得する

情報通信装置であって、構成要素 A 1 1、A 1 2、および A 1 3 を備える。

[1305] つまり、この情報通信装置 A 1 0 は、イメージセンサによる前記被写体の

撮像によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに

対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージ

センサの露光時間を設定する露光時間設定部 A 1 1 と、輝度変化する前記被

写体を、設定された前記露光時間で撮像することによって、前記輝線を含む

画像を取得する前記イメージセンサである撮像部 A 1 2 と、取得された前記

画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調するこ

とにより情報を取得する復調部 A 1 3 とを備える。

[1306] 図 3 3 1 C は、本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートであ

る。

[1307] 本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通

信方法であって、ステップS A 2 1～S A 2 6を含む。

[1308] つまり、この情報通信方法は、複数の露光ラインを有するイメージセンサを用いて、前記被写体を撮像することにより第1の画像を取得する第1の撮像ステップ(S A 2 1)と、前記第1の画像から、前記被写体が撮像されている範囲を検出する検出ステップ(S A 2 2)と、前記複数の露光ラインのうち、前記被写体が撮像されている範囲を撮像する所定の露光ラインを決定する決定ステップ(S A 2 3)と、前記所定の露光ラインを用いて取得する第2の画像に、前記所定の露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップ(S A 2 4)と、前記所定の露光ラインを用いて、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像することによって、前記輝線を含む第2の画像を取得する第2の撮像ステップ(S A 2 5)と、取得された前記第2の画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップ(S A 2 6)とを含む。

[1309] 図3 3 1 Dは、本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[1310] 本発明の一態様に係る情報通信装置A 2 0は、被写体から情報を取得する情報通信装置であって、構成要素A 2 1～A 2 6を備える。

[1311] つまり、この情報通信装置A 2 0は、複数の露光ラインを有するイメージセンサを用いて、前記被写体を撮像することにより第1の画像を取得する第1の画像取得部A 2 1と、前記第1の画像から、前記被写体が撮像されている範囲を検出する撮像範囲検出部A 2 2と、前記複数の露光ラインのうち、前記被写体が撮像されている範囲を撮像する所定の露光ラインを決定する露光ライン決定部A 2 3と、前記所定の露光ラインを用いて取得する第2の画像に、前記所定の露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定部A 2 4と、前記所定の露光ラインを用いて、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像することによって、前記輝線を含む第2の画像

を取得する第2の画像取得部A25と、取得された前記第2の画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報
を取得する復調部A26とを備える。

[1312] なお、上述の輝線のパターンは、各輝線の間隔の違いと同義である。

[1313] 図332は、本発明の一態様に係る情報通信方法によって得られる画像の一例を示す図である。

[1314] 例えば、200Hz以上の周波数で輝度変化する被写体に対して、露光時間
が10ミリ秒よりも短く設定される。ここで、イメージセンサに含まれる
複数の露光ライソンのそれぞれは互いに異なるタイミングで順次露光される。
このような場合には、図332に示すように、イメージセンサによって得ら
れる画像には、幾つかの輝線が生じる。つまり、その画像は露光ライソに平
行な輝線を含む。また、情報取得スリッ(SA13またはSA26)では
、その輝線のパターンのうち、露光ライソに垂直な方向のパターンによって
特定されるデータを復調する。

[1315] このような図331Aおよび図331Bによって示される情報通信方法お
よび情報通信装置A10では、被写体の輝度変化によって送信される情報が
、イメージセンサの露光ライソの露光によって取得されるため、例えば無線
通信を行うための特別な通信デバイスを必要とすることなく、多様な機器間
の通信を可能とすることができる。さらに、図331Cおよび図331Dに
よって示される情報通信方法および情報通信装置A20では、イメージセン
サに含まれる全ての露光ライソのうち、被写体を捉えている露光ライソのみ
が、輝線を含む第2の画像の取得に用いられるため、被写体を捉えていない
露光ライソに対する処理を省くことができ、情報取得の効率を高めることが
できるとともに、被写体からの情報の取りこぼしを防ぐことができる。

[1316] 図333Aは、本発明の他の態様に係る情報通信方法のフローチャートで
ある。

[1317] 本発明の他の態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信す
る情報通信方法であって、スリッSB11、SB12およびSB13を含

む。

[1318] つまり、この情報通信方法は、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップ（S B 1 1）と、発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する第 1 の送信ステップ（S B 1 2）と、前記発光体が、前記送信対象の信号を送信してから 3 3 ミリ秒以内に、決定された前記パターンと同一のパターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号と同一の信号を送信する第 2 の送信ステップ（S B 1 3）とを含む。そして、前記決定ステップ（S B 1 1）では、前記輝度変化に対して 5 ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように前記パターンを決定する。

[1319] 図 3 3 3 B は、本発明の他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[1320] 本発明の他の態様に係る情報通信装置 B 1 0 は、輝度変化によって信号を送信する情報通信装置であって、構成要素 B 1 1 および B 1 2 を備える。

[1321] つまり、この情報通信装置 B 1 0 は、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する輝度変化パターン決定部 B 1 1 と、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信し、前記送信対象の信号を送信してから 3 3 ミリ秒以内に、決定された前記パターンと同一のパターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号と同一の信号を送信する発光体 B 1 2 とを備える。そして、前記輝度変化パターン決定部 B 1 1 は、前記輝度変化に対して 5 ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように前記パターンを決定する。

[1322] このような図 3 3 3 A および図 3 3 3 B によって示される情報通信方法および情報通信装置 B 1 0 では、輝度変化に対して 5 ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを感じるのを防ぎながら、輝度変化に

よって信号を送信することができる。さらに、33ミリ秒以内に同じ信号が送信されるため、信号を受信する受信機にブランキングがあっても、確実に信号をその受信機に送信することができる。

[1323] 図334Aは、本発明のさらに他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[1324] 本発明のさらに他の態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、ステップSC11、SC12、SC13およびSC14を含む。

[1325] つまり、この情報通信方法は、送信対象の信号を変調することによって複数の周波数を決定する決定ステップ（SC11）と、発光体が、決定された前記複数の周波数のうちの何れかの一定の周波数にしたがって輝度変化することによって信号を送信する送信ステップ（SC12）と、前記輝度変化に用いられる周波数を、決定された複数の周波数のうちの他の周波数に33ミリ秒以上の周期で順に変更する変更ステップ（SC14）とを含む。なお、送信ステップSC12が実行された後には、決定された全ての周波数が輝度変化に用いられたか否かが判断され（SC13）、全ての周波数が用いられていないと判断された場合に（SC13でN）、更新ステップSC14が実行されてもよい。また、前記送信ステップ（SC12）では、前記発光体は、前記輝度変化に対して5ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化する。

[1326] 図334Bは、本発明のさらに他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[1327] 本発明のさらに他の態様に係る情報通信装置C10は、輝度変化によって信号を送信する情報通信装置であって、構成要素C11、C12およびC13を備える。

[1328] つまり、この情報通信装置C10は、送信対象の信号を変調することによって複数の周波数を決定する周波数決定部C11と、決定された前記複数の周波数のうちの何れかの一定の周波数にしたがって輝度変化することによ

て信号を送信する発光体 C 1 3 と、前記輝度変化に用いられる周波数を、決定された複数の周波数のうちの他の周波数に 3 3 ミリ秒以上の周期で順に変更する周波数変更部 C 1 2 とを備える。また、前記発光体 C 1 3 は、前記輝度変化に対して 5 ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化する。

[1329] このような図 3 3 4 A および図 3 3 4 B によって示される情報通信方法および情報通信装置 C 1 0 では、輝度変化に対して 5 ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを感じるのを防ぎながら、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、FM 変調された多くの信号を送信することができる。

[1330] また、情報通信装置は、自らのユニークな ID と機器の状態情報とを含む機器情報を管理する情報管理部と、発光素子と、前記発光素子の点滅パターンとして情報を送信する光送信部とを有し、前記光送信部は、前記機器の内部の状態に変化があった場合に、前記機器情報を光の点滅パターンに変換して送信してもよい。

[1331] また、前記情報通信装置は、さらに、自らの起動状態、またはユーザの使用履歴を示す、機器内部のセンシングされた情報を保存する起動履歴管理部を備え、前記光送信部は、利用するクロック発生装置のあらかじめ登録された性能情報を取得し、送信速度を変更してもよい。

[1332] また、前記発光素子は、第一および第 2 の発光素子を備え、光の点滅によって情報を送信するための前記第一の発光素子の周囲に、前記第二の発光素子が配置されており、前記第二の発光素子は、前記第一の発光素子の点滅による情報発信が一定回数繰り返される場合に、情報発信の終了と開始の間に発光してもよい。

[1333] また、前記情報通信装置は、時間差をおいて各撮像素子を露光させる撮像部と、前記各撮像素子の露光時間の違いを利用して、被撮像物の 1 ミリ秒以下の時間平均輝度の変化を、1 枚の撮像画像中から読み取る信号解析部とを

備えてもよい。

[1334] また、前記時間平均輝度は、3 万分の 1 秒以上の時間平均輝度であってもよい。

[1335] 前記情報通信装置は、さらに、送信情報を発光パターンに変調し、発光パターンによって情報を送信してもよい。

[1336] 前記情報通信装置は、送信信号を 1 ミリ秒以下の時間平均輝度の変化で表現し、かつ、60 ミリ秒以上の時間平均輝度は一様であるように発光部の輝度を変化させてもよい。

[1337] 前記情報通信装置は、前記送信信号を 3 万分の 1 秒以上の時間平均輝度の変化で表現してもよい。

[1338] また、前記送信信号と、近接する同種の情報通信装置が時間平均輝度で表現している信号との共通部分は、前記同種の情報通信装置の発光部と同じタイミングで発光部を発光させることで送信されてもよい。

[1339] さらに、前記送信信号と、近接する同種の情報通信装置が時間平均輝度で表現している信号との非共通部分は、前記同種の情報通信装置が時間平均輝度で信号を表現していない時間帯に、発光部の時間平均輝度によって表現されてもよい。

[1340] また、前記情報通信装置は、前記送信信号を時間平均輝度の変化で表現している第 1 の発光部と、前記送信信号を時間平均輝度の変化で表現していない第 2 の発光部を備え、第 1 の発光部と第 2 の発光部の位置関係によって信号を送信してもよい。

[1341] また、集中制御装置は、上述の何れかの情報通信装置を集中制御する制御部を備えてもよい。

[1342] また、建造物は、上述の何れかの情報通信装置、または、上述の集中制御装置を備えてもよい。

[1343] また、列車は、上述の何れかの情報通信装置、または、上述の集中制御装置を備えてもよい。

[1344] また、撮像装置は、2 次元画像を撮像する撮像装置であって、全ての撮像

素子を露光させて撮像するよりも高速に、任意の撮像素子のみを露光させて撮像してもよい。

[1345] また、前記任意の撮像素子は、1ミリ秒以下の時間平均輝度の変化が最も大きい画素を撮像する撮像素子、または、その撮像素子を含む1列の撮像素子であってもよい。

[1346] なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。例えばプログラムは、図331A、図331C、図333Aおよび図334Aのうちの何れかのフローチャートによって示される情報通信方法をコンピュータに実行させる。

[1347] (上記各実施の形態およびそれらの変形例のまとめ)

本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、複数の露光ラインを有するイメージセンサを用いて、前記被写体を撮像することにより第1の画像を取得する第1の撮像ステップと、前記第1の画像から、前記被写体が撮像されている範囲を検出する検出ステップと、前記複数の露光ラインのうち、前記被写体が撮像されている範囲を撮像する所定の露光ラインを決定する決定ステップと、前記所定の露光ラインを用いて取得する第2の画像に、前記所定の露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記所定の露光ラインを用いて、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像することによって、前記輝線を含む第2の画像を取得する第2の撮像ステップと、取得された前記第2の画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、を含む。

[1348] これにより、被写体の輝度変化によって送信される情報が、イメージセン

サの露光ラインの露光によって取得されるため、例えば無線通信を行うための特別な通信デバイスを必要とすることなく、多様な機器間の通信を可能とすることができる。さらに、イメージセンサに含まれる全ての露光ラインのうち、被写体を捉えている露光ラインのみが、輝線を含む第2の画像の取得に用いられるため、被写体を捉えていない露光ラインに対する処理を省くことができ、情報取得の効率を高めることができるとともに、被写体からの情報の取りこぼしを防ぐことができる。なお、露光ラインは、イメージセンサに含まれる、同時に露光する複数の画素からなる列または行である。また、輝線は、例えば図2などによって示される撮像画像中に含まれる線である。

[1349] また、前記所定の露光ラインは、前記複数の露光ラインのうち、前記被写体が撮像されている範囲を撮像する露光ラインのみを含み、前記被写体が撮像されていない範囲を撮像する露光ラインを含まなくてもよい。

[1350] これにより、より確実に情報取得の効率を高めることができるとともに、被写体の情報の取りこぼしを防ぐことができる。

[1351] また、前記第2の撮像ステップでは、前記第1の画像を取得する際の第1の撮像時間を、前記所定の露光ラインに含まれるライン数で等分した第2の撮像時間を取得し、前記第2の撮像時間を、前記所定の露光ラインに含まれる各露光ラインの撮像時間としてもよい。

[1352] これにより、例えば図328Aおよび図328Bに示すように、送信機である被写体から適切に情報を取得することができる。

[1353] また、前記第2の撮像ステップでは、前記第1の撮像ステップにおける前記イメージセンサの各露光ラインの撮像時間を、前記所定の露光ラインに含まれる各露光ラインの撮像時間としてもよい。

[1354] これにより、例えば図329Aおよび図329Bに示すように、送信機である被写体から適切に情報を取得することができる。

[1355] また、前記第2の撮像ステップでは、前記所定の露光ラインにより撮像した複数の前記第2の画像を統合して、前記第1の画像と同じ画像サイズである第3の画像を生成し、前記情報取得ステップでは、前記第3の画像に含ま

れる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得してもよい。

[1356] これにより、例えば図330Aおよび図330Bに示すように、送信機である被写体から適切に情報を取得することができる。

[1357] また、前記決定ステップでは、前記複数の露光ラインのうち、前記被写体が撮像されている範囲よりも狭い範囲を撮像する露光ラインを前記所定の露光ラインとして決定してもよい。

[1358] これにより、例えば図328B、図329Bおよび図330Bに示すように、手振れなどによる影響を受けることなく、送信機である被写体から適切に情報を取得することができる。

[1359] また、前記イメージセンサの前記複数の露光ラインのうち、全ての露光ラインを用いて前記被写体を撮像する第1モードと、前記イメージセンサの前記複数の露光ラインのうち、前記所定の露光ラインを用いて前記被写体を撮像する第2モードと、切り替えが可能であってもよい。

[1360] これにより、切り替えを行うことによって、送信機である被写体から適切に情報を取得することができる。

[1361] 本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮像によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像することによって、前記輝線を含む画像を取得する撮像ステップと、取得された前記画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、を含む。

[1362] これにより、被写体の輝度変化によって送信される情報が、イメージセンサの露光ラインの露光によって取得されるため、例えば無線通信を行うための特別な通信デバイスを必要とすることなく、多様な機器間の通信を可能と

することができる。なお、露光ラインは、イメージセンサに含まれる、同時に露光する複数の画素からなる列または行である。また、輝線は、例えば図 2 などによって示される撮像画像中に含まれる線である。

[1363] 例えば、前記撮像ステップでは、前記イメージセンサに含まれる複数の露光ラインのそれぞれを互いに異なるタイミングで順次露光する。

[1364] これにより、ローリングシャッター方式の撮像が行われることによって生じる輝線が、画像内における各露光ラインに対応する位置に含まれるため、被写体から多くの情報を取得することができる。

[1365] ここで、前記情報取得ステップでは、前記輝線のパターンのうち、前記露光ラインに垂直な方向のパターンによって特定される前記データを復調してもよい。

[1366] これにより、輝度変化に対応する情報を適切に取得することができる。

[1367] また、前記露光時間設定ステップでは、前記露光時間を 10 ミリ秒よりも短く設定してもよい。

[1368] これにより、画像中に輝線をより確実に生じさせることができる。

[1369] ここで、前記撮像ステップでは、200 Hz 以上の周波数で輝度変化する前記被写体を撮像してもよい。

[1370] これにより、例えば図 305 A および図 305 B に示すように、人がちらつきを感じることなく、多くの情報を被写体から取得することができる。

[1371] また、前記撮像ステップでは、前記露光ラインに平行な輝線を含む前記画像を取得してもよい。

[1372] これにより、輝度変化に対応する情報を適切に取得することができる。

[1373] ここで、前記情報取得ステップでは、取得された前記画像内における、前記イメージセンサに含まれる各露光ラインに対応する領域ごとに、当該領域に輝線があるか否かによって特定される 0 または 1 を示す前記データを復調してもよい。

[1374] これにより、PPM 変調された多くの情報を被写体から取得することができる。例えば図 2 に示すように、1 秒あたりの画像の数（フレームレート）

が f 、1 画像を構成する露光ライン数が l のとき、各露光ラインが一定以上の光を受光しているかどうかで情報を取得すると、最大で $f \cdot l$ ビット毎秒の速度で情報を取得することができる。

[1375] また、前記情報取得ステップでは、前記領域ごとに、当該領域の輝度値が閾値以上であるか否かに応じて、当該領域に輝線があるか否かを特定してもよい。

[1376] これにより、被写体から適切に情報を取得することができる。

[1377] ここで、前記撮像ステップでは、所定の期間ごとに、当該所定の期間に対応する一定の周波数で輝度変化する前記被写体を撮像し、前記情報取得ステップでは、前記所定の期間ごとに、当該所定の期間に対応する一定の周波数の輝度変化に応じて生成される前記輝線のパターンによって特定される前記データを復調してもよい。

[1378] これにより、FM変調された多くの情報を被写体から取得することができる。例えば図 111 に示すように、周波数 f_1 に対応する輝線のパターンと、周波数 f_2 に対応する輝線のパターンとによって、適切な情報を取得することができる。

[1379] また、前記撮像ステップでは、輝度の立ち上がりおよび立ち下りのうちの一方の変化と次の前記一方の変化との間の時間を調整することによって信号を送信するように輝度変化する前記被写体を撮像し、前記情報取得ステップでは、前記輝線のパターンによって特定される、前記時間に対応付けられた符号である前記データを復調してもよい。

[1380] これにより、例えば図 248 に示すように、被写体から送信される情報の内容を変えることなく、PWM制御によって、人が感じる被写体（例えば照明機器）の明るさを調整することができる。

[1381] ここで、前記撮像ステップでは、前記輝度変化に対して 5 ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化する前記被写体を撮像してもよい。

[1382] これにより、人がちらつきを感じることなく、多くの情報を被写体から取

得することができる。例えば図 8 に示すように、変調後の信号が 0 のときは非発光、1 のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、移動平均したときの各輝度値を発光時の輝度値の約 75 % にすることができる。その結果、人がちらつきを感じることを防ぐことができる。

[1383] また、前記輝線のパターンは前記イメージセンサの露光時間に応じて異なり、前記情報取得ステップでは、設定された前記露光時間に応じた前記パターンによって特定される前記データを復調してもよい。

[1384] これにより、例えば図 14 に示すように、露光時間に応じて異なる情報を被写体から取得することができる。

[1385] ここで、前記情報通信方法は、さらに、前記イメージセンサを備える撮像装置の状態を検出し、前記情報取得ステップでは、前記被写体の位置を示す前記情報を取得し、さらに、取得された前記情報と、検出された前記状態とに基づいて、前記撮像装置の位置を算出してもよい。

[1386] これにより、例えば図 108 に示すように、GPS などを使うことができなくても、または GPS などを使った場合よりも、撮像装置の位置を正確に特定することができる。

[1387] また、前記撮像ステップでは、前記露光ラインに沿うように配列された複数の領域を含み、領域ごとに輝度変化する前記被写体を撮像してもよい。

[1388] これにより、例えば図 258 に示すように、多くの情報を被写体から取得することができる。

[1389] ここで、前記撮像ステップでは、メタメリックな複数種の光を互いに異なるタイミングで発する前記被写体を撮像してもよい。

[1390] これにより、例えば図 272 に示すように、人がちらつきを感じることなく、多くの情報を被写体から取得することができる。

[1391] また、前記情報通信方法は、さらに、前記イメージセンサを備える撮像装置が存在する場所を推定し、前記情報取得ステップでは、前記被写体の識別情報を前記情報として取得するとともに、前記場所および前記識別情報に関連付けられた関連情報をサーバから取得してもよい。

[1392] これにより、例えば図282および図283に示すように、複数の照明機器から同じ識別情報が輝度変化によって送信されるような場合であっても、撮像装置が存在する場所（建物）、つまり照明機器が存在する場所（建物）に応じて適切な関連情報を取得することができる。

[1393] ここで、本発明の一態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する第1の送信ステップと、前記発光体が、前記送信対象の信号を送信してから33ミリ秒以内に、決定された前記パターンと同一のパターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号と同一の信号を送信する第2の送信ステップとを含み、前記決定ステップでは、前記輝度変化に対して5ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように前記パターンを決定する。

[1394] これにより、輝度変化に対して5ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを感じるのを防ぎながら、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、例えば図301Bに示すように、33ミリ秒以内に同じ信号が送信されるため、信号を受信する受信機にブランキングがあっても、確実に信号をその受信機に送信することができる。

[1395] また、前記決定ステップでは、2ビットによって示される信号のそれぞれを、同じ値を示す3つのビットと他の値を示す1つのビットとからなる4ビットによって示される信号に変調する方式にしたがって、前記送信対象の信号を変調してもよい。

[1396] これにより、例えば図8に示すように、変調後の信号が0のときは非発光、1のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、移動平均したときの各輝度値を発光時の輝度値の約75%にすることができる。その結果、人がちらつきを感じることをより確実に防ぐことができる。

- [1397] ここで、前記決定ステップでは、輝度の立ち上がりおよび立ち下りのうちの一方の変化と次の前記一方の変化との間の時間を、前記送信対象の信号に応じて調整することによって、前記輝度変化のパターンを決定してもよい。
- [1398] これにより、例えば図 2 4 8 に示すように、送信対象の信号の内容を変えことなく、PWM 制御によって、人が感じる発光体（例えば照明機器）の明るさを調整することができる。
- [1399] また、前記第 1 の送信ステップおよび前記第 2 の送信ステップでは、輝度変化する前記発光体を撮像するイメージセンサの露光時間に応じて異なる信号が、前記イメージセンサを備える撮像装置に取得されるように輝度変化してもよい。
- [1400] これにより、例えば図 1 4 に示すように、露光時間に応じて異なる信号を撮像装置に送信することができる。
- [1401] ここで、前記第 1 の送信ステップおよび前記第 2 の送信ステップでは、複数の発光体が同調して輝度変化することによって、前記複数の発光体が共通の情報を送信し、前記共通の情報が送信された後に、発光体ごとに輝度変化することによって、当該発光体ごとに異なる情報を送信してもよい。
- [1402] これにより、例えば図 2 1 に示すように、複数の発光体が共通の情報を同時に送信することで、複数の発光体を一つの大きな発光体とみなすことができ、その共通の情報を受信する撮像装置で発光体を大きく撮像することができるため、情報をより速く、より遠くからでも送信することができる。さらに、例えば図 1 0 9 A に示すように、複数の発光体が共通の情報を送信することによって、発光体ごとに送信される個別の情報の情報量を抑えることができる。
- [1403] また、前記情報通信方法は、さらに、前記送信対象の信号の変調を行うか否かの指示を受け付ける指示受付ステップを含み、前記変調を行うことを示す指示が受け付けられた場合には、前記決定ステップ、前記第 1 の送信ステップおよび前記第 2 の送信ステップを実行し、前記変調を行わないことを示す指示が受け付けられた場合には、前記決定ステップ、前記第 1 の送信ステ

ップおよび前記第2の送信ステップを実行することなく、前記発光体は点灯または消灯してもよい。

[1404] これにより、例えば図109Aに示すように、変調を行うか否かが切り替えられるため、他の発光体の輝度変化に対してノイズとして与える影響を抑えることができる。

[1405] ここで、前記発光体は、当該発光体を撮像するイメージセンサの露光ラインに沿うように配列された複数の領域を含み、前記第1の送信ステップおよび前記第2の送信ステップでは、前記発光体の領域ごとに輝度変化してもよい。

[1406] これにより、例えば図258に示すように、多くの情報を送信することができる。

[1407] また、前記第1の送信ステップおよび前記第2の送信ステップでは、前記発光体は、メタメリックな複数種の光を互いに異なるタイミングで発することによって輝度変化してもよい。

[1408] これにより、例えば図272に示すように、人がちらつきを感じることなく、多くの情報を送信することができる。

[1409] ここで、前記第1の送信ステップおよび前記第2の送信ステップでは、前記送信対象の信号または前記同一の信号として前記発光体の識別情報を送信してもよい。

[1410] これにより、例えば図282に示すように、発光体の識別情報が送信されるため、その識別情報を受信した撮像装置は、その識別情報に関連付けられたより多くの情報を、インターネットなどの通信回線を介してサーバなどから取得することができる。

[1411] また、本発明の一態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、送信対象の信号を変調することによって複数の周波数を決定する決定ステップと、発光体が、決定された前記複数の周波数のうちの何れかの一定の周波数にしたがって輝度変化することによって信号を送信する送信ステップと、前記輝度変化に用いられる周波数を、決定さ

れた複数の周波数のうちの他の周波数に33ミリ秒以上の周期で順に変更する変更ステップとを含み、前記送信ステップでは、前記発光体は、前記輝度変化に対して5ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化してもよい。

[1412] これにより、輝度変化に対して5ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを感じるのを防ぎながら、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、FM変調された多くの信号を送信することができる。例えば図111に示すように、輝度変化の周波数（ f_1 、 f_2 など）が33ミリ秒以上の周期で変更されることによって、適切な情報を送信することができる。

[1413] （実施の形態14）

本実施の形態では、上記実施の形態1～13におけるスマートフォンなどの受信機と、LEDや有機ELなどの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例について説明する。

[1414] 図335は、本実施の形態における受信機の各モードの一例を示す図である。

[1415] 受信機8000は、通常撮影モードでは、例えば1/100秒のシャッター速度で撮影することによって、通常撮影画像を取得し、その通常撮影画像をディスプレイに表示する。この場合、その通常撮影画像には、例えば街灯や、店舗の看板として構成されるサイネージなどの被写体とその周囲が鮮明に映し出されている。

[1416] また、受信機8000は、可視光通信モードでは、例えば1/10000秒のシャッター速度で撮影することによって、可視光通信画像を取得する。例えば、上述の街灯やサイネージが上記実施の形態1～13に示す送信機として輝度変化によって信号を送信している場合には、この可視光通信画像において、信号が送信されている箇所には、1つまたは複数の輝線（以下、輝線模様という）が映し出されて、その箇所以外には、何も映し出されてい

い。つまり、この可視光通信画像では、輝線模様だけが映し出され、被写体の輝度変化をしていない部分および被写体の周囲は映し出されていない。

[1417] また、受信機 8000 は、中間モードでは、例えば $1/3000$ 秒のシャッター速度で撮影することによって、中間画像を取得する。この中間画像では、輝線模様が映し出されているとともに、上述の被写体の輝度変化していない部分および被写体の周囲も映し出されている。したがって、受信機 8000 がその中間画像をディスプレイに表示することによって、ユーザは、どこから、またはどの位置から信号が送信されているかを知ることができる。なお、この中間画像によって映し出される輝線模様、被写体およびその周囲はそれぞれ、可視光通信画像の輝線模様と通常撮影画像の被写体およびその周囲よりも鮮明ではないが、ユーザによって認識される鮮明度を有する。

[1418] なお、以下の説明では、通常撮影モード、または通常撮影モードによる撮影を通常撮影といい、可視光通信モード、または可視光通信モードによる撮影を可視光撮影（可視光通信）という。また、通常撮影および可視光撮影の代わりに、中間モードによる撮影を用いてもよく、後述の合成画像の代わりに中間画像を用いてもよい。

[1419] 図 336 は、本実施の形態における受信機の撮影動作の一例を示す図である。

[1420] 受信機 8000 は、撮影モードを通常撮影、可視光通信、通常撮影、・・・のように切り替える。そして、受信機 8000 は、通常撮影画像と可視光通信画像とを合成することによって、輝線模様と被写体およびその周囲とが鮮明に映し出された合成画像を生成し、その合成画像をディスプレイに表示する。この合成画像は、通常撮影画像における信号が送信されている箇所に、可視光通信画像の輝線模様を重畳することによって生成された画像である。また、この合成画像によって映し出される輝線模様、被写体およびその周囲はそれぞれ鮮明であって、ユーザによって十分に認識される鮮明度を有する。このような合成画像が表示されることによって、ユーザは、どこから、またはどの位置から信号が送信されているかをより明確に知ることができる。

。

[1421] 図337は、本実施の形態における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[1422] 受信機8000は、カメラCa1およびカメラCa2を備える。このような受信機8000では、カメラCa1は通常撮影を行い、カメラCa2は可視光撮影を行う。これにより、カメラCa1は、上述のような通常撮影画像を取得し、カメラCa2は、上述のような可視光通信画像を取得する。そして、受信機8000は、通常撮影画像および可視光通信画像を合成することによって、上述の合成画像を生成してディスプレイに表示する。

[1423] 図338Aは、本実施の形態における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[1424] 2つのカメラを有する上記受信機8000では、カメラCa1は、撮影モードを通常撮影、可視光通信、通常撮影、・・・のように切り替える。一方、カメラCa2は、通常撮影を継続して行う。そして、カメラCa1とカメラCa2とで同時に通常撮影が行われているときには、受信機8000は、それらのカメラによって取得された通常撮影画像から、ステレオ視（三角測量の原理）を利用して、受信機8000から被写体までの距離（以下、被写体距離という）を推定する。このように推定された被写体距離を用いることによって、受信機8000は、可視光通信画像の輝線模様を通常撮影画像の適切な位置に重畳することができる。つまり、適切な合成画像を生成することができる。

[1425] 図338Bは、本実施の形態における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[1426] 受信機8000は、例えば3つのカメラ（カメラCa1、カメラCa2およびカメラCa3）を備える。このような受信機8000では、2つのカメラ（カメラCa2およびカメラCa3）は通常撮影を継続して行い、残りの1つのカメラ（カメラCa1）は可視光通信を継続して行う。これにより、どのようなタイミングでも、通常撮影している2つのカメラによって得られ

る通常撮影画像に基づいて、被写体距離を推定することができる。

[1427] 図 3 3 8 C は、本実施の形態における受信機の撮影動作の他の例を示す図である。

[1428] 受信機 8 0 0 0 は、例えば 3 つのカメラ（カメラ C a 1、カメラ C a 2 およびカメラ C a 3）を備える。このような受信機 8 0 0 0 では、それぞれのカメラは撮影モードを通常撮影、可視光通信、通常撮影、・・・のように切り替える。ここで、1 つの期間では、これらのカメラのうちの何れか 2 つのカメラが通常撮影を行い、残りの 1 つのカメラが可視光通信を行うように、それぞれのカメラの撮影モードが期間ごとに切り替えられる。つまり、通常撮影しているカメラの組み合わせが周期的に変化する。これにより、何れの期間でも、通常撮影している 2 つのカメラによって得られる通常撮影画像に基づいて、被写体距離を推定することができる。

[1429] 図 3 3 9 A は、本実施の形態における受信機のカメラ配置の一例を示す図である。

[1430] 受信機 8 0 0 0 が 2 つのカメラ C a 1 および C a 2 を備える場合には、図 3 3 9 A に示すように、2 つのカメラ C a 1 および C a 2 は互いに離れた位置に配置される。これにより、被写体距離を精度よく推定することができる。つまり、2 つのカメラの間の距離が長いほど、被写体距離を精度よく推定することができる。

[1431] 図 3 3 9 B は、本実施の形態における受信機のカメラ配置の他の例を示す図である。

[1432] 受信機 8 0 0 0 が 3 つのカメラ C a 1、カメラ C a 2 およびカメラ C a 3 を備える場合には、図 3 3 9 B に示すように、通常撮影用の 2 つのカメラ C a 1 および C a 2 は互いに離れた位置に配置される。また、可視光通信用のカメラ C a 3 は、例えばカメラ C a 1 とカメラ C a 2 との間に配置される。これにより、被写体距離を精度よく推定することができる。つまり、最も離れた 2 つのカメラを通常撮影に用いることによって、被写体距離を精度よく推定することができる。

[1433] 図340は、本実施の形態における受信機の表示動作の一例を示す図である。

[1434] 受信機8000は、上述のように、撮影モードを可視光通信、通常撮影、可視光通信、・・・のように切り替える。ここで、受信機8000は、最初に可視光通信を行うときに、アプリケーションプログラムを起動する。そして、受信機8000は、可視光通信によって受信した信号に基づいて、上記実施の形態1～13に示すように、自らの位置を推定する。次に、受信機8000は、通常撮影を行うときには、その通常撮影によって取得された通常撮影画像に、AR (Augmented Reality) 情報を表示する。このAR情報は、上述のように推定された位置などに基づいて取得されるものである。また、受信機8000は、9軸センサによる検出結果、および通常撮影画像の動き検出などに基づいて、受信機8000の移動および方向の変化を推定し、その推定された移動および方向の変化に合わせてAR情報の表示位置を移動させる。これにより、AR情報を通常撮影画像の被写体像に追従させることができる。

[1435] また、受信機8000は、通常撮影から可視光通信に撮影モードを切り替えると、その可視光通信時には、直前の通常撮影時に取得された最新の通常撮影画像にAR情報を重畳する。そして、受信機8000は、AR情報が重畳された通常撮影画像を表示する。また、受信機8000は、通常撮影時と同様に、9軸センサによる検出結果に基づいて、受信機8000の移動および方向の変化を推定し、その推定された移動および方向の変化に合わせてAR情報および通常撮影画像を移動させる。これにより、可視光通信時にも、通常撮影時と同様に、受信機8000の移動などに合わせてAR情報を通常撮影画像の被写体像に追従させることができる。また、受信機8000の移動などに合わせて、その通常画像を拡大および縮小することができる。

[1436] 図341は、本実施の形態における受信機の表示動作の一例を示す図である。

[1437] 例えば、受信機8000は、図341の(a)に示すように、輝線模様が

映し出された上記合成画像を表示してもよい。また、受信機８０００は、図３４１の（ｂ）に示すように、輝線模様の代わりに、信号が送信されていることを通知するための所定の色を有する画像である信号明示オブジェクトを通常撮影画像に重畳することによって合成画像を生成し、その合成画像を表示してもよい。

- [1438] また、受信機８０００は、図３４１の（ｃ）に示すように、信号が送信されている箇所が点線の枠と識別子（例えば、ＩＤ：１０１、ＩＤ：１０２など）とによって示されている通常撮影画像を合成画像として表示してもよい。また、受信機８０００は、図３４１の（ｄ）に示すように、輝線模様の代わりに、特定の種類の信号が送信されていることを通知するための所定の色を有する画像である信号識別オブジェクトを通常撮影画像に重畳することによって合成画像を生成し、その合成画像を表示してもよい。この場合、その信号識別オブジェクトの色は、送信機から出力されている信号の種類によって異なる。例えば、送信機から出力されている信号が位置情報である場合には、赤色の信号識別オブジェクトが重畳され、送信機から出力されている信号がクーポンである場合には、緑色の信号識別オブジェクトが重畳される。

- [1439] 図３４２は、本実施の形態における受信機の動作の一例を示す図である。

- [1440] 例えば、受信機８０００は、可視光通信によって信号を受信した場合には、通常撮影画像を表示するとともに、送信機を発見したことをユーザに通知するための音を出力してもよい。この場合、受信機８０００は、発見した送信機の個数、受信した信号の種類、または、その信号によって特定される情報の種類などによって、出力される音の種類、出力回数、または出力時間を異ならせてもよい。

- [1441] 図３４３は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

- [1442] 例えば、合成画像に映し出された輝線模様にユーザがタッチすると、受信機８０００は、そのタッチされた輝線模様に対応する被写体から送信された信号に基づいて、情報通知画像を生成し、その情報通知画像を表示する。こ

の情報通知画像は、例えば、店舗のクーポンや場所などを示す。なお、輝線模様は、図 3 4 1 に示す信号明示オブジェクト、信号識別オブジェクト、または点線枠などであってもよい。以下に記載されている輝線模様についても同様である。

[1443] 図 3 4 4 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1444] 例えば、合成画像に映し出された輝線模様にユーザがタッチすると、受信機 8 0 0 0 は、そのタッチされた輝線模様に対応する被写体から送信された信号に基づいて、情報通知画像を生成し、その情報通知画像を表示する。この情報通知画像は、例えば、受信機 8 0 0 0 の現在地を地図などによって示す。

[1445] 図 3 4 5 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1446] 例えば、受信機 8 0 0 0 は、送信機として構成された被写体である 2 つの街灯から信号を受信する。そして、受信機 8 0 0 0 は、上記実施の形態 1 ～ 1 3 と同様に、これらの信号に基づいて自らの現在地を推定する。そして、受信機 8 0 0 0 は、通常撮影画像を表示するとともに、その推定結果を示す情報通知画像（緯度および経度などを示す画像）を通常撮影画像に重畳して表示する。なお、受信機 8 0 0 0 は、補助情報通知画像を通常撮影画像に重畳して表示してもよい。この補助情報通知画像は、例えば 9 軸センサ（特に、地磁気センサ）をキャリブレーションするための操作、つまりドリフトをキャンセルするための操作をユーザに勧めるものである。このような操作が行なわれることによって、上述の現在地が高い精度で推定される。

[1447] また、表示された情報通知画像がユーザによってタッチされると、受信機 8 0 0 0 は、通常撮影画像の代わりに、その推定された位置を示す地図を表示してもよい。

[1448] 図 3 4 6 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

- [1449] 例えば、合成画像が表示されている受信機８０００に対してユーザがスワイプを行うと、受信機８０００は、図３４１の（ｃ）に示す通常撮影画像と同様の、点線枠および識別子を有する通常撮影画像を表示するとともに、スワイプの操作に追従するように情報の一覧を表示する。この一覧には、各識別子によって示される箇所（送信機）から送信される信号によって特定される情報が示されている。また、スワイプは、例えば、受信機８０００におけるディスプレイの右側の外から中に指を動かす操作であってもよい。なお、スワイプは、ディスプレイの上側から、下側から、または左側から中に指を動かす操作であってもよい。
- [1450] また、その一覧に含まれる情報がユーザによってタップされると、受信機８０００は、その情報をより詳細に示す情報通知画像（例えばクーポンを示す画像）を表示してもよい。
- [1451] 図３４７は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。
- [1452] 例えば、合成画像が表示されている受信機８０００に対してユーザがスワイプを行うと、受信機８０００は、スワイプの操作に追従するように情報通知画像を合成画像に重畳して表示する。この情報通知画像は、被写体距離を矢印とともにユーザに分かり易く示すものである。また、スワイプは、例えば、受信機８０００におけるディスプレイの下側の外から中に指を動かす操作であってもよい。なお、スワイプは、ディスプレイの左側から、上側から、または右側から中に指を動かす操作であってもよい。
- [1453] 図３４８は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。
- [1454] 例えば、受信機８０００は、複数の店舗を示すサイネージである送信機を被写体として撮影し、その撮影によって取得された通常撮影画像を表示する。ここで、通常撮影画像に映し出された被写体に含まれる、１つの店舗のサイネージの画像をユーザがタップすると、受信機８０００は、その店舗のサイネージから送信される信号に基づいて情報通知画像を生成し、その情報通

知画像 8001 を表示する。この情報通知画像 8001 は、例えば店舗の空席状況などを示す画像である。

[1455] 図 349 は、本実施の形態における受信機と送信機とサーバとの動作の一例を示す図である。

[1456] まず、テレビとして構成されている送信機 8012 は、輝度変化によって信号を受信機 8011 に送信する。この信号は、例えば、視聴されている番組に関連するコンテンツの購入をユーザに促すための情報を含む。受信機 8011 は、可視光通信によってその信号を受信すると、その信号に基づいて、コンテンツの購入をユーザに促す情報通知画像を表示する。ユーザがそのコンテンツを購入するための操作を行うと、受信機 8011 は、受信機 8011 に差し込まれている SIM (Subscriber Identity Module) カードに含まれる情報、ユーザ ID、端末 ID、クレジットカード情報、課金のための情報、パスワード、および送信機 ID のうちの少なくとも 1 つをサーバ 8013 に送信する。サーバ 8013 は、ユーザごとに、ユーザ ID と支払い情報とを紐付けて管理している。そして、サーバ 8013 は、受信機 8011 から送信される情報に基づいて、ユーザ ID を特定し、そのユーザ ID に紐付けられた支払い情報を確認する。この確認によって、サーバ 8013 は、ユーザに対してコンテンツの購入を許可するかどうかを判断する。そして、サーバ 8013 は、許可すると判断すると、許可情報を受信機 8011 に送信する。受信機 8011 は、許可情報を受信すると、その許可情報を送信機 8012 に送信する。許可情報を受信した送信機 8012 は、そのコンテンツを例えばネットワークを介して取得して再生する。

[1457] また、送信機 8012 は、輝度変化することによって送信機 8012 の ID を含む情報を受信機 8011 に対して送信してもよい。この場合、受信機 8011 は、その情報をサーバ 8013 に送信する。サーバ 8013 は、その情報を取得すると、その送信機 8012 によって例えばテレビ番組が視聴されていると判断することができ、テレビ番組の視聴率調査を行うことができ

きる。

[1458] また、受信機8011は、ユーザによって操作された内容（投票など）を上記の情報に含めてサーバ8013に送信することによって、サーバ8013は、その内容をテレビ番組に反映することができる。つまり、視聴者参加型の番組を実現することができる。さらに、受信機8011は、ユーザによる書き込みを受け付けた場合には、その書き込みの内容を上記の情報に含めてサーバ8013に送信することによって、サーバ8013は、その書き込みをテレビ番組やネットワーク上の掲示板などに反映することができる。

[1459] さらに、送信機8012が上記のような情報を送信することによって、サーバ8013は、有料放送またはオンデマンドプログラムによるテレビ番組の視聴に対して課金を行うことができる。また、サーバ8013は、受信機8011に対して広告を表示させたり、送信機8012に表示されるテレビ番組の詳細情報を表示させたり、その詳細情報を示すサイトのURLを表示させたりすることができる。さらに、サーバ8013は、受信機8011によって広告が表示された回数、または、その広告によって購入された商品の金額などを取得することによって、その回数または金額に応じた課金を広告主に対して行うことができる。このような金額による課金は、広告を見たユーザがその商品をすぐに購入しなくても行うことができる。また、サーバ8013は、送信機8012から受信機8011を介して送信機8012のメーカーを示す情報を取得したときには、その情報によって示されるメーカーに対してサービス（例えば、上記の商品の販売に対する報酬の支払い）を行うことができる。

[1460] 図350は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1461] 例えば、ユーザは、受信機8021のカメラを、照明として構成された複数の送信機8020a～8020dに向ける。このとき、送信機8020a～8020dのそれぞれが順に被写体として撮影されるように受信機8021が動かされる。そして、受信機8021は、その動かされている間に可視

光通信を行うことによって、各送信機 8020a～8020d から信号を受信する。これらの信号には、送信機の位置を示す情報が含まれている。受信機 8021 は、その受信された送信機 8020a～8020d からの信号によって示される位置と、受信機 8021 に備えられた 9 軸センサの検出結果と、撮影によって得られた画像の動きとに基づいて、三角測量の原理を用いて、受信機 8021 の位置を推定する。この場合には、受信機 8021 が動かされることによって、9 軸センサ（特に、地磁気センサ）のドリフトが解消されたため、より精度の高い位置を推定することができる。

[1462] 図 351 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1463] 受信機 8030 は、例えば、カメラを備えたヘッドマウントディスプレイとして構成されている。この受信機 8030 は、開始ボタンが押下されたときに、可視光通信モードによる撮影、つまり可視光通信を開始する。そして、可視光通信によって信号が受信された場合には、受信機 8030 は、その受信された信号に応じた情報をユーザに通知する。この通知は、例えば、受信機 8030 に備えられたスピーカから音声が出力されることによって行われたり、画像の表示によって行われる。また、可視光通信は、開始ボタンが押下されたとき以外にも、開始を指示する音声の入力が受信機 8030 に受け付けられたとき、または開始を指示する信号が無線通信で受信機 8030 に受信されたときに、開始されてもよい。また、受信機 8030 に備えられた 9 軸センサによって得られた値の変化幅が所定の範囲を超えたとき、または、通常撮影画像に輝線模様が少しでも現れたときに、可視光通信を開始してもよい。

[1464] 図 352 は、本実施の形態における受信機の初期設定の例を示す図である。

[1465] 受信機 8030 は、初期設定時には、位置合わせ画像 8031 を表示する。この位置合わせ画像 8031 は、受信機 8030 のカメラによる撮影によって得られる画像内においてユーザによって指し示される位置と、受信機 8

030によって表示される画像との位置合わせを行うためのものである。この位置合わせ画像8031によって示される円の位置にユーザが指先を合わせると、受信機8030は、その指先の位置と、円の位置とを関連付けて、位置合わせを行う。つまり、ユーザによって指し示される位置のキャリブレーションが行われる。

[1466] 図353は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1467] 受信機8030は、可視光通信によって、信号が送信されている箇所を特定すると、その箇所に輝線模様が映し出された合成画像8034を表示する。ユーザは、その輝線模様に対してタップまたはダブルタップなどの操作を行う。受信機8030は、この操作を受け付けると、その操作の対象とされた輝線模様を特定し、その輝線模様に対応する箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像8032を表示する。

[1468] 図354は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1469] 受信機8030は、上述と同様に、合成画像8034を表示する。ここで、ユーザは、合成画像8034中の輝線模様を囲うように指先を動かす操作を行う。受信機8030は、この操作を受け付けると、その操作の対象とされた輝線模様を特定し、その輝線模様に対応する箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像8032を表示する。

[1470] 図355は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1471] 受信機8030は、上述と同様に、合成画像8034を表示する。ここで、ユーザは、合成画像8034中の輝線模様に指先を予め定められた時間以上あてる操作を行う。受信機8030は、この操作を受け付けると、その操作の対象とされた輝線模様を特定し、その輝線模様に対応する箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像8032を表示する。

[1472] 図356は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

。

[1473] 受信機 8030 は、上述と同様に、合成画像 8034 を表示する。ここで、ユーザは、スワイプによって指先を合成画像 8034 の輝線模様に向かって動かす操作を行う。受信機 8030 は、この操作を受け付けると、その操作の対象とされた輝線模様を特定し、その輝線模様に対応する箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像 8032 を表示する。

[1474] 図 357 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1475] 受信機 8030 は、上述と同様に、合成画像 8034 を表示する。ここで、ユーザは、視線を合成画像 8034 の輝線模様に向けた状態を予め定められた時間以上継続する操作を行う。または、ユーザは、視線をその輝線模様に向けた状態で予め定めら回数だけ瞬きする操作を行う。受信機 8030 は、この操作を受け付けると、その操作の対象とされた輝線模様を特定し、その輝線模様に対応する箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像 8032 を表示する。

[1476] 図 358 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1477] 受信機 8030 は、上述と同様に、合成画像 8034 を表示するとともに、合成画像 8034 中の輝線模様のそれぞれに関連付けられた矢印を表示する。これらの矢印は、輝線模様ごとに異なる方向に向いている。ここで、ユーザは、何れかの矢印に沿って頭を動かす操作を行う。受信機 8030 は、9 軸センサによる検出結果に基づいてこの操作を受け付けると、その操作に対応する矢印、つまり頭を動かした方向に向いている矢印に関連付けられた輝線模様を特定する。そして、受信機 8030 は、その輝線模様に対応する箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像 8032 を表示する。

[1478] 図 359A は、本実施の形態における受信機の操作に用いられるペンを示す図である。

[1479] ペン 8033 は、輝度変化によって信号を送信する送信機 8033a と、

ボタン８０３３ｂと、ボタン８０３３ｃとを備える。ボタン８０３３ｂが押下されると、送信機８０３３ａは、予め定められた第１の信号を送信し、ボタン８０３３ｃが押下されると、送信機８０３３ａは、第１の信号とは異なる予め定められた第２の信号を送信する。

[1480] 図３５９Ｂは、本実施の形態におけるペンを用いた受信機の動作を示す図である。

[1481] ペン８０３３は、上述のユーザの指先の代わりとして用いられ、スタイラスペンのように用いられる。また、ボタン８０３３ｂとボタン８０３３ｃとを使い分けることによって、ペン８０３３を通常のペンとして用いたり、消しゴムのように用いたりすることができる。

[1482] 図３６０は、本実施の形態における受信機の外観の一例を示す図である。

[1483] 受信機８０３０は、第１のタッチセンサ８０３０ａと、第２のタッチセンサ８０３０ｂとを備えている。これらのタッチセンサは、受信機８０３０のフレームに取り付けられている。例えば、ユーザが第１のタッチセンサ８０３０ａに指先を当てて動かすと、受信機８０３０は、ユーザに表示する画像上において、ポインタをその指先の動きに合わせて動かす。また、ユーザが第２のタッチセンサ８０３０ｂに触れると、受信機８０３０は、ユーザに表示する画像上においてポインタが当てられているオブジェクトを選択する処理を行う。

[1484] 図３６１は、本実施の形態における受信機の外観の他の例を示す図である。

[1485] 受信機８０３０は、タッチセンサ８０３０ｃを備えている。このタッチセンサ８０３０ｃは、受信機８０３０のフレームに取り付けられている。例えば、ユーザがタッチセンサ８０３０ｃに指先を当てて動かすと、受信機８０３０は、ユーザに表示する画像上において、ポインタをその指先の動きに合わせて動かす。また、ユーザがタッチセンサ８０３０ｃを押下すると、受信機８０３０は、ユーザに表示する画像上においてポインタが当てられているオブジェクトを選択する処理を行う。つまり、タッチセンサ８０３０ｃは、

いわゆるクリッカブルタッチセンサとして構成されている。

[1486] 図362は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1487] 受信機8030は、上述と同様に、合成画像8034を表示するとともに、合成画像8034中に上述のポインタ8035を表示する。受信機8030が第1のタッチセンサ8030aと、第2のタッチセンサ8030bとを備えている場合、ユーザは、第1のタッチセンサ8030aに指先を当てて動かすことによって、そのポインタを動かし、輝線模様であるオブジェクトにそのポインタを当てる。そして、ユーザは、第2のタッチセンサ8030bに触れることによって、その輝線模様を受信機8030に選択させる。受信機8030は、輝線模様を選択すると、その輝線模様の箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像8032を表示する。

[1488] また、受信機8030がタッチセンサ8030cを備えている場合、ユーザは、タッチセンサ8030cに指先を当てて動かすことによって、そのポインタを動かし、輝線模様であるオブジェクトにそのポインタを当てる。そして、ユーザは、タッチセンサ8030cを押下することによって、その輝線模様を受信機8030に選択させる。受信機8030は、輝線模様を選択すると、その輝線模様の箇所から送信されている信号に基づく情報通知画像8032を表示する。

[1489] 図363Aは、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1490] 受信機8030は、可視光通信を行うことによって得られた信号に基づいて、ジェスチャ確認画像8036を表示する。このジェスチャ確認画像8036は、例えばサービスをユーザに提供するために、そのユーザに所定のジェスチャを促すものである。

[1491] 図363Bは、本実施の形態における受信機を用いた応用例を示す図である。

[1492] ユーザ8038は、受信機8030を装着して例えば店舗にいる。ここで

、受信機８０３０は、ユーザ８０３８に上述のジェスチャ確認画像８０３６を表示する。ユーザ８０３８は、そのジェスチャ確認画像８０３６にしたがって所定のジェスチャを行う。ここで、店舗にいる店員８０３９は、受信機８０３７を装着している。受信機８０３７は、カメラを備えたヘッドマウントディスプレイとして構成されており、受信機８０３０と同一の構成を有していてもよい。受信機８０３７も、可視光通信を行うことによって得られた信号に基づいて、ジェスチャ確認画像８０３６を表示している。店員８０３９は、表示されているジェスチャ確認画像８０３６によって示される所定のジェスチャと、ユーザ８０３８によって行われているジェスチャとが一致しているか否かを判断する。店員８０３９は、一致していると判断したときには、ユーザ８０３８に対して、ジェスチャ確認画像８０３６に関連付けられたサービスを提供する。

[1493] 図３６４Ａは、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1494] 受信機８０３０は、可視光通信を行うことによって得られた信号に基づいて、ジェスチャ確認画像８０４０を表示する。このジェスチャ確認画像８０４０は、例えば無線通信を許可するために、ユーザに所定のジェスチャを促すものである。

[1495] 図３６４Ｂは、本実施の形態における受信機を用いた応用例を示す図である。

[1496] ユーザ８０３８は、受信機８０３０を装着している。ここで、受信機８０３０は、ユーザ８０３８に上述のジェスチャ確認画像８０４０を表示する。ユーザ８０３８は、そのジェスチャ確認画像８０４０にしたがって所定のジェスチャを行う。ここで、ユーザ８０３８の周囲にいる人８０４１は、受信機８０３７を装着している。受信機８０３７は、カメラを備えたヘッドマウントディスプレイとして構成されており、受信機８０３０と同一の構成を有していてもよい。受信機８０３７は、ユーザ８０３８によって行われている所定のジェスチャを撮影することによって、そのジェスチャに含まれるパス

ワードなどの認証情報を取得する。そして、受信機 8037 は、その認証情報が予め定められた情報と一致すると判断すると、受信機 8030 との間の無線接続を確立する。この確立が行われた後には、受信機 8030 と受信機 8037 とは互いに無線通信を行うことができる。

[1497] 図 365A は、本実施の形態における送信機の動作の一例を示す図である。

[1498] 送信機は、例えば予め定められた周期で、信号 1 と信号 2 とを交互に送信する。信号 1 の送信と、信号 2 の送信とは、それぞれ可視光の点滅などの輝度変化によって行われる。また、信号 1 を送信するための輝度変化のパターンと、信号 2 を送信するための輝度変化のパターンとは互いに異なる。

[1499] 図 365B は、本実施の形態における送信機の動作の他の例を示す図である。

[1500] 送信機は、上述のように信号 1 と信号 2 とを連続して送信することなく、緩衝時間を空けて断続的に信号 1 と信号 2 とを送信してもよい。ここで、送信機は、緩衝時間には輝度変化を行わない。または、送信機は、緩衝時間には、緩衝時間であることを示す信号を輝度変化によって送信したり、信号 1 および信号 2 のそれぞれを送信するための輝度変化と異なる輝度変化を行ってもよい。これにより、受信機は信号 1 と信号 2 とを混信することなく適切に受信することができる。

[1501] 図 366 は、本実施の形態における送信機の動作の他の例を示す図である。

[1502] 送信機は、プリアンプル、ブロック 1、ブロック 2、ブロック 3 およびチェック信号からなる構成単位の信号列を、輝度変化によって繰り返し送信する。ここで、ブロック 1 は、プリアンプル、アドレス 1、データ 1 およびチェック信号を有する。ブロック 2 およびブロック 3 もブロック 1 と同様に構成されている。また、ブロック 1、ブロック 2 およびブロック 3 のそれぞれに含まれるデータを用いることによって、特定の情報が得られる。

[1503] つまり、上述のような信号列では、1 つのデータまたは情報が 3 つのブロ

ックに分けて格納されている。したがって、上記実施の形態 1～13 に示すように撮影にラシキソグ期間が必要である受信機は、1つの信号列からブロック 1、ブロック 2 およびブロック 3 の全てのデータを受信することができなくとも、他の信号列から残りのデータを受信することができる。その結果、ラシキソグ期間を要する受信機であっても、少なくとも 1つの信号列から特定の情報を適切に取得することができる。

[1504] また、上述のような信号列では、3つのブロックの集合に対してリアソブルとチェツク信号とが配置されている。したがって、ラシキソグ期間を要することなく受光可能な受信機、例えば、照度センサなどを備えた受信機は、その集合に対して配置されたリアソブルとチェツク信号とを用いることによって、1つの信号列を一度に受信することができ、特定の情報を短期間に取得することができる。

[1505] 図 367 は、本実施の形態における送信機の動作の他の例を示す図である。
。送信機は、上述のように、ブロック 1、ブロック 2 およびブロック 3 を含む構成単位の信号列を繰り返し送信する際には、信号列ごとに、その信号列に含まれるブロックの配置を変更してもよい。例えば、最初の信号列には、ブロック 1、ブロック 2、ブロック 3 の順に各ブロックが配置され、次の信号列には、ブロック 3、ブロック 1、ブロック 2 の順に各ブロックが配置される。これにより、周期的なラシキソグ期間を要する受信機によって同じブロックだけが取得されることを避けることができる。

[1507] 図 368 は、本実施の形態における複数の送信機と受信機との間の通信形態の一例を示す図である。

[1508] 受信機 8050 は、照明として構成される送信機 8051 a および送信機 8051 b から送信されて反射面で反射された信号（可視光）を受信してもよい。これにより、多くの送信機からの信号を纏めて受信することができる。また、この場合には、送信機 8051 a および送信機 8051 b はそれぞれ互いに異なる周波数またはプロトコルの信号を送信する。これにより、受

信機 8050 はそれらの送信機からの信号を混信せずに受信することができる。

[1509] 図 369 は、本実施の形態における複数の送信機の動作の一例を示す図である。

[1510] 送信機 8051 a および送信機 8051 b のうちの一方は、他方からの信号の送信状況を監視し、他方の信号との混信を防ぐように、信号を送信してもよい。例えば、一方の送信機は、他方の送信機から送信された信号を受信し、その信号と異なるプロトコルの信号を送信する。または、一方の送信機は、他方の送信機から信号が送信されていない期間を検出し、その期間に信号を送信する。

[1511] 図 370 は、本実施の形態における複数の送信機と受信機との間の通信形態の他の例を示す図である。

[1512] 送信機 8051 a および送信機 8051 b は、それぞれ同じ周波数またはプロトコルの信号を送信してもよい。この場合、受信機 8050 は、それらの送信機から送信される信号の強度、すなわち、撮影によって得られた画像に含まれる輝線のエッジ強度を特定する。この強度は、受信機 8050 と送信機との間の距離が長いほど弱くなる。受信機 8050 と送信機 8051 a および送信機 8051 b のそれぞれとの間の距離が異なる場合には、このような距離の違いを利用することができる。つまり、受信機 8050 は、その特定された強度によって、送信機 8051 a および送信機 8051 b のそれぞれから送信された信号を適切に分離して受信することができる。

[1513] 図 371 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1514] 受信機 8050 は、送信機 8051 a から送信されて反射面で反射された信号を受信する。このとき、受信機 8050 は、撮影によって得られた画像内における輝度の強度分布（複数の位置での輝度の差）に基づいて送信機 8051 a の位置を推定してもよい。

[1515] 図 372 は、本実施の形態における受信機の応用例を示す図である。

[1516] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 7510a は、バックカメラ（アウトカメラ）7510c で光源 7510b を撮像し、光源 7510b から送信された信号を受信し、受信した信号から光源 7510b の位置と向きを取得する。受信機 7510a は、光源 7510b の撮像画像中における写り方や、受信機 7510a に備えた 9 軸センサのセンサ値から、受信機 7510a 自身の位置と向きを推定する。受信機 7510a は、フロントカメラ（フェイスカメラ、インカメラ）7510f で、ユーザ 7510e を撮像し、画像処理によって、7510e の頭部の位置と向き、及び、視線方向（眼球の位置と向き）を推定する。受信機 7510a は、推定結果をサーバに送信する。受信機 7510a は、ユーザ 7510e の視線方向に応じて挙動（ディスプレイの表示内容や再生音）を変更する。バックカメラ 7510c による撮像と、フロントカメラ 7510f による撮像は、同時に行なっても良いし、交互に行なっても良い。

[1517] 図 373 は、本実施の形態における受信機の応用例を示す図である。

[1518] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 7511d、7511i は、前述と同様に、光源 7511b、7511g からの信号を受信し、自身の位置と向きを推定し、ユーザ 7511e、7511j の視線方向を推定する。また、受信機 7511d、7511i は、受信したデータを基に、周辺の物体 7511a～7511c、7511f～7511h の情報をサーバから取得する。受信機 7511d、7511i は、ユーザから見て受信機 7511d、7511i を透過して向こう側の物体が見えているかのように、ディスプレイの表示を変化させる。受信機 7511d、7511i は、ディスプレイに写っている内容に応じて、7511k のような AR（拡張現実）オブジェクトを表示する。受信機 7511i は、ユーザ 7511j の視線がカメラの撮像の撮像範囲を超えているときは、7511l のように、範囲外であることを表示する。または、範囲外の領域に AR オブジェクトや他の情報を表示する。または、範囲外領域を過去に撮像した際の画像をつなぎあわせて表示する。

[1519] 図374は、本実施の形態における受信機の応用例を示す図である。

[1520] 例えばスマートフォンとして構成される受信機7512cは、前述と同様に、光源7512aからの信号を受信し、自身の位置と向きを推定し、ユーザ7512dの視線方向を推定する。受信機7512cは、ユーザ7512dの視線方向にある物体7512bに関する処理を行う。例えば、物体7512bに関する情報を画面に表示する。ユーザ7512hの視線方向が、物体7512fから受信機7512gへ移動したときは、受信機7512gは、ユーザ7512hの興味は物体7512fにあると判断し、物体7512fに関する処理を継続する。例えば、物体7512fの情報を画面に表示したままにする。

[1521] 図375は、本実施の形態における送信機の応用例を示す図である。

[1522] 例えば、照明として構成される送信機7513aは、輝度が高く、送信信号として輝度が高い（ハイ）ときも、輝度が低い（ロー）ときも、受信機で撮像した場合に上限の明るさを超え、7513bのように輝線が現れない。そこで、7513cに示すように、散光板やプリズムのように光を拡散したり弱めたりする部分7513dを備えて輝度を低下させることで、受信機は、7513eのように輝線を撮像することができる。

[1523] 図376は、本実施の形態における送信機の応用例を示す図である。

[1524] 例えば、照明として構成される送信機7514aは、光源が一様ではないため、撮像画像は7514bのように、輝度にムラが発生し、受信エラーを誘発する。そこで、7514cに示すように、散光板やプリズムのように光を拡散させる部分7514dを備えて輝度が一様になるようにすることで、受信エラーを抑制することができる。

[1525] 図377は、本実施の形態における受信方法の応用例を示す図である。

[1526] 送信機7515a、7515bは、中心部分の輝度が高く受信機の撮像画像に輝線が現れず、周辺部分には輝線が現れる。受信機は、輝線が途切れるため7515dの部分からは信号を受信できないが、7515cの部分から信号を受信できる。受信機は、7515eの経路で輝線を読み取ることで、

7 5 1 5 c の部分よりも多くの輝線から信号を受信できる。

[1527] 図 3 7 8 は、本実施の形態における送信機の応用例を示す図である。

[1528] 例えば、照明として構成される送信機 7 5 1 6 a、7 5 1 6 b、7 5 1 6 c、7 5 1 6 d は、7 5 1 3 a と同様に輝度が高く、受信機で撮像した際に輝線が生じにくい。そこで、散光板・プリズム 7 5 1 6 e や、反射板 7 5 1 6 f や、反射板・ハーフミラー 7 5 1 6 g や、反射板 7 5 1 6 h や、散光板・プリズム 7 5 1 6 j を備えることで、光を拡散させ、輝線が生じる部分を広くすることができる。これらの送信機は、撮像画像は 7 5 1 5 a のように周囲に輝線が生じる形で撮像される。受信機は、撮像画像上の送信機の大きさを用いて受信機と送信機の間の距離を推定するため、光が拡散される部分を光源の大きさとして、送信 ID と関連付けてサーバ等に記憶しておくことで、受信機は、送信機までの距離を正確に推定できる。

[1529] 図 3 7 9 は、本実施の形態における送信機の応用例を示す図である。

[1530] 例えば、照明として構成される送信機 7 5 1 7 a は、7 5 1 3 a と同様に輝度が高く、受信機で撮像した際に輝線が生じにくい。そこで、反射板 7 5 1 7 b を備えることで、光を拡散させ、輝線が生じる部分を広くすることができる。

[1531] 図 3 8 0 は、本実施の形態における送信機の応用例を示す図である。

[1532] 送信機 7 5 1 8 a は、光源からの光を 7 5 1 8 c で反射させることで、受信機は輝線を広範囲で撮像できる。送信機 7 5 1 8 d は、光源を散光板やプリズム 7 5 1 8 e へ向けることで、受信機は輝線を広範囲で撮像できる。

[1533] 図 3 8 1 は、本実施の形態における受信機の動作の他の例を示す図である。

[1534] 受信機は、上述のような合成画像または中間画像などによって、輝線模様を表示する。このとき、受信機は、この輝線模様に対応する送信機からの信号を受信することができなくてもよい。ここで、ユーザが輝線模様に対する操作（例えばタップ）を行うことによってその輝線模様が選択されると、受信機は、光学ズームを行うことによって、その輝線模様の箇所が拡大された

合成画像または中間画像を表示する。このような光学ズームが行われることによって、受信機は、その輝線模様に対応する送信機からの信号を適切に受信することができる。つまり、撮像によって得られる画像が小さすぎて、信号を取得することができなくても、光学ズームを行うことによって、その信号を適切に受信することができる。また、信号を取得可能な大きさの画像が表示されている場合であっても、光学ズームを行うことによって、速い受信を行うことができる。

[1535] (本実施の形態のまとめ)

本実施の形態における情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する第1の露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む画像である輝線画像を取得する輝線画像取得ステップと、前記輝線画像に基づいて、前記輝線が現われた部位の空間的な位置が識別し得る態様で、前記被写体と当該被写体の周囲とが映し出された表示用画像を表示する画像表示ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより送信情報を取得する情報取得ステップとを含む。

[1536] 例えば、図335～図337および図341に示すような合成画像または中間画像が表示用画像として表示される。また、被写体と当該被写体の周囲とが映し出された表示用画像において、輝線が現われた部位の空間的な位置は、輝線模様、信号明示オブジェクト、信号識別オブジェクト、または点線枠などによって識別される。したがって、ユーザは、このような表示画像を見ることによって、輝度変化によって信号を送信している被写体を容易に見つけることができる。

[1537] また、前記情報通信方法は、さらに、前記露光時間よりも長い露光時間を

設定する第2の露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、前記被写体と当該被写体の周囲とを前記長い露光時間で撮影することによって、通常撮影画像を取得する通常画像取得ステップと、前記通常撮影画像において前記輝線が現われた部位を、前記輝線画像に基づいて特定し、前記部位を指し示す画像である信号オブジェクトを前記通常撮影画像に重畳することによって、合成画像を生成する合成ステップとを含み、前記画像表示ステップでは、前記合成画像を前記表示用画像として表示してもよい。

[1538] 例えば、信号オブジェクトは、輝線模様、信号明示オブジェクト、信号識別オブジェクト、または点線枠などであって、図336、図337および図341に示すように、合成画像が表示用画像として表示される。これにより、ユーザは、輝度変化によって信号を送信している被写体をさらに容易に見つけることができる。

[1539] また、前記第1の露光時間設定ステップでは、露光時間を $1/3000$ 秒に設定し、前記輝線画像取得ステップでは、前記被写体の周囲が映し出された前記輝線画像を取得し、前記画像表示ステップでは、前記輝線画像を前記表示用画像として表示してもよい。

[1540] 例えば、図335に示すように、輝線画像は中間画像として取得されて表示される。したがって、通常撮影画像と可視光通信画像とを取得して合成するなどの処理を行う必要がなく、処理の簡略化を図ることができる。

[1541] また、前記イメージセンサは、第1のイメージセンサと第2のイメージセンサを含み、前記通常画像取得ステップでは、前記第1のイメージセンサが撮影することによって、前記通常撮影画像を取得し、前記輝線画像取得ステップでは、前記第2のイメージセンサが前記第1のイメージセンサの撮影と同時に撮影することによって、前記輝線画像を取得してもよい。

[1542] 例えば、図337に示すように、通常撮影画像と輝線画像である可視光通信画像とがそれぞれのカメラで取得される。したがって、1つのカメラで通常撮影画像と可視光通信画像とを取得する場合と比べて、それらの画像を早く取得することができ、処理を高速化することができる。

- [1543] また、前記情報通信方法は、さらに、前記表示用画像における前記輝線が現われた部位がユーザによる操作によって指定された場合には、指定された部位の前記輝線のパターンから取得された前記送信情報に基づく提示情報を提示する情報提示ステップを含んでもよい。例えば、前記ユーザによる操作は、タップ、スワイプ、前記部位に指先を所定の時間以上継続して当てる操作、前記部位に視線を向けた状態を所定の時間以上継続する操作、前記部位に関連付けて示される矢印に前記ユーザの身体の一部を動かす操作、輝度変化するペン先を前記部位に当てる操作、または、タッチセンサに触れることによって、前記表示用画像に表示されているポインタを前記部位に当てる操作である。
- [1544] 例えば、図343～図348、図353～図362に示すように、提示情報が情報通知画像として表示される。これにより、ユーザに所望の情報を提示することができる。
- [1545] また、前記イメージセンサはヘッドマウントディスプレイに備えられ、前記画像表示ステップでは、前記ヘッドマウントディスプレイに搭載されたプロジェクタが前記表示用画像を表示してもよい。
- [1546] これにより、例えば、図351～図358に示すように、簡単に情報をユーザに提示することができる。
- [1547] また、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する第1の露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む画像である輝線画像を取得する輝線画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップとを含み、前記輝線画像取得ステップでは、前記イメージセンサが移動されている期間に、複数の前記被写体を撮影することによ

て、前記輝線が現われた部位を複数含む前記輝線画像を取得し、前記情報取得ステップでは、前記部位ごとに、当該部位の前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することによって、複数の前記被写体のそれぞれの位置を取得し、前記情報通信方法は、さらに、取得された複数の前記被写体のそれぞれの位置、および前記イメージセンサの移動状態に基づいて、前記イメージセンサの位置を推定する位置推定ステップを含んでもよい。

[1548] これにより、例えば、図350に示すように、複数の照明などの被写体による輝度変化によって、イメージセンサを含む受信機の位置を正確に推定することができる。

[1549] また、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する第1の露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む画像である輝線画像を取得する輝線画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、取得された前記情報を提示する情報提示ステップとを含み、前記情報提示ステップでは、前記イメージセンサのユーザに対して、予め定められたジェスチャを促す画像を前記情報として提示してもよい。

[1550] これにより、例えば、図363A～図364Bに示すように、ユーザが、促されたとおりのジェスチャを行うか否かによって、そのユーザに対する認証などを行うことができ、利便性を高めることができる。

[1551] また、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時

間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップとを含み、前記画像取得ステップでは、反射面に映る複数の前記被写体を撮影することによって前記輝線画像を取得し、前記情報取得ステップでは、前記輝線画像に含まれる輝線の強度に応じて、前記輝線を、複数の前記被写体のそれぞれに対応する輝線に分離し、前記被写体ごとに、当該被写体に対応する輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得してもよい。

[1552] これにより、例えば、図370に示すように、複数の照明などの被写体がそれぞれ輝度変化する場合でも、被写体のそれぞれから適切な情報を取得することができる。

[1553] また、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップとを含み、前記画像取得ステップでは、反射面に映る前記被写体を撮影することによって前記輝線画像を取得し、前記情報通信方法は、さらに、前記輝線画像内における輝度分布に基づいて、前記被写体の位置を推定する位置推定ステップを含んでもよい。

[1554] これにより、例えば、図371に示すように、輝度分布に基づいて適切な被写体の位置を推定することができる。

[1555] また、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、送信対象の第1の信号を変調することによって、輝度変化の第1のパターンを決定す

る第1の決定ステップと、送信対象の第2の信号を変調することによって、輝度変化の第2のパターンを決定する第2の決定ステップと、発光体が、決定された前記第1のパターンにしたがった輝度変化と、決定された前記第2のパターンにしたがった輝度変化とを、交互に行うことによって、前記第1および第2の信号を送信する送信ステップとを含んでもよい。

[1556] これにより、例えば、図365Aに示すように、第1の信号と第2の信号とをそれぞれ遅滞なく送信することができる。

[1557] また、前記送信ステップでは、輝度変化を、前記第1のパターンにしたがった輝度変化と、前記第2のパターンにしたがった輝度変化とで切り替えるときには、緩衝時間を空けて切り替えてもよい。

[1558] これにより、例えば、図365Bに示すように、第1の信号と第2の信号との混信を抑えることができる。

[1559] また、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、前記信号は、複数の大ブロックからなり、前記複数の大ブロックのそれぞれは、第1のデータと、前記第1のデータに対するプリアンプルと、前記第1のデータに対するチェック信号とを含み、前記第1のデータは、複数の小ブロックからなり、前記小ブロックは、第2のデータと、前記第2のデータに対するプリアンプルと、前記第2のデータに対するチェック信号とを含んでもよい。

[1560] これにより、例えば、図366に示すように、ブランキング期間を要する受信機でも、ブランキング期間を必要としない受信機でも、適切にデータを取得することができる。

[1561] また、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、複数の送信機がそれぞれ、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、送信機ごとに、当該送信機に備えられた発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前

記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、前記送信ステップでは、互いに周波数またはプロトコルが異なる信号を送信してもよい。

[1562] これにより、例えば、図368に示すように、複数の送信機からの信号の混信を抑えることができる。

[1563] また、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、複数の送信機がそれぞれ、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、送信機ごとに、当該送信機に備えられた発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、前記送信ステップでは、前記複数の送信機のうちの1つの送信機は、他方の送信機から送信される信号を受信し、受信された信号と混信しない態様で、他の信号を送信してもよい。

[1564] これにより、例えば、図369に示すように、複数の送信機からの信号の混信を抑えることができる。

[1565] (実施の形態15)

本実施の形態では、上記実施の形態1～14におけるスマートフォンなどの受信機と、LEDや有機ELなどの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例について説明する。

[1566] 図382は、実施の形態15における受信機の動作の一例を示すフローチャートである。

[1567] まず、受信機は、照度センサで信号を受信する(8101)。次に、受信機は、受信した信号を基に、サーバから位置情報などの情報を取得する(8102)。次に、受信機は、照度センサの受光方向を撮像可能なイメージセンサを起動する(8103)。次に、受信機は、イメージセンサで信号の一部または全部を受信し、その一部または全部が、照度センサで受信した信号と同一の信号であるかどうかを確認する(8104)。次に、受信機は、撮像画像(撮影画像)中の送信機の位置と、受信機に備えられた9軸センサからの情報と、送信機の位置情報とから、受信機の位置を推定する(8105)

）。このように、受信機は、消費電力の少ない照度センサを起動しておき、その照度センサによって信号が受信された場合に、イメージセンサを起動する。そして、受信機は、そのイメージセンサによる撮像を利用した位置推定を行う。これによって、消費電力を抑えながら、受信機の位置を精度よく推定することができる。

[1568] 図383は、実施の形態15における受信機の動作の他の例を示すフローチャートである。

[1569] 受信機は、照度センサのセンサ値から、輝度の周期的な変化を認識する（8111）。次に、受信機は、照度センサの受光方向を撮像可能なイメージセンサを起動し、信号を受信する（8112）。つまり、上述と同様に、受信機は、消費電力の少ない照度センサを起動しておき、その照度センサによって輝度の周期的な変化が受信された場合に、イメージセンサを起動する。そして、受信機は、そのイメージセンサによる撮像によって、正確な信号を受信する。これにより、消費電力を抑えながら、正確な信号を受信することができる。

[1570] 図384Aは、実施の形態15における送信機の一例を示すブロック図である。

[1571] 送信機8115は、電源部8115aと、信号制御部8115bと、発光部8115cと、発光部8115dとを備える。電源部8115aは、信号制御部8115bに電力を供給する。信号制御部8115bは、その電源部8115aから供給される電力を、発光部8115cおよび発光部8115dに振り分け、発光部8115cおよび発光部8115dの輝度変化を制御する。

[1572] 図384Bは、実施の形態15における送信機の他の例を示すブロック図である。

[1573] 送信機8116は、電源部8116aと、信号制御部8116bと、発光部8116cと、発光部8116dとを備える。電源部8116aは、発光部8116cおよび発光部8116dに電力を供給する。ここで、信号制御

部 8 1 1 6 b は、電源部 8 1 1 6 a から供給される電力を制御することによって、発光部 8 1 1 6 c および発光部 8 1 1 6 d の輝度変化を制御する。このように、発光部 8 1 1 6 c および発光部 8 1 1 6 d のそれぞれに電力を供給する電源部 8 1 1 6 a が信号制御部 8 1 1 6 b に制御されることによって、電力の使用効率を高めることができる。

[1574] 図 3 8 5 は、実施の形態 1 5 における複数の送信機を含むシステムの構成例を示す図である。

[1575] このシステムは、集中制御部 8 1 1 8、送信機 8 1 1 7 および送信機 8 1 2 0 を備える。集中制御部 8 1 1 8 は、送信機 8 1 1 7 および送信機 8 1 2 0 のそれぞれの輝度変化による信号の送信を制御する。例えば、集中制御部 8 1 1 8 は、送信機 8 1 1 7 および送信機 8 1 2 0 のそれぞれから同じタイミングで同じ信号を送信させたり、何れか一方の送信機だけに、その送信機に固有の信号を送信させたりする。

[1576] 送信機 8 1 2 0 は、2 つの送信ユニット 8 1 2 1 および 8 1 2 2 と、信号変更部 8 1 2 3 と、信号記憶部 8 1 2 4 と、同期信号入力部 8 1 2 5 と、同期制御部 8 1 2 6 と、受光部 8 1 2 7 とを備える。

[1577] 2 つの送信ユニット 8 1 2 1 および 8 1 2 2 は、それぞれ図 3 8 4 A に示す送信機 8 1 1 5 と同様の構成を有し、輝度変化することによって信号を送信する。具体的には、送信ユニット 8 1 2 1 は、電源部 8 1 2 1 a、信号制御部 8 1 2 1 b、発光部 8 1 2 1 c および発光部 8 1 2 1 d を備える。送信ユニット 8 1 2 2 は、電源部 8 1 2 2 a、信号制御部 8 1 2 2 b、発光部 8 1 2 2 c および発光部 8 1 2 2 d を備える。

[1578] 信号変更部 8 1 2 3 は、送信対象の信号を輝度変化のパターンを示す信号に変調する。信号記憶部 8 1 2 4 は、その輝度変化のパターンを示す信号を記憶している。送信ユニット 1 2 1 の信号制御部 8 1 2 1 b は、信号記憶部 8 1 2 4 に格納されている信号を読み出して、その信号に応じて発光部 8 1 2 1 c および発光部 8 1 2 1 d を輝度変化させる。

[1579] 同期信号入力部 8 1 2 5 は、集中制御部 8 1 1 8 による制御に応じて同期

信号を取得する。同期制御部 8 1 2 6 は、その同期信号が取得されると、送信ユニット 8 1 2 1 と送信ユニット 8 1 2 2 との輝度変化を同期させる。つまり、同期制御部 8 1 2 6 は、信号制御部 8 1 2 1 b および信号制御部 8 1 2 2 b を制御することによって、送信ユニット 8 1 2 1 と送信ユニット 8 1 2 2 との輝度変化を同期させる。ここで、受光部 8 1 2 7 は、送信ユニット 8 1 2 1 と送信ユニット 8 1 2 2 からの発光を検出する。同期制御部 8 1 2 6 は、その受光部 8 1 2 7 によって検出された光に応じて、信号制御部 8 1 2 1 b および信号制御部 8 1 2 2 b へのフィードバック制御を行う。

[1580] 図 3 8 6 は、実施の形態 1 5 における送信機その他の例を示すブロック図である。

[1581] 送信機 8 1 3 0 は、輝度変化によって信号を送信する送信ユニット 8 1 3 1 と、信号の送信を行わずに発光する非送信ユニット 8 1 3 2 とを備える。

[1582] 送信ユニット 8 1 3 1 は、図 3 8 4 A に示す送信機 8 1 1 5 と同様の構成を有し、電源部 8 1 3 1 a、信号制御部 8 1 3 1 b、および発光部 8 1 3 1 c ~ 8 1 3 1 f を備える。また、非送信ユニット 8 1 3 2 は、電源部 8 1 3 2 a および発光部 8 1 3 2 c ~ 8 1 3 2 f を備え、信号制御部を備えていない。つまり、電源を含むユニットが複数あって、それらのユニット間で輝度変化の同期制御ができない場合には、図 3 8 6 に示す構成のように、何れか 1 つのユニットにのみ信号制御部を備え、その 1 つのユニットだけを輝度変化させる。

[1583] ここで、このような送信機 8 1 3 0 では、送信ユニット 8 1 3 1 の発光部 8 1 3 1 c ~ 8 1 3 1 f は一列に連続的に配置される。つまり、発光部 8 1 3 1 c ~ 8 1 3 1 f の集合に、非送信ユニット 8 1 3 2 の発光部 8 1 3 2 c ~ 8 1 3 2 f の何れかが混じることはない。これにより、輝度変化する発光体のサイズが大きくなるため、受信機は、その輝度変化によって送信される信号を容易に受信することができる。

[1584] 図 3 8 7 A は、実施の形態 1 5 における送信機の一例を示す図である。

[1585] 送信機 8 1 3 4 は、例えばサイネージとして構成され、3 つの発光部（発

光領域) 8134a~8134cを備える。なお、これらの発光部8134a~8134cからの光は互いに干渉することはない。ここで、発光部8134a~8134cのうちの何れか1つだけを輝度変化させて信号を送信させることができる場合には、図387Aの(a)に示すように、中央にある発光部8134bを輝度変化させることが望ましい。また、発光部8134a~8134cのうちの2つを輝度変化させることができる場合には、図387Aの(b)に示すように、中央にある発光部8134bと、端にある発光部8134aまたは発光部8134cとを輝度変化させることが望ましい。このような位置にある発光部を輝度変化させることによって、受信機は、輝度変化によって送信される信号を適切に受信することができる。

[1586] 図387Bは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[1587] 送信機8135は、例えばサイネージとして構成され、3つの発光部8135a~8135cを備える。なお、これらの発光部8135a~8135cのうちの互いに隣接する発光部からの光は相互に干渉する。ここで、発光部8135a~8135cのうちの何れか1つだけを輝度変化させて信号を送信させることができる場合には、図387Bの(a)に示すように、端に配置されている発光部8135aまたは発光部8135cを輝度変化させることが望ましい。これにより、信号を送信するための輝度変化が他の発光部からの光に干渉されることを抑えることができる。また、発光部8135a~8135cのうちの2つを輝度変化させることができる場合には、図387Bの(b)に示すように、中央にある発光部8135bと、端にある発光部8135aまたは発光部8135cとを輝度変化させることが望ましい。このような位置にある発光部を輝度変化させることによって、輝度変化の面積が大きくなるため、受信機は、輝度変化によって送信される信号を適切に受信することができる。

[1588] 図387Cは、実施の形態15における送信機の一例を示す図である。

[1589] 送信機8134は、3つの発光部8134a~8134cのうち2つを輝度変化させることができる場合には、図378Cに示すように、両端にある発

光部 8 1 3 4 a および発光部 8 1 3 4 c を輝度変化させてもよい。この場合には、受信機による撮像において、輝度変化する部位が映る撮像範囲を広げることができる。

[1590] 図 3 8 8 A は、実施の形態 1 5 における送信機の一例を示す図である。

[1591] 送信機 8 1 3 7 は例えばサイネージとして構成され、文字部分「A S h o p」と発光部 8 1 3 7 a とが輝度変化することによって信号を送信する。発光部 8 1 3 7 a は例えば水平方向に長い矩形状に形成されて一様に輝度変化する。この発光部 8 1 3 7 a が一様に輝度変化することによって、受信機は、輝度変化によって送信される信号を適切に受信することができる。

[1592] 図 3 8 8 B は、実施の形態 1 5 における送信機の一例を示す図である。

[1593] 送信機 8 1 3 8 は例えばサイネージとして構成され、文字部分「A S h o p」と発光部 8 1 3 8 a とが輝度変化することによって信号を送信する。発光部 8 1 3 8 a は例えばサイネージの縁に沿うように枠状に形成されて一様に輝度変化する。つまり、発光部を任意の直線に射影したときに連続した射影部分の長さが最大になるように、その発光部 8 1 3 8 a は形成されている。この発光部 8 1 3 8 a が一様に輝度変化することによって、受信機は、輝度変化によって送信される信号をより適切に受信することができる。

[1594] 図 3 8 9 は、実施の形態 1 5 における受信機、送信機およびサーバの処理動作の一例を示す図である。

[1595] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 8 1 4 2 は、自らの位置を示す位置情報を取得し、その位置情報をサーバ 8 1 4 1 に送信する。なお、受信機 8 1 4 2 は、例えば G P S などを利用したり、他の信号を受信したときにその位置情報を取得する。サーバ 8 1 4 1 は、その位置情報によって示される位置に対応付けられた I D リストを受信機 8 1 4 2 に送信する。I D リストには、「a b c d」などの I D ごとに、その I D と、その I D に対応付けられた情報とが含まれている。

[1596] 受信機 8 1 4 2 は、例えば照明機器として構成される送信機 8 1 4 3 から信号を受信する。このとき、受信機 8 1 4 2 は、I D の一部（例えば「 b

」)しか上述の信号として受信できない場合がある。この場合、受信機 8142 は、その ID の一部を含む ID を ID リストから検索する。一意の ID が見つからない場合には、受信機 8142 は、さらに、送信機 8143 から、その ID の他の部分を含む信号を受信する。これにより、受信機 8142 は、その ID のうちのより多くの部分 (例えば「bc」) を取得する。そして、受信機 8142 は、その ID の一部 (例えば「bc」) を含む ID を ID リストから再び検索する。このような検索を行うことによって、受信機 8142 は、ID の一部しか取得することができなくても、ID の全てを特定することができる。なお、受信機 8142 は、送信機 8143 から信号を受信するときには、ID の一部だけでなく、CRC (Cyclic Redundancy Check) などのチェック部分なども受信する。

[1597] 図 390 は、実施の形態 15 における受信機、送信機およびサーバの処理動作の一例を示す図である。

[1598] 例えばスマートフォンとして構成される受信機 8152 は、自らの位置を示す位置情報を取得する。なお、受信機 8152 は、例えば GPS などを利用したり、他の信号を受信したときにその位置情報を取得する。さらに、受信機 8152 は、例えば照明機器として構成される送信機 8153 から信号を受信する。このとき、その信号には、ID のうち、その ID の一部 (例えば「b」) だけが含まれている。ここで、受信機 8152 は、その位置情報と ID の一部とをサーバ 8151 に送信する。

[1599] サーバ 8151 は、その位置情報によって示される位置に対応付けられた ID リストから、その ID の一部を含む ID を検索する。一意の ID が見つからない場合には、サーバ 8151 は ID の特定が失敗したことを受信機 8152 に通知する。

[1600] 次に、受信機 8152 は、送信機 8153 から、その ID の他の部分を含む信号を受信する。これにより、受信機 8152 は、その ID のうちのより多くの部分 (例えば「be」) を取得する。そして、受信機 8152

は、そのIDの一部（例えば「 b e 」）と位置情報とをサーバ8151に送信する。

[1601] サーバ8151は、その位置情報によって示される位置に対応付けられたIDリストから、そのIDの一部を含むIDを検索する。一意のIDが見つかり、サーバ8151は、そのID（例えば「 a b e f 」）が特定されたことを受信機8152に通知するとともに、そのIDに対応付けられた情報を受信機8152に送信する。

[1602] 図391は、実施の形態15における受信機、送信機およびサーバの処理動作の一例を示す図である。

[1603] 受信機8152は、IDのうちの一部だけでなくその全てを、位置情報とともにサーバ8151に送信してもよい。このとき、その完全な状態のID（例えば「 w x y z 」）がIDリストに含まれていない場合には、サーバ8151は、受信機8152にエラーを通知する。

[1604] 図392Aは、実施の形態15における複数の送信機の同期を説明するための説明図である。

[1605] 送信機8155aおよび送信機8155bは輝度変化することによって信号を送信する。ここで、送信機8155aは、同期信号を送信機8155bに送信することによって、その送信機8155bと同期して輝度変化する。また、送信機8155aと送信機8155bとは、それぞれ発信源から信号を取得して、その信号に応じた輝度変化を行う。ここで、発信源から送信機8155aへの信号送信にかかる時間（第1の遅延時間）と、発信源から送信機8155bへの信号送信にかかる時間（第2の遅延時間）とが異なる場合がある。そこで、それらの送信機8155a、8155bと発信源との間における信号の往復時間が測定され、それらの往復時間の $1/2$ が上述の第1または第2の遅延時間として特定される。送信機8155aは、それらの第1または第2の遅延時間の差がキャンセルされるように同期信号を送信することによって、送信機8155bと同期した輝度変化を行う。

[1606] 図392Bは、実施の形態15における複数の送信機の同期を説明するた

めの説明図である。

[1607] 受光センサ8156は、送信機8155aおよび送信機8155bからの光を検出して、その結果を検出信号として送信機8155aおよび送信機8155bに出力する。送信機8155aおよび送信機8155bは、その受光センサ8156からの検出信号を受信すると、その検出信号に基づいて互いに同期した輝度変化を行ったり、信号の強度の調整を行う。

[1608] 図393は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1609] 例えばテレビとして構成される送信機8165は、画像と、その画像に対応付けられたID(1D 1000)とを制御部8166から取得する。そして、送信機8165は、その画像を表示するとともに、輝度変化することによって、送信機8167は、撮像することによって、受信機8167は、撮像することによって、そのID(1D 1000)を受信する。ここで、制御部8166は、送信機8165に出力される画像を他の画像に変更する。このとき、制御部8166は、送信機8165に出力されるIDも変更する。つまり、制御部8166は、その他の画像とともに、他の画像に対応付けられた他のID(1D 1001)を送信機8165に出力する。これにより、送信機8165は、その他の画像を表示するとともに、輝度変化することによって、他のID(1D 1001)を受信機8167に送信する。受信機8167は、撮像することによって、そのID(1D 1001)に对应付けられた情報を表示する。

[1610] 図394は、実施の形態15における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1611] 送信機8170は、例えばサインエッジとして構成されており、画像を切り替えて表示する。そして、送信機8170は、画像を表示するときには、表示される画像に対応するIDと、その画像が表示される時刻とを示すID時

刻情報を、輝度変化することによって受信機 8171 に送信する。例えば、送信機 8170 は、時刻 t_1 には、丸い図形を示す画像を表示するとともに、その画像に対応する ID (ID: 1000) と、その画像が表示されている時刻 (TIME: t_1) とを示す ID 時刻情報を送信する。

[1612] ここで、送信機 8170 は、現在表示されている画像に対応する ID 時刻情報だけでなく、過去に表示されていた画像に対応する ID 時刻情報を少なくとも 1 つ送信する。例えば、送信機 8170 は、時刻 t_2 には、四角い図形を示す画像を表示するとともに、その画像に対応する ID (ID: 1001) と、その画像が表示されている時刻 (TIME: t_2) とを示す ID 時刻情報を送信する。さらに、このとき、送信機 8170 は、丸い図形を示す画像に対応する ID (ID: 1000) と、その画像が表示されていた時刻 (TIME: t_1) とを示す ID 時刻情報を送信する。同様に、時刻 t_3 では、送信機 8170 は、三角形の図形を示す画像を表示するとともに、その画像に対応する ID (ID: 1002) と、その画像が表示されている時刻 (TIME: t_3) とを示す ID 時刻情報を送信する。さらに、このとき、送信機 8170 は、四角い図形を示す画像に対応する ID (ID: 1001) と、その画像が表示されていた時刻 (TIME: t_2) とを示す ID 時刻情報を送信する。つまり、送信機 8170 は、複数の ID 時刻情報を同じタイミングに送信する。

[1613] 例えば、ユーザは、四角い図形を示す画像に関連する情報を得るために、その四角い図形を示す画像が表示されている時刻 t_2 に、受信機 8171 のイメージセンサを送信機 8170 にかざして、受信機 8171 による撮像を開始する。

[1614] ここで、受信機 8171 は、時刻 t_2 に撮像を開始しても、その四角い図形を示す画像が送信機 8170 に表示されている間に、その画像に対応する ID 時刻情報を取得することができない場合がある。このような場合であっても、上述のように、過去に表示されていた画像に対応する ID 時刻情報も送信機 8170 から送信されているため、受信機 8171 は、時刻 t_3 には

、三角形の図形を示す画像に対応するID時刻情報（ID：1002，TIME：t3）だけでなく、四角い図形を示す画像に対応するID時刻情報（ID：1001，TIME：t2）も取得することができる。そして、受信機8171は、それらのID時刻情報の中から、送信機8170にかざされた時刻（t2）を示すID時刻情報（ID：1001，TIME：t2）を選択し、そのID時刻情報によって示されるID（ID：1001）を特定する。これにより、受信機8171は、時刻t3に、その特定されたID（ID：1001）に基づいて、四角い図形を示す画像に関する情報を例えばサーバなどから得ることができる。

[1615] なお、上述の時刻は、絶対的な時刻に限らず、受信機8171が送信機8170にかざされた時刻と、受信機8171がID時刻情報を取得した時刻との間の時間（いわゆる相対時刻）であってもよい。また、送信機8170は、現在表示されている画像に対応するID時刻情報とともに、過去に表示されていた画像に対応するID時刻情報を送信したが、未来に表示される予定の画像に対応するID時刻情報を送信してもよい。また、送信機8170は、受信機8171による受信が困難な状況にある場合には、送信される過去または未来のID時刻情報の数を増やしてもよい。

[1616] また、送信機8170がサイネージではなくテレビとして構成される場合には、送信機8170は、ID時刻情報の代わりに、表示されている画像に対応するチャンネルを示す情報を送信してもよい。つまり、放送されているテレビ番組の画像がリアルタイムに送信機8170で表示されている場合には、送信機8170で表示された画像の表示時刻は、チャンネルごとに一意に特定することができる。したがって、受信機8171は、撮像によって得られた画像と、そのチャンネルとに基づいて、受信機8171が送信機8170にかざされた時刻、つまり、受信機8171が撮像を開始した時刻を特定することができる。そして、受信機8171は、チャンネルとその時刻とに基づいて、撮像によって得られた画像に関する情報を例えばサーバなどから得ることができる。なお、送信機8170は、ID時刻情報の代わりに、

表示されている画像の表示時刻を示す情報を送信してもよい。この場合には、受信機 8 1 7 1 は、そのときに放送されている全てのテレビ番組の中から、撮像によって得られた画像を含むテレビ番組を検索し、そのテレビ番組のチャンネルとその表示時刻とに基づいて、その画像に関連する情報をサーバなどから得ることができる。

[1617] 図 3 9 5 は、実施の形態 1 5 における送信機、受信機およびサーバの動作の一例を示す図である。

[1618] 図 3 9 5 の (a) に示すように、受信機 8 1 7 6 は、送信機 8 1 7 5 を撮像することによって、輝線を含む画像を取得し、その画像から送信機 8 1 7 5 の ID を特定 (取得) する。さらに、受信機 8 1 7 6 は、その ID をサーバ 8 1 7 7 に送信し、その ID に関連付けられた情報をサーバ 8 1 7 7 から取得する。

[1619] 一方、図 3 9 5 の (b) に示すように、受信機 8 1 7 6 は、送信機 8 1 7 5 を撮像することによって、輝線を含む画像を取得し、その画像を撮像データとしてサーバ 8 1 7 7 に送信してもよい。また、受信機 8 1 7 6 は、輝線を含む画像に対して、画像の情報量が少なくなるような前処理を行い、前処理が行われた画像を撮像データとしてサーバ 8 1 7 7 に送信してもよい。この前処理は例えば画像の二値化処理などである。サーバ 8 1 7 7 は、その撮像データを取得すると、その撮像データによって示される画像から送信機 8 1 7 5 の ID を特定 (取得) する。さらに、サーバ 8 1 7 7 は、その ID に関連付けられた情報を受信機 8 1 7 6 に送信する。

[1620] 図 3 9 6 は、実施の形態 1 5 における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1621] ユーザが位置 A にいるときには、受信機 8 1 8 3 は、輝度変化する送信機 8 1 8 1 から送信される信号を取得することによって、受信機 8 1 8 3 の位置を特定する。その結果、受信機 8 1 8 3 は、その特定された位置を示す点 8 1 8 3 b を、その位置の誤差範囲 8 1 8 3 a とともに表示する。

[1622] 次に、ユーザが位置 A から移動して位置 B に着くと、受信機 8 1 8 3 は、

送信機 8181 から信号を取得することができない状態になる。このとき、受信機 8183 は、自らに備えられている 9 軸センサなどを用いることによって、自らの位置を推定する。そして、受信機 8183 は、その推定された位置を示す点 8183 b を、その位置の誤差範囲 8183 a とともに表示する。このとき、その位置は、9 軸センサによって推定されたものであるため、誤差範囲 8183 a は広く表示される。

[1623] 次に、ユーザが位置 B から移動して位置 C に着くと、受信機 8183 は、輝度変化する他の送信機 8182 から送信される信号を取得することによって、受信機 8183 の位置を特定する。その結果、受信機 8183 は、その特定された位置を示す点 8183 b を、その位置の誤差範囲 8183 a とともに表示する。ここで、受信機 8183 は、9 軸センサを用いて推定された位置を示す点 8183 b および誤差範囲 8183 a を、上述のように特定された位置および誤差範囲に直ぐに切り替えて表示することなく、滑らかにそれらを移動させて切り替える。また、このときには、誤差範囲 8183 a は小さくなる。

[1624] 図 397 は、実施の形態 15 における受信機の外観の一例を示す図である。

[1625] 受信機 8183 は、例えばスマートフォン（高機能携帯電話）として構成され、図 397 の（a）に示すように、受信機 8183 の前面には、イメージセンサ 8183 c、照度センサ 8183 d、およびディスプレイ 8183 e が配置されている。イメージセンサ 8183 c は、上述のように輝度変化する被写体を撮像することによって、輝線を含む画像を取得する。照度センサ 8183 d は、上述の被写体の輝度変化を検出する。したがって、照度センサ 8183 d は、被写体の状態または状況によっては、イメージセンサ 8183 c の代わりとして用いることができる。ディスプレイ 8183 e は、画像などを表示する。ここで、受信機 8183 は、輝度変化する被写体としての機能を備えていてもよい。この場合には、受信機 8183 は、ディスプレイ 8183 e を輝度変化させることによって信号を送信する。

[1626] また、図３９７の（ｂ）に示すように、受信機８１８３の背面には、イメージセンサ８１８３ｆ、照度センサ８１８３ｇ、およびフラッシュ発光部８１８３ｈが配置されている。イメージセンサ８１８３ｆは、上述のイメージセンサ８１８３ｃと同じものであって、上述のように輝度変化する被写体を撮像することによって、輝線を含む画像を取得する。照度センサ８１８３ｇは、上述の照度センサ８１８３ｄと同じものであって、被写体の輝度変化を検出する。したがって、照度センサ８１８３ｇは、被写体の状態または状況によっては、イメージセンサ８１８３ｆの代わりとして用いることができる。フラッシュ発光部８１８３ｈは、撮像のためにフラッシュを発する。ここで、受信機８１８３は、輝度変化する被写体としての機能を備えていてもよく、この場合には、フラッシュ発光部８１８３ｈを輝度変化させることによって信号を送信する。

[1627] 図３９８は、実施の形態１５における送信機、受信機およびサーバの動作の一例を示す図である。

[1628] 例えばスマートフォンとして構成される送信機８１８５は、ディスプレイ８１８５ａのうちのバーコード部分８１８５ｂを除く部分を輝度変化させることによって、すなわち、可視光通信によって、例えば「クーポン １００円引き」を示す情報を送信する。また、送信機８１８５は、バーコード部分８１８５ｂを輝度変化させずに、そのバーコード部分８１８５ｂにバーコードを表示させる。このバーコードは、上述の可視光通信によって送信される情報と同じ情報を示す。さらに、送信機８１８５は、ディスプレイ８１８５ａのうちのバーコード部分８１８５ｂを除く部分に、可視光通信によって送信される情報を示す文字または絵、例えば文字「クーポン １００円引き」を表示する。このような文字または絵が表示されることによって、送信機８１８５のユーザは、どのような情報が送信されているかを容易に把握することができる。

[1629] 受信機８１８６は、撮像することによって、可視光通信によって送信された情報と、バーコードによって示される情報とを取得し、これらの情報をサ

サーバ８１８７に送信する。サーバ８１８７は、これらの情報が一致または関連するか否かを判定し、一致または関連すると判定したときには、それらの情報にしたがった処理を実行する。または、サーバ８１８７は、その判定結果を受信機８１８６に送信し、受信機８１８６にそれらの情報にしたがった処理を実行させる。

[1630] なお、送信機８１８５は、バーコードによって示される情報のうちの一部を可視光通信によって送信してもよい。また、バーコードには、サーバ８１８７のURLが示されていてもよい。また、送信機８１８５は、受信機としてIDを取得して、そのIDをサーバ８１８７に送信することによって、そのIDに対応付けられている情報を取得してもよい。このIDに対応付けられている情報は、上述の可視光通信によって送信される情報、または、バーコードによって示される情報と同一である。また、サーバ８１８７は、受信機８１８６を介して送信機８１８５から送信される情報（可視光通信の情報またはバーコードの情報）に対応付けられたIDを、送信機８１８５に送信してもよい。

[1631] 図３９９は、実施の形態１５における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1632] 例えばスマートフォンとして構成される送信機８１８５は、ディスプレイ８１８５aを輝度変化させることによって信号を送信する。受信機８１８８は、遮光性を有するコーン状の容器８１８８bと、照度センサ８１８８aとを備える。照度センサ８１８８aは、容器８１８８bの内部に格納され、その容器８１８８bの先端付近に配置されている。送信機８１８５から可視光通信によって信号が送信される場合には、受信機８１８８における容器８１８８bの開口部（底部）がディスプレイ８１８５aに向けられる。これにより、容器８１８８b内には、ディスプレイ８１８５aからの光以外の光が入り込まないため、受信機８１８８の照度センサ８１８８aは、ノイズとなる光の影響を受けることなく、ディスプレイ８１８５aからの光を適切に受光することができる。その結果、受信機８１８８は、送信機８１８５からの信

号を適切に受信することができる。

[1633] 図４００は、実施の形態１５における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1634] 送信機８１９０は、例えばバス停留所の標識塔として構成されており、輝度変化することによって、バスの運行状況などを示す運行情報を受信機８１８３に送信する。例えば、バスの行き先と、その行き先のバスがバス停留所に到着する時刻と、そのバスの現在地などを示す運行情報が受信機８１８３に送信される。受信機８１８３は、その運行情報を受信すると、その運行情報によって示される内容をディスプレイに表示する。

[1635] ここで、例えば、互いに異なる行き先のバスがそのバス停留所に止まる場合には、送信機８１９０は、それらの行き先のバスに関する運行情報を送信する。受信機８１８３は、それらの運行情報を受信すると、それらの運行情報の中から、ユーザによって利用される頻度の多い行き先のバスの運行情報を選択し、その運行情報によって示される内容をディスプレイに表示する。具体的には、受信機８１８３は、例えばGPSなどを用いることによって、ユーザによって利用されたバスの行き先を特定し、その行き先の履歴を記録している。受信機８１８３は、この履歴を参照することによって、ユーザによって利用される頻度の多い行き先のバスの運行情報を選択する。または、受信機８１８３は、それらの運行情報の中から、ユーザの操作によって選択された運行情報によって示される内容をディスプレイに表示してもよい。または、受信機８１８３は、ユーザの操作によって選択された頻度の多い行き先のバスの運行情報を優先的に表示してもよい。

[1636] 図４０１は、実施の形態１５における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1637] 例えばサイネージとして構成されている送信機８１９１は、輝度変化することによって、複数の店舗の情報を受信機８１８３に送信する。この情報は、複数の店舗に関する情報を纏めたものであって、各店舗に固有の情報ではない。したがって、受信機８１８３は、撮像によってその情報を受信すると

、１つの店舗だけでなく複数の店舗に関する情報を表示することができる。
ここで、受信機８１８３は、それらの複数の店舗に関する情報のうち、撮像範囲に含まれている店舗（例えば、「Ｂ　ｓ　ｈ　ｏ　ｐ」）に関する情報を選択し、その選択された情報を表示する。また、受信機８１８３は、その情報を表示する際には、その情報を表すための言語を、予め登録されている言語に翻訳し、その翻訳された言語でその情報を表示する。また、送信機８１９１には、受信機８１８３のイメージセンサ（カメラ）による撮像を促すメッセージが文字などによって表示されていてもよい。具体的には、専用のアプリケーションプログラムを起動させて、カメラで撮像を行えば、情報の提供を受けることができることを知らせるメッセージ（例えば「カメラで情報をＧＥＴ」など）が送信機８１９１に表示される。

[1638] 図４０２は、実施の形態１５における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1639] 例えば、受信機８１８３は、複数の人物８１９７および街灯８１９５を含む被写体を撮像する。街灯８１９５は、輝度変化によって情報を送信する送信機８１９５ａを備えている。この撮像によって、受信機８１８３は、送信機８１９５ａの像が上述の輝線模様として表れた画像を取得する。さらに、受信機８１８３は、その輝線模様によって示されるＩＤに関連付けられているＡＲオブジェクト８１９６ａを例えばサーバなどから取得する。そして、受信機８１８３は、通常撮影によって得られる通常撮影画像８１９６にそのＡＲオブジェクト８１９６ａを重畳し、そのＡＲオブジェクト８１９６ａが重畳された通常撮影画像８１９６を表示する。

[1640] 図４０３Ａは、実施の形態１５における送信機によって送信される情報の構成の一例を示す図である。

[1641] 例えば、送信機によって送信される情報は、プリアンブル部と、固定長のデータ部と、チェック部とからなる。受信機は、チェック部を用いてデータ部のチェックを行い、これらの各部分からなる情報を正常に受信する。ここで、受信機は、プリアンブル部とデータ部とを受信し、チェック部を受信す

ることができなかつたときには、そのチェック部を用いたチェックを省略する。このようなチェックが省略される場合であっても、受信機は、それらの各部分からなる情報を正常に受信することができる。

[1642] 図403Bは、実施の形態15における送信機によって送信される情報の構成の他の例を示す図である。

[1643] 例えば、送信機によって送信される情報は、プリアンプル部と、チェック部と、可変長のデータ部とからなる。送信機によって送信される次の情報も、プリアンプル部と、チェック部と、可変長のデータ部とからなる。ここで、受信機は、受信中に、プリアンプル部を受信して、さらに次のプリアンプル部を受信したときに、先のプリアンプル部から次のプリアンプル部の直前までの情報を、1つの意味を成す情報として認識する。また、受信機は、チェック部を用いることによって、そのチェック部の次に受信されるデータ部の終端を特定してもよい。この場合には、受信機は、上述の次のプリアンプル部（プリアンプル部の全てまたは一部）を受信することができなくても、直前に送信された1つの意味を成す情報を適切に受信することができる。

[1644] 図404は、実施の形態15における送信機による4値PPM変調方式の一例を示す図である。

[1645] 送信機は、4値PPM変調方式によって、送信対象の信号を輝度変化のパターンに変調する。このとき、送信機は、送信対象の信号がどのような信号であっても、輝度変化する光の明るさを一定に保つことができる。

[1646] 例えば、明るさを75%に保つ場合には、送信機は、送信対象の信号「00」、「01」、「10」および「11」のそれぞれを、連続する4つのスロットのうちの何れか1つが輝度L（Low）を示し、残りの3つが輝度H（High）を示す輝度変化のパターンに変調する。具体的には、送信機は、送信対象の信号「00」を、1番目のスロットが輝度Lを示し、2～4番目のスロットが輝度Hを示す輝度変化のパターン（L、H、H、H）に変調する。つまり、この輝度変化では、1番目のスロットと2番目のスロットとの間に輝度の立ち上がりがある。これと同様に、送信機は、送信対象の信号

「01」を、2番目のスロットが輝度Lを示し、1番目、3番目および4番目のスロットが輝度Hを示す輝度変化のパターン（H、L、H、H）に変調する。つまり、この輝度変化では、2番目のスロットと3番目のスロットとの間に輝度の立ち上がりがある。

[1647] また、明るさを50%に保つ場合には、送信機は、送信対象の信号「00」、「01」、「10」および「11」のそれぞれを、4つのスロットのうちの何れか2つが輝度L（Low）を示し、残りの2つが輝度H（High）を示す輝度変化のパターンに変調する。具体的には、送信機は、送信対象の信号「00」を、1番目および4番目のスロットが輝度Lを示し、2番目および3番目のスロットが輝度Hを示す輝度変化のパターン（L、H、H、L）に変調する。つまり、この輝度変化では、1番目のスロットと2番目のスロットとの間に輝度の立ち上がりがある。これと同様に、送信機は、送信対象の信号「01」を、1番目および2番目のスロットが輝度Lを示し、3番目および4番目のスロットが輝度Hを示す輝度変化のパターン（L、L、H、H）に変調する。または、送信機は、送信対象の信号「01」を、2番目および4番目のスロットが輝度Lを示し、1番目および3番目のスロットが輝度Hを示す輝度変化のパターン（H、L、H、L）に変調する。つまり、これらの輝度変化では、2番目のスロットと3番目のスロットとの間に輝度の立ち上がりがある。

[1648] また、明るさを25%に保つ場合には、送信機は、送信対象の信号「00」、「01」、「10」および「11」のそれぞれを、4つのスロットのうちの何れか3つが輝度L（Low）を示し、残りの1つが輝度H（High）を示す輝度変化のパターンに変調する。具体的には、送信機は、送信対象の信号「00」を、1番目、3番目および4番目のスロットが輝度Lを示し、2番目のスロットが輝度Hを示す輝度変化のパターン（L、H、L、L）に変調する。つまり、この輝度変化では、1番目のスロットと2番目のスロットとの間に輝度の立ち上がりがある。これと同様に、送信機は、送信対象の信号「01」を、1番目、2番目および4番目のスロットが輝度Lを示し

、 3 番目のスロットが輝度 H を示す輝度変化のパターン（L、L、H、L）に変調する。つまり、この輝度変化では、2 番目のスロットと 3 番目のスロットとの間に輝度の立ち上がりがある。

[1649] 送信機は、上述のような 4 値 PPM 変調方式によって、ちらつきを抑えることができるとともに、明るさを段階的に容易に調節することができる。また、受信機は、輝度の立ち上がりの位置を特定することによって、その輝度変化のパターンを適切に復調することができる。なお、受信機は、4 つのスロットからなるスロット群と、次のスロット群との間の境界における輝度の立ち上がりの有無を、輝度変化のパターンの復調に利用することなく無視する。

[1650] 図 405 は、実施の形態 15 における送信機による PPM 変調方式の一例を示す図である。

[1651] 送信機は、図 404 に示す 4 値 PPM 変調方式と同様に、送信対象の信号を輝度変化のパターンに変調するが、スロットごとに輝度を L と H とに切り替えることなく、PPM 変調を行ってもよい。つまり、送信機は、図 404 に示す連続する 4 つのスロットの時間幅（以下、単位時間幅という）における輝度の立ち上がり位置を、送信対象の信号に応じて切り替えることによって、PPM 変調を行う。例えば、送信機は、図 405 に示すように、送信対象の信号「00」を、単位時間幅のうちの 25% の位置で輝度が立ち上がるような輝度変化のパターンに変調する。これと同様に、送信機は、図 405 に示すように、送信対象の信号「01」を、単位時間幅のうちの 50% の位置で輝度が立ち上がるような輝度変化のパターンに変調する。

[1652] また、送信機は、明るさを 75% に保つ場合には、送信対象の信号「00」を、上述の単位時間幅における 0～25% の位置で輝度 L を示し、25～100% の位置で輝度 H を示す輝度変化のパターンに変調する。ここで、送信機は、明るさを 99% に保つ場合には、送信対象の信号「00」を、上述の単位時間幅における 24～25% の位置で輝度 L を示し、0～24% の位置および 25～100% の位置で輝度 H を示す輝度変化のパターンに変調す

る。同様に、送信機は、明るさを1%に保つ場合には、送信対象の信号「00」を、上述の単位時間幅における0~25%の位置および26~100%の位置で輝度Lを示し、25~26%の位置で輝度Hを示す輝度変化のパターンに変調する。

[1653] このように、スロットごとに輝度をLとHとに切り替えることなく、単位時間幅の任意の位置で輝度をLとHとに切り替えることによって、明るさを連続的に調節することができる。

[1654] 図406は、実施の形態15における送信機におけるPPM変調方式の一例を示す図である。

[1655] 送信機は、図405に示すPPM変調方式と同様に変調を行うが、送信対象の信号がどのような信号であっても、その信号を、単位時間幅の最初には必ず輝度Hを示し、且つ単位時間幅の最後には必ず輝度Lを示す輝度変化のパターンに変調する。これにより、単位時間幅と次の単位時間幅との境界には輝度の立ち上がりが発生するため、受信機は、その境界を適切に特定することができる。したがって、受信機および送信機はクロックのズレを補正することができる。

[1656] 図407Aは、実施の形態15におけるヘッダ（プリアンブル部）に対応する輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[1657] 送信機は、例えば図403Aおよび図403Bに示すヘッダ（プリアンブル部）を送信する場合には、図407Aに示すパターンにしたがって輝度変化する。つまり、ヘッダが7スロットで構成される場合には、送信機は、L、H、L、H、L、H、Hによって示されるパターンにしたがって輝度変化する。また、ヘッダが8スロットで構成される場合には、送信機は、H、L、H、L、H、L、H、Hによって示されるパターンにしたがって輝度変化する。これらのパターンは、図404に示す輝度変化のパターンと区別できるため、これらのパターンによって示される信号がヘッダであることを受信機に明確に知らせることができる。

[1658] 図407Bは、実施の形態15における輝度変化のパターンの一例を示す

図である。

[1659] 図404に示すように、4値PPM変調方式では、明るさを50%に保った状態で、データ部に含まれる送信対象の信号「01」を変調する場合には、送信機は、その信号を、2つのパターンのうちのいずれかのパターンに変調する。つまり、L、L、H、Hによって示される第1のパターン、または、H、L、H、Lによって示される第2のパターンに変調する。

[1660] ここで、ヘッダに対応する輝度変化のパターンが図407Aに示すようなパターンである場合、送信機は、上述の送信対象の信号「01」を、L、L、H、Hによって示される第1のパターンに変調することが望ましい。例えば、上述のデータ部に含まれる送信対象の信号「11, 01, 11」は、上記第1のパターンを用いた場合には、「H、H、L、L、L、L、H、H、H、H、L、L」のパターンに変調される。一方、上記第2のパターンを用いた場合には、上述のデータ部に含まれる送信対象の信号「11, 01, 11」は、「H、H、L、L、H、L、H、L、H、H、L、L」のパターンに変調される。この場合、そのパターン「H、H、L、L、H、L、H、L、H、H、L、L」には、図407Aに示す、7スロットによって構成されるヘッダのパターンと同じパターンが含まれる。したがって、ヘッダとデータ部との区別を明確にするために、上述の送信対象の信号「01」を第1のパターンに変調することが望ましい。

[1661] 図408Aは、実施の形態15における輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[1662] 図404に示すように、4値PPM変調方式では、送信対象の信号「11」を変調する場合には、送信機は、輝度の立ち上がりが生じないように、その信号を「H、H、H、L」のパターン、「H、H、L、L」のパターン、または「H、L、L、L」のパターンに変調する。しかし、図408Aに示すように、送信機は、明るさを調整するために、送信対象の信号「11」を、「H、H、H、H」のパターンまたは「L、L、L、L」のパターンに変調してもよい。

[1663] 図408Bは、実施の形態15における輝度変化のパターンの一例を示す図である。

[1664] 図404に示すように、4値PPM変調方式では、明るさを75%に保って、送信対象の信号「11, 00」を変調する場合には、送信機は、その信号を「H、H、H、L、L、H、H、H」のパターンに変調する。しかし、輝度Lが連続して発生しようとする場合には、輝度Lが連続しないように、連続する輝度Lのうち、最後の輝度L以外の輝度をHに変更してもよい。この場合、送信機は、その信号「11, 00」を「H、H、H、H、L、H、H、H」のパターンに変調する。

[1665] これにより、輝度Lが連続しないため、送信機の負荷を抑えることができる。また、送信機に備えられるコンデンサの容量を小さくすることができ、制御回路の容積を小さくすることができる。さらに、送信機の光源の負荷が小さいため、光源を作りやすくすることができる。さらに、送信機の電力効率を高めることができる。また、輝度Lが連続しないことが保証されるため、受信機はその輝度変化のパターンを容易に復調することができる。

[1666] (本実施の形態のまとめ)

本実施の形態における情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、前記輝度変化のパターンは、予め定められた時間幅における任意の各位置に、互いに異なる2つの輝度値のうち的一方が出現するパターンであって、前記決定ステップでは、送信対象の互いに異なる信号のそれぞれに対して、前記時間幅における輝度の立ち上がり位置または立ち下がり位置である輝度変化位置が互いに異なり、且つ、前記時間幅における前記発光体の輝度の積分値が、予め設定された明るさに応じた同一の値となるように、前記輝度変化のパターンを決定する。

[1667] 例えば、図405に示すように、送信対象の互いに異なる信号「00」、

「01」、「10」および「11」のそれぞれに対して、輝度の立ち上がり位置（輝度変化位置）が互いに異なり、且つ、予め定められた時間幅（単位時間幅）における発光体の輝度の積分値が、予め定められた明るさ（例えば99%または1%など）に応じた同一の値となるように、輝度変化のパターンが決定される。これにより、送信対象の信号のそれぞれに対して、発光体の明るさを一定に保つことができ、ちらつきを抑えることができるとともに、その発光体を撮像する受信機は、輝度変化位置に基づいて、その輝度変化のパターンを適切に復調することができる。また、輝度変化のパターンは、単位時間幅における任意の各位置に、互いに異なる2つの輝度値（輝度H（High）または輝度L（Low））のうちの一方が出現するパターンであるため、発光体の明るさを連続的に変化させることができる。

[1668] また、前記情報通信方法は、さらに、複数の画像のそれぞれを順に切り替えて表示する画像表示ステップを含み、前記決定ステップでは、前記画像表示ステップで画像が表示されるごとに、表示されている画像に対応する識別情報を前記送信対象の信号として変調することによって、前記識別情報に対する輝度変化のパターンを決定し、前記送信ステップでは、前記画像表示ステップで画像が表示されるごとに、表示されている画像に対応する識別情報に対して決定された輝度変化のパターンにしたがって前記発光体が輝度変化することによって前記識別情報を送信してもよい。

[1669] これにより、例えば図393に示すように、画像が表示されるごとに、表示されている画像に対応する識別情報が送信されるため、ユーザは、表示される画像に基づいて、受信機に受信させる識別情報を容易に選択することができる。

[1670] また、前記送信ステップでは、前記画像表示ステップで画像が表示されるごとに、さらに、過去に表示された画像に対応する識別情報に対して決定された輝度変化のパターンにしたがって前記発光体が輝度変化することによって前記識別情報を送信してもよい。

[1671] これにより、例えば図394に示すように、表示される画像が切り替わっ

たために、切り替わり前に送信された識別信号を受信機が受信できなかった場合でも、現在表示されている画像に対応する識別情報とともに、過去に表示された画像に対応する識別情報も送信されるため、切り替わり前に送信された識別情報を、改めて受信機で適切に受信することができる。

[1672] また、前記決定ステップでは、前記画像表示ステップで画像が表示されるごとに、表示されている画像に対応する識別情報と、前記画像が表示されている時刻とを前記送信対象の信号として変調することによって、前記識別情報および前記時刻に対する輝度変化のパターンを決定し、前記送信ステップでは、前記画像表示ステップで画像が表示されるごとに、表示されている画像に対応する識別情報および時刻に対して決定された輝度変化のパターンにしたがって前記発光体が輝度変化することによって前記識別情報および前記時刻を送信し、さらに、過去に表示された画像に対応する識別情報および時刻に対して決定された輝度変化のパターンにしたがって前記発光体が輝度変化することによって前記識別情報および前記時刻を送信してもよい。

[1673] これにより、例えば図 3 9 4 に示すように、画像が表示されるごとに、複数の 1 D 時刻情報（識別情報および時刻からなる情報）が送信されるため、受信機は、受信された複数の 1 D 時刻情報の中から、過去に送信されて受信できなかった識別信号を、その 1 D 時刻情報のそれぞれに含まれる時刻に基づいて容易に選択することができる。

[1674] また、前記発光体は、それぞれ発光する複数の領域を有し、前記複数の領域のうち互いに隣接する領域の光が相互に干渉し、前記複数の領域のうちの 1 つだけが、決定された前記輝度変化のパターンにしたがって輝度変化する場合、前記送信ステップでは、前記複数の領域のうちの端に配置された領域だけが、決定された前記輝度変化のパターンにしたがって輝度変化してもよい。

[1675] これにより、例えば図 3 8 7 B の (a) に示すように、端に配置された領域（発光部）だけが輝度変化するため、端以外に配置された領域だけが輝度変化する場合と比べて、他の領域からの光によるその輝度変化への影響を抑

えることができる。その結果、受信機は、撮影によって、その輝度変化のパターンを適切に捉えることができる。

[1676] また、前記複数の領域のうちの2つだけが、決定された前記輝度変化のパターンにしたがって輝度変化する場合、前記送信ステップでは、前記複数の領域のうちの端に配置された領域と、前記端に配置された領域に隣接する領域とが、決定された前記輝度変化のパターンにしたがって輝度変化してもよい。

[1677] これにより、例えば図387の(b)に示すように、端に配置された領域（発光部）と、その端に配置された領域に隣接する領域（発光部）とが輝度変化するため、互いに離れた領域が輝度変化する場合と比べて、空間的に連続して輝度変化する範囲の面積を広く保つことができる。その結果、受信機は、撮影によって、その輝度変化のパターンを適切に捉えることができる。

[1678] 本実施の形態における情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信ステップと、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むIDリストを受信するリスト受信ステップと、前記イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、取得された前記情報を含む識別情報を前記IDリストから検索する検索ステップとを含む。

[1679] これにより、例えば図389に示すように、予めIDリストが受信されているため、取得された情報「bc」が識別情報の一部であっても、IDリストに基づいて適切な識別情報「abcd」を特定することができる。

。

[1680] また、前記検索ステップにおいて、取得された前記情報を含む識別情報が一意に特定されない場合には、前記画像取得ステップおよび前記情報取得ステップを繰り返すことによって、新たな情報を取得し、前記情報通信方法は、さらに、取得された前記情報と、前記新たな情報とを含む識別情報を前記ＩＤリストから検索する再検索ステップを含んでもよい。

[1681] これにより、例えば図３８９に示すように、取得された情報「 b 」が識別情報の一部だけであって、その情報だけでは識別情報が一意に特定されない場合であっても、新たな情報「 c 」が取得されるため、その新たな情報とＩＤリストに基づいて適切な識別情報「 a b c d 」を特定することができる。

[1682] 本実施の形態における情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより識別情報を取得する情報取得ステップと、取得された前記識別情報と、前記イメージセンサの位置を示す位置情報とを送信する送信ステップと、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むＩＤリストに、取得された前記識別情報がない場合には、エラーを通知するためのエラー通知情報を受信するエラー受信ステップとを含む。

[1683] これにより、例えば図３９１に示すように、取得された識別情報がＩＤリストにない場合には、エラー通知情報を受信するため、そのエラー通知情報を受信した受信機のユーザは、その取得された識別情報に関連付けられた情報を得ることができないことを容易に把握することができる。

[1684] (実施の形態 16)

本実施の形態では、上記実施の形態 1～15 におけるスマートフォンなどの受信機と、LED や有機 EL などの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例について説明する。

[1685] 図 409 は、本実施の形態におけるテレビとして構成される送信機の動作の一例を示す図である。

[1686] テレビとして構成される送信機は、左眼用の画像（左眼画像）と、右眼用の画像（右眼画像）とをそれぞれ表示画像として交互に表示する。ここで、テレビ（送信機）のユーザは、3D グラスをかけることによって、左眼画像を左眼だけで見て、右眼画像を右眼だけで見る。その結果、ユーザは、左眼画像と右眼画像との視差に応じた奥行きを有する 3 次元（3D）画像を視認することができる。

[1687] また、このテレビのバックライトは、表示画像が映し出されるパネルの裏側に配置されており、通常点灯と信号送信とを交互に行う。通常点灯は、定常的に上述の表示画像を明るく照らすことである。信号送信は、輝度変化することによって、その輝度変化のパターンに応じた信号を、上述のパネルを介してテレビの外部に送信しながら、その輝度変化している光によって表示画像を照らすことである。

[1688] ここで、通常点灯が行われる期間には、左眼画像と右眼画像とがそれぞれ 1 つずつ表示され、信号送信が行われる期間には、左眼画像が表示される。

[1689] 3D グラスは、ユーザの左眼および右眼のそれぞれの視界を開閉する。具体的には、3D グラスは、3D 表示モードに設定されると、バックライトが信号送信している期間では、左眼および右眼のそれぞれの視界を閉じる。さらに、3D グラスは、バックライトが通常点灯している期間において、左眼画像が表示されているときには、左眼の視界を開けて右眼の視界を閉じ、逆に、右眼画像が表示されているときには、左眼の視界を閉じて右眼の視界を開ける。これにより、3D 表示モードに設定された 3D グラスをかけているユーザは、バックライトが通常点灯している期間には、左眼画像を左眼だけ

で見て、右眼画像を右眼だけで見ると、3次元(3D)画像を視認することができる。さらに、信号送信が行われている期間には、ユーザの両眼の視界が閉ざされているため、輝度変化によるちらつきをユーザが感じることができ、抑えることができる。

[1690] また、3Dグラスは、2D表示モードのちらつきにくいパターンに設定され、バックライトが信号送信している期間では、左眼および右眼のそれぞれの視界を閉じる。さらに、3Dグラスは、バックライトが通常点灯して、左眼画像が表示されているときには、左眼および右眼のそれぞれの視界を開け、右眼画像が表示されているときには、左眼および右眼のそれぞれの視界を閉じる。これにより、信号送信が行われている期間には、ユーザの両眼の視界が閉ざされ、通常点灯が行われている期間には、左眼画像のみがユーザの両眼に映るため、ユーザは、輝度変化によるちらつきを抑えられた2次元(2D)画像を視認することができる。

[1691] また、3Dグラスは、2D表示モードの明るいパターンに設定され、バックライトが信号送信している期間では、左眼および右眼のそれぞれの視界を開ける。その結果、ユーザの両眼には輝度変化する左眼画像が映る。さらに、3Dグラスは、バックライトが通常点灯している期間において、左眼画像が表示されているときには、左眼および右眼のそれぞれの視界を開け、右眼画像が表示されているときには、左眼および右眼のそれぞれの視界を閉じる。これにより、信号送信が行われている期間でも、両眼の視界が開けられているため、上述のちらつきにくいパターンの場合と比べて、ユーザは明るい2次元(2D)画像を視認することができる。逆に、3Dグラスによって両眼の視界が開けられている期間が長くなるため、バックライトを暗くすることができ、テレビの消費電力を抑えることができる。

[1692] 図410は、本実施の形態における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1693] 例えばテレビとして構成される送信機は、上述と同様に通常点灯と信号送信とを繰り返す。なお、通常点灯は1/30秒以上継続して行われる。

[1694] 受信機は、通常点灯が行われている期間に、その送信機を撮像する。このとき、受信機は上述の可視光撮影を行う。その結果、受信機は、テレビの通常点灯が行われている範囲（通常点灯範囲）8201bが示されている点灯画像8201aを得る。次に、受信機は、信号送信が行われている期間に、その送信機を撮像する。このときにも、受信機は上述の可視光撮影を行う。その結果、受信機は、上述の輝線模様が映し出された輝線画像8202aを得る。

[1695] ここで、受信機は、点灯画像8201aにおける上述の通常点灯範囲8201bと同じ位置にあり、その通常点灯範囲8201bと同じサイズおよび形状を有する範囲を信号送信範囲8202bとして輝線画像8202aから特定する。そして、受信機は、輝線画像8202aにおけるその信号送信範囲8202bに輝線模様があると判断し、その信号送信範囲8202b内ある輝線模様によって特定されるデータを復調する。これにより、通常点灯範囲8201bに基づいて信号送信範囲8202bが輝線画像8202aから特定されるため、受信機は、信号が送信されている範囲を正確に特定することができる。例えば、その信号送信範囲8202b内の端に暗い部分がある場合でも、受信機は、その部分からは信号が送信されていないと誤認することなく、その部分からは、輝線がないことを示す信号が送信されていることを、適切に認識することができる。

[1696] さらに、受信機は、その通常点灯範囲8201bのサイズを計測することができ、そのサイズに基づいてテレビまでの正確な距離を算出することができる。

[1697] 図411は、本実施の形態における送信機、受信機およびサーバの動作の一例を示す図である。

[1698] まず、テレビとして構成される送信機8203は、放送局から放送される放送データを取得する。この放送データには、放送番組などのデータとともに付加情報が含まれている。例えば、付加情報は、その放送番組またはその放送番組中のシーンを識別するためのID、あるいは、その放送番組または

シーンに関連するコンテンツである。送信機 8203 は、その放送データを取得すると、その放送データに含まれる放送番組などのデータを画像および音声として出力するとともに、輝度変化によって、その放送データに含まれる ID またはコンテンツを送信する。

[1699] 受信機 8204 は、送信機 8203 を撮像する（可視光撮影を行う）ことによって、ID またはコンテンツを受信する。そして、受信機 8204 は、その ID をサーバ 8205 に送信する。

[1700] サーバ 8205 は、受信機 8204 から ID を受信すると、その ID に関連付けられた情報を受信機 8204 に送信する。受信機 8204 は、サーバ 8205 から関連情報を受信すると、その関連情報によって示される内容を表示する。なお、受信機 8204 は、送信機 8203 からコンテンツを受信した場合には、サーバ 8205 に ID を送信することなく、そのコンテンツを表示してもよい。なお、送信機 8203 とサーバ 8205 は一体であってもよい。

[1701] 図 412 は、本実施の形態における送信機および受信機の動作の一例を示す図である。

[1702] テレビとして構成される送信機 8207 は、放送コンテンツ（例えば放送番組）の画像を表示しながら、その画像に関連する情報を輝度変化によって送信する。この送信される情報には、表示されている放送コンテンツのチャンネルと、放送コンテンツの画像が表示される時刻とが含まれている。例えば、時刻 t_1 には、放送コンテンツに含まれる丸い図形を示す画像が表示されるとともに、その放送コンテンツのチャンネル「CH: 1」と、丸い図形を示す画像が表示される時刻 t_1 とを含む情報が送信される。また、時刻 t_2 には、放送コンテンツに含まれる四角形を示す画像が表示されるとともに、その放送コンテンツのチャンネル「CH: 1」と、四角形を示す画像が表示される時刻 t_2 とを含む情報が送信される。同様に、時刻 t_3 には、放送コンテンツに含まれる三角形を示す画像が表示されるとともに、その放送コンテンツのチャンネル「CH: 1」と、三角形を示す画像が表示される時刻

t 3 とを含む情報が送信される。

[1703] 受信機 8208 は、送信機 8207 を撮像することによって上述の情報を取得し、その情報をサーバ 8209 に送信する。なお、以下、この情報に含まれる時刻を基準時刻という。サーバ 8209 は、その情報を受信すると、その情報に含まれる基準時刻の周辺の時刻を周辺時刻として決定する。例えば、サーバ 8209 は、基準時刻から予め定められた時間だけ前または後の時刻を周辺時刻として決定する。図 412 に示す例において、基準時刻が時刻 t 3 の場合には、サーバ 8209 は、周辺時刻 t 1, t 2, t 4 を決定する。

[1704] そして、サーバ 8209 は、受信された情報に含まれるチャンネルと、その情報に含まれる基準時刻および周辺時刻のそれぞれとに関連付けられた関連情報を選択し、それらの関連情報を受信機 8208 に送信する。例えば、サーバ 8209 は、チャンネル「CH : 1」と基準時刻 t 3 とに関連付けられた関連情報と、チャンネル「CH : 1」と周辺時刻 t 1 とに関連付けられた関連情報と、チャンネル「CH : 1」と周辺時刻 t 2 とに関連付けられた関連情報と、チャンネル「CH : 1」と周辺時刻 t 4 とに関連付けられた関連情報とを、受信機 8208 に送信する。

[1705] 受信機 8208 はサーバ 8209 から複数の関連情報を受信すると、それらの関連情報の中から何れかの関連情報を選択して表示する。例えば、受信機 8208 は、それらの関連情報の中から、基準時刻に対応する関連情報を選択する。また、受信機 8208 は、ユーザによって何れかの関連情報が指定されたときには、その指摘された関連情報を選択して表示する。または、受信機 8208 は、受信された複数の関連情報のそれぞれを表示してもよい。

[1706] このように、送信機 8207 から送信されて受信された情報（チャンネルおよび基準時刻）に関連付けられた関連情報だけでなく、周辺時刻に関連付けられた関連情報もサーバ 8209 から送信される。したがって、受信機 8208 は、送信機 8207 を撮像するタイミングがずれてしまうことによっ

て、ユーザが所望する情報を送信機 8207 から受信することができなかった場合でも、その情報に関連付けられた関連情報をサーバ 8209 から受信することができる。

[1707] なお、受信機 8208 は、受信された情報に含まれる時刻を基準時刻としてサーバ 8209 に送信する代わりに、その情報を受信するために受信機 8208 のイメージセンサが送信機 8207 にかざされた時刻を基準時刻としてサーバ 8209 に送信してもよい。ここで、かざされた時刻とは、イメージセンサが送信機 8207 にかざされた状態が継続する場合には、そのかざされた状態が開始されたときの時刻である。

[1708] 例えば、受信機 8208 は、受信された情報に含まれる時刻から N 秒前（例えば 5 秒前）の時刻を、イメージセンサがかざされた時刻として特定する。そして、受信機 8208 は、特定されたその時刻を基準時刻として扱い、その基準時刻と、受信された情報に含まれるチャンネルとをサーバ 8209 に送信する。または、受信機 8208 は、内蔵されている 9 軸センサから出力される、受信機 8208 の動きの大きさを示す検出値が小さくなった直近の時刻を、上述の基準時刻としてサーバ 8209 に送信してもよい。

[1709] 図 413 は、本実施の形態における送信機の動作の一例を示す図である。

[1710] テレビとして構成される送信機 8210 は、ディスプレイに画像を表示する際に、そのディスプレイを輝度変化させることによって信号を送信する。ここで、画像が表示されているディスプレイには、明るい部分と暗い部分とがある。そこで、送信機 8210 は、そのディスプレイの中で、画像を表示させるために、予め定められた明るさ以上の明るさで発光している部分（明るい部分）のみを輝度変化させることによって、その部分のみから信号を送信する。これにより、暗い部分は輝度変化しないため、暗さを安定させることができるとともに、より暗い階調を表現することができる。

[1711] 図 414 は、本実施の形態における送信機の動作の一例を示す図である。

[1712] テレビとして構成される送信機 8211 は人感センサ 8211a を備えている。人感センサ 8211a は、送信機 8211（ディスプレイ）の視野角

の範囲内にいる人、または、その視野角の周辺にいる人を検知する。視野角の周辺は、例えば、視野角の X （ X は0より大きい予め定められた実数）%だけその視野角から外れた範囲である。

[1713] ここで、ディスプレイの正面に人がいる場合には、その人はディスプレイの視野角の範囲内にいるため、その人は人感センサ8211aによって検知される。この場合、送信機8211は、ディスプレイを通常の変化量で輝度変化させることによって、信号を送信する。

[1714] 一方、ディスプレイの斜め前方向に人がいる場合には、その人はディスプレイの視野角の周辺にいるため、その人は人感センサ8211aによって検知される。この場合には、送信機8211は、ディスプレイを通常の変化量よりも大きい変化量で輝度変化させることによって、信号を送信する。例えば、送信機8211のユーザはその視野角の範囲内にいるときには、ディスプレイに表示される画像を明るく鮮明に見ることができる。しかし、ユーザが視野角の周辺にいるときには、その画像を明るく鮮明に見ることができなくなる。つまり、視野角の外では、ディスプレイからの光が届き難くなる。そこで、上述のように、視野角の周辺にいる人が検知された場合には、ディスプレイが通常の変化量よりも大きい変化量で輝度変化することによって、その人が携帯する受信機8212は、視野角の外にあっても、その輝度変化するディスプレイの撮像により、信号を適切に受信することができる。

[1715] また、人感センサ8211aが人を検知しない場合には、送信機8211は、ディスプレイを輝度変化させることなく、信号の送信を停止する。これにより、送信機8211の消費電力を抑えることができる。

[1716] なお、視野角はディスプレイの仕様によって予め定められた角度であっても、任意に定められた角度であってもよい。例えば、視野角は、ディスプレイからの光の強度が予め定められた強度以上有する範囲であってもよく、受信機8212の受信感度（輝度変化によって送信される信号を受信する感度）が予め定められた感度以上を有する範囲であってもよい。

[1717] 図415は、本実施の形態における送信機の動作の一例を示す図である。

[1718] テレビとして構成される送信機は、黒挿入を行うために、例えば、 $1000\mu\text{s}$ の期間において暗くなり、次に、 $3000\mu\text{s}$ の期間において明るくなることを繰り返し行う。このとき、送信機は、明るくなる $3000\mu\text{s}$ の期間に、輝度変化することによって信号を送信（重畳）する。ここで、輝度変化は、例えば $104\mu\text{s}$ の期間ごとに、その期間において高い輝度（High）の光または低い輝度（Low）の光が出力されることによって表現される。しかし、 $3000\mu\text{s}$ を $104\mu\text{s}$ で除算すると、 $88\mu\text{s}$ の余りが生じるように、 $3000\mu\text{s}$ の期間には、高い輝度または低い輝度の光を $104\mu\text{s}$ 継続して出力することができない期間が生じる。そこで、本実施の形態における送信機は、その $104\mu\text{s}$ よりも短い期間（ $88\mu\text{s}$ ）にも信号を送信することを特徴とする。例えば、送信機は、その短い期間にも、信号を表すための高い輝度または低い輝度の光を出力する。あるいは、送信機は、その短い期間には信号を送信しなくてもよい。これにより、その短い期間には、元の光に対して信号が重畳されないため、つまり輝度変化が行われないため、元の明るい光が発せられる。したがって、テレビの画像を明るくすることができる。

（補足）

撮像側の走査方向が携帯端末の垂直方向（上下方向）である場合に、露光時間を短くして撮像すると、LEDの照明装置全体のON/OFFに対して、図416の（a）のように、走査方向と同じ方向に白・黒のパターンである輝線を撮像することができる。図416の（a）では、縦長のLED照明装置の長辺方向を、撮像側の走査方向に対して垂直になるように撮像しているため（携帯端末の左右方向）、走査方向と同じ方向に、多数の白・黒パターンの輝線を撮像することができる。即ち、送受信可能な情報量を大きくすることができる。一方、図416の（b）のように、縦長のLED照明装置を、撮像側の走査方向に対して平行になるように撮像した場合（携帯端末の上下方向）、撮像できる白・黒パターンの輝線は少なくなる。即ち、送信可能な情報量が小さくなる。

- [1719] このように、撮像側の走査方向に対するＬＥＤ照明装置の向きによって、多数の白・黒パターンの輝線が撮像できる場合（縦長のＬＥＤ照明装置の長辺方向を、撮像側の走査方向に対して垂直になるように撮像した場合）と、少数の白・黒パターンの輝線の撮像しかできない場合（縦長のＬＥＤ照明装置の長辺方向を、撮像側の走査方向に対して平行にした場合）とが生じる。
- [1720] 本実施の形態では、少数の白・黒パターンの輝線しか撮像できない場合であっても、多数の輝線を撮像可能な照明装置の制御方法について説明する。
- [1721] 図４１７に縦方向に複数のＬＥＤを配した照明装置と、その駆動信号の一例を示す。図４１７の（ａ）は、縦方向に複数のＬＥＤを配した照明装置である。各ＬＥＤ素子が可視光通信信号を符号化した横縞の最小単位に相当するものとし、符号化したＯＮ／ＯＦＦ信号に相当するものとする。このように、白・黒のパターンを生成し、各ＬＥＤ素子をＯＮ／ＯＦＦして、照明することにより、撮像側の走査方向と、縦長のＬＥＤ照明装置の長辺方向が並行であったとして、ＬＥＤ素子単位の白・黒パターンを撮影することが可能となる。
- [1722] 図４１７の（ｃ）、（ｄ）は、白・黒のパターンを生成し、各ＬＥＤ素子をＯＮ／ＯＦＦして照明する例を示している。照明装置において、白・黒のパターンとして照明すると、短時間であっても、明かりにムラが生じる場合がある。そのため、逆位相のパターンを生成し、交互に照明する例を示したものが、図４１７の（ｃ）、（ｄ）になる。図４１７の（ｃ）において、ＯＮになっていた素子は、図４１７の（ｄ）において、ＯＦＦとなっており、図４１７の（ｃ）において、ＯＦＦになっていた素子は、図４１７の（ｄ）において、ＯＮとなっている。このように、白・黒のパターンを、正位相のパターンと、逆位相のパターンを順次交互に、照明することにより、明かりのムラを生じさせることなく、かつ、撮像側の走査方向と、照明装置の向きとの関係に影響を受けず、可視光通信において多くの情報を送受信することが可能となる。また、正位相のパターン、逆位相のパターンの２種類のパターンを交互に生成し、照明する場合に限らず、３種類以上のパターンを生成

し、照明することも考えられる。図4 1 8は、4種類のパターンを順次照明する例を示している。

[1723] 通常は、LED照明全体で点滅を行い（図4 1 7の（b））、所定時間だけ、白・黒パターンを生成し、LED素子単位で照明する構成も考えられる。例えば、所定のデータ単位の送受信の時間は、LED照明全体で点滅を行い、その後、短時間で、LED素子単位で白・黒パターンを照明する構成が考えられる。ここで、所定のデータ単位は、例えば、第1のヘッダから、次の第2のヘッダのまでのデータ単位をいう。このとき、図4 1 6の（a）の方向で撮像した場合はLED照明全体での点滅を撮像した輝線から信号を受信し、図4 1 6の（b）の方向で受信した場合はLED素子単位での発光パターンから信号を受信する。

[1724] なお、本実施の形態は、LED照明装置に限定するものではなく、LED素子と同じように、小さな素子単位でON/OFFを制御できる素子であればどのような素子であってもよい。また、照明装置に限らず、テレビや、プロジェクターや、サイネージなどの装置であってもよい。

[1725] また、本実施の形態では、白・黒パターンで照明する例について説明したが、白・黒パターンではなく色を用いても良い。例えば、RGBのうち、Rは常時点灯させ、Bだけ使って点滅させてもよい。RやGよりもBだけ使うほうが人間に認識されにくく、ちらつきを抑制することが可能となる。他の例として、白・黒パターンの代わりに加法混色において補色になる色（赤とシアンのパターン、緑とマゼンタのパターン、黄と青のパターンなど）を使って、ON/OFFを表示させてもよい。加法混色において補色になる色を用いることにより、ちらつきを抑制することが可能となる。

[1726] また、本実施の形態では、LED素子を1次元に配置する例を用いて説明したが、LED素子を1次元に並べるのではなく、2次元に配置して、2次元バーコードのように表示を行ってもよい。

[1727] （本実施の形態のまとめ）

本実施の形態における情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通

信方法であって、イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する輝線画像取得ステップと、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する第1の情報取得ステップと、前記情報をサーバに送信し、前記情報に関連付けられている関連情報を前記サーバから取得する第2の情報取得ステップとを含み、前記輝線画像取得ステップでは、放送されて受信されたコンテンツを表示している前記被写体を撮影し、前記第1の情報取得ステップでは、前記被写体によって表示されているコンテンツの放送に用いられたチャンネルと、前記コンテンツが表示されている時刻である基準時刻とを含む前記情報を取得し、前記第2の情報取得ステップでは、前記チャンネルと、前記基準時刻および当該基準時刻の周辺の少なくとも1つの時刻である周辺時刻のそれぞれとに関連付けられている複数の関連情報を前記サーバから取得する。

[1728] これにより、例えば図4 1 2に示すように、輝度変化する被写体である送信機から送信され情報（チャンネルおよび基準時刻）に関連付けられた関連情報だけでなく、周辺時刻に関連付けられた関連情報も取得される。したがって、その送信機を撮像するタイミングがずれてしまうことによって、第1の情報取得ステップにおいて、ユーザが所望する情報をその送信機から取得することができなかった場合でも、その情報に関連付けられた関連情報をサーバから取得することができる。

[1729] また、前記情報通信方法は、さらに、信号を送信するための前記輝度変化を行わずに点灯している前記被写体を撮影することによって、前記被写体の点灯が行われている点灯範囲を示す点灯画像を取得する点灯画像取得ステップと、前記輝線画像の中から、前記点灯画像における点灯範囲と同じ位置に

あり、且つ前記点灯範囲と同じサイズおよび形状を有する範囲を信号送信範囲として特定する範囲特定ステップとを含み、前記第1の情報取得ステップでは、特定された前記信号送信範囲に含まれる前記輝線のパターンによって特定される前記データを復調してもよい。

[1730] これにより、例えば図410に示すように、点灯範囲（通常点灯範囲）に基づいて信号送信範囲が輝線画像から特定されるため、その輝線画像の中から信号が送信されている範囲を正確に特定することができる。例えば、その信号送信範囲内の端に暗い部分がある場合でも、その部分からは信号が送信されていないと誤認することなく、その部分からは、輝線がないことを示す信号が送信されていることを、適切に認識することができる。

[1731] 本実施の形態における情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通信方法であって、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、ディスプレイが、画像を表示しながら、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、前記送信ステップでは、前記ディスプレイのうち、前記画像を表示するために、予め定められた明るさ以上の明るさで発光している部分のみが、前記パターンにしたがって輝度変化する。

[1732] これにより、例えば図413に示すように、ディスプレイのうち、画像を表示するために、予め定められた明るさ未満の明るさに設定された部分、つまり暗い部分は輝度変化しないため、暗さを安定させることができるとともに、より暗い階調を表現することができる。

[1733] また、前記ディスプレイはバックライトを備え、前記情報通信方法は、さらに、前記ディスプレイが、前記バックライトによって所定の明るさで照らされる左眼用の画像と右眼用の画像とを順に表示する3次元画像表示ステップを含み、前記送信ステップと前記3次元画像表示ステップとは交互に繰り返されてもよい。

[1734] これにより、例えば図409に示すように、送信ステップで輝度変化が行

われているときには、３Ｄグラスによってユーザの両眼の視界を閉ざし、３次元画像表示ステップで左目用の画像と右目用の画像とが順に表示されるときには、３Ｄグラスによってそれらの画像に対応するユーザの眼の視界だけを開けることを行えば、そのユーザは、輝度変化によるちらつきが抑えられた３次元画像を視認することができる。

[1735] また、前記情報通信方法は、さらに、前記ディスプレイの視野角の範囲内にいる人、または、前記視野角の周辺にいる人をセンサが検知する検知ステップを含み、前記送信ステップでは、前記周辺にいる人が検知された場合には、前記視野角の範囲内にいる人が検知された場合よりも、大きな変化量で輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信し、前記視野角の範囲内にいる人も、前記周辺にいる人も検知されない場合には、輝度変化による信号の送信を停止するしてもよい。

[1736] これにより、例えば図４１４に示すように、視野角の周辺にいる人が検知された場合には、ディスプレイは通常の変化量（視野角の範囲内にいる人が検知された場合の輝度変化の変化量）よりも大きい変化量で輝度変化する。したがって、その人が携帯する受信機は、視野角の外にあって、その輝度変化するディスプレイの撮像により、信号を適切に受信することができる。

[1737] （実施の形態１７）

本実施の形態では、上記実施の形態１～１７におけるスマートフォンなどの受信機と、ＬＥＤの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例について説明する。

[1738] 図４１９は、実施の形態１７の送信信号の一例を示す図である。

[1739] 送信信号Ｄを所定の大きさのデータ片 D_x （例えば、 $D_x = D_1, D_2, D_3$ ）に分割し、各データ片から計算した誤り検出・訂正用のフレームチェックシーケンスＦＣＳとヘッダ H_{dr} を各データ片に付加する。さらに、元のデータから計算した誤り検出・訂正用のフレームチェックシーケンスＦＣＳ２とヘッダ H_{dr2} を付加する。 H_{dr} 、 D_x 、ＦＣＳからなるデータは、イメージセンサで受信されるための構成である。イメージセンサは短時間

に連続したデータを受信することに適しているため、H d r、D x、F C S は連続的に送信する。H d r 2、D x、F C S 2 からなるデータは、照度センサで受信されるための構成である。イメージセンサで受信されるH d r とF C S は短いほうが望ましいが、照度センサで受信されるH d r 2 とF C S 2 はより長い信号列とすることができる。H d r 2 に長い信号系列を用いることで、ヘッダ検出精度を高めることができる。F C S 2 を長くすることで、多くのビット誤りを検出・訂正できる符号を採用することができ、誤り検出・訂正の性能を向上させることができる。なお、H d r 2 とF C S 2 を送信せず、代わりにH d r やF C S を照度センサで受信するとしてもよい。照度センサは、H d r とH d r 2 の両方、または、F C S とF C S 2 の両方を受信するとしてもよい。

[1740] 図420は、実施の形態17の送信信号の一例を示す図である。

[1741] F C S 2 は信号長が長く、頻繁に挿入されているとイメージセンサでの受信効率が悪化する。そこで、F C S 2 の挿入頻度を減らし、代わりにF C S 2 の場所を示す信号P o F C S 2 を挿入する。例として、信号表現に単位時間あたり2ビットの情報量を持つ4 P P Mを用いた場合、F C S 2 にC R C 3 2 を用いると16単位の送信時間が必要になるが、値域が0～3のP o F C S 2 は1単位時間で送信できる。F C S 2 のみを挿入する場合よりも送信時間が短縮されることで、イメージセンサ受信の効率を向上させることができる。照度センサは、送信信号Dに続くP o F C S 2 を受信し、P o F C S 2 からF C S 2 の送信時刻を特定してF C S 2 を受信する。さらに、F C S 2 に続くP o F C S 2 を受信し、次のF C S 2 の送信時刻を特定して次のF C S 2 を受信する。先に受信したF C S 2 と後に受信したF C S 2 が同じであれば、受信機は同じ信号を受信していると推定する。

[1742] 図421A～図421Cは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[1743] 図421Aに示す撮像画像では、写りが小さいため、輝線の数が少ない。したがって、この撮像画像からは、一度に少量のデータしか受信できない。

図4 2 1 Bに示す撮像画像は、ズームを用いて撮像した画像であり、写りが大きいため、輝線の数が多い。したがって、ズームを用いて撮像すれば、一度に多量のデータを受信できる。また、遠くからデータを受信可能で、小さな送信機の信号も受信できる。ズーム方法には、光学ズーム、または、E xズームを用いる。光学ズームはレンズの焦点距離を長くすることによるズームである。E xズームは、撮像素子の能力より低い解像度で撮像している場合に、撮像素子の全部ではなく一部だけを用いて撮像することで撮像画像の一部を拡大するズーム方法である。図4 2 1 Cに示す撮像画像は、電子ズーム（画像の拡大）を用いて撮像した画像である。写りは大きくなるが、電子ズームによる拡大では輝線が太くなり、ズーム前と輝線の数が変わらないため、受信特性はズーム前と変わらない。

[1744] 図4 2 2 Aおよび図4 2 2 Bは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[1745] 図4 2 2 Aに示す撮像画像は、被写体にフォーカスを合わせて撮像した画像であり、図4 2 2 Bに示す撮像画像は、フォーカスを外して撮像した画像である。図4 2 2 Bに示す撮像画像では、ぼかして撮像したため実際の送信機の周囲まで輝線が観察でき、より多くの輝線が観察できる。したがって、フォーカスを外して撮像すれば、一度に多くのデータを受信でき、また、より遠くからデータを受信することができる。マクロモードを用いて撮像することでも、図4 2 2 Bに示す撮像画像と同様の画像を撮像することができる。

[1746] 図4 2 3 A～図4 2 3 Cは、実施の形態17における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。

[1747] 露光時間を、可視光通信モードよりも長く、通常撮像モードよりも短く設定して撮像することで、図4 2 3 Aに示すような画像が得られる。このような画像が得られる撮像モードを輝線検出モード（中間モード）と呼ぶ。図4 2 3 Aに示す画像では、左中央では送信機の輝線が観察でき、それ以外の部分では暗めの通常の撮像画像が現れている。この画像を受信機に表示するこ

とで、ユーザが受信機を目当ての送信機に向けて撮像することを容易にすることができる。輝線検出モードでは、通常撮像モードよりも暗く撮像されるため、高感度モードで撮像することで、通常撮像モードに近い、人間が視認しやすい明るさの画像を撮像することができる。感度を高く設定しすぎると輝線の暗い部分が明るくなってしまうため、感度は輝線が観察できる程度に設定する。受信機は、ユーザが画像をタッチする等の手段で指定した部分に撮像されている送信機の送信信号を、可視光通信モードに移行して受信する。受信機は、撮像画像中に輝線（送信信号）が見つかった場合に、自動的に可視光通信モードに移行して信号を受信するとしてもよい。

[1748] 受信機は撮像画像中の輝線から送信信号を見つけ出し、その部分を図4 2 3 Bに示すように強調して表示することで、信号が送信されている部分をユーザにわかりやすく提示することができる。輝線は、送信信号だけではなく、被写体の模様によっても観察されることがある。そこで、1枚の画像の輝線から送信信号の有無を判断するのではなく、複数の画像において輝線の位置が変化している場合に送信信号があると判断してもよい。

[1749] 輝線検出モードで撮像した画像は通常撮像モードで撮像した画像よりも暗く視認性が悪いため、画像処理によって視認性を高めた画像を表示してもよい。図4 2 3 Cに示す画像は、エッジを抽出して被撮像物の境界を強調した画像の一例である。

[1750] 図4 2 4は、実施の形態1 7における受信機の撮像画像（輝線画像）の一例を示す図である。具体的には、図4 2 4は、信号送信の周期を $1/9600$ 秒とした送信機を、図の下部に示した露光時間の比で撮像した図である。送信周期である $1/9600$ 秒より短い露光時間では、撮像画像はほぼ同等で、鮮明な輝線が撮像できる。露光時間が長くなると輝線の輪郭がぼやけるが、この信号表現の例では、送信周期の約1.5倍までの露光時間であれば輝線のパターンが観察可能であり、信号を受信可能である。また、この信号表現の例では、送信周期の約20倍までの露光時間であれば輝線を観察可能であり、この範囲の露光時間を輝線検出モードの露光時間として用いること

ができる。

[1751] どの程度の露光時間まで信号が受信できるかは、信号表現の方法によって異なる。輝線が少なく、輝線間の間隔が長くなる信号表現規則を用いれば、伝送効率は落ちるが、より長い露光時間でも信号を受信可能とし、また、より長い露光時間でも輝線を観察することができる。

[1752] 図425は、実施の形態17における送信信号の一例を示す図である。

[1753] 受信機は、受信した複数のデータ片を統合して一連の信号を受信するため、送信信号が急に変更されると、変更前後のデータ片が混じってしまい、信号を正しく統合することができない。そこで、図425の(a)のように、送信機は、送信信号変更時に、緩衝帯として所定の時間のあいだ通常点灯を行い、信号を送信しない。受信機は、前記所定の時間T1より短い所定の時間T2の間、信号を受信することができない場合に、それまでに受信したデータ片を破棄することで、変更前後のデータ片の混合を回避することができる。または、図425の(b)のように、送信機は、送信信号変更時に、それを通知する信号Xを繰り返し送信する。繰り返し送信することで、送信信号変更通知Xの受信漏れを防ぐ。または、図425の(c)のように、送信機は、送信信号変更時に、プリアンプルを繰り返し送信する。受信機は、通常の信号においてプリアンプルが現れる周期よりも短い周期でプリアンプルを受信した場合に、それまでに受信したデータ片を破棄する。

[1754] 図426は、実施の形態17における受信機の動作の一例を示す図である。

[1755] 図426の(a)に示す画像は、ジャストフォーカスで送信機を撮像した画像である。受信機は、フォーカスを外して撮像することで、図426の(b)のような画像を撮像することができる。さらにフォーカスを外すと、撮像画像は図426の(c)に示す画像のようになる。図426の(c)では、複数の送信機の輝線が重なってしまい、受信機は信号を受信することができない。そのため、受信機は、複数の送信機の輝線が重ならないようにフォーカスを調整して撮像する。撮像範囲に一つの送信機だけが存在する場合は

、受信機は、撮像画像中で送信機の大きさが最大となるようにフォーカスを調整する。

[1756] 受信機は、撮像画像を輝線と平行な方向に圧縮してもよいが、輝線と垂直な方向には画像圧縮を行わない。または、受信機は、垂直な方向の圧縮の程度を低くする。これにより、圧縮によって輝線がぼやけて受信誤りが発生することを防ぐことができる。

[1757] 図427および図428は、実施の形態17における受信機のスクリーンに表示するユーザへの指示の一例を示す図である。

[1758] 受信機は、複数の送信機を撮像することで、各送信機の位置情報と、撮像画像中の各送信機の位置と大きさと角度から、三角測量の要領で受信機の位置を推定できる。そこで、一つの送信機のみが受信可能な形で撮像されている場合に、ユーザが受信機の方を変えたり後方に下がって撮像したりすることで複数の送信機を撮像させるため、受信機は、矢印などを含む画像を表示することによって、撮像方向や移動方向の指示を行う。図427の(a)は、受信機を右へ向けて右側の送信機を撮像させる指示の表示例であり、図427の(b)は、後ろに下がって手前の送信機を撮像させる指示の表示例である。図428は、受信機にとって他の送信機の位置が不明であるため、受信機を振るなどして他の送信機を撮像させる指示の表示例である。一枚の撮像画像中に複数の送信機が撮影されるほうが望ましいが、画像処理や9軸センサのセンサ値を用いて複数枚の画像中の送信機の位置関係を推定してもよい。受信機は、一つの送信機から受信したIDを用い、周辺の送信機の位置情報をサーバに問い合わせ、最も撮像しやすい送信機を撮像するようにユーザへ指示を行ってもよい。

[1759] 受信機は、9軸センサのセンサ値からユーザが受信機を移動させていることを検知し、移動が終了して所定の時間経過後に、最後に受信した信号に基づいた画面の表示を行う。これにより、ユーザが意図した送信機へ受信機を向ける際に、受信機の移動中に他の送信機の信号を受信してしまい、意図しない送信機の送信信号に基づいた処理を行ってしまうことを防ぐことができ

る。

[1760] 受信機は、移動されている間も受信処理を続け、受信した信号に基づいた処理、例えば、受信信号をキーとしたサーバからの情報取得等を行ってもよい。この場合、その処理の後も受信処理を続け、最後に受信した信号に基づいた処理を最終的な処理とする。

[1761] 受信機は、所定の回数受信した信号を処理したり、ユーザへ通知したりするとしてもよい。受信機は、移動されている間に最も多い回数受信できた信号を処理するとしてもよい。

[1762] 受信機は、信号の受信に成功したときや、撮像画像中に信号の存在を検知したときに、ユーザに通知する通知手段を備えていてもよい。通知手段は、音、バイブレーション、またはディスプレイの更新（ポップアップ表示等）などによって通知する。これにより、ユーザは、送信機の存在を知ることができる。

[1763] 図429は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。

[1764] 例えばディスプレイとして構成される複数の送信機が隣接して配置されている。複数の送信機は、同一の信号を送信する場合、信号送信のタイミングを同期させ、図429の（a）のように全面から信号を送信する。この構成により、受信機には複数のディスプレイが一つの大きな送信機として観察されるため、受信機はより高速に、また、より遠距離から信号を受信できる。複数の送信機が異なる信号を送信する場合は、図429の（b）のように、複数の送信機は、信号を送信しない緩衝帯（非送信領域）を設けて信号を送信する。この構成により、受信機は、複数の送信機が緩衝帯を隔てた互いに別の送信機であると認識し、別々の信号を受信することができる。

[1765] 図430は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。

[1766] 図430の（a）に示すように、液晶ディスプレイは、バックライト消灯期間を設け、バックライトの消灯中に液晶の状態を変化させることで、状態

変化中の画像を不可視とし、動的解像感を高めることができる。このようなバックライト制御を行っている液晶ディスプレイに対しては、図430の(b)に示すように、バックライトの点灯周期に合わせて信号を重畳する。一揃いのデータ(Hdr, Data, FCS)を連続して送信することで、受信効率を高めることができる。また、バックライトの点灯期間の最初と最後では発光部は明るい状態(Hi)となる。発光部が暗い状態(Lo)がバックライト消灯期間と連続すると、信号としてLoが送信されているのか、バックライト消灯期間のため暗い状態にあるのかの判断が受信機にはできないためである。

[1767] バックライト消灯期間は、平均輝度を低くした信号を重畳してもよい。

[1768] 信号を重畳することで、重畳しない場合と比べて平均輝度が変化するため、バックライト点灯期間を増減したり、バックライト点灯時の輝度を上下させて、平均輝度が等しくなるように調整する。

[1769] 図431は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である

[1770] 液晶ディスプレイは、バックライト制御を位置ごとに異なるタイミングで

行うことで、画面全体の輝度変化を低減させることができる。これをバックライトスキャンと呼ぶ。バックライトスキャンは通常は図431の(a)のように端から順にバックライトを点灯するように行われる。このとき、撮像画像802aが得られる。しかし、撮像画像802aでは、輝線が存在している部分が分断されており、ディスプレイの画面全体がひとつの送信機であることを推定できない場合がある。そこで、図431の(b)のように、縦軸をバックライトスキャンの分割方向の空間軸、横軸を時間軸として表示したときに発光している(信号を重畳している)部分が全てつながるようにバックライトスキャンの順序を設定することで、撮像画像802bを得ることができる。撮像画像802bでは、輝線部分が全て連結しており、一つの送信機からの送信信号であることが容易に推定できる。また、連続して受信可能な輝線の数が増えるため、速く、遠くから信号を受信できる。ま

た、送信機の大さの推定も容易となるため、撮像画像中の送信機の位置、大きさ、角度から受信機の位置を精度よく推定することができる。

[1771] 図432は、実施の形態17における信号送信方法の一例を示す図である。
 [1772] 時分割バックライトアスキャンにおいて、バックライトの点灯期間が短く、

縦軸をバックライトアスキャンの分割方向の空間軸、横軸を時間軸とするグラフィックにおいて、発光している（信号を重畳している）部分をつなぐことができる。場合、それぞれの発光部分において図430の場合と同様にバックライトの発光タイミングに合わせて信号を重畳する。このとき、グラフィック上のバックライト点灯部分との距離が最大になるようにバックライトを制御すること、隣接部分の輝線が混じることを防ぐことができる。

[1773] 図433は、実施の形態17におけるユーースケースを説明するための図である。本実施の形態におけるシステムは、可視光通信を行う照明器具100、可視光通信機能を持つウェアラブルデバイス101、スマートフォン102、およびサーバー103から構成される。

[1774] 本実施の形態の目的は、可視光通信を用いて、ユーザーが店舗で買い物をする場合、一連の手間を省き、買い物にかかる時間を短縮することにある。従来、店舗で商品を購入する際は、予めその店舗のサイトを検索してクーポン情報を取得する必要があった。また店内でそのクーポン対象になっている商品を探す場合に時間がかかってしまうという課題があった。

[1775] 図433に示すように、照明器具100は、店舗（例として家電量販店を想定する）の前で、定期的に可視光通信を用いて、自機の照明1D情報を送信している。ユーザーのウェアラブルデバイス101は、この照明1D情報を受信すると、近距離無線通信を用いて、スマートフォン102に照明1D情報を送信する。スマートフォン102は携帯回線などを用いてサーバー103にユーザーの情報と照明1D情報を送信する。スマートフォン102は、サーバー103よりユーザーの目の前にある店舗のポイント情報や、クーポン情報等を受け取る。ユーザーは、サーバー103より受け取った情報を

、ウェアラブルデバイス１０１やスマートフォン１０２で閲覧する。ユーザーは表示された店舗の商品情報をその場で購入したり、店舗内の展示場所まで誘導を受けることが可能となる。以下、図を用いて詳細に説明する。

[1776] 図４３４は、スマートフォン１０２がサーバー１０３に送信する情報テーブルを示す図である。スマートフォン１０２に保持されているその店舗の会員番号、店舗のＩＤ情報、送信時刻、位置情報に加え、スマートフォン１０２に蓄えられているユーザーの趣向情報や生体情報、検索履歴や行動履歴情報をスマートフォン１０２は送信する。

[1777] 図４３５は、サーバー１０３のブロック図である。送受信部２０１は、スマートフォン１０２から送信された情報を受信する。制御部２０２は、全体の制御を行う。会員情報ＤＢ２０３には、会員番号やその会員番号のユーザーの氏名や生年月日、ポイント情報、購入履歴等が保存されている。店舗ＤＢ２０４には、店舗ＩＤと、その店舗で販売している商品情報、店舗の陳列情報、店舗の地図情報など、店舗内の情報が保存されている。通知情報生成部２０５は、ユーザーの趣向に沿ったクーポン情報やおすすめ商品情報を生成する。

[1778] 図４３６は、上記システムの全体の処理を示すフローチャートである。ウェアラブルデバイス１０２は照明１００から照明ＩＤを受信する（Ｓ３０１）。次にウェアラブルデバイス１０１は照明ＩＤをBluetooth（登録商標）等の近接無線通信等を用いて、スマートフォン１０２に送信する（Ｓ３０２）。次にスマートフォン１０２は、図４３４で示した、自身の持つユーザーの履歴情報と、会員番号と、照明ＩＤをサーバー１０３に送信する（Ｓ３０３）。サーバー１０３はデータを受信すると、データは、まず制御部２０２へ送信される（Ｓ３０４）。次に制御部２０２は会員番号を会員ＤＢ２０３に照会し、会員情報を取得する（Ｓ３０５）。次に制御部２０２は照明ＩＤを店舗ＤＢ２０４に照会し、店舗情報を取得する（Ｓ３０６）。店舗情報には、店舗に在庫がある商品情報、店舗として販売を促進したい商品の情報、クーポン情報や、店舗の店内地図情報等が含まれる。制御部２０２

は会員情報と、店舗情報を通知情報生成部に送信する（S307）。通知情報生成部205は、会員情報と、店舗情報から、ユーザーに適した広告情報を生成し、制御部202へ送信する（S308）。制御部202は会員情報と広告情報を送受信部201へ送信する（S309）。会員情報には、ユーザーのポイント情報や有効期限情報などが含まれる。送受信部201は会員情報と広告情報をスマートフォン102に送信する（S310）。スマートフォン102は受信した情報を表示画面に表示する（S311）。

[1779] さらに、スマートフォン102はサーバー103から受けた情報をウェアラブルデバイス101へ転送する（S312）。ウェアラブルデバイス101の通知設定がONであるならば、ウェアラブルデバイス101は情報を表示する（S314）。なお、ウェアラブルデバイスは情報を表示する際は、ヴァイブレーション等でユーザーに注意喚起を促すことが望ましい。これは、ユーザーは必ずしもその店舗に入るわけではないため、クーポン情報などを送信していても、ユーザーが気づかない場合があるためである。

[1780] 図437は、サーバー103がスマートフォン102へ送信する情報テーブルを示す図である。店舗地図DBとは、店内のどの位置にどの商品が陳列されているかといった店内の案内情報である。店舗の商品情報とは、その店舗に在庫がある商品の情報や商品の価格情報などである。ユーザー会員情報とはユーザーのポイント情報や、会員カードの有効期限情報などである。

[1781] 図438は、ユーザーが店舗前でサーバー103から情報を受け取ってから実際に商品を購入するまでのウェアラブルデバイス101に表示される画面フローを示す図である。店舗前では、ユーザーが来店した場合に付与されるポイントと、クーポン情報が表示されている。ユーザーがクーポン情報をタップすると、サーバー103から送信された、ユーザーの趣向に沿った情報が表示される。例えばユーザーがテレビをタップすると、おすすめのテレビの情報が表示される。ここで購入ボタンを押すと、受取方法の選択画面が表示され、自宅への配送か、店内での受取かを選ぶことができる。本実施の形態では、ユーザーがどの店舗にいるかが分かっているため、店舗で受け

取ることができるというメリットがある。フロー４０３で売り場へ誘導するを選択すると、ウェアラブルデバイス１０１はGuide Modeへ移行する。このモードは矢印等を用いてユーザーを特定の場所へ誘導するモードであり、選択した商品が実際に陳列されている場所へとユーザーを誘導することができる。商品棚の前に案内されると、ウェアラブルデバイス１０１は購入の可否を問い合わせる画面に遷移する。ユーザーは該当商品を実際に見ることでサイズや色、使い勝手などを試してから商品の購入判断をすることが可能となる。

[1782] なお、本発明における可視光通信は、精度よくユーザーの位置を特定することが可能である。このため、例えば図４３９のように工場内の危険地域にユーザーが入りそうな場合には警告を与えることも可能である。さらに、警告を発するかどうかは、ウェアラブルデバイス側で決定することが可能であるため、例えば特定の年齢以下の子供には警告を出すといった自由度の高い警告システムを構築することができる。

[1783] （実施の形態１８）

図４４０は、既に説明した実施の形態に記載の受信方法を用いたサービス提供システムを示す図である。

[1784] まず、サーバex8002を管理する企業A ex8000に対して、他の企業Bや個人ex8001が、携帯端末への情報の配信を依頼する。例えば、サイネージと可視光通信した携帯端末に対して、詳細な広告情報や、クーポン情報、または、地図情報などの配信を依頼する。サーバを管理する企業A ex8000は、任意のID情報に対応させて携帯端末へ配信する情報を管理する。携帯端末ex8003は、可視光通信により被写体ex8004からID情報を取得し、取得したID情報をサーバex8002へ送信する。サーバex8002は、ID情報に対応する情報を携帯端末へ送信するとともに、ID情報に対応する情報を送信した回数をカウントする。サーバを管理する企業A ex8000は、カウントした回数に応じた料金を、依頼した企業Bや個人ex8001に対して課金する。例えば、カウント数

が大きい程、課金する額を大きくする。

[1785] 図441は、サービス提供のフローを示すフローチャートである。

[1786] Step ex8000において、サーバを管理する企業Aが、他企業Bより情報配信の依頼を受ける。次に、Step ex8001において、企業Aが管理するサーバにおいて、配信依頼を受けた情報を、特定のID情報と関連付ける。Step ex8002では、携帯端末が、可視光通信により、被写体から特定のID情報を受信し、企業Aが管理するサーバへ送信する。可視光通信方法の詳細については、他の実施の形態において既に説明しているため省略する。サーバは、携帯端末から送信された特定のID情報に対応する情報を携帯端末に対して送信する。Step ex8003では、サーバにおいて、情報配信した回数をカウントする。最後に、Step ex8004において、情報配信したカウント数に応じた料金を企業Bに対して課金する。このように、カウント数に応じて、課金を行うことにより、情報配信の宣伝効果に応じた適切な料金を企業Bに課金することが可能となる。

[1787] 図442は、他の例におけるサービス提供を示すフローチャートである。
図441と重複するステップについては説明を省略する。

[1788] Step ex8008において、情報配信の開始から所定時間が経過したか否か判断する。所定時間内と判断されれば、Step ex8011において、企業Bに対しての課金は行わない。一方、所定期間が経過していると判断された場合には、Step ex8009において、情報を配信した回数をカウントする。そして、Step ex8010において、情報配信したカウントに応じた料金を企業Bに対して課金する。このように、所定期間内は無料で情報配信を行うことから、企業Bは宣伝効果などを確認した上で、課金サービスを受けることができる。

[1789] 図443は、他の例におけるサービス提供を示すフローチャートである。
図442と重複するステップについては説明を省略する。

[1790] Step ex8014において、情報を配信した回数をカウントする。

Step ex 8015において、情報配信開始から所定期間が経過していないと判断された場合には、Step ex 8016において課金は行わない。一方、所定期間が経過していると判断された場合には、Step ex 8017において、情報を配信した回数が所定値以上か否か判断を行う。情報を配信した回数が所定値に満たない場合には、カウント数をリセットし、再度、情報を配信した回数をカウントする。この場合、情報を配信した回数が所定値未満だった、所定期間については企業Bに対して課金は行わない。Step ex 8017において、カウント数が所定値以上であれば、Step ex 8018においてカウント数を一度リセットし、再度カウントを再開する。Step ex 8019において、カウント数に応じた料金を企業Bに対して課金する。このように、無料で配信を行った期間内におけるカウント数が少なかった場合に、再度、無料配信の期間を設けることで、企業Bは適切なタイミングで課金サービスを受けることができる。また、企業Aもカウント数が少なかった場合に、情報内容を分析し、例えば、季節と対応しない情報になっているような場合に、情報内容を変更するように企業Bに対し提案することが可能となる。なお、再度、無料の情報配信期間を設ける場合には、初回の所定の期間よりも短い期間としてもよい。初回の所定の期間よりも短くすることにより、企業Aに対する負担を小さくすることができる。また、一定期間を空けて、無料の配信期間を再度設ける構成としてもよい。例えば、季節の影響を受ける情報であれば、季節が変わるまで一定期間を空けて、再度、無料の配信期間を設けることができる。

[1791] なお、情報の配信回数によらず、データ量に応じて、課金料金を変更するとしてもよい。一定のデータ量の配信は無料として、所定のデータ量以上は、課金する構成としてもよい。また、データ量が大きくなるにつれて、課金料金も大きくしてもよい。また、情報を特定のID情報に対応付けて管理する際に、管理料を課金してもよい。管理料として課金することにより、情報配信を依頼した時点で、料金を決定することが可能となる。

[1792] 以上、一つまたは複数の態様に係る情報通信方法について、実施の形態に

基づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれてもよい。

[1793] 図444Aは、本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートである。

[1794] 本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であって、ステップSK51～SK56を含む。

[1795] つまり、この情報通信方法は、前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信ステップSK51と、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むIDリストを受信するリスト受信ステップSK52と、前記イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップSK53と、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップSK54と、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップSK55と、取得された前記情報を含む識別情報を前記IDリストから検索する検索ステップSK56とを含む。

[1796] 図444Bは、本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。

[1797] 本発明の一態様に係る情報通信装置K50は、被写体から情報を取得する情報通信装置であって、構成要素K51～K56を備える。

[1798] つまり、この情報通信装置K50は、前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信部K51と、前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むIDリストを受信するリスト受信部K52と、前記イメージセンサによる前記

被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定部K 5 3と、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する前記イメージセンサを有する画像取得部K 5 4と、取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得部K 5 5と、取得された前記情報を含む識別情報を前記IDリストから検索する検索部K 5 6とを備える。

[1799] このような図4 4 4 Aおよび図4 4 4 Bによって示される情報通信方法および情報通信装置K 5 0では、被写体の輝度変化によって送信される情報が、イメージセンサの露光ラインの露光によって取得されるため、例えば無線通信を行うための特別な通信デバイスを必要とすることなく、多様な機器間の通信を可能とすることができる。さらに、例えば図3 8 9などに示すように、予めIDリストが受信されているため、取得された情報「 b c 」が識別情報の一部だけであっても、IDリストに基づいて適切な識別情報「 a b c d」を特定することができる。

[1800] なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい。各構成要素は、CPUまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。例えばプログラムは、図4 4 4 Aのフローチャートによって示される情報通信方法をコンピュータに実行させる。

産業上の利用可能性

[1801] 本発明は、情報通信装置等に利用でき、特に、スマートフォン、タブレット、携帯電話等の携帯端末と、エアコン、照明機器、炊飯器などの家電機器との通信方法に利用される情報通信装置等に利用することができる。

符号の説明

- [1802] 1 1 0 1 テレビ
- 1 1 0 5 スマートフォン
- 1 1 0 6 電子レンジ
- 1 1 0 7 空気清浄機
- 1 2 0 1 スマートフォン
- 1 3 0 1 送信側装置
- 1 3 0 9 送信速度判定部
- 1 4 0 1 受信側装置
- 1 4 0 4 画像取得部
- 1 4 0 6 点滅情報取得部
- 3 0 0 1 a モバイル端末
- 3 0 0 1 b ドアホン宅内器
- 3 0 0 1 c ドアホン宅外器
- 3 0 0 1 e 宅配注文サーバ
- 3 0 0 1 f 宅配者モバイル端末
- 4 0 4 0 a 電子レンジテーブル
- 4 0 4 0 b 携帯テーブル
- 4 0 4 0 c 携帯機種テーブル
- 4 0 4 0 d ユーザ音声特性テーブル
- 4 0 4 0 e ユーザキーワード音声テーブル
- 4 0 4 0 f ユーザ所有機器位置テーブル
- 4 0 4 0 h ユーザ位置テーブル
- K 5 0 情報通信装置
- K 5 1 位置情報送信部
- K 5 2 リスト受信部
- K 5 3 露光時間設定部
- K 5 4 画像取得部

K 5 5 情報取得部

K 5 6 検索部

請求の範囲

[請求項1]

被写体から情報を取得する情報通信方法であって、
前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信ステップと、
前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むＩＤリストを受信するリスト受信ステップと、
前記イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、
前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する画像取得ステップと、
取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップと、
取得された前記情報を含む識別情報を前記ＩＤリストから検索する検索ステップと
を含む情報通信方法。

[請求項2]

前記検索ステップにおいて、取得された前記情報を含む識別情報が一意に特定されない場合には、
前記画像取得ステップおよび前記情報取得ステップを繰り返し行うことによって、新たな情報を取得し、
前記情報通信方法は、さらに、
取得された前記情報と、前記新たな情報とを含む識別情報を前記ＩＤリストから検索する再検索ステップを含む
請求項１に記載の情報通信方法。

[請求項3]

前記情報通信方法は、さらに、

取得された前記情報を送信する送信ステップと、

前記位置情報によって示される位置に対応付けられた前記ＩＤリストに、取得された前記情報を含む識別情報がない場合には、エラーを通知するためのエラー通知情報を受信するエラー受信ステップとを含む

請求項１に記載の情報通信方法。

[請求項４]

前記画像取得ステップでは、

前記イメージセンサが移動されている期間に、複数の前記被写体を撮影することによって、前記輝線が現われた部位を複数含む前記輝線画像を取得し、

前記情報取得ステップでは、

前記部位ごとに、当該部位の前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することによって、複数の前記被写体のそれぞれの位置を取得し、

前記情報通信方法は、さらに、

取得された複数の前記被写体のそれぞれの位置、および前記イメージセンサの移動状態に基づいて、前記イメージセンサの位置と撮像方向を推定する位置推定ステップを含む

請求項１に記載の情報通信方法。

[請求項５]

前記画像取得ステップでは、

反射面に映る複数の前記被写体を撮影することによって前記輝線画像を取得し、

前記情報取得ステップでは、

前記輝線画像に含まれる輝線の強度に応じて、前記輝線を、複数の前記被写体のそれぞれに対応する輝線に分離し、前記被写体ごとに、当該被写体に対応する輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する

請求項１に記載の情報通信方法。

[請求項6]

前記情報通信方法は、さらに、
前記識別情報をサーバに送信し、前記識別情報に関連付けられている関連情報を前記サーバから取得する関連情報取得ステップを含み、
前記画像取得ステップでは、
放送されて受信されたコンテンツを表示している前記被写体を撮影し、
前記検索ステップでは、
前記被写体によって表示されているコンテンツの放送に用いられたチャンネルと、前記コンテンツが表示されている時刻である基準時刻とを含む前記識別情報を検索し、
前記関連情報取得ステップでは、
前記チャンネルと、前記基準時刻および当該基準時刻の周辺の少なくとも1つの時刻である周辺時刻のそれぞれとに関連付けられている複数の関連情報を前記サーバから取得する
請求項1に記載の情報通信方法。

[請求項7]

前記情報通信方法は、さらに、
信号を送信するための前記輝度変化を行わずに点灯している前記被写体を撮影することによって、前記被写体の点灯が行われている点灯範囲を示す点灯画像を取得する点灯画像取得ステップと、
前記輝線画像の中から、前記点灯画像における点灯範囲と同じ位置にあり、且つ前記点灯範囲と同じサイズおよび形状を有する範囲を信号送信範囲として特定する範囲特定ステップとを含み、
前記情報取得ステップでは、
特定された前記信号送信範囲に含まれる前記輝線のパターンによって特定される前記データを復調する
請求項6に記載の情報通信方法。

[請求項8]

前記情報通信方法は、さらに、
送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決

定する決定ステップと、

前記被写体であるディスプレイが、画像を表示しながら、決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する送信ステップとを含み、

前記送信ステップでは、

前記ディスプレイのうち、前記画像を表示するために、予め定められた明るさ以上の明るさで発光している部分のみが、前記パターンにしたがって輝度変化する

請求項 1 に記載の情報通信方法。

[請求項9]

前記ディスプレイはバックライトを備え、

前記情報通信方法は、さらに、

前記ディスプレイが、前記バックライトによって所定の明るさで照らされる左眼用の画像と右眼用の画像とを順に表示する 3 次元画像表示ステップを含み、

前記送信ステップと前記 3 次元画像表示ステップとは交互に繰り返される

請求項 8 に記載の情報通信方法。

[請求項10]

前記情報通信方法は、さらに、

前記ディスプレイの視野角の範囲内にいる人、または、前記視野角の周辺にいる人をセンサが検知する検知ステップを含み、

前記送信ステップでは、

前記周辺にいる人が検知された場合には、前記視野角の範囲内にいる人が検知された場合よりも、大きな変化量で輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信し、

前記視野角の範囲内にいる人も、前記周辺にいる人も検知されない場合には、輝度変化による信号の送信を停止する

請求項 9 に記載の情報通信方法。

[請求項11]

前記情報通信方法は、さらに、

放送されるコンテンツに含まれる複数の画像と、前記複数の画像のそれぞれに対応付けて放送される信号とを受信して記録するとともに、前記信号のそれぞれに関連付けられている関連情報をサーバから取得して記録媒体に格納する記録ステップと、

前記信号のそれぞれを変調することによって、前記信号のそれぞれに対応する輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、

前記被写体であるディスプレイが、記録されている前記コンテンツに含まれる画像を表示するごとに、当該画像に対応付けられた信号に対して決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記信号を送信する表示送信ステップと、

前記検索ステップで、前記コンテンツに含まれる複数の画像のうちの何れか1つの画像に対応付けられた信号が前記識別情報として検索されたときには、前記信号に関連付けられている関連情報を、前記記録媒体に格納されている複数の関連情報の中から選択する関連情報選択ステップとを含み、

前記コンテンツに含まれる画像ごとに、当該画像に対応付けて放送される信号は、当該画像が放送される放送時刻と、前記コンテンツの放送に用いられるチャンネルとを示す

請求項1に記載の情報通信方法。

[請求項12]

前記情報通信方法は、さらに、

放送されるコンテンツに含まれる複数の画像と、前記複数の画像のそれぞれに対応付けて放送される信号とを受信して記録するとともに、前記信号のそれぞれに関連付けられている関連情報をサーバから取得して記録媒体に格納する記録ステップと、

前記信号のそれぞれを変調することによって、前記信号のそれぞれに対応する輝度変化のパターンを決定する決定ステップと、

前記被写体であるディスプレイが、記録されている前記コンテンツに含まれる画像を表示するごとに、当該画像に対応付けられた信号に

対して決定された前記パターンにしたがって輝度変化することによって前記信号を送信する表示送信ステップと、

前記検索ステップで、前記コンテンツに含まれる複数の画像のうちの何れか1つの画像に対応付けられた信号が前記識別情報として検索されたときには、前記信号に関連付けられている関連情報を、前記記録媒体に格納されている複数の関連情報の中から選択する関連情報選択ステップとを含み、

前記コンテンツに含まれる画像ごとに、当該画像に対応付けて放送される信号は、前記コンテンツにおいて当該画像を識別するための画像識別情報を示す

請求項1に記載の情報通信方法。

[請求項13]

被写体から情報を取得する情報通信装置であって、

前記被写体の撮影に用いられるイメージセンサの位置を示す位置情報を送信する位置情報送信部と、

前記位置情報によって示される位置に対応付けられた、複数の識別情報を含むIDリストを受信するリスト受信部と、

前記イメージセンサによる前記被写体の撮影によって得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定部と、

輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮影することによって、前記輝線を含む輝線画像を取得する前記イメージセンサを有する画像取得部と、

取得された前記輝線画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得部と、

取得された前記情報を含む識別情報を前記IDリストから検索する検索部と

を備える情報通信装置。